

PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2008年2月
富士通株式会社

型名:PG-R4SC2 に標準で搭載されているダミー電源ユニットは定期交換部品になります。以下のとおり、各マニュアルについては、ダミー電源ユニットを追加してお読みください。

なお、型名:PG-R4SC2J に搭載されているダミー電源ユニットについては、サーバ内の発熱量の違いから、定期交換は不要です。

1. 「PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド」 B7FH-5401-01 についての訂正事項**◆ 『6.7 定期交換部品について (関連ページ: P.104)』**

誤: 次に、監視する定期交換部品を示します。

- ・電源ユニット (PG-PU121、PG-R4SC2、PG-R4SC2E をご購入の場合)

正: 次に、監視する定期交換部品を示します。

- ・電源ユニット (PG-PU121、PG-R4SC2、PG-R4SC2E をご購入の場合)
- ・ダミー電源ユニット (PG-R4SC2 をご購入の場合)

◆ 『6.7.1 部品寿命情報参照・設定メニュー (関連ページ: P.104,105)』

誤: ■寿命時間の再設定

システム運用時、万一マネジメントブレードの情報が失われた場合、寿命時間の再設定が必要となります。計算方法は、次のとおりです。計算した値を電源ユニットの Life Time (寿命時間) に入力してください。

正: ■寿命時間の再設定

システム運用時、万一マネジメントブレードの情報が失われた場合、寿命時間の再設定が必要となります。計算方法は、次のとおりです。計算した値を電源ユニット/ダミー電源ユニットの Life Time (寿命時間) に入力してください。

誤: ・Installation Date (設置日)

本シャーシの電源ユニットを設置/交換した日付けを入力します。

正: ・Installation Date (設置日)

本シャーシの電源ユニット/ダミー電源ユニットを設置/交換した日付けを入力します。

誤: POINT

電源ユニットの寿命は、本シャーシのメイン電源が入っている時間に依存します。

正: POINT

電源ユニット/ダミー電源ユニットの寿命は、本シャーシのメイン電源が入っている時間に依存します。

誤：

定期交換部品	交換周期	備考
電源ユニット	約 35,000 時間	8 時間運用の場合、約 9 年間 24 時間運用の場合、約 3 年

正：

定期交換部品	交換周期	備考
電源ユニット	約 35,000 時間	24 時間運用の場合、約 3 年
ダミー電源ユニット		

◆ 『6.7.2 定期交換部品の交換時期に表示されるメッセージ (関連ページ：P. 107)』

誤： 1 修理相談窓口に連絡します。

2 マネジメントブレードの Web UI で、該当する電源ユニットの「Contact CheckBox」にチェックします。

1. [System Property] - [Environ./Maintenance] - [Power Supply] をクリックします。

2. 「Power Supply Live Time Counter」の該当する電源ユニットの欄で、「Contact Check Box」にチェックします。

「Contact Check Box」にチェックした日付が、「Expiry Reporting Date」に表示されます。

3 新しい**電源ユニット**に交換します。

→ 「4.4 電源ユニットの取り付け」(P. 52)

正： 1 修理相談窓口に連絡します。

2 マネジメントブレードの Web UI で、該当する電源ユニットの「Contact CheckBox」にチェックします。

1. [System Property] - [Environ./Maintenance] - [Power Supply] をクリックします。

2. 「Power Supply Live Time Counter」の該当する電源ユニットの欄で、「Contact Check Box」にチェックします。

「Contact Check Box」にチェックした日付が、「Expiry Reporting Date」に表示されます。

3 新しい**電源ユニット/ダミー電源ユニット**に交換します。

→ 「4.4 電源ユニットの取り付け」(P. 52)

2. 「PRIMERGY BX600 マネジメントブレード ハードウェアガイド」B7FH-5411-01 についての訂正事項

◆ 『4.2.4 System Property グループ (関連ページ：P. 36, 37)』

誤：重要

電源ユニット (200V) は定期交換部品です (→ 『BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド』)。

定期交換後は設定の変更を行ってください。

正：重要

電源ユニット (200V) およびダミー電源ユニット は定期交換部品です (→ 『BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド』)。

定期交換後は設定の変更を行ってください。

誤 :

表示/設定項目	説明
Life Time	電源ユニットを交換した場合に、 電源ユニット (200V) の寿命時間 (35,000 時間-稼働時間) を入力します。 単位は時間 (hour (s)) です。 100V の電源ユニットを搭載している場合は、寿命時間 (44,000 時間-稼働時間) を入力してください (100V の電源ユニットの定期交換はありません)。 電源/ダミー電源ユニットを交換したら、[Reset] をクリックしてください。

正 :

表示/設定項目	説明
Life Time	電源ユニットを交換した場合に、 電源ユニット (200V) およびダミー電源ユニット の寿命時間 (35,000 時間-稼働時間) を入力します。 単位は時間 (hour (s)) です。 100V の電源ユニットを搭載している場合は、寿命時間 (44,000 時間-稼働時間) を入力してください (100V の電源ユニットの定期交換はありません)。 電源/ダミー電源ユニットを交換したら、[Reset] をクリックしてください。

誤 :

表示/設定項目	説明
Contact Check Box	電源ユニット が寿命期日に達した場合に、修理相談窓口ご連絡後、チェックします。 [Reset] をクリックするとチェックが外れます。

正 :

表示/設定項目	説明
Contact Check Box	電源/ダミー電源ユニット が寿命期日に達した場合に、修理相談窓口ご連絡後、チェックします。 [Reset] をクリックするとチェックが外れます。

◆ 『5.4.2 Management Agent (関連ページ : P. 88)』

誤 : 重要

電源ユニットの定期交換について

電源ユニット (200V) は定期交換部品です (→ 『BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド』)。

定期交換後は設定の変更を行ってください。

正 : 重要

電源ユニットの定期交換について

電源ユニット (200V) およびダミー電源ユニット です (→ 『BX600 S3 シャーシ ハードウェアガイド』)。

定期交換後は設定の変更を行ってください。

以上