



環境設定シート (Legacy ROM) 一ハードウェア編一

本書の構成

BIOS セットアップユーティリティ設定シート

- A. 本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティのOnboard Devices Configuration設定値を確認します。

PXESelect Utility設定シート

- B. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

NIC Configuration設定シート

- C.-D. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

iSCSI Configuration設定シート

- E.-F. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

FCoE Configuration設定シート

- G.-H. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

NIC+RoCE Configuration設定シート

- I. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

Custom Configuration設定シート

- J.-K. オンボードCNAのController設定値を記録しておきます。

FCoE BIOS Configuration utility設定シート

- L. CNAのFCoE BIOS設定を記録しておきます。

iSCSI Initiator BIOS設定シート

- M. CNAのiSCSI Initiator BIOS設定を記録しておきます。

障害連絡シート

- N. 障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY BX25x0 M1/M2	サーバ
PRIMERGY BX25x0 M1/M2 オンボードCNA	オンボードCNA

■オンボードCNA フームウェアについて

本書はオンボードCNA フームウェア版数 10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23
および11.2.1194.30に準拠して記述してあります。

■商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

A. BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるオンボードCNAの設定値を記録しておきます。

サーバの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に レ を付けてください。

Emulex PXESelect Utilityを起動する前に、BiosメニューのOnboard Devices Configurationを確認します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。

POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup - <F12> Boot Menu

Emulex PXESelect Utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、

【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

A.1 BIOS Mainメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
BIOS Information		
BIOS Vendor	American Megatrends	
Customized by	Fujitsu	
Core Version	x.x.x.x	
Compliance	UEFI x.x; PI x.x	
> System Information		
> Open Source Software License Information		
System Language	English	
System Date	xxx MM/DD/YYYY	現在の日付を表示／入力
System Time	HH:MM:SS	現在の時刻を表示／入力
Access Level	XXXXXXXXXX	

A.2 Advancedメニュー のOnboard Devices Configurationを選択

■Onboard Devices Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Onboard Devices Configuration		
Onboard CNA	Enabled	()Disabled ()Enabled
Onboard CNA Oeprom *1	Enabled	()Disabled ()Enabled

*1: [Onboard CNA] が [Enabled] 時に選択可能です。

Onboard CNAおよびOnboard CNA Oepromは、Enabledに設定してください。

B. Emulex PXESelect Utility 設定シート

本サーバにおけるオンボードCNAの設定値を記録しておきます。

サーバの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Emulex PXESelect Utilityは以下の方法で起動します。

Onboard Devices Configurationの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Ctrl】+【P】キーを押してください。

POST 終了後、Emulex PXESelect UtilityのMainメニューが表示されます。

Emulex 40/20/10Gb UNDI, PXE-2.0 BIOS v10.6.193.15 *1

Copyright © 2006-2015 Emulex Corporation

◀◀ Press <Ctrl><P> for PXESelect™ Utility ▶▶▶

Emulex PXESelect Utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、

【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

B.1 Controller #0 Link Reconfigurationメニュー *1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model : OCl14102-LOM Firmware Version : x.x.x.x *2 IPL Version : LS2FFTP1 Link Reconfiguration : <input type="checkbox"/> ELX_2x10G <input checked="" type="checkbox"/> ELX_4x1G Ports Configured : 2 <F6-CONTINUE> <F8-LOAD DEFAULTS>		

*1: Firmware Versionが11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合に表示されます。

*2: ご使用のFirmware Versionにより、11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

B.2 Controller #0 Configuration Mainメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model : OCl14102-LOM Firmware Version : 10.6.193.15 *4 IPL Version : LS2FFTP1 MultiChannel : <input type="checkbox"/> DISABLED <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED Personality : <input type="checkbox"/> NIC <input type="checkbox"/> iSCSI <input type="checkbox"/> FCoE <input type="checkbox"/> NIC+RoCE <input type="checkbox"/> Custom SRIOV *1 : <input type="checkbox"/> DISABLED <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED RoCE Profile *2 : RoCE-2 <input type="checkbox"/> RoCE-1 NIC Mode *3 : <input type="checkbox"/> NIC <input checked="" type="checkbox"/> NIC - ETS Disabled <F6-CONTINUE> <F8-LOAD DEFAULTS>		

*1: [MultiChannel]で[DISABLE]を選択した場合、設定変更が可能です。

*2: [Personality]で[NIC+RoCE]を選択した場合、設定変更が可能です。

*3: [Personality]が[NIC]かつ[SRIOV]が[ENABLE]を選択した場合、設定変更が可能です。

*4: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

C. NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

C.1 Controller Port メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■NIC Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 0 Protocol : NIC Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up SRIOV *1 : <input checked="" type="checkbox"/> [ENABLED]		()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/>	[ENABLED]	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : 10 Gbps Physical Link Status : Link Up PXE VLAN : <input checked="" type="checkbox"/> [DISABLED] PXE VLAN ID *1 : 0 (1-4094) PXE VLAN Priority *1 : 0 (0-7) <F5>-Port Identification>*2		()DISABLED ()ENABLED [] []

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■NIC Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 1 Protocol : NIC Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up SRIOV *1 : <input checked="" type="checkbox"/> [ENABLED]		()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/>	[ENABLED]	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : 10 Gbps Physical Link Status : Link Up PXE VLAN : <input checked="" type="checkbox"/> [DISABLED] PXE VLAN ID *1 : 0 (1-4094) PXE VLAN Priority *1 : 0 (0-7) <F5>-Port Identification> *2		()DISABLED ()ENABLED [] []

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

D. MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller #0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller #0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

D.1 MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考	
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	0	NIC	25-100 %	0	
2	2	NIC	25-100 %	0	
3	4	NIC	25-100 %	0	
4	6	NIC	25-100 %	0	

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	0				
Protocol :	NIC				
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	2				
Protocol :	NIC				
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	4				
Protocol :	NIC				
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 6 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[]	[]

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : 10Gbps Physical Link Status : Link Up <F5>Port Identification>*1		

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考	
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	1	NIC	25-100 %	0	
2	3	NIC	25-100 %	0	
3	5	NIC	25-100 %	0	
4	7	NIC	25-100 %	0	

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	1	Protocol :	NIC	[]	
Min BW :	25 (0-100%)	[]			
Max BW :	100 (0-100%)	[]			
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]			

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	3	Protocol :	NIC	[]	
Min BW :	25 (0-100%)	[]			
Max BW :	100 (0-100%)	[]			
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]			

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	5	Protocol :	NIC	[]	
Min BW :	25 (0-100%)	[]			
Max BW :	100 (0-100%)	[]			
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx				
Logical Link :	Link up				
LPVID :	0 (2-4094)	[]			

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 7 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[]	[]

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : 10Gbps Physical Link Status : Link Up <F5>Port Identification>*1		

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

E. iSCSI NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[iSCSI]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

E.1 iSCSI NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	50 -100 % 0	
2	2	iSCSI	50 -100 % NA	

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	0		
Protocol :	NIC		
Min BW :	50 (0-100%)		
Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

*1: Main Menu で[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目		ご購入時設定	備考
Function Number :	2		
Protocol :	iSCSI		
Min BW :	50 (0-100%)		
Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps		
Physical Link Status :	Link Up		
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	() DISABLED () ENABLED	
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]	
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]	
<F5> Port Identification >*2			

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考	
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	1	NIC	50 -100 %	0	
2	3	iSCSI	50 -100 %	NA	

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	1	Protocol :	NIC		
Min BW :	50 (0-100%)	Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up	SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

*1: Main Menu で[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目		ご購入時設定		備考	
Function Number :	3	Protocol :	iSCSI		
Min BW :	50 (0-100%)	Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up				

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED			() DISABLED () ENABLED	

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Physical Link Speed :	10 Gbps				
Physical Link Status :	Link Up				
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED			() DISABLED () ENABLED	
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)			[]	
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)			[]	
<F5> Port Identification >*2					

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

F. iSCSI MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[iSCSI]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

F.1 iSCSI MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	25·100 % 0	
2	2	iSCSI	25·100 % NA	
3	4	NIC	25·100 % 0	
4	6	NIC	25·100 % 0	

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	0		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	2		
Protocol :	iSCSI		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	4		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	6	
Protocol :	NIC	()NIC ()None
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : Physical Link Status : <F5-Port Identification>*1	10Gbps Link Up	

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合
 ■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	25-100 % 0	
2	3	iSCSI	25-100 % NA	
3	5	NIC	25-100 % 0	
4	7	NIC	25-100 % 0	

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	1		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	3		
Protocol :	iSCSI		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	5		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 7 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[]	[]

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED	

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : 10Gbps Physical Link Status : Link Up <F5-Port Identification>*1		

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

G. FCoE NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[FCoE]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

G.1 FCoE NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■FCoE NIC Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Channel#	Function#	Protocol
1	0	NIC
2	2	FCoE
		BandWidth LPVID
		50 -100 % 0
		50 -100 % NA

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

*1: Main Menu で[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	2	
Protocol :	FCOE	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■FCoE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

■FCoE Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	() DISABLED () ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification>*2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■FCoE NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考	
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	1	NIC	50 -100 %	0	
2	3	FCoE	50 -100 %	NA	

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Function Number :	1	Protocol :	NIC		
Min BW :	50 (0-100%)	Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up	SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目		ご購入時設定		備考	
Function Number :	3	Protocol :	FCOE		
Min BW :	50 (0-100%)	Max BW :	100 (0-100%)		
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up				

■FCoE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED			() DISABLED () ENABLED	

■FCoE Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値	
Physical Link Speed :	10 Gbps				
Physical Link Status :	Link Up				
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED			() DISABLED () ENABLED	
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)			[]	
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)			[]	
<F5> Port Identification>*2					

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

H. FCoE MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[FCOE]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

H.1 FCoE MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	25-100 % 0	
2	2	FCoE	25-100 % NA	
3	4	NIC	25-100 % 0	
4	6	NIC	25-100 % 0	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値
Function Number :	0	Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]	
Max BW :	100 (0-100%)	[]	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Logical Link :	Link up			
LPVID :	0 (2-4094)	[]	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値
Function Number :	2	Protocol :	FCOE	
Min BW :	25 (0-100%)	[]	
Max BW :	100 (0-100%)	[]	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Logical Link :	Link up			
LPVID :	0 (2-4094)	[]	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定		設定値
Function Number :	4	Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]	
Max BW :	100 (0-100%)	[]	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx			
Logical Link :	Link up			
LPVID :	0 (2-4094)	[]	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 6 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[]	[]

■FCoE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■FCoE Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : 10Gbps Physical Link Status : Link Up <F5-Port Identification>*1		

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合**■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー**

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	備考
Channel#		
1	Function# 1 Protocol NIC BandWidth 25-100 % LPVID 0	
2	Function# 3 Protocol FCoE BandWidth 25-100 % NA	
3	Function# 5 Protocol NIC BandWidth 25-100 % LPVID 0	
4	Function# 7 Protocol NIC BandWidth 25-100 % LPVID 0	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 1 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[] [] [] [] [] []	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 3 Protocol : FCOE Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[] [] [] [] [] []	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 5 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[] [] [] [] [] []	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 7 Protocol : NIC Min BW : 25 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID : 0 (2-4094)	[]	[]

■FCoE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■FCoE Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : 10Gbps Physical Link Status : Link Up <F5-Port Identification>*1		

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

I. NIC+RoCE Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC+RoCE]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

I.1 NIC+RoCE NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■NIC+RoCE NIC Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number : 0 Protocol : RoCE Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		

■NIC+RoCE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■NIC+RoCE Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : 10 Gbps Physical Link Status : Link Up PXE VLAN : <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED PXE VLAN ID *1 : 0 (1-4094) PXE VLAN Priority *1 : 0 (0-7) <F5>-Port Identification>*2	() DISABLED () ENABLED []	[]

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■NIC+RoCE NIC Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number : 1 Protocol : RoCE Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		

■NIC+RoCE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED	

■NIC+RoCE Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : 10 Gbps Physical Link Status : Link Up PXE VLAN : <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED PXE VLAN ID *1 : 0 (1-4094) PXE VLAN Priority *1 : 0 (0-7) <F5>-Port Identification>*2	() DISABLED () ENABLED []	[]

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

J. Custom Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[Custom]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、

<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。

オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。

必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

J.1 Custom NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■Custom NIC Configurationサブメニュー

設定項目						備考
Channel# Function# Protocol BandWidth LPVID						

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 0 Protocol : NIC Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up SRIOV *1 : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED		()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 2 Protocol : <input checked="" type="checkbox"/> None Min BW : 0 (0-100%) Max BW : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		()None ()iSCSI ()FCOE

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 4 Protocol : <input checked="" type="checkbox"/> None Min BW : 0 (0-100%) Max BW : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		()None ()iSCSI ()FCOE

■Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	[ENABLED]	()DISABLED ()ENABLED

■Custom Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : Physical Link Status : PXE VLAN : PXE VLAN ID *1 : PXE VLAN Priority *1 : <F5>-Port Identification>*2	10 Gbps Link Up [DISABLED] 0 (1-4094) 0 (0-7)	()DISABLED ()ENABLED [] []

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■Custom NIC Configurationサブメニュー

設定項目						備考
Channel# Function# Protocol BandWidth LPVID						

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 1 Protocol : NIC Min BW : 100 (0-100%) Max BW : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up SRIOV *1 : <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED		()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 3 Protocol : <input checked="" type="checkbox"/> None Min BW : 0 (0-100%) Max BW : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		()None ()iSCSI ()FCOE

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 5 Protocol : <input checked="" type="checkbox"/> None Min BW : 0 (0-100%) Max BW : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up		()None ()iSCSI ()FCOE

■Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	[ENABLED]	()DISABLED ()ENABLED

■Custom Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed : Physical Link Status : PXE VLAN : PXE VLAN ID *1 : PXE VLAN Priority *1 : <F5>-Port Identification>*2	10 Gbps Link Up [DISABLED] 0 (1-4094) 0 (0-7)	()DISABLED ()ENABLED [] []

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

K. Custom MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[Custom]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、
<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
オンボードCNAの設定ポートを記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCl14102-LOM] Controller #0 - Port #0:	Bus xx Dev 00
[OCl14102-LOM] Controller #0 - Port #1:	Bus xx Dev 00

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

対象CNAの搭載位置を特定するために、Bus情報を記入してください。

K.1 Custom MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目						備考
Channel# Function# Protocol BandWidth LPVID						
1 0 NIC 25-100% 0						
2 2 NIC 25-100% 0						
3 4 NIC 25-100% 0						
4 6 NIC 25-100% 0						
5 8 None 0 -0 % NA						
6 10 None 0 -0 % NA						
7 12 None 0 -0 % NA						
8 14 None 0 -0 % NA						

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	0		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	2		
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 4 Protocol : <input type="text" value="NIC"/> ()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None Min BW *1 : 25 (0-100%) [] Max BW *1 : 100 (0-100%) [] Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *2 : 0 (2-4094) []		

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 6 Protocol : <input type="text" value="NIC"/> ()NIC ()None Min BW *1 : 25 (0-100%) [] Max BW *1 : 100 (0-100%) [] Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : 0 (2-4094) []		

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#5

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 8 Protocol : <input type="text" value="None"/> ()NIC ()None Min BW *1 : 0 (0-100%) [] Max BW *1 : 0 (0-100%) [] Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094) []		

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#6

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 10 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#7

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 12 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#8

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 14 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Custom Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : Physical Link Status : <F5>Port Identification>*1	10 Gbps Link Up	

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合
 ■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目						備考
Channel# Function# Protocol BandWidth LPVID						
1 1 NIC 25-100% 0						
2 3 NIC 25-100% 0						
3 5 NIC 25-100% 0						
4 7 NIC 25-100% 0						
5 9 None 0 -0 % NA						
6 11 None 0 -0 % NA						
7 13 None 0 -0 % NA						
8 15 None 0 -0 % NA						

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	1		
Protocol :	NIC		
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目		ご購入時設定	設定値
Function Number :	3		
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx		
Logical Link :	Link up		
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 5 Protocol : <input type="text" value="NIC"/> Min BW *1 : 25 (0-100%) Max BW *1 : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *2 : 0 (2-4094)	<input type="checkbox"/> NIC <input type="checkbox"/> iSCSI <input type="checkbox"/> FCOE <input type="checkbox"/> None [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 7 Protocol : <input type="text" value="NIC"/> Min BW *1 : 25 (0-100%) Max BW *1 : 100 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : 0 (2-4094)	<input type="checkbox"/> NIC <input type="checkbox"/> None [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#5

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 9 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	<input type="checkbox"/> NIC <input type="checkbox"/> None [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#6

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 11 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#7

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 13 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#8

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number : 15 Protocol : <input type="text" value="None"/> Min BW *1 : 0 (0-100%) Max BW *1 : 0 (0-100%) Permanent MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Virtual MAC : xx:xx:xx:xx:xx:xx Logical Link : Link up LPVID *1 : N/A (2-4094)	()NIC ()None [] [] [] [] [] []	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Custom Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : Physical Link Status : <F5>Port Identification>*1	10 Gbps Link Up	

*1: フームウェア版数11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

L. FCoE BIOS Configuration utility 設定シート

オンボードCNAのFCoE BIOS Configuration utility設定値を記録しておきます。

オンボードCNAの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に レ を付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に レ を付けてください。

Emulex FCoE BIOS Configuration utilityは以下の方法で起動します。

Emulex PXESelect Utilityの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Alt】+【E】または【Ctrl】+【E】キーを押してください。

POST 終了後、Emulex FCoE BIOS Configuration utilityが起動します。

Emulex OneConnect FCoE BIOS, Version 10.6.193.12 *1

Copyright © 1997-2015 Emulex. All rights reserved.

Press <Alt E> or <Ctrl E> to enter Emulex BIOS configuration utility. Press <s> to skip Emulex BIOS

Emulex FCoE BIOS Configuration utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、BIOS Versionは10.6.193.12, 11.1.161.0あるいは11.2.1194.18と表示されます。

L.1 Adapter Selectsメニュー

() ご購入時設定を変更していない

選択項目	備考
Emulex Adapters in the System: 1. OCI14102-LOM: Bus:xx Dev:xx Func:xx WWPN: 100000xxxxxxxx *1 2. OCI14102-LOM: Bus:xx Dev:xx Func:xx WWPN: 100000xxxxxxxx *1	

*1: Bus/Dev(Func)/WWPN番号には任意の値が入ります。

Bus/Func番号を確認して、対象のAdapterを選択してください。Func番号は前章のPXEUtilityで設定した値です。

■Adapter Select メニューで、1. OCl14102-LOMを選択した場合**■Enable/Disable Boot from SANサブメニュー**

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot BIOS is :	Disabled	()Disable ()Enable

■Configure Advanced Adapter Parametersメニュー**■Change PLOGI Retry Timerサブメニュー**

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PLOGI Retry Timer is :	1000	()0 msec ()50 msec ()100 msec ()200 msec

■Enable or Disable Spinup Delayサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Spin up delay is :	Disabled	()Disable ()Enable

■Auto Scan Settingサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto scan setting :	Autoscan disabled	()Autoscan disabled ()Any first device ()First LUN 0 device ()First NOT LUN 0 device

■Enable or Disable EDD 3.0サブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
EDD 3.0 is :	<input type="text" value="Enabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Start Unit Commandサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Start Unit Command is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Environment Variableサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Environment Variable is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Auto Boot Sectorサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Boot Sector is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

■Adapter Select メニューで、2. OCl14102-LOMを選択した場合**■Enable/Disable Boot from SANサブメニュー**

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot BIOS is :	Disabled	()Disable ()Enable

■Configure Advanced Adapter Parametersメニュー**■Change PLOGI Retry Timerサブメニュー**

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PLOGI Retry Timer is :	1000	()0 msec ()50 msec ()100 msec ()200 msec

■Enable or Disable Spinup Delayサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Spin up delay is :	Disabled	()Disable ()Enable

■Auto Scan Settingサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto scan setting :	Autoscan disabled	()Autoscan disabled ()Any first device ()First LUN 0 device ()First NOT LUN 0 device

■Enable or Disable EDD 3.0サブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
EDD 3.0 is :	<input type="text" value="Enabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Start Unit Commandサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Start Unit Command is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Environment Variableサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Environment Variable is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

■Enable or Disable Auto Boot Sectorサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Boot Sector is :	<input type="text" value="Disabled"/>	()Disable ()Enable

M. iSCSI Initiator BIOS 設定シート

オンボードCNAのiSCSI Initiator BIOS設定値を記録しておきます。

オンボードCNAの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に レ を付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に レ を付けてください。

iSCSISelect utilityは以下の方法で起動します。

Emulex PXESelect Utilityの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Ctrl】+【S】キーを押してください。

POST 終了後、iSCSISelect utilityが起動します。

Emulex 40/20/10Gb iSCSI Initiator BIOS v10.6.193.15 *1

(c) 2005-2015 Emulex. All Rights Reserved.

(c) 1998-2005 Adaptec, Inc. All Rights Reserved.

◀◀ Press <Ctrl><S> for iSCSISelect(TM) Utility ▶▶▶

iSCSISelect utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23
あるいは11.2.1194.30と表示されます。

M.1 Adapter Selectsメニュー

選択項目	備考
Controller Select Menu [OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev xx Fun 02 *1 [OCL14102-LOM] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev xx Fun 03 *1	

*1: Bus/Dev番号には任意の値が入ります。

Bus/Fun番号を確認して、対象のControllerを選択してください。Fun番号は前章のPXEUtilityで設定した値です。

■Controller Select メニューで、Port #0を選択した場合

■Controller Configurationメニュー

■Controller Propertiesサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model Number	: OCl14102-LOM	[]
Controller Description	: Emulex OCl14102-LOM 10Gb	[]
IPL Version	: LS4FFTP1	
BIOS Version	: 10.6.193.15 *1	
Firmware Version	: 10.6.193.15 *1	
Boot Support	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED <input type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
Discover IPv4 Boot Target via DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED <input type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
MPIO Port	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
iSCSI Initiator Name	: iqn.1990-07.com.emulex:9	[]

[Save]

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23

あるいは11.2.1194.30と表示されます。

■Network Propertiesサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
MAC Address	: xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Port Speed	: 10Gbps	
Link Status	: Link Up	
IP Version	: <input checked="" type="checkbox"/> DUAL	()DUAL ()IPv4 ()IPv6

[Save]

[Configure VLAN ID/Priority]

[Configure IPv4 Address]

[Configure IPv6 Address]

■Configure VLAN ID/Priorityサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
VLAN Support	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
VLAN ID	: 0 (1-4094)	[]
VLAN Priority	: 0 (0-7)	[]

[Save]

■Configure IPv4 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
DHCP	: <input type="text" value="DISABLED"/>	()DISABLED ()ENABLED
IP Address *1	: 0.0.0.0	[]
Subnet mask *1	: 0.0.0.0	[]
Default Gateway *1	: 0.0.0.0	[]

[Ping] [Save]

*1: [DHCP]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■Configure IPv6 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Configuration	: <input type="text" value="ENABLED"/>	()DISABLED ()ENABLED
Link Local Address *1	: xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Default Gateway *1	: 00::	[]

[Ping] [Save]

*1: [Auto Configuration]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Target Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
# Target IP Name Version [Add New iSCSI IPv4 Target] [Add New iSCSI IPv6 Target]	TCP Port Boot Connection Port Target Status	

■Add New iSCSI IPv4 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	: 0.0.0.0	[]
TCP Port Number	: 3260	[]
Boot Target	: No	[]
ISID Qualifier	: 1	[]
Header Digest	: <input type="text" value="No"/>	()No ()Yes
Data Digest	: <input type="text" value="No"/>	()No ()Yes
Authentication Method	: <input type="text" value="None"/>	()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■Add New iSCSI IPv6 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	: 0::	[]
TCP Port Number	: 3260	[]
Boot Target	: No	[]
ISID Qualifier	: 1	[]
Header Digest	: <input type="text" value="No"/>	()No ()Yes
Data Digest	: <input type="text" value="No"/>	()No ()Yes
Authentication Method	: <input type="text" value="None"/>	()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■Controller Select メニューで、Port #1を選択した場合

■Controller Configurationメニュー

■Controller Propertiesサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model Number	: OCL14000-LOM	[]
Controller Description	: Emulex OCL14102-LOM 10Gb	[]
IPL Version	: LS4FFTP1	
BIOS Version	: 10.6.193.15 *1	
Firmware Version	: 10.6.193.15 *1	
Boot Support	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED <input type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
Discover IPv4 Boot Target via DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED <input type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
MPIO Port	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
iSCSI Initiator Name	: iqn.1990-07.com.emulex:9	[]

[Save]

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.15, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.23
あるいは11.2.1194.30と表示されます。

■Network Propertiesサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
MAC Address	: xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Port Speed	: 10Gbps	
Link Status	: Link Up	
IP Version	: <input checked="" type="checkbox"/> DUAL <input type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6	()DUAL ()IPv4 ()IPv6

[Save]

[Configure VLAN ID/Priority]

[Configure IPv4 Address]

[Configure IPv6 Address]

■Configure VLAN ID/Priorityサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
VLAN Support	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
VLAN ID	: 0 (1-4094)	[]
VLAN Priority	: 0 (0-7)	[]

[Save]

■Configure IPv4 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
DHCP	: <input type="text" value="DISABLED"/>	()DISABLED ()ENABLED
IP Address *1	: 0.0.0.0	[]
Subnet mask *1	: 0.0.0.0	[]
Default Gateway *1	: 0.0.0.0	[]

[Ping] [Save]

*1: [DHCP]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■Configure IPv6 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Configuration	: <input type="text" value="ENABLED"/>	()DISABLED ()ENABLED
Link Local Address *1	: xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Default Gateway *1	: 00::	[]

[Ping] [Save]

*1: [Auto Configuration]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Target Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
# Target IP Name Version [Add New iSCSI IPv4 Target] [Add New iSCSI IPv6 Target]	TCP Port Boot Connection Port Target Status	

■Add New iSCSI IPv4 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	: 0.0.0.0	[]
TCP Port Number	: 3260	[]
Boot Target	: No	[]
ISID Qualifier	: 2	[]
Header Digest	: No	()No ()Yes
Data Digest	: No	()No ()Yes
Authentication Method	: None	()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■Add New iSCSI IPv6 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	: 0::	[]
TCP Port Number	: 3260	[]
Boot Target	: No	[]
ISID Qualifier	: 2	[]
Header Digest	: No	()No ()Yes
Data Digest	: No	()No ()Yes
Authentication Method	: None	()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

N. 障害連絡シート

**FUJITSU Server
PRIMERGY BX25x0 M1/M2 オンボードCNA**

**環境設定シート(Legacy ROM)
CA92344-0901-06**

**発行日 2018年1月
発行責任 富士通株式会社**

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。