本書の読み方

- A **ハードウェア構成シート** 本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
- B BIOS セットアップユーティリティ設定シート 本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
- C システム資源管理表 各種拡張カードで選択できるI/O ポートアドレスについて説明しています。
- D **ディスクアレイ構成 設計シート** ディスクアレイ構成(RAID構成)における、ディスクグループとロジカルドライブの定義内容を 記録しておきます。
- E 障害連絡シート 障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

| 製品名称 | 本文中の表記 |
|-------------------|-------------|
| PRIMERGY CX120 S1 | 本サーバ、またはサーバ |



Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 または商標です。

インテル、Intel、Xeon、Celeron、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその 子会社の商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat およびRed Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の商標 または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

目 次

| A ハードウェア構成シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
|---|----|
| B BIOSセットアップユーティリティ設定シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| B.1 Main メニューの設定項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| B.2 Advanced メニューの設定項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| B.3 Security メニューの設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| B.4 Server Management メニューの設定項目 ・・・・・ | 10 |
| B.5 Boot Options メニューの設定項目 ・・・・・ | 13 |
| B.6 Boot Manager メニューの設定項目・・・・・ | 13 |
| B.7 Error Manager メニューの設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| B.7 Exit メニューの設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| C システム資源管理表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
| D ディスクアレイ構成 設計シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| E 障害連絡シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |

<u>A</u> ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。 選択構成箇所については、選択した構成の()内に *レ* を付けておきます。

■2.5インチSATA HDD

| 搭載位置 | 搭載2.5インチHDD |
|------|-----------------------|
| ベイ 1 | () 160 GB () 500 GB |
| ベイ 2 | () 160 GB () 500 GB |

■RAMモジュール

| 搭載スロット位置 | | | 搭載RAMモジュール |
|----------|----------|---------|------------|
| DIMM-A1 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-A2 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-B1 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-C1 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-D1 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-D2 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-E1 | () 2 GB | () 8 GB | |
| DIMM-F1 | () 2 GB | () 8 GB | |

■CPU

| 搭載CPU | 搭載位置 | 搭載位置 |
|---|----------|----------|
| ()インテル [®] Xeon [®] プロセッサー E5506 (2.13GHz/4MB) | () CPU1 | () CPU2 |
| () インテル [®] Xeon [®] プロセッサー X5570 (2.93GHz/8MB) | () CPU1 | () CPU2 |
| ()インテル [®] Xeon [®] プロセッサー L5530 (2.40GHz/8MB) | () CPU1 | () CPU2 |
| ()インテル [®] Xeon [®] プロセッサー X5670 (2.93GHz/12MB) | () CPU1 | () CPU2 |
| () インテル [®] Xeon [®] プロセッサー L5630 (2.13GHz/12MB) | () CPU1 | () CPU2 |

■拡張カード

| | 拡張ボードスロット位置 | |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| 拡張カード | 1 | Management LANポート |
| LANカード(PG-2861相当) | () | — |
| RMM3(Management LAN ポート) | _ | () |

ー:搭載不可を示します。

<u> B セットアップユーティリティ設定シート</u>

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。ご購入時の 設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレ を付 けてください。設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレ を付けてください。(ただし、 「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

PPONT

BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。 POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。 POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

Press <F2> to enter Setup, <F6> Boot Menu, <F12> Network Boot

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、 【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニューの設定項目

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------------|--|---|
| Logged in as: | Administrator | (表示のみで変更不可) |
| Platform ID | S5500WBV | (表示のみで変更不可) |
| System BIOS Version Build Date | <u>.55500.86B.xx.xx.xxxx</u> MM/DD/YYYY | BIOS版数の表示(表示のみで変更不可) BIOSのビルド日の表示(表示のみで変更不可) |
| Memory Total Memory | <u>xxxxxMB</u> | Total Memoryの表示(表示のみで変更不可) |
| Quiet Boot | Enabled | ()Disabled |
| POST Error Pause | Disabled | ()Enabled |
| System Date: | Day of Week MM/DD/YYYY | 現在の日付を表示/入力 |
| System Time: | HH:MM:SS | 現在の時刻を表示/入力 |

B.2 Advancedメニューの設定項目

| ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------|---|
| | |
| | ■Processor Configurationサブメニューへ |
| | ■Memory Configurationサブメニューへ |
| on | ■Mass Storage Controller Configurationサブメニューへ |
| | ■Serial Port Configurationサブメニューへ |
| | ■USB Configurationサブメ ニューヘ |
| | ■PCI Configuration サブメニューへ |
| Configuration | ■System Acoustics and Performance Configuration |
| | サブメニューへ |
| | ご購入時設定 on Configuration |

■Processor Configurationサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|----------|--|
| Processor Configuration | | |
| | | 搭載されているCPUの情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Processor Socket | | CPUのソケット番号情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Processor ID | | CPUのIDの情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Processor Frequency | | CPUの周波数の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Microcode Revision | | マイクロコードの版数の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| L1 Cache RAM | | L1キャッシュの容量の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| L2 Cache RAM | | L2キャッシュの容量の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| L3 Cache RAM | | L3キャッシュの容量の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Processor 1 Version | | 搭載されているCPU1の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Processor 2 Version | | 搭載されているCPU2の情報の表示(表示のみで変更不可) |
| | | |
| Current Intel® QPI Link Speed | | QPIのリンクスピード情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Intel [®] QPI Link Frequency | , | QPIのリンクスピード情報の表示(表示のみで変更不可) |
| Intel [®] QPI Frequency Select | Auto Max | ()4.8GT/s ()5.866GT/s ()6.4GT/s ()Auto |
| Intel [®] Turbo Boost Technology | Enabled | ()Disabled |
| Enhanaced Intel SpeedStep Tech | Enabled | ()Disabled |
| Processor C3 | Disabled | ()ACPI C2 ()ACPI C3 |
| Processor C6 | Enabled | ()Disabled |
| Intel [®] Hyper-Threading Tech | Enabled | ()Disabled |
| Core Multi-Processing | All | ()1 ()2 |
| Execute Disable Bit | Enabled | ()Disabled |
| Intel [®] Virtualization Technology | Enabled | ()Disabled |
| Intel [®] VT for Directed I/O | Disabled | ()Enabled |
| Hardware Prefetcher | Enabled | ()Disabled |
| Adjaacent Cache Line Prefetch | Enabled | ()Disabled |
| Direct Cache Access(DCA) | Enabled | ()Disabled |
| | | |

■Memory Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|---|--|
| Memory Configuration | | |
| Total Memory Effective Memory Current Configuration Current Memory Speed > Memory RAS and Performance Confi DIMM Information DIMM_A1 DIMM_A2 DIMM_B1 DIMM_D1 DIMM_D1 DIMM_D2 DIMM_E1 DIMM_F1 | xxxxx MB xxxxx MB Independent guration | メモリ容量の表示(表示のみで変更不可) メモリ容量の表示(表示のみで変更不可) メモリ構成の表示(表示のみで変更不可) メモリ動作クロック情報の表示(表示のみで変更不可) ■Memory RAS and Performance Configuration サブメニューへ メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) |
| DIMM_E1 DIMM_F1 | | メモリの状態表示(表示のみで変更不可) メモリの状態表示(表示のみで変更不可) |

■Memory RAS and Performance Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|---------|------------|
| Memory RAS and Performance Configuration | | |
| | | |
| Capabilities | | |
| | | |
| Memory Mirroring Possible | No | 表示のみで変更不可 |
| NUMA Optimized | Enabled | ()Disabled |
| | ! | |

■Mass Storage Controller Configuration Screenサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|---------------------|--|
| Memory Configuration | | |
| Onboard SATA Controller Configure SATA Mode | Enabled ENHANCED | ()Disabled ()COMPATIBILITY ()AHCI ()SW RAID |
| SATA Port 0 | | 搭載HDDの情報表示(表示のみで変更不可) |
| SATA Port 1 | | 搭載HDDの情報表示(表示のみで変更不可) |
| SATA Port 2 | Not Installed | (表示のみで変更不可) |
| SATA Port 3 | Not Installed | (表示のみで変更不可) |
| SATA Port 4 | Not Installed | (表示のみで変更不可) |
| SATA Port 5 | Not Installed | (表示のみで変更不可) |
| | | |
| | | |
| | | |

■Serial Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------|---------|----------------------|
| Serial Port Configuration | | |
| Serial A Enable | Enabled | ()Disabled |
| Address | 3F8 | ()2F8 ()3E8 ()2E8 |
| IRQ | 4 | ()3 |
| | | |
| Serial B Enable | Enabled | ()Disabled |
| Address | 2F8 | ()3F8 ()3E8 ()2E8 |
| IRQ | 3 | ()4 |
| | | |

■USB Configurationサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|--------------------|--|
| USB Configuration | | |
| Detected USB Devices | | 接続しているUSB機器の数を表示(表示のみで変更不可 |
| USB Controller Legacy USB Support | Enabled Enabled | ()Disabled ()Disabled ()Auto |
| Port 60/64 Emulation | Enabled | ()Disabled |
| Make USB Devices Non-Bootable | Disabled | ()Enabled |
| USB Mass Storage Device Configurati Device Reset timeout | 20 seconds | ()10 seconds ()30 seconds ()40 seconds |
| USB 2.0 Controller | Enabled | ()Disabled |

■PCI Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| PCI Configuration | | |
| | · | |
| Maximize Memory below 4GB | Disabled | ()Enabled |
| Memory Mapped I/O above 4GB | Disabled | ()Enabled |
| Onboard Video | Enabled | ()Disabled |
| Dual Monitor Video | Disabled | ()Enabled |
| Onboard NIC1 ROM | Enabled | ()Disabled |
| Onboard NIC2 ROM | Enabled | ()Disabled |
| Onboard NIC iSCSI ROM | Disabled | ()Enabled *1 |
| | , | |
| NIC1 MAC Address | | オンボードLANポート1のMACアドレス表示(表示のみで変更不可) |
| NIC2 MAC Address | | オンボードLANポート2のMACアドレス表示(表示のみで変更不可) |
| | | |
| | | |

*1 Onboard NIC1/NIC2 ROMをDisabledにするとEnabledに変更可能

■System Acoustics and Performance Configurationサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|----------------------------------|---|
| System Acoustics and Performance C | onfiguration | |
| Set Throttling Mode Altitude Set Fan Profile | Auto 301m-900m Performance | ()CLTT ()OLTT ()300m or less ()901m-1500m ()Higher than 1500m ()Acoustics |

B.3 Security メニューの設定項目

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|--------------------------------|---|
| Administrator Password Status User Password Status | Not installed Not installed | Administrator Password の設定の有無を表示 User Password の設定の有無を表示 |
| Set Administrator Password | Press Enter | Administrator Password の設定 |
| Set User Password | Press Enter | User Password の設定 |
| Front Panel Lockout | Disabled | ()Enabled |
| | | |
| | | |
| | | |

B.4 Server Management メニューの設定項目

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|--|--|
| Assert NMI on SERR Assert NMI on PERR Resume on AC Power Loss Clear System Event Log | Enabled Enabled Stay Off Disabled | ()Disabled ()Disabled ()Last state ()Reset ()Enabled |
| FRB-2 Enable | Enabled | ()Disabled |
| OS Boot Watchdog Timer OS Boot Watchdog Timer Policy | Disabled Power Off | ()Enabled ()Reset |
| OS Boot Watchdog Timer Timeout | 10 miniutes | ()5 minutes()15 minutes()20 minutes |
| Plug & Play BMC Detection ACPI 1.0 Support | Disabled Disabled | ()Enabled ()Enabled |
| > Console Redirection > System Information > BMC LAN Configration | | ■Console Redirectionサブメニューへ ■System Informationサブメニューへ ■BMC LAN Configrationサブメニューへ |

■Console Redirectionサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| Console Redirection | | |
| Console Redirection: | Serial Port A | ()Disabled ()Serial Port B |
| Flow Control | None | ()RTS/CTS |
| Baud Rate: | 115.2K | ()9600 ()19.2K ()38.4K ()57.6K |
| Terminal Type | VT100 | ()PC-ANCI ()VT100+ ()VT-UTF8 |
| Legacy OS Redirection | Enabled | ()Disabled |

■System Informationサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|--------|--|
| System Information | | |
| Board Part Number Board Serial Number System Part Number | | システムボードのパーツ番号を表示(表示のみ変更不可) システムボードのシリアル番号を表示(表示のみ変更不可) システムのパーツ番号を表示(表示のみ変更不可) |
| System Serial Number | | システムのシリアル番号を表示 |
| Chassis Part Number | | 筐体のパーツ番号を表示(表示のみ変更个可) |
| Chassis Serial Number | | 筐体のシリアル番号を表示(表示のみ変更不可) |
| Asset Tag | | |
| BMC Firmware Revision | | BMCファームウェアの版数を表示(表示のみ変更不可) |
| HSC Firmware Revision | | HSCファームウェアの版数を表示(表示のみ変更不可) |
| ME Firmware Revison | | MEファームウェアの版数を表示(表示のみ変更不可) |
| SDR Revision | | SDRの版数を表示(表示のみ変更不可) |
| UUID | | UUID情報を表示(表示のみ変更不可) |
| | | |

■BMC LAN Informationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | |
| Baseboard LAN configuration | | |
| IP source | Dynamic | ()Static |
| IP address | [0.0.0.0] | BMCのIPアドレスを入力 |
| Subnet mask | [0.0.0] | サブネットマスクを入力 |
| Getway IP | [0.0.0.0] | ゲートウェイアドレスを入力 |
| | | |
| Intel ® RMM3 LAN configuration | | |
| Intel ® RMM3 | | RMM3モジュールの有無を表示 |
| IP source | Dynamic | ()Static |
| IP address | [0.0.0.0] | RMM3のIPアドレスを入力 |
| Subnet mask | [0.0.0] | サブネットマスクを入力 |
| Getway IP | [0.0.0.0] | ゲートウェイアドレスを入力 |
| | | |
| BMC DHCP host name | DCMI | BMCポート用のDHCPサーバの名前 |
| | + | |
| User configuration *1 | | |
| User ID | anonymous | ()root ()User3 ()User4 ()User5 |
| Privilege | Administrator | ()Call back ()User ()Operater |
| User status | Disable | ()Enable |
| User name | anonymous | ユーザのIDを入力 |
| User password | | ユーザのパスワードを入力 |
| | | |

*1 常時 User ID [anoymous]の設定情報が表示されます。User IDを変更すると各Use ID毎の設定項目画面が表示され、設定が可能になります。

各User IDのご購入時設定は以下になります。

| User ID | Privilege | User status | User name | User password |
|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| anonymous | Administrator | Disable | anonymous | - |
| root | Administrator | Disable | root | - |
| User3 | Administrator | Enable | admin | admin |
| User4 | Administrator | Disable | test2 | - |
| User5 | Administrator | Disable | test3 | - |

B.5 Boot Optionsメニューの設定項目

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|--|--|
| System Boot Timeout | 7 | ()0-65535 |
| Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 | SATA0: xxx IBA GE Slot 0100 v Internal EFI Shell | ブートオーダーが1番目のデバイスを設定する。 ブートオーダーが2番目のデバイスを設定する。 ブートオーダーが3番目のデバイスを設定する。 |
| Network Device Order Hard Disk Order | | ネットワークデバイスグループのオーダーを設定する。 ハードディスクグループのオーダーを設定する。 |
| > Delete Boot Option | | ■Delete Boot Optionサブメニューへ |
| EFI Optimized Boot Boot Option Retry USB Boot Priority | Disabled Disabled Enabled | ()Enabled ()Enabled ()Disabled |

■Delete Boot Optionサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Delete Boot Option | | |
| Delete Boot Option | Select one to Delete | ()Internal EFI Shell |

B.6 Boot Managerメニューの設定項目

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ブートするデバイスを選択する。 | | | | | | | | | |
| SATAO: xxx | | | | | | | | | | | |
| IBA GE Slot 0100 xxxx | | | | | | | | | | | |
| Internal EFI Shell | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

B.7 Error Managerメニューの設定項目

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 | | | | | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ERROR CODE SEVERITY IN | STANCE | POST中に生じたエラーを表示 | | | | | | | |

B.8 Exitメニューの設定項目

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|--------|--|
| Save Changes and Exit Discard Changes and Exit | | 現在の設定値をCMOSに保存して、BIOS Setup Utilityを終了する。 現在の設定値をCMOSに保存しないで、BIOS Setup Utilityを終了する。 |
| Save Changes Discard Changes | | 現在の設定値をCMOSに保存する。 現在の設定値を破棄する。 |
| Load Default Values Save as User Default Values Load User Default Values | | 現在の設定値を 本サーバの初期値に戻す。 現在の設定値をユーザー初期値としてCMOSに保存する。 現在の設定値をユーザー初期値の内容に戻す。 |

<u>C</u>システム資源管理表

各種拡張カードで選択できるI/Oポートアドレスは、以下の表のとおりです。 なお、I/O ポートアドレスは変更しないでください。

■I/0ポートアドレス

| 品名 | I/Oポートアドレス(h) 100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400 | 設定方法 |
|----------|--|------------|
| シリアルポートA | | BIOSセットアップ |
| シリアルポートB | | BIOSセットアップ |

*[][] は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。

□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。 (】 はデフォルトで選択されている空間)

□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
 (■ はデフォルトで選択されている空間)

D ディスクアレイ構成 設計シート

ディスクアレイ構成(RAID構成)における、ディスクグループとロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

■ディスクグループの定義

| ドライブ搭載 SLOT No. | ドライブ容量 | ディスクグループ/スペアディスク* |
|--------------------|--------|---------------------------|
| (例) ベイ1 | 160GB | (✓)ディスクグループ ()スペアディスク |
| (例) ベイ2 | 160GB | (✓)ディスクグループ ()スペアディスク |
| ベイ 1 | | ()ディスクグループ ()スペアディスク |
| ベイ 2 | | ()ディスクグループ ()スペアディスク |

*:ドライブをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入してください。 ドライブをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

■ロジカルドライブの定義

| ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1 | RAIDレベル | ロジカルドライブ 容量 | ライトポリシー |
|--------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| (例) LD:0 | ()RAID 0 (√)RAID 1 | 139488 MB | (√)ライトスルー ()ライトバック ()常時ライトバック |
| (例) LD:1 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 | 139488 MB | (√)ライトスルー ()ライトバック ()常時ライトバック |
| LD : | ()RAID 0 ()RAID 1 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()常時ライトバック |
| LD : | ()RAID 0 ()RAID 1 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()常時ライトバック |

*1:定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...というように 割り当てられます。

<u>E</u>障害連絡シート

| モデル名・型名 | | | | | | | l F | PRI | MEF | ۲G | ΥC | X1(| 000 | (P | G | | | |) | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|------------------|---|---|--|-----|-------------|-----|----|----|-----|-----|----|---------|----|----|--|---|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| OS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訊 | ۲. ج | '퍰 | 谙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | .4不 | - 7 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \vdash | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA | ١N | •W | ΆΝ | 環 | 境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発 | 生 | 日 | 時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| τE | 争 | ļ | | | | | 何 | <u>ک</u> ار | τιν | ると | きに | 回が | 記き | たか | <u></u> | | | | | | | | | | | | | |
| 圴 | (豕 | • | | | | | 画 | <u>面</u> に | どの | よう | なメ | ッセ | -ジ | が表 | 示さ | れた | か。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 添付資料 | | | | | 有•無 | | | |

PRIMERGY CX1000 サーバノード部(PRIMERGY CX120 S1) 環境設定シート CA92276-8830-01

発 行 日 発 行 責 任 2010 年 5 月 富士通株式会社

●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
 ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
 ●無断転載を禁じます。