

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【水冷サーバ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・CPU	2個
・パフォーマンスモード設定サービス	2個
・メモリ	8枚
・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く)	1台
・シャーシ搭載オプション	1枚
・水冷チューブ	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内部蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				Linux		
				注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY CX2550 M2

[A-14]	PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC2552RLN	16.9/下	7R 6R	300,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準, 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×6ベイ), 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・パフォーマンスモード設定サービス ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブラックパネル(PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く) ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M2(水冷) 仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット(水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要
--------	---	------------	--------	----------	---------	--

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可。×: 適用不可。ー: 本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。ー: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種 ○: X2550 M2 (水色)	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					Linux	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。

B: ディスプレイ

B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	7R 6R R6 5R R5	40,200	17型TFTカラー-LCD、狭縦線デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角: 上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速度応答]、 sRGB対応、表示色数最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI(Plug&Play機能)対応、 スリープレベルを右合計180度対応
B	4	17インチラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	7R 6R R6 5R R5	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続。 17インチTFTカラー-LCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]。 表示色数最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数50Hz～75Hz、 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版付) 電源ケーブル・オプション サークル/KVMスイッチ接続ケーブル・オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配 しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C: キーボード / マウス

C	5	小室OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	●	ー	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり、USB接続。 ケーブル長: 1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	ー	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マープルグレー色

D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	150	Xeon プロセッサ E5-2623v4 (2.60GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP49XK	●	済	●	ー	141,000	スレッド数: 8、メモリアス: 2133MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D	151	Xeon プロセッサ E5-2637v4 (3.50GHz/4コア/15MB) × 1	PYBCP49XL	●	済	●	ー	314,000	スレッド数: 8、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D	152	Xeon プロセッサ E5-2603v4 (1.70GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP49XA	●	済	●	ー	65,000	スレッド数: 6、メモリアス: 1866MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D	153	Xeon プロセッサ E5-2643v4 (3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP49XM	●	済	●	ー	413,000	スレッド数: 12、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D	155	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP49XB	●	済	●	ー	119,000	スレッド数: 8、メモリアス: 1866MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D	156	Xeon プロセッサ E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP49XC	●	済	●	ー	153,000	スレッド数: 16、メモリアス: 2133MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D	154	Xeon プロセッサ E5-2667v4 (3.20GHz/8コア/25MB) × 1	PYBCP49XN	●	済	●	ー	540,000	スレッド数: 16、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D	157	Xeon プロセッサ E5-2630v4 (2.20GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP49XD	●	済	●	ー	301,000	スレッド数: 20、メモリアス: 2133MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D	158	Xeon プロセッサ E5-2640v4 (2.40GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP49XE	●	済	●	ー	345,000	スレッド数: 20、メモリアス: 2133MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 90W サポートCPU構成: 2CPU
D	159	Xeon プロセッサ E5-2650v4 (2.20GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP49XF	●	済	●	ー	348,000	スレッド数: 24、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 2CPU
D	171	Xeon プロセッサ E5-2687Wv4 (3GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP49XX	●	16.9/下	●	ー	605,000	スレッド数: 24、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 160W サポートCPU構成: 2CPU ※アドバンスド・サーマルオプション40非適用時の注意事項 ー 内蔵2.5インチHDD/SSD/PCIe SSDを搭載できません。 ー 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。
D	160	Xeon プロセッサ E5-2680v4 (2GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XG	●	済	●	ー	417,000	スレッド数: 28、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 2CPU
D	161	Xeon プロセッサ E5-2680v4 (2.40GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XH	●	済	●	ー	540,000	スレッド数: 28、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D	162	Xeon プロセッサ E5-2690v4 (2.60GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XJ	●	済	●	ー	646,000	スレッド数: 28、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D	163	Xeon プロセッサ E5-2693v4 (2.10GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP49XP	●	済	●	ー	578,000	スレッド数: 32、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D	170	Xeon プロセッサ E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP49XR	●	済	●	ー	829,000	スレッド数: 32、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 2CPU
D	164	Xeon プロセッサ E5-2695v4 (2.10GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP49XQ	●	済	●	ー	723,000	スレッド数: 36、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D	165	Xeon プロセッサ E5-2697v4 (2.30GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP49XS	●	済	●	ー	807,000	スレッド数: 36、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 2CPU
D	166	Xeon プロセッサ E5-2698v4 (2.20GHz/20コア/50MB) × 1	PYBCP49XT	●	済	●	ー	1,007,000	スレッド数: 40、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D	167	Xeon プロセッサ E5-2699v4 (2.20GHz/22コア/55MB) × 1	PYBCP49XU	●	済	●	ー	1,284,000	スレッド数: 44、メモリアス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 2CPU

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない
【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カタマメイト対応	提供時期	適用機種 CX550 M2 (永年)	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					Linux	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	168	Xeon プロセッサ E5-2630Lv4 (1.80GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP48XV	●	済	●	－	207,000	スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、GPI: 8GT/s、最大TDP: 55W サポートCPU構成: 2CPU
D	169	Xeon プロセッサ E5-2650Lv4 (1.70GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XW	●	済	●	－	348,000	スレッド数: 28、メモリバス: 2400MHz(最大)、GPI: 9.6GT/s、最大TDP: 65W サポートCPU構成: 2CPU

E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。

E	27	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME08SC7	●	16.9/下	●	－	155,000	Rank: Single ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可
E	28	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME08SC8	●	16.9/下	●	－	155,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC7]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC7]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME32SC7]との混在不可
E	29	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME16SC7	●	16.9/下	●	－	330,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可
E	30	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME16SC8	●	16.9/下	●	－	330,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC7]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC7]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME32SC7]との混在不可
E	31	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME32SC7	●	16.9/下	●	－	672,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可

F: 内蔵ストレージ

F	234	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH17F6	×	済	●	－	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH17F6	●					
F	235	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH27F6	×	済	●	－	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH27F6	●					
F	232	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~500GB(7.2krpm) ※2016年9月30日販売終了予定	PY-BH507D6	×	済	●	－	44,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH507D6	●					
F	233	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH177D6	×	済	●	－	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH177D6	●					
F	334	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SS20NF4	×	済	●	－	315,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS20NF4	●					
F	336	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NF4	×	済	●	－	609,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NF4	●					
F	338	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NF4	×	済	●	－	1,218,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NF4	●					
F	340	内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NF4	×	済	●	－	1,700,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NF4	●					
F	342	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NK2	×	16.8/下	●	－	65,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NK2	●					
F	345	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK2	×	16.8/下	●	－	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK2	●					
F	347	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK2	×	16.8/下	●	－	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK2	●					

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カタメメント対応	提供時期	適用機種		希望小売価格 (税別、円)	備考
					適用OS※1※2	Linux		
					CX550 M2 (永年)	注2	注1	【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

F: 内蔵ストレージ

F	349	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2	×	16.8/下	●	－	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBS96NK2	●					
F	351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2	×	16.8/下	●	－	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBS19NK2	●					
F	257	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA	×	済	●	－	1,050,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4011] 搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBS08PA	●					
F	258	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA	×	済	●	－	2,100,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4011] 搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBS16PA	●					
F	259	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB	PY-BS20PA	×	済	●	－	2,678,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途: データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4011] 搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBS20PA	●					
F	290	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA	×	済	●	－	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBD64YA	●					
F	291	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA	×	済	●	－	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBD13YA	●					
F	254	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×6)	PYBA26S1	●	済	●	－	11,000	2.5インチストレージベイ×6 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	255	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×6)	PYBA26S2	●	済	●	－	26,000	2.5インチストレージベイ×6/HDD/SSD×4 + PCIe SSD×2 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	256	ブランクパネル	PYBDMB01	●	済	●	－	2,100	2.5インチストレージベイを使用しない場合のブランクパネル ※出荷後の本体には適用不可

G: 内蔵バックアップ装置関連

G	2	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B05IU	×	済	●	－	68,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/USB)、5インチベイ: 2ベイ、 内蔵バックアップ装置搭載可能数: 最大2台 占有ユニット数: 1U 接続可能サーバ台数: 1～2台 USBケーブル: 標準(3.4m×2) 電源ケーブル: オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵データカートリッジドライブユニット[PY-RD111/PYBRD111] [必須ハード] ・バックアップ装置 ・電源ケーブル[PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象
G	71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111	×	済	×	7R 6R R6 R5 R2 R3	39,000	使用可能媒体: 2TB/1TB/500/320/160/120/80/40GB ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 ※PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)に搭載の場合はUSB2.0動作 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能 *2) Linuxでは「tar」などのコマンドが必要 *3) RHEL6.4以降サポート
			PYBRD111	●					
G	74	データカートリッジRDX 320GB ※2016年9月30日販売終了予定	PY-RDC32A	×	済	×	－	オープン価格	記憶容量: 320GB 相当品: 富士通コワーコ製商品(0162151) 標準保証: 1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	×	－	オープン価格	記憶容量: 500GB 相当品: 富士通コワーコ製商品(0162161) 標準保証: 1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能
G	76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	×	－	オープン価格	記憶容量: 1TB 相当品: 富士通コワーコ製商品(0162170) 標準保証: 1年間の無償交換 *1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない
【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品 名	型 名	カスタム対応	提供 時期	適用 機種 ※1 ※2	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
						CX2350 M2 (※外)	Linux	注2	注1	
G:内蔵バックアップ装置関連										
G	77	データカードリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	×	—	オープン価格	記憶容量: 2TB 相当品: 富士通コーポ製商品(0162180) 標準保証: 1年間の無償交換 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)(ラックマウント専用)経由で接続可能	
H:外付バックアップ装置関連										
H	3	スーパーマールドライブユニット	FMV-NSM54	×	済	●	7R 6R R6 5R RS	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)	
I:オプションカード関連										
I	58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08	×	済	—	—	153,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能	
I	51	1000BASE-T SFP	PY-SFPC01	×	済	—	—	61,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] ツイストペアケーブル	
I	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03	×	済	—	—	77,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] マルチモードファイバチャネルケーブル	
I	144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS11	×	済	—	—	630,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に搭載する際は、 ファームウェア版数V2.11N10033以降の適用必須	
I	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m PY-CBW002 PY-CBW005	×	済	—	—	58,000 95,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m[PY-CBW005]を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に ファームウェア版数V02.00N10009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照	
I	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	—	—	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」	
I	78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301 PYBHC301	×	済	●	7R 6R ※1	158,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート	
I	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302 PYBHC302	×	済	●	7R 6R ※1	263,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート	
I	156	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321 PYBHC321	×	済	●	7R 6R ※1 ※2	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.6以降サポート	
I	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322 PYBHC322	×	済	●	7R 6R ※1 ※2	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.6以降サポート	
I	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC411 PYBRMC41	×	済	●	—	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可 ＜一般型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ＜カスタマイズ型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり	
I	20	ライフサイクルマネジメント ライセンス&モジュール	PY-LCM11 PYBLCM11	×	済	●	—	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 ＜一般型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー: eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB): 同梱 ＜カスタマイズ型名の提供形態＞ ・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB): サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html)	

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可。 ×: 適用不可。 —: 本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 —: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カタマメント対応	提供 時期	適用 機種 ※1 ※2	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					Linux ※2		注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご確認いただきますようお願いいたします。

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ関連)

S	1	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4011	×	済	●	—	95,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ × 24(8ベイ/ノード) 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション × 1 ・水冷チューブ × 1 ・CX2550 M2サーバノード × 4
S	4	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4013	×	済	●	—	45,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ × 8(2ベイ/ノード) 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション × 1 ・水冷チューブ × 1 ・CX2550 M2サーバノード × 4
S	3	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL6		済	●	—	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ: CX400 M1[PY-MC4011] サーバノード: CX2550 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	5	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL10		済	●	—	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ: CX400 M1[PY-MC4013] サーバノード: CX2550 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)

K: 電源/FANユニット関連

K	22	電源ユニット(1600W)	PYBPU162		済	●	—	78,000	電源容量(100V/200V): 1600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
K	23	電源ユニット(2400W)	PY-PU242 PYBPU241	×	済	●	—	120,000	電源容量(200V): 2400W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
K	24	電源スロットブラケット	PYBDMPO1		済	●	—	30,000	電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]を1個のみ搭載時、PSUスロットに搭載する電源スロットブラケット

L: UPS

L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	— *1	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P準拠)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBLUE1]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア[PowerChute Business Edition v8.0.1]以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降]を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY CX400 M1 シャーシと接続する場合は、 100V対応の電源ユニットおよび電源ケーブル1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応<NEMA 5-15P>)の手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	— *1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを装着したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J ツイステドケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBLUE1	×	済	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	35	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K2	×	済	● *1 *2	— *3	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア[PowerChute Network Shutdown]を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBLUE2]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 *1) 電源ユニット(1600W)[PYBPU162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) 電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カタマウント対応	提供時期	適用機種	適用OS※1※2	希望小売価格(税別、円)	備考
					CX250 M2 (永年)	Linux	注2	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております) 注2) RHELの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

L:UPS

L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	●※1※2	－※3	1,586,000	断断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V)、2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBLUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG8/16mm2、配線保護製長さ: 12mm、締め付トルク2.5Nm) ※1) 電源ユニット(1600W)[PYBPUI162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) 電源ユニット(2400W)[PY-FU242/PYBPUI241]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R x 8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	－	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大24A * *1)コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※電源ユニット(1600W)[PYBPUI162]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R x 4/1U)	PY-CTX02	×	済	●	－	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY CX400 M1 シヤーン～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大44A * *1)コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 ※電源ユニット(2400W)[PY-FU242/PYBPUI241]搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
L	37	拡張バッテリー	PY-BBLUE2	×	済	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STAO1	×	済	－	－	147,000	Smart-UPS RT 用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000

M:ラック関連

M	44	水冷CX用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	16.9/下	－	－	940,000	19インチ、42Uラック、水冷サーバ専用 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、150kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)/添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PY-RT81]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackODU PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84 のいずれか1つの同時手配が必須 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	45	水冷CX用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCA	×	16.9/下	－	－	700,000	19インチ、42Uラック、水冷サーバ専用、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、120kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)/添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackODU PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84 のいずれか1つの同時手配が必須 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	51	水冷CXラック用耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT81	×	16.9/下	－	－	100,000	水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA用耐震キット [主な構成品] ・前左右設置用スタビライザー(ワイド/L字型) x 3 ・取付け用ボルト x 12
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U)、水冷CX用19インチラック 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタマイズ手配(集合梱包)可能
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U)、水冷CX用19インチラック 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタマイズ手配(集合梱包)可能
M	70	水冷CXラック用スタビライザー (ワイド/増設)	PY-RS82	×	16.9/下	－	－	30,000	水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA用耐震キット、兼RY-RBRCA/RY-RBRCA用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) x 1 ・取付け用ボルト x 4
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー-絶縁済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタマイズ手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCAにはネジキットは標準添付なし、不足する場合に手配
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)

ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種 CX450 M2 (永年)	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					Linux	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

M: ラック関連

M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本(添付(ベルト長: 2m/本))
M	77	ノートパソコン格納テーブル(スライド式)	19R-26TR3	×	済	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能/ノートPC ・ノートPC外形寸法(W×D×H)(最大): 390mm×340mm×40mm(突起部含む) ・電源アダプター等格納部(W×D×H)(最大): 390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本(添付(ベルト長: 1m/本))
M	80	ブラנקパネル(1U)	19R-26BP1 19RB26BP1	×	済	－	－	1,000	19インチラック用ブラנקパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנקパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBにはブラנקパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラנקパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	81	ブラנקパネル(2U)	19R-26BP2 19RB26BP2	×	済	－	－	2,000	19インチラック用ブラנקパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנקパネル、2U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBにはブラנקパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラנקパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	82	ブラנקパネル(3U)	19R-26BP3 19RB26BP3	×	済	－	－	3,000	19インチラック用ブラנקパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラנקパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBにはブラנקパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラנקパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力: AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנקパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力: AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנקパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力: AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.7kg ・ラック占有数: 1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラנקパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	60	水冷RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ)	PY-RLB1	×	16.9/下	－	－	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ) 外形寸法800×280×2100mm(W×D×H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	63	水冷RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ)	PY-RLB2	×	16.9/下	－	－	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ) 外形寸法800×280×2100mm(W×D×H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	64	水冷RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ)	PY-RLB3	×	16.9/下	－	－	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ) 外形寸法800×280×2100mm(W×D×H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	65	水冷RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ)	PY-RLB4	×	16.9/下	－	－	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ) 外形寸法800×280×2100mm(W×D×H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRGBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続

N: ケーブル

N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106 PYBCBP106	×	済	－	－	5,300	プラグ:NEMA 5-15P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット～AC100V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206 PYBCBP206	×	済	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-20P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]～AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210 PYBCBP210	×	済	－	－	3,200	プラグ:IEC60320 C20 PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット～AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209 PYBCBP209	×	済	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-15P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット(1600W)[PYBPU162]～AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	×	済	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	×	済	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続

[適用機種欄] ●: 適用可。 ×: 適用不可。 —: 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 —: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カテゴリ	提供時期	適用機種 ※1 ※2	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					注2	注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

N: ケーブル

N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	—	—	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP105	●					
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	—	—	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP102	●					
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	—	—	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP201	●					
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP203	●					
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP204	●					
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	—	—	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP205	●					
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	—	—	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
			PYBCBP202	●					
N	15	水冷チューブ	PY-LPT01	×	16.9/下	●	—	50,000	RackCDUとCX2550 M2(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
			PYBLPT01	●					
N	77	SASケーブル	PY-CBS031	×	済	●	—	5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル ※内蔵ストレージを5台以上使用する場合は、2個手配必要
			PYBCBS031	●					
N	31	ツイステペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	—	2,850 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin
N	32	ツイステペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB0015C 10cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応
N	53	ツイステペアケーブル (カテゴリ6)	TPBLB0015C 10cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	—	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:50m以下で利用する必要があります
N	55	マルチモード光ケーブル	CBL-MQQC05 10m 20m 30m 40m 50m 100m	×	済	—	—	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応 MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り
N	38	伝電気ケーブル(56Gbps)	HX8B-SCB01 1m 3m	×	済	●	—	32,000 40,000	InfiniBand FDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ—QSFPコネクタ
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル

O: 拡張機器

O	21	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000R]	PY-CFX20R	×	済	●	—	3,360,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット:2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル:オプション 機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCoE Forwarder※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCoEライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル × 2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	22	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000F]	PY-CFX20F	×	済	●	—	3,360,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット:2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル:オプション 機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCoE Forwarder※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCoEライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル × 2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]

ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カタマメント対応	提供時期	適用機種 ※1 ※2	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					※1 ※2	Linux	注2	注1

O: 拡張機器

O	23	40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC001 PYBCFC0011 PYBCFC0012	×	●	済	—	—	420,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 8 ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC101 PYBCFC1011 PYBCFC1012	×	●	済	—	—	420,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ形状: SFP+ コネクタ数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 4 ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	—	済	—	—	525,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] PRIMERGY コンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] PRIMERGY コンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA08	×	●	済	—	—	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、17インチ ラック・コンソール[RC25][PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAA16	×	●	済	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、17インチ ラック・コンソール[RC25][PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAD08	×	●	済	—	—	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール[RC25][PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD16	×	●	済	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール[RC25][PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PY-KVAD32	×	●	済	—	—	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール[RC25][PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)		PY-CBKAP01	×	—	済	—	—	16,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要

												【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。―：本体に直接搭載または接続しない 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。×：適用不可。―：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名		型 名	カタマメント対応	提供 時期	適用 機種 ※1 ※2	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考				
						CX250 M2 (水冷)	Linux	注2	注1				
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。													
O: 拡張機器													
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKALU01	×	済	●	―	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32]～サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/				
O	42	KVMケーブル(USB) ※2016年9月30日販売終了予定	2.1m 3m PY-CBKCU04 PY-CBKCU05	×	済	●	―	4,200 6,300	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※ケーブル一体型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要				
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	―	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手にしない場合は、本製品の取り扱いが必要				
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	―	―	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]用、 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付				
P: OS/ソフトウェア													
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	●	7R 6R R6 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートとサービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続				
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	●	7R 6R R6 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続				
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	7R 6R R6 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能				
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V11.15.12以降 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能				
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.15.12以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/notes/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能				

ハードウェア一覧

〔適用機種欄〕●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

〔適用OS欄〕●：適用可〔サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます〕。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタマイズ対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX2550 M2 (水冷)	Linux		
					注2	注1		
								※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」を ご確認くださいませようお願いします。

Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q	61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	済	●	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	済	●	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	済	●	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	済	●	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A	●	済	●	－	3,000	工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	75	パフォーマンスモード 設定サービス	PYBMMP1	●	済	●	－	10,000	カスタマイズ搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項編「メモリの動作モードについて」を参照
Q	7	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET02	●	済	●	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度: (通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後): 5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須

[illegible]