

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【CX600 M1 / CX1640 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX600 M1 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニット	最低3個
・電源ケーブル	最低3本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット(水冷)を搭載する場合>	1個
・サーバノードおよびダミーノード	合計8台

必須選択オプション[CX1640 M1 サーバノード(空冷)/CX1640 M1 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプション/梱包オプション	1個
・CPU	1個
・メモリ	6枚

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内部蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R Linux

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				Linux 注1		

PRIMERGY CX1640 M1

[A-18]	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAN	16.12/下	7R	190,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付, シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAK	16.12/下	7R	190,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付, 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLN	16.12/下	7R	274,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付, シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバーノード2台一組としてODMIに接続するため、水冷サーバーノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLK	16.12/下	7R	274,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付, 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバーノード2台一組としてODMIに接続するため、水冷サーバーノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要

ハードウェア一覧

											[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	オプション 拡張メモリスロット	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	注1	備 考		
					CX (96) M (光)	CX (96) M (光)						
B: ディスプレイ												
B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	40,200	17 型TFTカラー-LCD、鉄線織デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画面ピッチ0.264×0.264mm、 節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、 スリーベル左右合計180度対応		
B	4	17インチ ラック-コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラー-LCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、 表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、 タッチパッドスクロール機能付き/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル オプション サーバー/KVMスイッチ接続ケーブル オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能 (搭載するには、ラック-コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。ラック-コンソール格納キット[PY-RC08]を手配 しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバー機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック-コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202		
C: キーボード / マウス												
C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	●	●	-	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長:1.8m		
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	-	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マープルグレー色		
D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。												
D	80	Xeon Phi プロセッサ- 7210 (1.30GHz/64コア/32MB)×1	PYBCP60MC	●	16.12/下	●	●	-	850,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2133MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU		
D	81	Xeon Phi プロセッサ- 7230 (1.30GHz/64コア/32MB)×1	PYBCP60MD	●	16.12/下	●	●	-	1,300,000	スレッド数:256、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU		
D	82	Xeon Phi プロセッサ- 7250 (1.40GHz/68コア/34MB)×1	PYBCP60ME	●	16.12/下	●	●	-	1,860,000	スレッド数:272、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:215W サポートCPU構成:1CPU		
D	83	Xeon Phi プロセッサ- 7290 (1.50GHz/72コア/36MB)×1	PYBCP60MF	●	16.12/下	×	●	-	2,020,000	スレッド数:288、MCDRAMサイズ:16GB、メモリバス:2400MHz(最大)、最大TDP:249W サポートCPU構成:1CPU ※空冷サーバーボードに搭載できません。		
E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。												
E	13	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME08SD9	×	16.12/下	●	●	-	155,000	Rank: Dual		
			PYBME08SD9	●								
E	14	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME16SD9	×	16.12/下	●	●	-	330,000	Rank: Dual		
			PYBME16SD9	●								
E	15	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM×1)	PY-ME32SD9	×	16.12/下	●	●	-	672,000	Rank: Dual		
			PYBME32SD9	●								
E	16	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM×1)	PY-ME64EC	×	16.12/下	●	●	-	1,800,000	Rank: Quad		
			PYBME64EC	●								
F: 内蔵ストレージ												
F	374	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH17F8	×	16.12/下	●	×	-	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須		
			PYBBH17F8	●								
F	375	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH27F8	×	16.12/下	●	×	-	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須		
			PYBBH27F8	●								
F	372	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH17D8	×	16.12/下	●	×	-	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須		
			PYBBH17D8	●								
F	373	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH27D8	×	16.12/下	●	×	-	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須		
			PYBBH27D8	●								
F	380	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NK5	×	16.12/下	●	×	-	65,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBSS12NK5	●								

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 【適用OS欄】●：適用可/サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます。×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カスタム対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (2400)	CX1640 M1 (2400)				
F: 内蔵ストレージ										
F	381	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK5	×	16.12/下	●	×	－	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK5	●						
F	382	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK5	×	16.12/下	●	×	－	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK5	●						
F	383	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK5	×	16.12/下	●	×	－	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK5	●						
F	384	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK5	×	16.12/下	●	×	－	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS19NK5	●						
F	142	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA2	×	16.12/下	●	×	－	1,050,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS08PA2	●						
F	143	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA2	×	16.12/下	●	×	－	2,100,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PA2	●						
F	144	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2.0TB	PY-BS20PA2	×	16.12/下	●	×	－	2,678,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS20PA2	●						
F	145	内蔵2.5インチストレージ 搭載キット	PY-TKST03	×	16.12/下	●	×	－	5,000	2.5インチストレージ搭載キット(BC-SATA HDD×1、PCIe SSD×1、またはSATA SSD×2) 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/PCIe SSD/SATA SSD
			PYBTKST03	●						
F	267	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA2	×	済	●	●	－	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.60WPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA2	●						
F	268	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS131YA2	×	済	●	●	－	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.60WPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS131YA2	●						
H: 外付バックアップ装置関連										
H	3	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	×	済	●	●	7R 6R 6R 5R R5	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)
I: オプションカード関連										
I	124	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA264	×	済	●	●	7R 6R 6R 5R R5	61,000	インターフェース: 1000BASE-T×4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA264L	●						
I	125	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262	×	済	●	●	7R 6R 6R 5R R5	40,000	インターフェース: 1000BASE-T×2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB
			PYBLA262L	●						
I	26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2	×	済	●	●	7R 6R *1 *2 *3	158,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3A2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3A2L]: Low Profile 相当品: Emulex OCe14102B-NT 機能: AFT/ALB 接続ケーブル: カチゲリ6a以上 *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL8.5以降サポート *3) 留意事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション/周辺機器」参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)
			PYBLA3A2L	●						

ハードウェア一覧

											[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カタカナ・アルファベット対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	注1	備 考		
					OX (940 M) (室外)	OX (940 M) (室内)						
							Linux		注2			
I: オプションカード関連												
1	618	Dual port LANカード(10GBASE)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	168,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ [PY-LA3B2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ [PYBLA3B2L]: Low Profile 相当品: Emulex OCe14102-NX ※1) RHEL6.5以降サポート ※2) 留意事項および最新の情報については、下記URL内の「オプション/周辺機器」参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/) ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」		
1	58	10GBASE-SR SFP+		×	済	●	●	-	153,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A] が使用可能		
1	51	1000BASE-T SFP ※2017年2月28日販売終了予定		×	済	-	-	-	61,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] ツイストペアケーブル		
1	70	1000BASE-T SFP		×	16.11/中	-	-	-	61,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] ツイストペアケーブル		
1	52	1000BASE-SX SFP		×	済	-	-	-	77,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] マルチモードファイバチャネルケーブル		
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+		×	済	-	-	-	630,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] に搭載専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] に搭載する際は、 ファームウェア版数V2.11NY0033以降の適用必須		
1	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m	×	済	-	-	-	58,000 95,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] 接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m [PY-CBW005] を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] に ファームウェア版数V02.00NY0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照		
1	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	×	済	-	-	-	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R] [CFX2000F] Dual port LANカード [10GBASE [PY-LA3B2/PYBLA3B2L], コンバージド・ネットワーク・アダプタ [PY-CN302/PYBCN302L] 接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」		
1	135	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ		×	済	●	●	7R 6R ※1	200,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ [PY-CN302]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ [PYBCN302L]: Low Profile 相当品: Emulex OCe14102-UX FC0E機能: O ※1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」		
1	136	10GBASE-SR SFP+		×	済	●	●	-	153,000	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A] が使用可能		
1	142	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ(40GBASE)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	300,000	インターフェース: 40GBASE × 1 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ [PY-CN3A1]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ [PYBCN3A1L]: Low Profile 相当品: Emulex OCe14401B-UX FC0E機能: O ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」		
1	143	40GBASE-SR4 QSFP+		×	済	●	●	-	230,000	40GBASE-SR4接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MQGC05/CBL-MQGC10/CBL-MQGC20/CBL-MQGC30/CBL-MQGC50/ CBL-MQGC1A] が使用可能		
1	78	IB HCAカード(56Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1	158,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート		
1	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1	263,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート		
1	156	IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.6以降サポート		
1	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)		×	済	●	●	7R 6R ※1 ※2	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.6以降サポート		
1	161	OP HFIカード(100Gbps)		×	済	●	●	7R ※1	280,000	Intel Omni-Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.2のみサポート		

<

ハードウェア一覧

【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カテゴリー別対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備 考
					CX1640 M1 (水冷)	CX1640 M1 (空冷)			
					注2	注1			※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

L: UPS

L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	●	●	－ ※1	1,586,000	開断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル・無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはiNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア[PowerChute Network Shutdown]を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー[PY-BBUE2]を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ: 12mm、締め付けトルク25Nm) ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※1)UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	－	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大24A + ※コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	－	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	－	－	－	147,000	Smart-UPS RT出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000

M: ラック関連

M	44	水冷CX用19インチラック (ワイド/基本)	PY-RBRCA	×	済	－	－	－	940,000	19インチ、42Uラック。水冷サーバ専用(CX1640 M1(空冷サーバノードは搭載可能)) 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)] 150kg(搭載可能質量: 840kg) 前後、後部、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷サーバノードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PY-RL32]の同時手配必須 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
M	45	水冷CX用19インチラック (ワイド/増設)	PY-RBRCB	×	済	－	－	－	700,000	19インチ、42Uラック。水冷サーバ専用、PY-RBRCA用増設ラック(CX1640 M1(空冷サーバノードは搭載可能)) 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)] 120kg(搭載可能質量: 840kg) 前後、後部、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PY-RT83]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷サーバノードを搭載する場合は、水冷RackCDU[PY-RL32]の同時手配必須 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
M	98	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX600用)	PY-RL32	×	16.12/下	×	－	－	1,650,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDM: PY-RL32M、PY-RL33の同時手配必須 ※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続
M	99	水冷CDM(CX600用)	PY-RL32M	×	16.12/下	×	－	－	700,000	水冷RackCDUからの冷却水を、各CX1640 M1(水冷)へ分配するための縦長ユニット 水冷CX用19インチラック内の前後端の向かって右角に設置
M	104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	×	16.12/下	×	－	－	10,000	水冷CDMを水冷CX用19インチラックに取付固定するための金具
M	100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)‑ 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	×	16.12/下	×	－	－	140,000	水冷RackCDUと1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ 水冷ラック上部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)‑ 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	×	16.12/下	×	－	－	140,000	水冷RackCDUと1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ 水冷ラック下部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	93	水冷CX用19インチラック 前後および側面耐震キット (ワイド/基本/CDUラック搭載時)	PY-RT82	×	16.12/下	－	－	－	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具 × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	94	水冷CX用19インチラック 前後耐震キット (ワイド/増設/CDUラック搭載時)	PY-RT83	×	16.12/下	－	－	－	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具 × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	70	水冷CX用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	－	－	－	30,000	水冷サーバ専用ラック: PY-RBRCA/PY-RBRCB用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	－	－	－	5,000	水冷CX用19インチラック 前面背面設置用ケーブルホルダー ※水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	－	－	－	25,000	水冷CX用19インチラック ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※水冷CX用19インチラックへの搭載は、PY-RM811の同時手配必須
M	91	水冷CX用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	16.12/下	－	－	－	8,000	サイドケーブルダクト、水冷CX用19インチラック用19R-27SD1取り付けブラケット
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	－	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナットを50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷CX用19インチラックにはネジキットは標準添付なし 不足する場合に手配

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カスタム型別対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備 考	注1
					CX (960 M) (※2)	CX (960 M) (※2)				
M：ラック関連										
M 75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ(W×D)：435mm×700mm ・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)	
M 76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	－	－	－	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量：50kg ・搭載可能サイズ(W×D)：430mm×700mm ・ラック内占有数：1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品：機器固定用ベルト2本添付(ベルト長：2m/本)	
M 77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	－	－	－	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量：5kg ・搭載可能ノートPC － ノートPC外形寸法[WxDxH](最大)：390mm×340mm×40mm(突起部含む) － 電源アダプター等格納部[WxDxH](最大)：390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数：1U ・添付品：機器固定用ベルト1本添付(ベルト長：1m/本)	
M 80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	－	－	－	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)	
		19RB26BP1	●							
M 81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	－	－	－	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)	
		19RB26BP2	●							
M 82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	－	－	－	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷CX用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付用スペースにも必要)	
		19RB26BP3	●							
M 83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力：AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力：AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続	
M 84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量：最大24A※ ・質量：4.4kg ・ラック占有数：1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続	
M 86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力：AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力：AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量：最大24A※ ・質量：3.7kg ・ラック占有数：1U ※コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシ経由で接続	
N：ケーブル										
N 1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須	
		PYBCBP103	●							
N 2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須	
		PYBCBP104	●							
N 3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須	
		PYBCBP105	●							
N 5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済	－	－	－	3,200	プラグ：NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須	
		PYBCBP102	●							
N 6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済	－	－	－	5,300	プラグ：NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須	
		PYBCBP201	●							
N 11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
		PYBCBP203	●							
N 12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
		PYBCBP204	●							
N 13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済	－	－	－	2,100	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
		PYBCBP205	●							
N 14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済	－	－	－	3,200	プラグ：IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポート	
		PYBCBP202	●							
N 31	ツイステドペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5) RJ45 8pin ～ RJ45 8pin	★
		TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100								

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない
 [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カタカナ・ドメイン対応	提供 時期	適用 機種		希望 小売価格 (税別、円)	注1	注2	備 考	
					CX1040 M1 (水冷)	CX1040 M1 (水冷)					
											Linux
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。											
N: ケーブル											
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●●	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応	
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●●	—	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長: 50m以下で利用する必要あり	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●●	—	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆無し	
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50 CBL-MLLD1A	×	済	●●	—	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000 235,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り	
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBL-MQQC05 CBL-MQQC10 CBL-MQQC20 CBL-MQQC30 CBL-MQQC40 CBL-MQQC50 CBL-MQQC1A	×	済	●●	—	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応 MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り	
N	38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HXB8-SCB01 HXB8-SCB03	×	済	●●	—	32,000 40,000	IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ—QSFPコネクタ	
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●●	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル	
N	80	水冷チューブ CDM-CX600間		PY-LPT05 PYBLPT05	×	16.12/下	×	●	—	75,000	RackCDUを選択した構成で、水冷CDMとCX1640 M1(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(8ノード分)
O: 拡張機器											
O	21	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R]		PY-CFX20R	×	済	●●	—	3,360,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル オプション 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの複層的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]	
O	22	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	●●	—	3,360,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル オプション 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの複層的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]	
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC001 PYBCFC0011 PYBCFC0012	×	済	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC101 PYBCFC1011 PYBCFC1012	×	済	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ形状: SFP+ コネクタ数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	済	—	—	—	525,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用FCFライセンスキー FC(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション

										【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カタカナ型名	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考		
					CX660 M1 (※1)	CX660 M1 (※2)					
O: 拡張機器											
0	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA08	×	済	●	●	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続USB接続、キーボード: PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器8台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205	
0	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA16	×	済	●	●	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続USB接続、キーボード: PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205	
0	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	×	済	●	●	－	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205	
0	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	×	済	●	●	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205	
0	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	×	済	●	●	－	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205	
0	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	×	済	－	－	－	16,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要	
0	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	●	－	7,800	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32]～ サーバ(本機:USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/	
0	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	●	－	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、本製品の手配が必要	
0	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	－	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]用 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付	
P: OS/ソフトウェア											
P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3		済	●	●	7R 6R 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート＆サービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機種の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーンに適用可能	

ハードウェア一覧

【適用OS】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 【適用機種】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 【適用OS】●：適用可/サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます。×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	注1	備 考
					CX (640 M1 (2本)) (※2)	CX (640 M1 (2本)) (※2)				
P:OS/ソフトウェア										
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上の注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V11.15.12～V11.16.06 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能
P	156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	×	16.11/上	●	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.16.10以降 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.15.12～V11.16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能
P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	16.11/上	●	●	7R 6R R6 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.16.10以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX600 M1 シャーシに適用可能

[illegible]