

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【水冷サーバ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX400 M1 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニット	最低1個
・電源ケーブル	最低1本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ	1個
・CX2550 M2 サーバノード(水冷)	4台

必須選択オプション[CX2550 M2 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプション	1枚
・CPU	2個
・パフォーマンスモード設定サービス	2個
・メモリ	8枚
・ベイ追加オプションまたはブランクパネル (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く)	1台

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	

SP: 記載のSP以降のみ適用可、×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				Linux		
				注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY CX2550 M2

[A-14]	PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット (水冷)	PYC2552RLN	済	7R 6R	300,000	ノードサーバーベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準, 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ×6ベイ), 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・パフォーマンスモード設定サービス ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル(PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く) ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M2(水冷) 仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要
	[カスタムメイド対象製品]					

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、-: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、-: 適用機種のサポートOSに準ずる									
項	品名	型名	カスタムメント対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX2550 MG (永年)	Linux 注2	注1	※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただけますようお願いいたします。	

B:ディスプレイ

B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	7R 6R 5R 5R	40,200	17 型TFTカラー-LCD、狭視野サイズ、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、面素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/Ci[Plug & Play機能]対応、スリーペル在右合計180度対応
B	4	17インチラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●	7R 6R 5R 5R	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続。 17インチTFTカラー-LCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、面素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/Ci[Plug & Play機能]対応、スリーペル在右合計180度対応 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版付) 電源ケーブル・オプション サーバル/KVMスイッチ接続ケーブル・オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]の手配必須。ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CB0002]の手配が必要) [必須ハード] (サーバル機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C:キーボード / マウス

C	5	小型OAGDキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	●	-	15,000	ラック搭載用OAGDキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 ケーブル長:1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	-	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン+ホイール、ケーブル長:1.8m、マープルグレー色

D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	150	Xeon プロセッサ E5-2623v4 (2.60GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP49XK	●	済	●	-	141,000	スレッド数:8、メモリアバース:2133MHz(最大)、GPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU
D	151	Xeon プロセッサ E5-2637v4 (3.50GHz/4コア/15MB) × 1	PYBCP49XL	●	済	●	-	314,000	スレッド数:8、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU
D	152	Xeon プロセッサ E5-2603v4 (1.70GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP49XA	●	済	●	-	65,000	スレッド数:8、メモリアバース:1866MHz(最大)、GPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU
D	153	Xeon プロセッサ E5-2643v4 (3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP49XM	●	済	●	-	413,000	スレッド数:12、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU
D	155	Xeon プロセッサ E5-2609v4 (1.70GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP49XB	●	済	●	-	119,000	スレッド数:8、メモリアバース:1866MHz(最大)、GPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU
D	156	Xeon プロセッサ E5-2620v4 (2.10GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP49XC	●	済	●	-	153,000	スレッド数:16、メモリアバース:2133MHz(最大)、GPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU
D	154	Xeon プロセッサ E5-2667v4 (3.20GHz/8コア/25MB) × 1	PYBCP49XN	●	済	●	-	540,000	スレッド数:16、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU
D	157	Xeon プロセッサ E5-2630v4 (2.20GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP49XD	●	済	●	-	301,000	スレッド数:20、メモリアバース:2133MHz(最大)、GPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU
D	158	Xeon プロセッサ E5-2640v4 (2.40GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP49XE	●	済	●	-	345,000	スレッド数:20、メモリアバース:2133MHz(最大)、GPI:8GT/s、最大TDP:90W サポートCPU構成:2CPU
D	159	Xeon プロセッサ E5-2650v4 (2.20GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP49XF	●	済	●	-	348,000	スレッド数:24、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU
D	171	Xeon プロセッサ E5-2687wv4 (3GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP49XX	●	済	●	-	605,000	スレッド数:24、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:160W サポートCPU構成:2CPU ※アドバンスト・サーマルオプション40非適用時の注意事項 - 内蔵2.5インチHDD/SSD/PCIe SSDを搭載できません。 - 周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。
D	160	Xeon プロセッサ E5-2660v4 (2GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XG	●	済	●	-	417,000	スレッド数:28、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU
D	161	Xeon プロセッサ E5-2680v4 (2.40GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XH	●	済	●	-	540,000	スレッド数:28、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	162	Xeon プロセッサ E5-2690v4 (2.60GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP49XJ	●	済	●	-	646,000	スレッド数:28、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU
D	163	Xeon プロセッサ E5-2683v4 (2.10GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP49XP	●	済	●	-	578,000	スレッド数:32、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	170	Xeon プロセッサ E5-2697Av4 (2.60GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP49XR	●	済	●	-	829,000	スレッド数:32、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU
D	164	Xeon プロセッサ E5-2695v4 (2.10GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP49XQ	●	済	●	-	723,000	スレッド数:36、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU
D	165	Xeon プロセッサ E5-2697v4 (2.30GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP49XS	●	済	●	-	807,000	スレッド数:36、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU
D	166	Xeon プロセッサ E5-2688v4 (2.20GHz/20コア/50MB) × 1	PYBCP49XT	●	済	●	-	1,007,000	スレッド数:40、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU
D	167	Xeon プロセッサ E5-2699v4 (2.20GHz/22コア/55MB) × 1	PYBCP49XU	●	済	●	-	1,284,000	スレッド数:44、メモリアバース:2400MHz(最大)、GPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU
D	168	Xeon プロセッサ E5-2630Lv4 (1.80GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP49XV	●	済	●	-	207,000	スレッド数:20、メモリアバース:2133MHz(最大)、GPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:2CPU

[適用機種欄] ●: 適用可。×: 適用不可。-: 本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1	Linux ※2	希望 小売価格 (税別、円)	注1	備 考
										※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	166	Xeon プロセッサ E5-2650L v4 (1.70GHz/14コア/35MB) × 1	PYBPC49XW	●	済	●	-	348,000		スレッド数: 28、メモリバス: 2400MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 65W サポートCPU構成: 2CPU
---	-----	---	-----------	---	---	---	---	---------	--	---

E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。

E	27	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME08SC7	●	済	●	-	155,000		Rank: Single ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可
E	28	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME08SC8	●	済	●	-	155,000		Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC7]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC7]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME32SC7]との混在不可
E	29	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME16SC7	●	済	●	-	330,000		Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可
E	30	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME16SC8	●	済	●	-	330,000		Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC7]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC7]/ メモリ-32GB(32GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME32SC7]との混在不可
E	31	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PYBME32SC7	●	済	●	-	672,000		Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME08SC8]/メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1)[PYBME16SC8]との混在不可

F: 内蔵ストレージ

F	234	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7F8	×	済	●	-	55,000		データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH1T7F8	●						
F	235	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F8	×	済	●	-	110,000		データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH2T7F8	●						
F	233	内蔵2.5インチBC-SATA HDD ~1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D8	×	済	●	-	55,000		データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBBH1T7D8	●						
F	334	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SS20NF4	×	済	●	-	315,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS20NF4	●						
F	336	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NF4	×	済	●	-	609,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS40NF4	●						
F	338	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NF4	×	済	●	-	1,218,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NF4	●						
F	340	内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NF4	×	済	●	-	1,700,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mainstream Endurance(書き込み保証値 100WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NF4	●						
F	342	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NK2	×	済	●	-	65,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NK2	●						
F	345	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK2	×	済	●	-	130,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NK2	●						
F	347	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK2	×	済	●	-	260,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NK2	●						
F	349	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2	×	済	●	-	468,000		データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Light Endurance(書き込み保証値 30WPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS96NK2	●						

ハードウェア一覧

										[適用OS欄]●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない	
項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種	適用OS※1※2	希望小売価格(税別、円)	備考			
					Linux	注2	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。			
F:内蔵ストレージ											
F	351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2	×	済	●	－	936,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBSS19NK2		●						
F	257	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB	PY-B508PA	×	済	●	－	1,050,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ「PY-MC4011」搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBBS08PA		●						
F	258	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B516PA	×	済	●	－	2,100,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ「PY-MC4011」搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBBS16PA		●						
F	259	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B520PA	×	済	●	－	2,678,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 ※PRIMERGY CX400 M1 シャーシ「PY-MC4011」搭載時のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBBS20PA		●						
F	290	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA	×	済	●	－	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBDS64YA		●						
F	291	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA	×	済	●	－	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD製品の書き込み保証値について」を参照		
			PYBDS13YA		●						
F	254	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×6)	PYBBA26S1		●	済	●	11,000	2.5インチストレージベイ×6 搭載可能ストレージ：BC-SATA HDD/SATA SSD ※出荷後の本体には適用不可		
F	255	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA26S2		●	済	●	26,000	2.5インチストレージベイ×6(HDD/SSD×4+PCIe SSD×2) 搭載可能ストレージ：BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD ※出荷後の本体には適用不可		
F	256	ブラנקパネル	PYBDMB01		●	済	●	2,100	2.5インチストレージベイを使用しない場合のブラנקパネル ※出荷後の本体には適用不可		
G:内蔵バックアップ装置関連											
G	2	PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB)	PY-B051U	×	済	●	－	68,000	バックアップキャビネット(ラックマウント/USB)、5インチベイ:2ベイ、 内蔵バックアップ装置搭載可能数:最大2台 占有ユニット数:1U 接続可能サーバ台数:1~2台 USBケーブル:標準(3.4m×2) 電源ケーブル:オプション ■対応バックアップ装置: 内蔵データカードリッジドライブユニット「PY-RD111/PYBRD111」 [必須ハード] ・バックアップ装置 ・電源ケーブル「PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202」 ※1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみ対象		
G	71	内蔵データカードリッジ ドライブユニット	PY-RD111	×	済	×	7R 6R SR RS ※1 ※2 ※3	39,000	使用可能媒体:3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項欄「バックアップ装置関連事項」を参照 ※PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)に搭載の場合はUSB2.0動作 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)経由で接続可能 ※2) Linuxでは「tar」などのコマンドが必要 ※3) RHEL6.4以降サポート		
			PYBRD111		●						
G	75	データカードリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	×	済	×	※1	オープン価格	記憶容量:500GB 相当品:富士通フューコ製商品(0162161) 標準保証:1年間の無償交換 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)経由で接続可能		
G	76	データカードリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	×	済	×	※1	オープン価格	記憶容量:1TB 相当品:富士通フューコ製商品(0162170) 標準保証:1年間の無償交換 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)経由で接続可能		
G	77	データカードリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	×	済	×	※1	オープン価格	記憶容量:2TB 相当品:富士通フューコ製商品(0162180) 標準保証:1年間の無償交換 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)経由で接続可能		
G	80	データカードリッジRDX 3TB	PY-RDC3TA	×	16.11/下	×	※1	オープン価格	記憶容量:3TB 相当品:富士通フューコ製商品(0162190) 標準保証:1年間の無償交換 ※1) PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(USB/ラックマウント専用)経由で接続可能		
H:外付バックアップ装置関連											
H	3	スーパーマールドライブユニット	FMV-NSM54	×	済	●	7R 6R SR RS	29,800	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM)/最大24倍速(CD-ROM) Write:最大9倍速(DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USB/バスパワーでは使用不可)		

[適用機種欄] ●: 適用可。 ×: 適用不可。 -: 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX450 M2 (水冷)	Linux 注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

1: オプションカード関連

1	58	10GBASE-SR SFP+			×	済	-	-	153,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/ CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLD1A]が使用可能
1	51	100GBASE-T SFP ※2017年2月28日販売終了予定			×	済	-	-	61,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 100GBASE-T対応SFPモジュール 【必須ハード】コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] ツイストペアケーブル
1	70	100GBASE-T SFP			×	16.11/4	-	-	61,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 100GBASE-T対応SFPモジュール 【必須ハード】コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] ツイストペアケーブル
1	52	100GBASE-SX SFP			×	済	-	-	77,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 100GBASE-SX用SFPモジュール 【必須ハード】コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] マルチモードファイバチャネルケーブル
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+			×	済	-	-	630,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション ※コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に搭載する際は、 ファームウェア版数V2.1 1N1Y0033以降の適用必須
1	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m		×	済	-	-	58,000 95,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※SmlPY-CBW005を使用する際にはコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]に ファームウェア版数V02.00N10009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび 40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
1	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m		×	済	-	-	32,000 47,000 63,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
1	78	IB HCAカード(56Gbps)			×	済	●	7R 6R ※1	158,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート
1	79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)			×	済	●	7R 6R ※1	263,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL6.4以降サポート
1	156	IB HCAカード(100Gbps)			×	済	●	7R 6R ※1 ※2	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.8以降サポート
1	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)			×	済	●	7R 6R ※1 ※2	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.1以降サポート ※2) RHEL6.8以降サポート
1	161	OP HFIカード(100Gbps)			×	済	●	7R ※1	280,000	Intel Omni Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Lowprofile/FullHeight ※1) RHEL7.2のみサポート
1	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード			×	済	●	-	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成ID)を使用しURLより取得 <カスタメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり
1	20	ライフサイクルマネジメント ライセンス&モジュール			×	済	●	-	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー: eLOM Activation Pack(アクティベーションキー生成ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB): 同梱 <カスタメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB): サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/oesoft/svs-dvd.html)

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ関連)

S	1	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ	PY-MC4011	×	済	●	-	95,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ × 24(6ベイ/ノード) 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション × 1 ・水冷チューブ × 1 ・CX2550 M2サーバノード × 4
---	---	---------------------------	-----------	---	---	---	---	--------	--

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可。 ×: 適用不可。 -: 本体に直接搭載または接続しない
 [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	カスタムメモ対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX2550 M2 (永年)	Linux 注2	注1	※1 OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ「 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、当社ホームページ「 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を参照してください。

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M1 シヤーン関連)

S	4	PRIMERGY CX400 M1 シヤーン	PY-MC4013	×	済	●	—	45,000	CX2550 M2用 サーバノードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ × 8(2ベイ/ノード) 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 電源ユニット 電源ケーブル ServerView Suite関連オプション × 1 水冷チューブ × 1 CX2550 M2サーバノード × 4
S	3	シヤーン搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL6	●	済	●	—	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シヤーンと同時に手配したサーバノードを同時手配することにより、シヤーンに搭載して出荷 (対象製品) シヤーン: CX400 M1 [PY-MC4013] サーバノード: CX2550 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	5	シヤーン搭載オプション (2.5インチ)	PYBSSL10	●	済	●	—	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シヤーンと同時に手配したサーバノードを同時手配することにより、シヤーンに搭載して出荷 (対象製品) シヤーン: CX400 M1 [PY-MC4013] サーバノード: CX2550 M2 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)

K: 電源/FANユニット関連

K	22	電源ユニット(1600W)	PYBPU162	●	済	●	—	78,000	電源容量(100V/200V): 1600W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
K	23	電源ユニット(2400W)	PY-PU242 PYBPU241	×	済	●	—	120,000	電源容量(200V): 2400W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能
K	24	電源スロットブラנקキット	PYBMP01	●	済	●	—	30,000	電源ユニット(2400W) [PY-PU242/ PYBPU241] を1個のみ搭載時、PSUスロットに搭載する電源スロットブラנקキット

L: UPS

L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	— ※1	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 定格電圧: 100V 定格容量: 2400VA/2400W コンセント: 7 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U/自立型) ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L6-30P 準拠)/2.4m 接続インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 ※別売UPS管理ソフトウェア [PowerChute Business Edition v9.0.1以降、PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降] を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続 PRIMERGY CX400 M1 シヤーンと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応) <NEMA 5-15P> の手配必須 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	— ※1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 100BASE-TX/10BASE-Tに対応 WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 本カードを装着したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 【必須ハード】 Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J ツイストペアケーブル ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	—	—	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) 【必須ハード】 Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	35	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K2	×	済	● ※1 ※2	— ※3	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 定格電圧: 200V 定格容量: 5000VA/3500W コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U/自立型) ネットワークマネジメントカード標準搭載 ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P 準拠)/2.9m WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ※別売UPS管理ソフトウェア [PowerChute Network Shutdown] を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※別売拡張バッテリー [PY-BBUE2] を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※1) 電源ユニット(1600W) [PYBPU162] 搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03] を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P> を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) 電源ユニット(2400W) [PY-PU242/ PYBPU241] 搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02] を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-20P> を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	● ※1 ※2	— ※3	1,588,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 定格電圧: 200V 定格容量: 10000VA/8000W コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ネットワークマネジメントカード標準搭載 ラックマウント用レール標準添付 電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続) WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ※別売UPS管理ソフトウェア [PowerChute Network Shutdown] を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※別売拡張バッテリー [PY-BBUE2] を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm ² 、配線設置剥き長さ: 12mm、締め付トルク2.5Nm) ※1) 電源ユニット(1600W) [PYBPU162] 搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX03] を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-15P> を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) 電源ユニット(2400W) [PY-PU242/ PYBPU241] 搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス [PY-CTX02] を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-20P> を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

[適用機種欄] ●：適用可。 ×：適用不可。 -：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×：適用不可。 -：適用機種のサポートOSに準ずる									
項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX2550 M2 (水冷)	Linux	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。	

L: UPS

L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	-	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY ~ Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大24A * *4コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※電源ユニット(1600W/PYBPU162)搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R × 4/1U)	PY-GTX02	×	済	●	-	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY CX400 M1 シヤーン ~ Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大64A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 ※電源ユニット(2400W/PY-PU242/PYBPU241)搭載のPRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	-	-	200,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STAD01	×	済	-	-	147,000	Smart-UPS RT 用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000

M: ラック関連

M	44	水冷CX用19インチラック (ワイド/基本)	PY-RBRCA	×	済	-	-	940,000	19インチ、42Uラック、水冷サーバ専用 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、150kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用耐震キット[PY-RT81]〈水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせ時/〔PY-RT82〕〈水冷RackCDU(3Uラックマウント)との組み合わせ時〕を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackCDU PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84/PY-RL31 のいずれか1つの同時手配が必須 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	45	水冷CX用19インチラック (ワイド/増設)	PY-RBRCB	×	済	-	-	700,000	19インチ、42Uラック、水冷サーバ専用、PY-RBRCA用増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、120kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは水冷CXラック用スタビライザー[PY-RS82]〈水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせ時/水冷CXラック用耐震キット[PY-RT83]〈水冷RackCDU(3Uラックマウント)との組み合わせ時〕を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackCDU PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84/PY-RL31 のいずれか1つの同時手配が必須 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	60	水冷RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ)	PY-RL81	×	済	-	-	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	63	水冷RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ)	PY-RL82	×	済	-	-	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	64	水冷RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ)	PY-RL83	×	済	-	-	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	65	水冷RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ)	PY-RL84	×	済	-	-	2,000,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [水冷ラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] 水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBの手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	102	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX400用)	PY-RL31	×	16.12/下	-	-	1,650,000	CX専用水冷ラック取り付け用RackCDU(3Uラックマウント) カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDM: PY-RL31M、PY-RL03の同時手配必須 ※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	103	水冷CDM(CX400用)	PY-RL31M	×	16.12/下	-	-	787,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)からの冷却水を、各CX2550 M2(水冷)へ分配するための縦長ユニット 水冷CX用19インチラック内の後端の向かって右角に設置
M	104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	×	16.12/下	-	-	10,000	水冷CDMを水冷CX用19インチラックに取付固定するための金具
M	100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	×	16.12/下	-	-	140,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ 水冷ラック上部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	×	16.12/下	-	-	140,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ 水冷ラック下部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	51	水冷CXラック用耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT81	×	済	-	-	100,000	水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA用耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前左右設置用スタビライザー(ワイド/L字型) × 3 ・取付け用ボルト × 12
M	70	水冷CX用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	-	-	30,000	水冷サーバ専用ラック: PY-RBRCB用耐震キット、兼PY-RBRCA/PY-RBRCB用スタビライザー ※増設ラックの耐震キットとして使用する場合は、水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	93	水冷CX用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本/CDUラック搭載時)	PY-RT82	×	16.12/下	-	-	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後左右設置用金具 × 4 ・取付け用ボルト × 16

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX250 M2 (水冷)	Linux 注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認くださいませようお願いします。

M: ラック関連

M	94	水冷CX用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設/CDUラック搭載時)	PY-RT83	×	16.12/下	-	-	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット ※増設ラックと水冷RackCDU/3Uラックマウントの組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	-	-	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U)、水冷CX用19インチラック 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	-	-	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U)、水冷CX用19インチラック 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 水冷CX用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	-	-	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大5セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBにはネジキットは標準添付なし、不足する場合に手配
M	75	汎用ケーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	-	-	20,000	19インチラック用汎用ケーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	76	汎用ケーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	-	-	20,000	19インチラック用汎用ケーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm ・ラック内占有数: 1U設置する装置により占有ユニット数に相違あり ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	77	ノートパソコン格納ケーブル (スライド式)	19R-26TR3	×	済	-	-	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納ケーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 5kg ・搭載可能ノートPC - ノートPC外形寸法(W×D×H)(最大): 390mm×340mm×40mm (突起部含む) - 電源アダプター等格納部(W×D×H) (最大): 390mm×100mm×40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)
M	80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1	×	済	-	-	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2	×	済	-	-	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3	×	済	-	-	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※水冷サーバ専用ラック: RY-RBRCA/RY-RBRCBにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×	済	-	-	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力: AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×	済	-	-	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力: AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×	済	-	-	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力: AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.7kg ・ラック占有数: 1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続

N: ケーブル

N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	済	-	-	5,300	プラグ: NEMA 5-15P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニットへAC100V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済	-	-	5,300	プラグ: NEMA L6-20P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPUI241]へAC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済	-	-	3,200	プラグ: IEC60320 C20 PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニットへAC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216	×	16.12/下	-	-	3,200	プラグ: IEC60320 C14相当 PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット(1600W)[PYBPUI82]へAC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209	×	済	-	-	5,300	プラグ: NEMA L6-15P PRIMERGY CX400 M1 シヤーン用電源ユニット(1600W)[PYBPUI82]へAC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続

[適用機種欄] ●: 適用可。 ×: 適用不可。 -: 本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×: 適用不可。 -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX2550 M2 (水冷)	Linux 注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

N: ケーブル

N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	×	済	-	-	2,100	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	×	済	-	-	3,200	プラグ: NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	×	済	-	-	5,300	プラグ: NEMA L6-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	×	済	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	×	済	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	×	済	-	-	2,100	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	×	済	-	-	3,200	プラグ: IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	15	水冷チューブ	PY-LPT01 PYBLPT01	×	済	●	-	50,000	RackCDU(ワイド)とCX2550 M2(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
N	81	水冷チューブ CDM-CX400間	PY-LPT04 PYBLPT04	×	16.12/下	●	-	50,000	RackCDU(3Uラックマウント)を選択した構成で、水冷CDMとCX2550 M2(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
N	77	SASケーブル	PY-CBS031 PYBCBS031	×	済	●	-	5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル ※内蔵ストレージを5台以上使用する場合は、2個手配必要
N	31	ツイステドペアケーブル (カテゴリ5)	15m 10m 15m 30m 50m 100m TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	-	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin
N	32	ツイステドペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	済	●	-	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色: 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応
N	53	ツイステドペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●	-	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400 ★	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色: 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長: 50m以下で利用する必要あり
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m CBL-MQQC05 CBL-MQQC10 CBL-MQQC20 CBL-MQQC30 CBL-MQQC40 CBL-MQQC50 CBL-MQQC1A	×	済	-	-	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000 ★	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応 MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り
N	38	田電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	済	●	-	32,000 40,000 ★	IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ—QSFPコネクタ
N	43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	×	済	●	-	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル

O: 拡張機器

O	21	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000R]	PY-CFX20R	×	済	●	-	3,360,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル: オプション 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	22	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000F]	PY-CFX20F	×	済	●	-	3,360,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル: オプション 機能: 複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可, ×: 適用不可, -: 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×: 適用不可, -: 適用機種のサポートOSに準ずる

項	品 名	型 名	カスタムメモ対応	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CFX550 MG (水冷)	Linux 注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。

O: 拡張機器

O	23	40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC001 PYBCFC0011 PYBCFC0012	×	●	済	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC101 PYBCFC1011 PYBCFC1012	×	●	済	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ形状: SFP+ コネクタ数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ形状: QSFP+ コネクタ数: 4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	●	済	—	—	525,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)搭載専用オプション
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA08	×	●	済	—	—	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック/コンソール[RC25](PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAA16	×	●	済	—	—	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック/コンソール[RC25](PY-R1DP1)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAD08	×	●	済	—	—	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール[RC25](PY-R1DP1)に本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD16	×	●	済	—	—	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール[RC25](PY-R1DP1)に本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PY-KVAD32	×	●	済	—	—	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック/コンソール[RC25](PY-R1DP1)に本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)		PY-CBKAP01	×	—	済	—	—	16,000	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32] カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にケーブル本数が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる									
項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種 CX2550 M2 (水冷)	適用OS ※1 Linux	希望小売価格 (税別、円)	備考	
						注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。	
O: 拡張機器									
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	×	済	●	－	7,600	アナログKVMスイッチ[PY-KVAA08・PY-KVAA16]/デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD08・PY-KVAD16・PY-KVAD32]～サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	－	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	×	済	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04・PY-KVFA08・PY-KVAA08・PY-KVAA16]用、KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
P: OS/ソフトウェア									
P	34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	●	済	●	7R 6R R6 SR RS	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	●	7R 6R R6 SR RS	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーン経由で接続
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	7R 6R R6 SR RS	100	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 一部サーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	7R 6R R6 SR RS	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V11.15.12～V11.16.06 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能
P	156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	×	16.11/上	●	7R 6R R6 SR RS	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.16.10以降 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	7R 6R R6 SR RS	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.15.12～V11.16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カスタムメイド対応	提供 時期	適用 機種		希望 小売価格 (税別、円)	備考
					適用 OS ※1	適用 OS ※2		
					CX4550 M2 (永永)	Linux	注2	注1

[適用機種欄] ●: 適用可。×: 適用不可。-: 本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×: 適用不可。-: 適用機種のサポートOSに準ずる

P: OS/ソフトウェア

P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	16.11/上	●	7R 6R 5R R5	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD 版数: V12.16.10以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/sva/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体と周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX400 M1 シヤーンに適用可能
---	-----	---	----------	---	---------	---	----------------------	-------	--

Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q	61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	済	●	-	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	済	●	-	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	済	●	-	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	済	●	-	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4~16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A	●	済	●	-	3,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 5~17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q	75	パフォーマンスモード 設定サービス	PYBMMP1	●	済	●	-	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照
Q	7	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET02	●	済	●	-	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを 最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度(通常): 10~35℃ ⇒ (オプション適用後): 5~40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須

[illegible]