

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【CX600 M1 / CX1640 M1】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX600 M1 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニット	最低3台
・電源ケーブル	最低3本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ<PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を搭載する場合>	1個
・サーバノードおよびダミーノード	合計8台

必須選択オプション[CX1640 M1 サーバノード(空冷)/CX1640 M1 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプション/梱包オプション	1個
・CPU	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 以降	12S	SLES	

SP: 記載のSP以降のみ適用可。×: 適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用 OS ※1		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				RHEL	SLES		
				注1	注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 注1) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いいたします。

PRIMERGY CX1640 M1

[A-18]	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAN	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/ SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RAK	済	7R	12S	190,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: オプション(最大: 2ベイ) OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/ SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (空冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLN	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/ SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 シャーシ搭載出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要
	PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC1641RLK	済	7R	12S	274,000	ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 1) メモリ: オプション(最大: 6スロット) 内蔵2.5インチストレージ: なし OS: なし オンボードSATAコントローラ(3port/ SATA 6Gbps)標準。 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。 梱包出荷用 【必須選択オプション】 ・CPU ・梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX1640 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX1640 M1 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX600 M1 シャーシが必要 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてCDMIに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシャーシに搭載が必要

ハードウェア一覧

項	品名	型名	カタカナ・メド対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX640 M1 (空枠)	CX640 M1 (本体)	RHEL	SLES		
							注2	注2	注1	〔適用機種欄〕●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 〔適用OS欄〕●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。

B: ディスプレイ

B	3	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ESE	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	40,200	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角:上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、 節能機能、エコ機能、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、DDG/CI[Plug & Play機能]対応、 スリーベール左右合計180度対応
B	4	17インチ ラック・コンソール(RC2S)	PY-R1DP1	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続、 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ²] 表示色最大1677万色、水平周波数31.5~80kHz、垂直周波数50Hz~75Hz、 タッチパッドスクロール機能付き/キーボード(日本語配付) 電源ケーブル、オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル: オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16]を1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC00]の手配必須。 ラック・コンソール格納キット[PY-RC00]を手にしない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)[PY-CBD002]の手配が必要) 〔必須ハード〕 (サーバ)機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを格納する場合) ・電源ケーブル ・ラック・コンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202

C: キーボード / マウス

C	5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	済	●	●	—	—	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続、 ケーブル長: 1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●	●	—	—	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マーズルグレー色

D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。

D	80	Xeon Phi プロセッサ- 7210 (1.30GHz/64コア/32MB) × 1	PYBCP60MC		済	●	●	—	—	850,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2133MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	81	Xeon Phi プロセッサ- 7230 (1.30GHz/64コア/32MB) × 1	PYBCP60MD		済	●	●	—	—	1,300,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	82	Xeon Phi プロセッサ- 7250 (1.40GHz/68コア/34MB) × 1	PYBCP60ME		済	●	●	—	—	1,860,000	スレッド数: 272、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 215W サポートCPU構成: 1CPU
D	83	Xeon Phi プロセッサ- 7290 (1.50GHz/72コア/36MB) × 1	PYBCP60MF		済	●	●	—	—	2,020,000	スレッド数: 288、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 245W サポートCPU構成: 1CPU ※空冷サーバノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバノードは最大4台
D	84	Xeon Phi プロセッサ- 7210F (1.30GHz/64コア/32MB/Omni-Path) × 1	PYBCP60MG		済	●	●	— *1	— *2	935,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2133MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	85	Xeon Phi プロセッサ- 7230F (1.30GHz/64コア/32MB/Omni-Path) × 1	PYBCP60MH		済	●	●	— *1	— *2	1,430,000	スレッド数: 256、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	86	Xeon Phi プロセッサ- 7250F (1.40GHz/68コア/34MB/Omni-Path) × 1	PYBCP60MJ		済	●	●	— *1	— *2	2,050,000	スレッド数: 272、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 230W サポートCPU構成: 1CPU *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
D	87	Xeon Phi プロセッサ- 7290F (1.50GHz/72コア/36MB/Omni-Path) × 1	PYBCP60MK		済	●	●	— *1	— *2	2,222,000	スレッド数: 288、MCDRAMサイズ: 16GB、メモリバス: 2400MHz(最大)、最大TDP: 260W サポートCPU構成: 1CPU ※空冷サーバノードに搭載した場合、CX600 M1シャーシに搭載可能なサーバノードは最大4台 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート

E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。

E	13	メモリ-8GB (8GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME08SD9	×	済	●	●	—	—	155,000	Rank: Dual × 8
			PYBME08SD9		済	●	●	—	—		
E	14	メモリ-16GB (16GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME16SD9	×	済	●	●	—	—	330,000	Rank: Dual × 8
			PYBME16SD9		済	●	●	—	—		
E	15	メモリ-32GB (32GB 2400 RDIMM × 1)	PY-ME32SD9	×	済	●	●	—	—	672,000	Rank: Dual × 4
			PYBME32SD9		済	●	●	—	—		
E	16	メモリ-64GB (64GB 2400 LRDIMM × 1)	PY-ME64EC	×	済	●	●	—	—	1,800,000	Rank: Quad × 4
			PYBME64EC		済	●	●	—	—		

F: 内蔵ストレージ

F	374	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17F8	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17F8		済	●	×	—	—		
F	375	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27F8	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27F8		済	●	×	—	—		
F	372	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH17D8	×	済	●	×	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH17D8		済	●	×	—	—		
F	373	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH27D8	×	済	●	×	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: × 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須
			PYBBH27D8		済	●	×	—	—		

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。											
項	品名	型名	カタカナモデル名	提供時期	適用機種		適用OS※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考	
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES		注1	注2
					注2	注2					
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に搭載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) をご確認いただきますようお願いいたします。											
F: 内蔵ストレージ											
F	51	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK8	×	済	●	×	－	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
			PYBSS24NK8		●						
F	71	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK8	×	済	●	×	－	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
			PYBSS48NK8		●						
F	383	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK5	×	済	●	×	－	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
			PYBSS96NK5		●						
F	384	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK5	×	済	●	×	－	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use/Light Endurance(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※内蔵2.5インチストレージ搭載キット[PY-TKST03/PYBTKST03]の同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
			PYBSS19NK5		●						
F	145	内蔵2.5インチストレージ 搭載キット	PY-TKST03 PYBTKST03	×	済	●	×	－	5,000	2.5インチストレージ搭載キット(BC-SATA HDD×1またはSATA SSD×2) 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD	
F	471	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA5 PYBDS64YA5	×	済	●	●	－	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.14DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
					●						
F	473	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA5 PYBDS13YA5	×	済	●	●	－	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、PRIMERGY CX1640 M1 システム構成図「SSD製品の書き込み保証値について」を参照	
					●						
H: 外付バックアップ装置関連											
H	4	スーパーマールチドドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	●	7R 6R 12S 11S	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)	
I: オプションカード関連											
I	124	Quad port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA264 PYBLA264L	×	済	●	●	7R 6R 12S 11S	61,000	インターフェース: 100GBASE-T×4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA264]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA264L]: Low Profile 機能: AFT/ALB	
					●						
I	125	Dual port LANカード (100GBASE-T)	PY-LA262 PYBLA262L	×	済	●	●	7R 6R 12S 11S	40,000	インターフェース: 100GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ[PY-LA262]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA262L]: Low Profile 機能: AFT/ALB	
					●						
I	18	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3D2 PYBLA3D2L	×	済	●	●	7R #1 12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3D2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3D2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.2以降サポート	
					●						
I	26	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA3A2 PYBLA3A2L	×	済	●	●	7R 6R #1 #2 12S 11S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3A2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3A2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102B-NT 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 *1) RHEL7.1以降サポート *2) RHEL6.5以降サポート	
					●						
I	19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2 PYBLA3C2L	×	済	●	●	7R 6R #1 12S 11S	168,000	インターフェース: 10GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3C2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3C2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2 *1) RHEL6.7/6.8、7.2のみサポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSPFS08]、 または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSPFS14]手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perf.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」	
					●						
I	618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2 PYBLA3B2L	×	済	●	●	7R 6R #1 12S 11S	168,000	インターフェース: 10GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ[PY-LA3B2]: Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBLA3B2L]: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102-NX *1) RHEL6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perf.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」	
					●						

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	注2	注2		

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。

1: オプションカード関連

1	58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08	×	済	●	●	－	153,000	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 ※1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
			PYBSFP08	●						Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
1	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	×	済	●	●	－	230,000	Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS14	●						
1	70	1000BASE-T SFP	PY-SFPC02	×	済	－	－	－	61,000	コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール ※必須ハード]コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)、ツイストペアケーブル
1	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03	×	済	－	－	－	77,000	コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール ※必須ハード]コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)、マルチモードファイバチャネルケーブル
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS11	×	済	－	－	－	630,000	コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はコンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)に搭載専用オプション ※コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)に搭載する際は、ファームウェア版数V2.11H(Y03033以降の適用必須
1	57	40G Twinaxケーブル	PY-CBW002 PY-CBW005	×	済	－	－	－	58,000 95,000	コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※5m[PY-CBW005]を使用する際はコンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F] イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00N(Y0009以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」参照
1	37	Twinaxケーブル	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	●	●	－	32,000 47,000 63,000	コンバージッドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6/10GBASE 48+6)、Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L、PY-LA3B2/PYBLA3B2L] コンバージッドネットワークアダプタ[PY-CN302/PYBCH302L]接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※10m[PY-CBN010]はDual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]でサポート不可
1	135	コンバージッドネットワークアダプタ	PY-CN302	×	済	●	●	7R 6R #1 12S 11S	200,000	インターフェース: 10GBASE x 2 ホストバス: PCI Express 3.0 フラクットサイズ[PY-CN302]: Full Height/Low Profile フラクットサイズ[PYBCH302L]: Low Profile FCOE機能: O 相当品: Emulex OCe14102-UX *1) RHEL 6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCH302L	●						
1	136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09	×	済	●	●	－	153,000	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
			PYBSFPS09	●						
1	142	コンバージッドネットワークアダプタ(40GBASE)	PY-CN3A1	×	済	●	●	7R 6R #1 #2 12S 11S	300,000	インターフェース: 40GBASE x 1 ホストバス: PCI Express 3.0 フラクットサイズ[PY-CN3A1]: Full Height/Low Profile フラクットサイズ[PYBCH3A1L]: Low Profile FCOE機能: O 相当品: Emulex OCe14401B-UX *1) RHEL 7.1以降サポート *2) RHEL 6.5以降サポート ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
			PYBCH3A1L	●						
1	143	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS12	×	済	●	●	－	230,000	40GBASE-SR4接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC50/CBL-MQQC1A]が使用可能
			PYBSFPS12	●						
1	78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	済	●	●	7R 6R #1 11S	158,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 70B/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0 フラクットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL 6.4以降サポート
			PYBHC301	●						
1	79	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC302	×	済	●	●	7R 6R #1 11S	263,000	InfiniBandカード インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 70B/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0 フラクットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL 6.4以降サポート
			PYBHC302	●						
1	156	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321	×	済	●	●	7R 6R #1 #2 11S	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) フラクットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL 7.1以降サポート *2) RHEL 6.8以降サポート
			PYBHC321	●						
1	157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322	×	済	●	●	7R 6R #1 #2 11S	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) フラクットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL 7.1以降サポート *2) RHEL 6.8以降サポート
			PYBHC322	●						
1	161	OP HFカード(100Gbps)	PY-HF301	×	済	●	●	7R #1 12S	280,000	Intel Omni-Path HFI PCIe 3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) フラクットサイズ: Lowprofile/FullHeight *1) RHEL 7.2のみサポート
			PYBHF301	●						
1	162	Dual port OP IF1キャリアカード(100Gbps)	PY-HF302F	×	済	●	●	7R #1 12S #2	50,000	Intel Omni-Path HFI PCIe 3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) フラクットサイズ: Lowprofile *1) RHEL 7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降サポート
			PYBHF302F	●						

[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX1640 M1 (空冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL 注2	SLES 注2		
		カスタムモデル対応								※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご 確認いただきますようお願いいたします。

I: オプションカード関連

I	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC411	×	済	●	●	－	－	50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アドバンスドビデオダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティブーションキー(RMC0 S4 advanced pack)でアクティブーションキー生成用ドキュメントに 記載されたTAN(アクティブーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティブーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティブーションキーの記載あり
			PYBRMC41	●							

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX600 M1 シヤーン関連)

S	6	PRIMERGY CX600 M1 シヤーン	PY-MC6011	×	済	●	●	－	－	97,000	CX1640 M1 (空冷)/CX1640 M1 (水冷)用 サーバノードスロット: 8 電源ユニットスロット: 4 占有ユニット: 2U 3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×3 ・電源ケーブル×3 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・水冷チューブ×1※(PRIMERGY CX1640 M1ベースユニット(水冷を搭載する場合) ・サーバノードおよびダミーノード×合計8 ※水冷チューブをサーバノード2台一組としてODMに接続するため、水冷サーバノードは、2台単位でシヤーンに搭載が必要 ※空冷サーバノードにXeon Phi 7290/7290Fを搭載した場合、サーバノードは最大4台まで搭載可能
S	7	シヤーン搭載オプション	PYBSSL9	●	済	●	●	－	－	1,000	サーバノード搭載用オプション 対象シヤーンと同時に手配したサーバノードをシヤーンに搭載して出荷 (対象製品) サーバノード: CX1640 M1 (空冷) [PYC1641RAN]/CX1640 M1 (水冷) [PYC1641RLN] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	8	梱包オプション	PYBSSPA	●	済	●	●	－	－	1,000	サーバノード梱包オプション サーバノードを梱装して出荷 (対象製品) サーバノード: CX1640 M1 (空冷) [PYC1641RAK]/CX1640 M1 (水冷) [PYC1641RLK] (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	9	ダミーノード	PYBDMN03	●	済	●	●	－	－	10,000	ダミーサーバノード

K: 電源/FANユニット関連

K	25	電源ユニット(1200W)	PY-PU124	×	済	●	●	－	－	56,000	電源容量(100V/200V): 1200W ホットプラグ: ○ 80PLUS: Platinum
			PYBPUI124	●							

L: UPS

L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	×	済	●	●	－ *1	－ *1	282,000	事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U)/自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P準拠)/2.4m ・接続(インターフェース: USB/COM/LAN)ネットワークマネジメントカードの手配必須 ・3年保証(3年間営業日)以降訪問修理付 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v8.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続 PRIMERGY CX600 M1 シヤーンと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	－ *1	－ *1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・10GBASE-TX/10GBASE-T1に対応 ・WebブラウザあるいはiNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J シムストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	－	－	－	－	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	35	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000) ※2017年12月28日販売終息予定	PY-UPAC5K2	×	済	●	●	－ *1	－ *1	662,000	事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・WebブラウザあるいはiNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K3	×	済	●	●	－ *1	－ *1	662,000	事前/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5200VA/4600W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・WebブラウザあるいはiNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大3個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W])かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX600 M1 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、ー: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポートOSに準じます)、×: 適用不可、ー: 適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カタログ名/対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX1640 M1 (水冷)	CX1640 M1 (水冷)	RHEL	SLES		
					注2	注2	注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品の本体がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご 確認いただきますようお願いいたします。

L: UPS

L	36	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	●	●	—	—	1,586,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売のUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W])かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm ² 、配線接続剥き長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm) ※PRIMERGY CX600 M1 シーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX03)を接続し、電源ケーブル(AC200V/90℃)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※1)UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●	●	—	—	74,000	AC200V 単相コンセントボックス ・PRIMERGY+Smart-UPS RT 3000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大24A ※ ・4コンセントグループ前に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※PRIMERGY CX600 M1 シーシ経由で接続
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK2)/RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK2)/RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK2)/RT 10000
L	2	拡張バッテリー	PY-BBUE3	×	済	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000(PY-UPACSK3)
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STA01	×	済	—	—	—	—	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[W])かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSの手配が必要 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000

M: ラック関連

M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	—	—	—	—	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)], 150kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベル調整あるいはPRIMERGY用19インチラック前面面取金キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷却サーバードを接続する場合は、水冷Rack CDU(PY-RL32)の同時手配が必須 ※水冷Rack CDU(PY-RL32)は、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、その下の1U(38U)はRack CDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シーシ経由で接続
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCA	×	済	—	—	—	—	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)], 120kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 増設用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー[PY-RS82]が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベル調整あるいはPRIMERGY用19インチラック前面面取金キット[PY-RT82]を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷却サーバードを接続する場合は、水冷Rack CDU(PY-RL32)の同時手配が必須 ※水冷Rack CDU(PY-RL32)は、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、その下の1U(38U)はRack CDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シーシ経由で接続
M	98	水冷Rack CDU (3Uラックマウント/CX600用)	PY-RL32	×	済	×	—	—	—	1,650,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用Rack CDU カスタムメイドプラスサービス必ず同時手配してください。 本Rack CDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。Rack CDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDU: PY-RL32M、PY-RL32の同時手配必須 ※PY-LPT06/PY-LPT07のいずれか1つの同時手配必須 ※Rack CDUは、PRIMERGY用19インチラックの最上層(40U-42U)に搭載され、その下の1U(38U)はRack CDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有。 ※PRIMERGY CX600 M1 シーシ経由で接続
M	99	水冷CDM(CX600用)	PY-RL32M	×	済	×	—	—	—	700,000	水冷Rack CDUからの冷却水を、各CX1640 M1(水冷)へ分配するための縦長ユニット PRIMERGY用19インチラック内の前後端の向かって右側に設置
M	104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	×	済	×	—	—	—	10,000	水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具
M	100	水冷チューブ Rack CDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	×	済	×	—	—	—	140,000	水冷Rack CDUと1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック上で、1次冷却水と接続するタイプ
M	101	水冷チューブ Rack CDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	×	済	×	—	—	—	140,000	水冷Rack CDUと1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック下で、1次冷却水と接続するタイプ
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面面取金キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	—	—	—	—	100,000	PRIMERGY用19インチラック(ワイド/基本)面取金キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面面取金キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	—	—	—	—	100,000	PRIMERGY用19インチラック(ワイド/増設)面取金キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	×	済	—	—	—	—	30,000	PRIMERGY用19インチラックスタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-2TCM2 19RBZ7CM2	×	済	—	—	—	—	5,000	PRIMERGY用19インチラック 前面面設置用ケーブルホルダー ※PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-2TSD1	×	済	—	—	—	—	25,000	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※PRIMERGY用19インチラックへの搭載は、PY-RM811の同時手配必須
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	—	—	—	—	8,000	PRIMERGY用19インチラック サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	72	ネジキット(M6)	19R-2BSC1 19RBZ2BSC1	×	済	—	—	—	—	2,000	ネジ(ワッシャー・緩込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはネジキットは標準添付なし

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用 機種	適用 OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
								[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成別に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 ★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご 確認いただきますようお願いいたします。

N: ケーブル

N	53	ツイステドペアケーブル (カテゴリ6)	15cm 30cm 60cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 60m 100m	TPBLB015C TPBLB030C TPBLB050C TPBLB001M TPBLB002M TPBLB003M TPBLB004M TPBLB005M TPBLB010M TPBLB015M TPBLB030M TPBLB050M TPBLB100M	×	済	●	●	—	—	600 800 900 1,300 2,600 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,600 32,400	10GBASE-T、1000BASE-T、10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応 ※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長: 50m以下で利用する必要があります
N	87	ツイステドペアケーブル (カテゴリ6a)	5m 10m 15m	TPBEL005M TPBEL010M TPBEL015M	×	済	●	●	—	—	7,000 7,800 9,400	10GBASE-T、1000BASE-T、10GBASE-TX、および10GBASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 8pin ~ RJ45 8pin RoHS対応
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBLL-MLLB02 CBLL-MLLB05 CBLL-MLLB15	×	済	●	●	—	—	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆無し
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m	CBLL-MLLC05 CBLL-MLLC10 CBLL-MLLC20 CBLL-MLLC30 CBLL-MLLC40 CBLL-MLLC50	×	済	●	●	—	—	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	70m 100m	CBLL-MLE70 CBLL-MLLD1A	×	済	●	●	—	—	175,000 235,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ★ケーブル被覆有り
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 125m 150m	CBLL-MLLF1A CBLL-MLLF1L CBLL-MLLF1K	×	済	●	●	—	—	350,000 425,000 620,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)。 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
N	55	マルチモード光ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m	CBLL-MQOC05 CBLL-MQOC10 CBLL-MQOC20 CBLL-MQOC30 CBLL-MQOC40 CBLL-MQOC50 CBLL-MQOC1A	×	済	●	●	—	—	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3)。 MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り
N	38	SD電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	済	●	●	—	—	32,000 40,000	IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ ~ QSFPコネクタ
N	69	FPケーブル-サイドバンドケーブル		PY-CBY001 PYBCBY001	×	済	●	●	—	—	100,000	Xeon Phi プロセッサ 72x(OF Dual port OP IFTキヤリアカード(100Gbps)を接続するケーブルセット(FPケーブル、サイドバンドケーブル)
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	—	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)、FDDユニット/USB接続用USB延長ケーブル
N	80	水冷チューブ CDM-CX800類		PY-LPT05 PYBLPT05	×	済	×	●	—	—	75,000	RackCDUを選択した構成で、水冷CDM&CX1640 M1(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(8ノード分)

O: 拡張機器

O	21	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000R]		PY-CFX20R	×	済	●	●	—	—	3,380,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル[CFX2000R] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル、オプション 機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、C-Fabricの複層的な操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FC(FCoE Forwarder)を手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	22	コンバードファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	●	●	—	—	3,380,000	コンバードファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル[CFX2000F] インターフェースカードスロット: 2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル、オプション 機能: 複数スイッチによるO-Fabric形成、C-Fabricの複層的な操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FC(FCoE Forwarder)※2 ※1: ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2: 初期状態では使用不可 FC(FCoE Forwarder)を手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC001 PYBCFC0011 PYBCFC0012	×	済	—	—	—	—	420,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ-形状: QSFP+ コネクタ-数: 8 ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード	スロット1 スロット2	PY-CFC101 PYBCFC1011 PYBCFC1012	×	済	—	—	—	—	420,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格: 10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度: 10Gbps コネクタ-形状: SFP+ コネクタ-数: 16 データ転送規格: 40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度: 40Gbps コネクタ-形状: QSFP+ コネクタ-数: 4 ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
O	25	FC(FCoE)オプション		PY-CFRF01	×	済	—	—	—	—	525,000	コンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用FC(FCoE)オプション FC(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバードファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション
O	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)		PY-SWX48T	×	済	●	●	—	—	3,900,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10Gインタフェース×48 SFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル、オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]

項	品名	型名	カタログ名	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2	希望小売価格 (税別、円)	備考
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本枠)			

【適用機種欄】●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準じます

O: 拡張機器

O	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+4)	PY-SWX48P	×	済	●	●	－	－	2,680,000	10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブル: オプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※在庫消化を以て販売終了	PY-KVAA08	×	済	●	●	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続に加え、縦設置領域への接続も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	17.11/中	●	●	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※19インチラックの通常設置領域(1U)への接続が可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート) ※在庫消化を以て販売終了	PY-KVAA16	×	済	●	●	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール接続キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続に加え、縦設置領域への接続も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	×	17.11/中	●	●	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大512台のサーバを接続可能 ※19インチラックの通常設置領域(1U)への接続が可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート) ※在庫消化を以て販売終了	PY-KVAD08	×	済	●	●	－	－	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ [PY-KVAA08/PY-KVAA16] のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート) ※在庫消化を以て販売終了	PY-KVAD16	×	済	●	●	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ [PY-KVAA08/PY-KVAA16] のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	×	17.11/中	●	●	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション 〈接続形式〉ディスプレイ: アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ [PY-KVAA08/PY-KVAA16] のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25) [PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への接続可能、縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カタメが不明な	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX (840 M1 (空冷))	CX (840 M1 (水冷))	RHEL 注2	SLES 注2		

O:拡張機器

O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート) ※在庫消化を以て販売終了	PY-KVAD32	×	済	●	●	—	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:32台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 【接続形式】ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチラックコンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)には本装置を接続不可 (19インチラックの標準設置領域(1U)への搭載可能。設置位置等は後述参照) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	40	KVMアダプターケーブル(PB/2) ※2020年1月31日販売終了予定	PY-CBKAP01	×	済	—	—	—	16,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32) カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB) ※2020年1月31日販売終了予定	PY-CBKAU01	×	済	●	●	—	7,600	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA08/PY-KVAA16)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32)～ サーバ本体(USBインターフェース)兼用KVMアダプターケーブル(KVMAスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	×	17.11/中	—	—	—	15,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	×	17.11/中	●	●	—	7,800	アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)～ サーバ本体(USBインターフェース)兼用KVMアダプターケーブル/KVMAスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)	PY-CBD002	×	済	●	●	—	3,200	USBケーブル(3m)1本+VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ～17インチラック・コンソール(RC25〔PY-R1DP1〕)間用ケーブル ※ラック・コンソール接続キット(PY-RC08)を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール接続キット	PY-RC08	×	済	—	—	—	3,200	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16)用、 KVMスイッチを17インチラック・コンソール(RC25)に搭載するための接続キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付

P:OS/ソフトウェア

P	36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートサービス ・クリアファイル DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シーシに適用可能
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数: V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ※PRIMERGY CX600 M1 シーシに適用可能
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●	済	●	●	7R 6R	12S 11S	100	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体や周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html ※PRIMERGY CX600 M1 シーシに適用可能
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V11.16.06 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数: 11SP4、12GA、SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager (OSをインストールする際の言語指定は、英語のみサポートします) ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager

										[適用機種欄] ●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる	
項	品 名	型 名	カタログコード対応	提供 時期	適用 機種		適用 OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					CX1640 M1 (密着)	CX1640 M1 (本格)	RHEL	SLES			
							注2	注2	注1		

P: OS/ソフトウェア											
P	158	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.16.10 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES対応版数: 11SP4、12SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	202	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT09	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.02 RHEL対応版数: 5.11、6.7/6.8、7.1/7.2/7.3 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	205	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT10	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.07 RHEL対応版数: 6.7/6.8/6.9、7.2/7.3 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT11	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×2 DVD版数: V12.17.09以降 RHEL対応版数: 6.7/6.9、7.2/7.3/7.4 SLES対応版数: 11SP4、12SP1/SP2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager
P	180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V11.16.06 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.16.10 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html

ハードウェア 密着

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●: 適用可、×: 適用不可、—: 本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●: 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×: 適用不可、—: 適用機種のサポートOSに準ずる											
項	品名	型名	カタログコード	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2		希望小売価格 (税別、円)	備考	
					CX1640 M1 (空枠)	CX1640 M1 (本体)	RHEL	SLES			
						注2	注2		注1		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
P: OS/ソフトウェア											
P	203	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM09	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.02 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	206	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM10	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM11	×	済	●	●	7R 6R	12S 11S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM×1 DVD版数: V12.17.09以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。											
Q	23	アドバンスド・サーマルオプション	PYBET01	●	済	×	●	—	—	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度 (通常): 10～35℃ ⇒ (オプション適用後): 5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ1機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限あり 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照

[illegible]