

## PRIMERGY RX1330 M3 ご使用上の留意・注意事項

PRIMERGY RX1330 M3 に関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

2018年8月  
富士通株式会社

### 1. Intel TXT 機能について

本装置では、ハードウェア上でハイパーバイザーを直接稼働させる仮想環境（Windows Hyper-V、VMware ESXi など）において、Intel® TXT 機能（インテル®トラステッド・エクゼキューション・テクノロジー）をご使用になれません。

### 2. iSCSI Boot の制限について

iSCSI Boot はご使用になれません。

### 3. VIOM 機能について

BIOS 設定の [Advanced] メニュー - [VIOM] - [VIOM-flag] における “Enabled” 設定はご使用になれません。

機能をご使用される場合には、BIOS 版数 R1.5.0 以降を適用してください。

### 4. Windows Server 2012 での BIOS/iRMC ファームウェアオンラインアップデートについて

ServerView Installation Manager(12.17.04)を使用して Windows Server 2012 をインストールすると、デバイスマネージャーに不明なデバイスが表示されます。この場合、BIOS/iRMC ファームウェアの Windows ASP モジュールを使用したオンラインアップデートができません。

Windows ASP モジュール実行前に、下記ダウンロードページよりドライバ(名称 : Fujitsu FUJ0420 Driver)をダウンロードの上、ドライバを適用ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

### 5. グラフィクスカード(PY\*VG301L)について

Windows Server 2016 にて、グラフィクスカード(PY\*VG301L)をご使用する場合には、BIOS 版数 R1.13.0 以降を適用してください。

## 6. オンボードグラフィクスについて

Windows Server 2016 にてオンボードグラフィクスをご使用の場合、高負荷時に、オンボードグラフィクスドライバが反応しなくなり、解像度が 1024 x 768 に固定される場合があります。

グラフィクスドライバが無効になり、OS 上のデバイスマネージャーに"問題が発生したのでこのデバイスは停止しました。(コード 43)"と表示されます。

また、Windows のイベントログには ID 4113

解像度を 1024 x 768 以外に変更するためには、以下の手順を実施ください。

1. Windows のデバイスマネージャーを開く。
2. オンボードディスプレイアダプタを選択。
3. Matrox G200e 上で右クリックし、無効を選択。
4. 再度 Matrox G200e 上で右クリックし、有効を選択。

## 7. SR-IOV 機能について

本装置では、Single Root I/O Virtualization (PCI デバイス側で仮想化をサポートする規格) が使用できません。

## 8. BIOS モードについて

本装置では、BIOS のデフォルト設定は UEFI モード設定です。

Advanced- CSM Configuration

設定項目	ご購入時設定
Launch CSM	Disabled

## 9. BIOS/iRMC FW オフラインアップデートについて

BIOS/iRMC オフラインアップデートツールを使用時には BIOS 設定を BIOS(Legacy)モードに一時設定を変更の上、オフラインアップデートツールを実行ください。

Advanced - CSM Configuration の設定項目について下記設定値に設定ください。

設定項目	ご購入時設定
Launch CSM	Enabled
Boot option filter	Legacy only
Launch PXE OpROM Policy	Legacy only
Launch Storage OpROM policy	Legacy only
Other PCI device ROM Policy	Legacy only

## 10. グラフィックスカード (PY-VG301(L)/PYBVG301(L))ご使用上の留意について

BIOS 版数 R1.5.0 とグラフィックスカード(PY-VG301(L)/PYBVG301(L))の組み合わせでご使用できません。

グラフィックスカード(PY-VG301(L)/PYBVG301(L))をご使用する場合には、BIOS 版数 R1.13.0 以降を適用してください。

## 11. セキュリティチップ(PY\*TPM03/PY\*TPM05)ご使用上の留意について

セキュリティチップ(PY\*TPM03/PY\*TPM05)をご使用する場合には、BIOS 版数 R1.13.0 以降を適用してください。

## 12. UEFI モードについて

UEFI モードの設定方法や OS 及びオプションのサポート状況に関しては、下記リンクをご参照ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/>

—以上—