CA92276-5484-01

PRIMERGY TX200FT S2 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX200FT S2 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意および追記事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

平成 18 年 2 月
富士通株式会社

添付ドキュメントの訂正事項について

本サーバに添付のドキュメントに関して、訂正事項がございますので、下記のとおり訂正させていただきます。なお、『梱包物一覧』以外の『PRIMERGY TX200FT S2 ユーザーズガイド』、『プレインストールドライバ情報』は PRIMERGY ドキュメント＆ツール CD に格納されています。

1. 『梱包物一覧（B7FH-A140-01）』の訂正事項

訂正 本 体の外箱に記載されている型名の末尾のアルファベットは「E」と「F」です。

「梱包物一覧」に記載の以下を読み替えてください。

誤） 末尾のアルファベットが「A」と「B」とで添付品の内容が一部異なります。
正） 末尾のアルファベットが「E」と「F」とで添付品の内容が一部異なります。
誤)「C と表記」 → 正)「E と表記」
誤)「D と表記」 → 正)「F と表記」
誤)パッケージ C → 正)パッケージ E
誤)パッケージ D → 正)パッケージ F

2. 『ユーザーズガイド（B7FH-3831-01）』の追加、訂正事項

追加 **サポート拡張カードの追加**

5.4 拡張カードの取り付け（P.171）、5.11 ETERNUS 接続時の設定（P.228）

搭載可能な拡張カードに、ファイバーチャネルカード(PG-FC107)を追加致します。ユーザーズガイド内に記載の「ファイバーチャネルカード」、および「PG-FC106」には、ファイバーチャネルカード(PG-FC107)を含みます。

追加 **サポート内蔵 5 インチオプションの追加**

5.8 内蔵5インチオプションの取り付け（P.203）

取り付け可能な5インチオプションに、内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)を追加致します。

品名	搭載位置	SCSI-ID	搭載 FT
内蔵 LTO2 ユニット（PG-LT201）	ベイ 2	5	FT1

訂正 5.8.4 内蔵バックアップ装置取り付け後の操作 (P. 210)

● DAT72 ユニット、LTO ユニットの場合

CoServer1 に管理者権限でログオンすると、自動的にドライバがインストールされます。
LTO ユニットの場合は特に操作の必要はありません。
DAT72 ユニットの場合、OS に標準で添付されているバックアップユーテリティ(NTBackup)を使用した際に、メディアを正常に認識できないといった問題が発生する場合があります。
このため、DAT72 ユニットをお使いになる場合は、以下に公開されている修正版のドライバを「ダウンロード検索」より入手し、CoServer1 および FTvirtual Server のドライバを更新(V1.1L10 以降)後、使用いただきますようお願いします。

http://www.fmworld.net/biz/primergy/

追加 7.2.2 ソフトウェアのトラブルシューティング (P.277) に以下の内容を追加

■ServerView または RAID 管理ツール (Global Array Manager) のインストール・アンインストール後にエラー画面が表示された場合

Windows Server 2003 の Service Pack 1 が適用されている状態で、ServerView または RAID 管理ツール(Global Array Manager)のインストール・アンインストールを行った直後のシステム再起動時に、次のメッセージがポップアップされる場合があります。
動作には問題ありませんので、[メッセージを閉じる]をクリックしてウィンドウを閉じてください。

> コンピュータ保護のため、このプログラムは Windows により終了されました。
> 名前 : SNMP Service

訂正 本 体型名と搭載 CPU 仕様

A 本体仕様 (P.352)

本体型名と、対応する CPU、エネルギー消費効率部分を、以下に読み替えてください。

型名	PGT20207F3	PGT20204F3	PGT20203F3	PGT202B7F3	PGT202B4F3	PGT202B3F3
CPU	64 ビットインテル® Xeon™ プロセッサ 3.40E GHz / 2MB			64 ビットインテル® Xeon™ プロセッサ 3.80 GHz / 2MB		
マルチ数	2(標準搭載、1CPU は FT の制御用に使用)					
エネルギー消費効率[注]	G 区分、0.00987			G 区分、0.00993		

注:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。なお、エネルギー消費効率の値は2系統で構成されているうちの1系統分の値を示しています。

3. 『プレインストールドライバ情報 (B7FH-3851-01) 』の訂正事項

訂正 「ファイバーチャネルカード」欄を以下に読み替えてください。

デバイス	格納フォルダ	名称	更新日時		サイズ (byte)
			日付	時間	
ファイバーチャネルカード (PGBFC106/GBFC107)	%Systemroot%¥system32¥drivers	lpxftr.sys	2004/05/19	0:57:12	13,946
	%Systemroot%¥system32¥drivers	lpxnds.sys	2004/05/19	0:52:08	115,244

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

CA92276348