

SCSI アレイコントローラカード PG-140D1 ご使用前に

このたびは、弊社の SCSI アレイコントローラカードをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書は、本製品に添付の『SCSI アレイコントローラカード PG-140D1 (MegaRAID SCSI 320-OX) 取扱説明書』の記述を補足しております。本製品をご利用になる前に必ずお読みください。

2005年6月
富士通株式会社

1 Global Array Manager(GAM)のアップデートについて

本製品が添付されている本体サーバにプレインストールされている Global Array Manager(GAM)および、ServerStartを使用してインストールされた Global Array Manager(GAM)は、版数が古い場合があります。本製品を使用するためには、本製品添付の媒体「SCSIアレイコントローラカード ドキュメント&ツール CD(L) V2.4L10」を使用して、Global Array Manager(GAM)のインストールまたはアップデートを行ってください。

1.1 Global Array Manager の版数確認方法

以下の手順により GAM の版数を確認することができます。

「スタート」ボタン→「プログラム」の順にクリックします。GAM Client がインストールされていれば、
[Mylex Global Array Manager Client 6.02-xx]と表示されます。6.02-xx の部分が版数を表しています。

Mylex Global Array Manager Client 6.02-18 以前の場合は旧版のため、アップデートが必要です。

1.2 旧版の Global Array Manager のアンインストール

すでに旧版の Global Array Manager(GAM)がシステムにインストール済みである場合は、GAM をインストールする前に、以下の手順に従って旧版の Global Array Manager Client / Server のアンインストールを行ってください。

[Global Array Manager のアンインストール方法]

1. システムの管理者権限(Administrator)でシステムにログオンしてください。
2. アンインストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。特に「イベントビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままアンインストールを実行すると、正常にアンインストールされないことがあります。
3. コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」または「プログラムの追加と削除」を実行してください。
4. 「Mylex Global Array Manager Client」を選択し、[変更と削除]をクリックしてください。
「Are you sure you want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Client vx.xxxx'and all of its components?」画面が表示されたら、[はい]をクリックしてください。
5. 「Uninstall successfully completed.」と表示されたら、[OK]をクリックしてください。

6. 「Mylex Global Array Manager Server」を選択し、[変更と削除]をクリックしてください。
「Are you sure you want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Server vx.xxxx' and all of its components?」画面が表示されたら、[はい]をクリックしてください。
7. 「Uninstall successfully completed.」と表示されたら、[OK]をクリックしてください。

1.3 Global Array Manager のインストール

Global Array Manager(GAM)のインストール手順を説明します。GAM をインストールする際は必ず以下の手順に従ってください。

POINT

- Global Array Manager をご使用になるには、TCP/IP、SNMP サービス、ServerView が正しくインストールされている必要があります。

[Global Array Manager のインストール方法]

1. システムの管理者権限(Administrator)でシステムにログオンしてください。
2. インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。特に「イベントビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままインストールを実施すると、正常にインストールされないことがあります。
3. 「SCSIアレイコントローラカード ドキュメント&ツールCD (L) V24L10」のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。
4. 以下のバッチファイルを実行してください。
[CD-ROM ドライブ名]:¥Tools¥GAM_V602L50¥install.bat
5. GAM のセットアップが開始されますので、本製品取扱説明書の「4.4.1 GAM のインストール手順」の手順4以降に従って GAM をインストールしてください。
6. セットアップが完了したら、コマンドプロンプトに表示されているメッセージに従って[Enter]キーを押してください。GAM Agent のアップデートが開始されますので、メッセージに従ってアップデートを行ってください。
7. [Enter]キーを押してください。
8. システムを再起動してください。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Global Array Manager、WebBIOS は、米国 LSI Logic 社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005