

# PC サーバ PRIMERGY

## Quad port LAN カード(1000BASE-T)

IEEE802.3ab の 1000BASE-T LAN インタフェースを 4 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

### 1. 型名

PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height) ]
PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile) ]

### 2. 特長

- ① 1000BASE-T をサポートしている 4 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation 2.1 対応

### 3. 仕様

品名	Quad port LAN カード(1000BASE-T)		
型名	PY-LA264	PYBLA264	PYBLA264L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	I350-AM4		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (x4 lane interface)		
コネクタタイプ	RJ-45 connector		
ネットワーク種類	Copper		
転送速度	1Gbps/100Mbps/10Mbps		
ポート数	4		
カードサイズ	カード長: 135.4mm, カード高: 68.9mm		
消費電力	最大 5.0W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
VMDQ	サポート		
SR-IOV	サポート		
WOL	Port A のみサポート *1		
Energy Efficient Ethernet	サポート *2		
PXE	サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA264 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

\*1: WOL のスタンバイ時は 10Mbps または 100Mbps のリンクになります。

\*2: 本カードを、一部のスイッチと省電力イーサネット機能を有効にして接続した場合、ネットワーク通信が不安定になり PING のタイムアウトなどが発生することがあります。その場合は、省電力イーサネット機能を無効にしてください。

注) 本カードの省電力イーサネット機能の、初期設定値は有効です。

#### 4. 外観



#### 5. 留意事項

本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。