



# PRIMERGY Server Events

Edition 4

2012年8月

Fujitsu Technology Solutions

Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012, All Rights Reserved

## 目次

1. 本書について .....	4
1.1 イベント一覧 .....	4
1.2 イベントの有効化 .....	5
1.2.1 ServerViewエージェントのイベント .....	5
1.2.2 コントローラのドライバのイベント .....	6
1.2.3 ブレードサーバ管理システムのイベント .....	6
1.3 イベント一覧の見かた .....	6
2. HD-MIB .....	7
3. NTCluster-MIB .....	7
4. Threshold-MIB .....	10
5. SERVER-CONTROL2-MIB .....	10
6. X10sureV1-MIB .....	19
7. Blade Server Management .....	19
8. ServerView Raid .....	26
9. Duplex Data Manager (DDM) .....	64
10. QLogic Fibre Channel Adapter .....	70
11. Emulex Fibre Channel Adapter .....	81
12. Broadcom LAN Controller .....	88
13. Intel LAN Controller (Intel LAN SoftwareKit) .....	90
14. PowerNet / PowerChute UPS .....	95

## はじめに

本書は、PRIMERGY Server上で発生する、ServerView エージェントおよびコントローラ/アプリケーションのすべての既知の警告/エラーイベントについて説明します。ここでは「イベント」は、Windows イベントログのすべてのエントリのことを指します。

本書の情報は、OEM ベンダからFujitsu Technology Solutions に提供された情報、および ServerView エージェントのアプリケーションについての情報に基づいています。

## キーワード

PRIMERGY、イベント、アラート、コントローラ、ServerView、エージェント、イベントログ

## 修正履歴

Date	Version	Pages	Description
2004-11-30	1	56	First Edition
2004-12-20	1.1	58	Revision for Promise FastTrak Events
2005-03-09	1.5	66	New: Duplex Data Manager Added: Intel Software Kit RockyKnoll2
2005-11-02	2.0	76	New: QLogic Fibre Channel Adapter Emulex Fibre Channel Adapter Expansion: Intel Rocky Knoll3-Kit
2007-08-10	2.5	105	Added: SC-Mib, SC2-Mib Blade Server Management, NTCluster-Mib New: ServerView-MIB, ServerView Raid, Deleted: Deleted: Mylex-Mib, PCIHotplug-Mib
2009-04-23	2.6	107	Document Rebranding (no change of event lists)
2011-11-28	3.0	89	Update of document Deleted: LSI (RAID) Controllers, Promise Fast Trak Controller
2012-08-31	4.0	88	Update of document, e.g. :

## 略語

DDM	DuplexDataManager
FTS	Fujitsu Technology Solutions
MIB	Management Information Base
SNMP	Simple Network Management Protocol
UPS	Uninterruptible Power Supply
W2K	Windows 2000
W2K3	Windows 2003

## 1. 本書について

本書は PRIMERGY Server上で発生する、ServerView エージェントおよびコントローラ/ドライバのすべての既知のイベントについて説明します。本書の情報は、OEM ベンダから Fujitsu Technology Solutions に提供された情報、および ServerView エージェントや他のシステム関連のアプリケーションの情報に基づいています。

### 1.1 イベント一覧

#### ServerView エージェント/コンポーネントのイベント

- HD-MIB
- NTCluster-MIB
- Threshold-MIB
- Server-Control2-MIB
- X10sureV1-MIB

## コントローラのドライバ/アプリケーションのイベント

- ServerView RAID
- DuplexDataManager
- QLogic Fibre Channel Adapter
- Emulex Fibre Channel Adapter
- Broadcom LAN Controller
- Intel LAN Controller (Intel LAN Softwarekit)
- PowerNet / PowerChute UPS from APC

## ブレードサーバ管理システムのイベント:

- ブレードサーバの MIB

## 1.2 イベントの有効化

### 1.2.1 ServerViewエージェントのイベント

Windows の Start メニューから、次の順に選択します。

スタート -> プログラム -> Fujitsu -> ServerView Suite -> Agents Configuration

設定画面が表示され、必要に応じて設定を行えます。

## 1.2.2 コントローラのドライバのイベント

コントローラのドライバによっては、イベントが自動的に Windows イベントログに記録されません。各コントローラの関連ドキュメント（readmeファイルなど）を使用して確認し、必要な場合は記載された手順に従って有効化する必要があります。

## 1.2.3 ブレードサーバ管理システムのイベント

ブレードサーバ管理システムのイベントの有効化については、ServerView アラームサービスのドキュメントをご覧ください。

## 1.3 イベント一覧の見かた

2 章以降のイベント一覧では、次の情報を記載しています。:

コントローラ	イベントが発生したコントローラ、またはドライバ。該当する情報がない場合は省略します。
イベントログ名	Windows のイベントログ名です。システム/アプリケーション
ソース名	イベントログ名に記載されているイベントのソース名です。この情報は、イベント ID と共に、イベントログ名でイベントを明確にするために必要です。
イベントID	イベントの識別番号です。
種類	イベントの重要度です。情報/警告/エラー
メッセージ	イベント発生時に表示されるメッセージです。変数が埋め込まれる箇所は、次の記号で示します。《 <…> 》、《 %n 》、《 \$n 》
説明	イベントの説明です（コントローラ側でこの機能が有効な場合のみ）。説明文は斜体で表記されています（別の列に記載されていない場合）。
エラーの解決方法/処置	イベントの原因となった問題を解決するための説明/ヒント。

注意: 以下では、重大度が「情報」以上のイベントのみを記載します。

## 2. HD-MIB

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: "ServerView Agents"

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。

"HD\_MIB\_nnnnn"、 nnnnn = イベントID

イベント ID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
10750	エラー	<HdTrapDeviceIndexPerAdapter> (<HdTrapDeviceName>), adapter <HdTrapAdapterNumber> (<HdTrapAdapterName>), on Server <HdTrapServerName>	ハードディスクの故障 (S. M. A. R. T) を予測した場合に送信されます。S. M. A. R. T がディスクの故障を予測しました。	関連するハードディスクを交換してください。

## 3. NTCluster-MIB

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: "ServerView Agents"

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。

"NTCLUSTER\_MIB\_nnnnn"、 nnnnn = イベントID

イベント ID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
10810	エラー	SNMP cannot access cluster software	SNMP エージェントが開始されましたが、クラスタサービスと通信できません。	1.) クラスタサービスが実行されているかどうかを確認してください。 2.) SNMPの構成を確認してください。
10812	エラー	SNMP lost access to the cluster software.	SNMP エージェントとクラスタサービスとの通信が切断されました。	1.) クラスタサービスが実行されているかどうかを確認してください。 2.) SNMP サービスが実行されているかどうかを確認してください。
10832	エラー	The node <node> has changed its state	クラスタノードの状態が変化しました。	注意:状態が手動で変更された場合、これは情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1.) クラスタマネージャで、すべてのノードのステータスを確認してください。 2.) 関連するノードをリポートしてください。
10852	エラー	Group has changed its state	リソースグループの状態が変化しました。	注意:状態が手動で変更された場合、これは情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1.) クラスタマネージャで、関連するクラスタグループのステータスを確認してください。 2.) 関連するリソースを異なるノードに切り替えてみてください。
10862	エラー	Resource %s has changed its state	クラスタリソースの状態が変化しました。	注意:状態が手動で変更された場合、これは情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1.) クラスタマネージャで、関連するクラスタグループのステータスを確認してください。 2.) 関連するリソースを異なるノードに切



				り替えてみてください。
10912	エラー	Network %s has changed its state	ネットワークの状態が変化しました。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IPの構成を確認してください。
10922	エラー	Network interface %s has changed its state	ネットワークインターフェースの状態が変化しました。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IP の構成を確認してください。
10932	エラー	Cluster group %s has failed	クラスタリソースグループでエラーが発生しました。	
10935	エラー	Cluster resource %s has failed	クラスタリソースでエラーが発生しました。	注意: 状態が手動で変更された場合、これは情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1.) クラスタマネージャで、関連するクラスタグループのステータスを確認してください。 2.) 関連するリソースを異なるノードに切り替えてみてください。
10938	エラー	Cluster network %s unavailable	クラスタネットワークは利用できません。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IPの構成を確認してください。
10940	エラー	Cluster network interface %s has failed	クラスタネットワークインターフェースでエラーが発生しました。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IPの構成を確認してください。
10941	エラー	Cluster network interface %s unreachable	クラスタネットワークインターフェースは到達不可能です。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IPの構成を確認してください。
10942	エラー	Cluster network interface %s unavailable	クラスタネットワークインターフェースは利用できません。	1.) ネットワークの接続を確認してください。 2.) IPの構成を確認してください。

## 4. Threshold-MIB

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: “ServerView Agents”

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。

“THRESHOLD\_MIB\_nnnnn”、 nnnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
12200	エラー	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s.	構成されたしきい値を超えました。	Performance Manager で構成されたしきい値のいずれかを超えました。詳しくは、Performance Manager を確認してください。
12201	警告	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s.	構成されたしきい値を超えました。	Performance Manager で構成されたしきい値のいずれかを超えました。詳しくは、Performance Manager を確認してください。
12202	警告	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s.	構成されたしきい値を超えました。	Performance Manager で構成されたしきい値のいずれかを超えました。詳しくは、Performance Manager を確認してください。

## 5. SERVER-CONTROL2-MIB

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: “ServerView Agents”

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。

“SC2\_MIB\_nnnnn”、 nnnnn = イベントID

イベント ID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
12001	警告	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s lost.	管理コントローラとの通信に失敗しました。	注意:これは、エラー状態ではありません。
12003	警告	The Server Management controller in cabinet %d has detected a minor problem during selftest of server %s.	コントローラセルフテスト警告です。	注意:これは、エラー状態ではありません。
12004	エラー	The Server Management controller in cabinet %d of server %s failed.	コントローラセルフテストエラーです。	詳細情報はサーバ管理メッセージログ（リカバリログ）をご覧ください。
12005	エラー	A critical error happend while BIOS selftest in cabinet %d of server %s. 詳細情報はサーバ管理メッセージログ（リカバリログ）をご覧ください。	BIOS セルフテスト中に重大なエラーを検出しました。このエラーを確認し、エラー状態をクリアしてください。	アクション:メッセージログ（リカバリログ）を参照して、エラーの理由を確認して問題を解決してください。 問題が解決されたら、ServerView の「Acknowledge BIOS selftest status」を押してエラー状態を解消してください。
12006	エラー	The system was restarted after a severe problem at cabinet %d of server %s. 詳細情報はサーバ管理メッセージログ（リカバリログ）をご覧ください。	重要問題発生後、システムは再開されました。詳細情報はサーバ管理メッセージログ（リカバリログ）をご覧ください。	アクション:メッセージログ（リカバリログ）を参照して、エラーの理由を確認して問題を解決してください。
12013	エラー	Fan '%s' will fail in near future in cabinet %d of server %s.	表示されたファンが危険な状態になりました。	1.) システムファンが正しく取り付けられていることを確認してください。 2.) 最新の BIOS バージョンおよび BMC ファームウェアがインストールされているかどうかを確認してください。 3.) 問題が解決しない場合は、マニュアル内の手順に従って、該当するファンを交換してください。
12014	エラー	Fan '%s' failed in cabinet %d of server '%s'.	表示されたファンが故障しました。	アクション:故障のあるファンを交換してください。注意:カバーを外したままシステムを使用しないでください。適切な通気

				を確保できません。
12015	エラー	The redundant fan '%s' failed in cabinet %d of server %s. System can become critical if another fan in this group fails.	表示された冗長ファンが故障しました。	1.) システムファンが正しく取り付けられていることを確認してください。 2.) 最新の BIOS バージョンおよび BMC ファームウェアがインストールされているかどうかを確認してください。 3.) 問題が解決しない場合は、サービスマニュアル内の手順に従って、該当するファンを交換してください。
12021	エラー	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s has reached the warning level.	表示されたセンサーの温度が警告レベルに達しました。	アクション:ファンの開口部をチェックします。¥n ファンを確認します。¥n 環境温度を下げます。注意:カバーを外したままシステムを使用しないでください。適切な通気を確保できません。
12022	エラー	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s has reached the critical level.	表示されたセンサーの温度が許容範囲を超えています。シャットダウンが有効な場合はシステムがシャットダウンされ、電源が切断されます。	アクション:ファンの開口部をチェックします。¥n ファンを確認します。¥n 環境温度を下げます。¥n システムが冷却されてから再起動します。注意:カバーを外したままシステムを使用しないでください。適切な通気を確保できません。
12024	エラー	Temperature sensor '%s' in cabinet %d of server %s is broken or not connected.	表示された温度センサーが故障しています。	アクション:接続を確認するか、温度センサーを交換します。
12033	エラー	Insufficient operating power supplies available in cabinet %d at server %s.	電源装置ステータスが危険な状態になりました。	アクション:故障した電源装置を交換します。¥n 追加の電源装置を取り付けます。
12034	エラー	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed.	ホットリプレース電源装置が1つ故障しました。	アクション:故障した電源装置を交換してください。注意:電源装置の冗長性が失われます。冗長性を復元するには、できるだけ速やかに故障した電源装置を交換してください。
12035	エラー	Redundant power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed. System can become critical if another power supply fails.	冗長ホットリプレース電源装置が1つ故障しました。	1.) 取り付けられているすべての電源ユニットに AC コネクタが完全に接続されているかどうかを確認してください。 2.) 停電していなかったことを確認してく

				<p>ださい。</p> <p>3.) 故障した電源装置を交換してください。</p> <p>4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。</p>
12036	警告	Power supply redundancy in cabinet %d at server %s lost. System will become critical if a power supply fails.	電源装置の冗長性がなくなりました。	<p>1.) 取り付けられているすべての電源ユニットに AC コネクタが完全に接続されているかどうかを確認してください。</p> <p>2.) 停電していなかったことを確認してください。</p> <p>3.) 故障した電源装置を交換してください。</p> <p>4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。</p>
12037	エラー	Temperature at power supply '%s' in cabinet %d of server %s has reached the critical level.	<i>Critical temperature in power supply.</i>	
12038	エラー	Fan failure is predicted at power supply '%s' in cabinet %d of server %s.	<i>Fan failure prediction in power supply.</i>	
12039	エラー	Fan failure at power supply '%s' in cabinet %d of server %s.	<i>Fan failure in power supply.</i>	
12040	エラー	AC failure in cabinet %d of server %s.	特定のキャビネット内で主電源に異常が発生しました。このトラップは、UPS または BBU を搭載していない拡張記憶装置のみで発生します。サーバには、このイベントを送信する時間はありません。	アクション: キャビネットのライン間電圧/電源装置を確認してください。
12041	エラー	DC power failure in cabinet %d of server %s.	特定のキャビネット内でDC電源異常が発生しました。これはシステムのパワーグッドセンサー監視機能です。この条件が発生したとき、システムが停止する場合があります。	アクション: 電源装置を確認して、追加の電源装置を取り付けます。¥n 電源装置を交換して、AC 電源を確認してください。

12042	エラー	AC failure. Cabinet %d at server %s is running on battery power. The remaining battery lifetime is approximately %d minutes.	サーバは、UPS またはバッテリバックアップユニット (BBU) によるバッテリ電源で動作しています。	アクション: 主電源電圧を確認してください。
12051	エラー	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too low.	電源装置の電圧が低すぎます。	1.) すべての電源ケーブルがマザーボードのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
12052	エラー	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too high.	電源装置の電圧が高すぎます。	1.) すべての電源ケーブルがマザーボードのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
12053	エラー	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is out of range.	電源装置の電圧が規定値外です。	1.) すべての電源ケーブルがマザーボードのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
12054	エラー	Battery voltage '%s' in cabinet %d at server %s: Battery is predicted to fail in near future.	バッテリの故障を予測しました。	1.) ACケーブルを取り外し、30 秒経ってから再び接続してください。 2.) 問題が解決しない場合は、システムのバッテリを交換してください。
12061	エラー	Uncorrectable memory error at address %d in cabinet %d of server %s.	特定のアドレスに訂正不可能なメモリエラーを検知しました。	アクション: 故障したメモリモジュールを特定します。 View / System Board / Memory Modules ウィンドウにアクセスします。 故障したメモリモジュールを交換してください。
12063	エラー	Uncorrectable memory error at bank '%s' in cabinet %d of server %s.	特定のバンクに訂正不可能なメモリエラーを検知しました。	アクション: 故障したメモリモジュールを特定します。 View / System Board / Memory Modules ウィンドウにアクセスします。 故障したメモリモジュールを交換してください。

12065	エラー	Uncorrectable memory error at module '%s' in cabinet %d of server %s.	特定のモジュールに訂正不可能なメモリエラーを検知しました。	アクション:故障したメモリモジュールを特定します。 View / System Board / Memory Modules ウィンドウにアクセスします。 故障したメモリモジュールを交換してください。
12067	エラー	Uncorrectable memory error in cabinet %d of server %s.	不明な場所に訂正不可能なメモリエラーを検知しました。	アクション:故障したメモリモジュールを特定します。 View / System Board / Memory Modules ウィンドウにアクセスします。 故障したメモリモジュールを交換してください。
12068	エラー	Memory module failure is predicted for module '%s' in cabinet %d of server %s.	メモリモジュールの故障を予測しました (障害予兆)。	Warning:メモリモジュールでエラーを予測しました。発生したエラーが多すぎるため、まもなくモジュールが故障する可能性があります。アクション:故障しているモジュールを交換してください。
12069	エラー	Memory module '%s' in cabinet %d of server %s is failing. Too many errors have occurred.	メモリモジュールでエラーが発生しています。	Warning:メモリモジュールでエラーが発生しています。アクション:故障しているモジュールを即座に交換してください。
12070	エラー	Memory module '%s' in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module	メモリモジュールでエラーが発生し、ホットスペアモジュールに切り替わりました。	Warning:メモリモジュールでエラーが発生しました。発生したエラーが多すぎるため、バンクが機能しなくなり、ホットスペアバンクに置き換えられました。アクション:故障したモジュールを即座に交換してください。
12071	警告	If logging was disabled and not automatically enabled again, you have to reboot your server to enable memory error logging again. If logging is disabled, prefailure detection is also not active!	多くの訂正可能なメモリエラーが発生しました。ロギングは無効になりました。	注意:ロギングが無効で自動的に有効にならない場合、サーバを再起動して、メモリエラーロギングを再度有効にする必要があります。ロギングが無効になっていると、故障の予測機能は機能しません。
12072	警告	Error logging was enabled again in cabinet %d at server %s (after	メモリエラーロギングが再度可能になりました。	エラーが多すぎるため、無効になっていたエラーロギングが再び有効になりました。

		being disabled because of too many errors)		
12073	エラー	A memory module in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module	メモリモジュールでエラーが発生し、ホットスペアモジュールに切り替わりました。	Warning:メモリモジュールでエラーが発生しました。発生したエラーが多すぎるため、バンクが機能しなくなり、ホットスペアバンクに置き換えられました。アクション:故障したモジュールを即座に交換してください。
12074	エラー	Memory configuration in cabinet %d of server %s has lost redundancy	メモリエラーによってメモリの冗長性が失われました。	Warning:重大なメモリエラーが発生しました。メモリの冗長性が失われます。アクション:できるだけ速やかに故障しているモジュールを交換して、冗長性を復元してください。
12081	エラー	CPU failure is predicted for CPU '%s' in cabinet %d of server %s.	CPUの故障を予測しました(障害予兆)。	Warning:CPU の故障を予測しました。発生したエラーが多すぎるため、まもなく CPU が故障する可能性があります。アクション:故障している CPU を交換してください。
12082	エラー	Internal error (IERR) occurred on CPU '%s' in cabinet %d of server %s.	A CPU internal error (IERR) occurred	Warning:CPU 内部エラー (IERR) が発生しました。アクション:エラーが繰り返し発生する場合は、異常が発生している CPU を交換してください。
12083	エラー	CPU '%s' in cabinet %d of server %s is disabled.	A CPU is disabled by BIOS	Warning:CPU エラーが発生した後、CPU が BIOS によって無効にされました。アクション:CPU を再び有効にしてください。エラーが解決しない場合は、異常が発生している CPU を交換してください。
12095	エラー	Boot retry counter is zero on server %s.	このトラップは、電源投入時に起動リトライカウンタが0になったときに送信されます。	1.) 深刻な問題が発生し、続いてシステムのリポートが行われたため、リトライカウンタが減少しました (ASR & R 機構) 2.) リトライカウンタが0です。このため、サーバは問題が原因となった次のシャットダウン後は、オフのままになります。 3.) SEL に問題の報告がないかどうかを確認してください



				4.) システムが再び通常のように動作した場合。カウンタはデフォルト値にリセットされます。
12100	警告	The System Event Log on server %s in cabinet %d is full.No more messages can be logged!Please clear unneeded log entries as soon as possible!	システムイベントログ（メッセージログ）がいっぱいです。これ以上のメッセージは記録できません。このトラップは、ラップアラウンドログタイプの場合には発生しません。	Diagnostic Tools/System Message Log Viewer のシステムイベントログをクリアしてください。 既存のログを保存するには、Export 機能を使用してください。
12101	警告	The System Event Log for cabinet %d at server %s has exceeded %d percent of its capacity.	システムイベントログエントリ数の警告しきい値を超えました。	Diagnostic Tools/System Message Log Viewer のシステムイベントログをクリアしてください。 既存のログを保存するには、Export 機能を使用してください。
12102	エラー	An error was recorded on server %s before the management agents were started (boot phase).See server management message log (Recovery log) for detailed information.	エラーメッセージがメインボードのイベント/エラーログに書き込まれました。これはエージェントが作動する前にエラーが発生したとき、または特定のトラップがないエラーだった場合のみ発生します。エラーの詳しい説明はサーバ管理イベント/エラーログをご覧ください。	エラーの詳しい説明はサーバ管理イベント/エラーログをご覧ください。
12110	エラー	The front door or housing of cabinet %d was opened on server %s.	フロント扉または筐体カバーが開けられました。	1.) 上面が正しく閉じられているかどうかを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、イントリュージョンスイッチ/ケーブルを確認してください。
12112	エラー	The front door or housing of cabinet %d was opened or closed on server %s.	フロント扉または筐体カバーが開けられるか、閉じられました。	1.) 上面が正しく閉じられているかどうかを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、イントリュージョンスイッチ/ケーブルを確認してください。
12113	エラー	A PCI bus system or parity error happened in cabinet %d on server %s.	PCI バスシステム、またはパリティエラーです。	1.) PCIスロットのアダプタカードを確認してください 2.) 問題が再現可能な場合は、アダプタカードを交換してください

				<p>3.) 正しい BIOS バージョンおよび BMC ファームウェアが使用されているかどうかを確認してください。</p> <p>4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 注意:PCI バスでエラーが発生しました。最も可能性が高い理由は、接続されている PCI カード (たとえば、アレイコントローラ) です。また、オンボードのコンポーネントがこのエラーの原因になっている可能性もあります。</p>
12120	エラー	Warning status on component '%s' in cabinet %d of server '%s'. This component may be replaced by the customer.	お客様セルフサービスコンポーネントが警告状態に変化しました。	アクション:関連するコンポーネントを交換してください。お客様が交換することができます。
12121	エラー	Fail status on component '%s' in cabinet %d of server '%s'. This component may be replaced by the customer.	お客様セルフサービスコンポーネントが故障状態に変化しました。	アクション:関連するコンポーネントを交換してください。お客様が交換することができます。
12122	エラー	Warning status on component '%s' at server '%s'. This component may be replaced by the customer.	お客様セルフサービスコンポーネントが警告状態に変化しました。	アクション:関連するコンポーネントを交換してください。お客様が交換することができます。
12123	エラー	Fail status on component '%s' at server '%s'. This component may be replaced by the customer.	お客様セルフサービスコンポーネントが故障状態に変化しました。	アクション:関連するコンポーネントを交換してください。お客様が交換することができます。
12131	エラー	Power limit status in cabinet %d of server '%s' has exceeded the warning threshold.	消費電力の制限が警告状態に変化しました。	
12132	エラー	Power limit status in cabinet %d of server '%s' has exceeded the critical threshold.	消費電力の制限が危険状態に変化しました。	
12151	警告	Driver Monitoring warning event at server %s:%s	ドライバ監視で警告イベントが検出されました。	注意:これは、エラー状態ではありません。
12152	エラー	Driver Monitoring error event at server %s:%s	ドライバ監視でエラーイベントが検出されました。	

## 6. X10sureV1-MIB

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: "ServerView Agents"

イベントの有効化については、5 ページの「ServerView エージェントのイベント」の章をご覧ください。

"X10sureV1\_MIB\_nnnnn", nnnnn = イベントID

イベント ID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
10002	警告	Farm Name:%s, Control Node Name:%s, Date:%s, Message:%s	<i>For future use.</i>	
10003	エラー	Farm Name:%s, Control Node Name:%s, Date:%s, Message:%s	オペレータの操作が必要な可能性のある、x10sureエラーを示します。	
10004	エラー	Farm Name:%s, Control Node Name:%s, Date:%s, Message:%s	<i>x10sure fatal error description which may require operator intervention.</i>	

## 7. Blade Server Management

イベントログ名:アプリケーション

ソース名:" FTS ServerView Services"

ブレードサーバ管理システムのイベントの有効化については、ServerView アラームサービスのドキュメントをご覧ください。

イベントID, (Orig. Trap ID)	種類	メッセージ/説明	エラーの解決方法/処置
2	警告		
1604		Management blade %d at blade chassis %s status is error.	<p>1.) マスターマネジメントブレードに接続してみてください。(Web インターフェース、telnet、またはシリアル接続を使用) アクセスが可能な場合は、</p> <p>2.) 両方のマネジメントブレードのステータスを確認してください。</p> <p>関連するマネジメントブレードがスレーブブレードの場合は、</p> <p>3.) シャーシからそれを取り外してください。</p> <p>4.) 30 秒以上待ってください。</p> <p>5.) 再びそれを接続してください。</p> <p>上記以外のすべての場合は、</p> <p>6.) 最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</p>
1609		Server blade %d at blade chassis %s status is error.	
1614		Switch blade %d at blade chassis %s status is error.	<p>注意: 以下の処置は、ブレードシャーシ全体のダウンタイムの間のみ実行できます。</p> <p>1.) シャーシからスイッチブレードを取り外してください。</p> <p>2.) 30 秒以上待ってください。</p> <p>3.) 再びそれを接続してください。</p> <p>4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</p>

1619		System fan %d at blade chassis %s status is error.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) 関連するファンを取り外してください。</li> <li>2.) 再びそれを接続してください。</li> <li>3.) 問題が解決しない場合は、関連するファンを交換してください。</li> <li>4.) 問題がまだ解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</li> </ol>
1622		Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s is out of normal range	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。</li> <li>2.) 設置環境内の温度が警告レベルを超えていないかどうかを確認してください。</li> <li>3.) 最新のマネジメントブレードが取り付けられていることを確認してください。</li> <li>4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</li> </ol>
1625		System temperature sensor %d of blade chassis %s is broken or not connected.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) シャーシからすべての電源ケーブルを取り外し、30 秒経ってから再び接続してください。</li> <li>2.) 問題が解決しない場合は、ミッドプレーンを交換してください。</li> <li>3.) 問題がまだ解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</li> </ol>

1629		Power supply unit %d at blade chassis %s failed.	1.) 電源ケーブル配線と主電源電圧を確認してください。 2.) 関連する電源装置の接続を取り外し、30 秒待ってから、再び接続してください。 3.) 関連する電源装置を交換してください。 4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。
1652	警告	System power supply overall status = degraded	
1655	警告	System fan overall status = degraded	
1658	警告	System temperature overall status = degraded	
1662	警告	Server blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port disabled	サーバブレード設定がコネクシオンブレード設定と一致しません。アクション: 互換性のある設定については、ハードウェアマニュアルを参照してください。
1664	警告	Connection blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port disabled	コネクシオンブレード設定がサーバブレード設定と一致しません。アクション: 互換性のある設定については、ハードウェアマニュアルを参照してください。
1666	警告	Storage blade %d at blade chassis %s:%s mismatch - port disabled	ストレージブレード設定がスロットタイプと一致しません。アクション: 互換性のある設定については、ハードウェアマニュアルを参照してください。
1672	警告	Power consumption limiting of blade chassis %s exceeds the limit threshold:%s	消費電力の制限設定を確認してください。
1673	警告	Power consumption limiting of blade chassis %s causes blade %d to shut down:%s	消費電力の制限設定を確認してください。
3	エラー		

1605		Management blade %d at blade chassis %s status is critical.	<p>1.) マスターマネジメントブレードに接続してみてください。(Web インターフェース、telnet、またはシリアル接続を使用) アクセスが可能な場合は、</p> <p>2.) 両方のマネジメントブレードのステータスを確認してください。</p> <p>関連するマネジメントブレードがスレーブブレードの場合は、</p> <p>3.) シャーシからそれを取り外してください。</p> <p>4.) 30 秒以上待ってください。</p> <p>5.) 再びそれを接続してください。</p> <p>上記以外のすべての場合は、</p> <p>6.) 最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</p>
1610		Server blade %d at blade chassis %s status is critical.	<p>1.) マスターマネジメントブレードに接続してください。(Web インターフェース、telnet、またはシリアル接続を使用)</p> <p>2.) 関連するサーバブレードのシステムイベントログを確認してください。</p> <p>3.) 関連するサーバブレードをシャットダウンしてください。</p> <p>4.) シャーシからそれを取り外してください。</p> <p>5.) 30 秒以上待ってください。</p> <p>6.) 再びそれを接続してください。</p> <p>7.) BIOS のデフォルト設定をロードしてください。</p> <p>8.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。</p>

1615		Switch blade %d at blade chassis %s status is critical.	注意:以下の処置は、ブレードシャーシ全体のダウンタイムの間のみ実行できます。 1.) シャーシからスイッチブレードを取り外してください。 2.) 30 秒以上待ってください。 3.) 再びそれを接続してください。 4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。
1620		System fan %d at blade chassis %s status is critical.	1.) 関連するファンを取り外してください。 2.) 再びそれを接続してください。 3.) 問題が解決しない場合は、関連するファンを交換してください。 4.) 問題がまだ解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。
1623		Temperature at system temperature sensor %d of blade chassis %s has reached the critical level.	1.) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。 2.) 設置環境内の温度が警告レベルを超えていないかどうかを確認してください。 3.) 最新のマネジメントブレードが取り付けられていることを確認してください。 4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu Technology Solutions ヘルプデスクにご連絡ください。
1630		Insufficient operating power supplies unit available in power supply unit %d at blade chassis %s.	
1637		User authentication failure detected at blade chassis %s, performing protocol %s.	
1638		An error was recorded on blade chassis %s. See server management event error log (Recovery) for detailed information	



1647		Power supply unit %d OVP fail.	12 V 出力で過電圧OV保護が発生しました。過電流12Vはアクティブな低出力信号で、過電圧保護における 12 V を超える過電圧条件のために電源状態がシャットダウンのときは常に低いままです。アクション:電源を確認するか、別の電源装置に交換してください。
1648	エラー	Power supply unit %d OCP fail.	12 V 出力で過電流保護が発生しました。過電流12Vはアクティブな低出力信号で、過電流保護における 12 V を超える過電流条件のために電源状態がシャットダウンのときは常に低いままです。アクション:電源を確認するか、別の電源装置に交換してください。
1653	エラー	System power supply overall status = critical	
1656	エラー	system fan overall status = critical	
1659	エラー	System temperature overall status = critical	
1661	エラー	Server blade %d at blade chassis %s:I/O virtualization error.	POST でエラーが報告されたため、システムブートが失敗しました。アクション: POST エラーの詳細については、BIOS 仕様書を参照してください。

この表に記載されたイベントは、ブレードサーバ管理システム上で SNMP トラップとして生成され、ServerView アラームサービスによって Windows 受信システム上のイベントとして Windows のイベントログに書き込まれます。イベント IDはID1、2、および 3 のみです。重要度は次のように変換されます。

SNMPトラップの種類 = UNKNOWN、INFORMATIONAL、MINOR ->イベントID = 1;イベントログの種類 = 情報;

SNMPトラップの種類 = MAJOR ->イベントID = 2;イベントログの種類=警告;

SNMPトラップの種類 = CRITICAL ->イベントID = 3;イベントログの種類=エラー;

オリジナルのトラップID (OIDの最後の4桁) は1番目のカラムに表示されます。

## 8. ServerView Raid

イベントログ名:アプリケーション

ソース名: “ServerView Raid”

イベントの有効化: イベントは常に有効化されています。

“SERVERVIEW\_RAID\_nnnnn”、 nnnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置
4	エラー	Unexpected disconnect from ServerView RAID Manager (Server %s)	ServerView RAID Manager (Server %s) から予期せずに切断されました。	
10002	警告	Write access of the ServerView RAID Manager revoked by user %s (%s) (Server %s)	ServerView RAID Manager の書き込みアクセスが取り消されました。	情報提供の目的にすぎません。
10003	エラー	Adapter %s:BBU temperature out of range (Server %s)	BBU 温度が規定値外です。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。</li> <li>2) 環境温度を確認してください。</li> <li>3) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。</li> </ol>
10004	エラー	Adapter %s:BBU temperature unstable (Server %s)	BBU 温度が不安定です。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。</li> <li>2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。</li> </ol>
10005	エラー	Adapter %s:BBU temperature above threshold (Server %s)	BBU 温度がしきい値以上です。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。</li> <li>2) 環境温度を確認してください。</li> <li>3) アレイコントローラ/iRMC ファーム</li> </ol>

				ウェア、BIOS のバージョンを確認してください。
10006	エラー	Adapter %s:BBU voltage out of range (Server %s)	BBU 電圧が規定値外です。	1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10007	エラー	Adapter %s:BBU voltage unstable (Server %s)	BBU 電圧が不安定です。	1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10008	エラー	Adapter %s:BBU voltage below threshold (Server %s)	BBU 電圧がしきい値以下です。	1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10009	エラー	Adapter %s:BBU communication error (Server %s)	BBU 通信エラーです。	1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10013	エラー	Adapter %s:BBU failed (Server %s)	BBU 故障です。	注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎません。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファーム

				ウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10014	エラー	Adapter %s:BBU fast charging failed (Server %s)	BBU 高速充電異常です。	注意:リブートやシャットダウンで充電処理を中断させないようにしてください。 1) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10015	警告	Adapter %s:BBU charge count exceeded (Server %s)	BBU 充電カウント超過です。	1) 手動の再調整処理を開始してください (ServerView RAID Manager など)。 注意:リブートやシャットダウンで充電処理を中断させないようにしてください。 2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10016	警告	Adapter %s:BBU needs reconditioning (Server %s)	BBU の調整が必要です。	注意:デフォルトでは、BBU 再調整は 30 日ごとに自動的に開始されます。 1) スケジュールされている BBU 再調整が無効になっている場合は、(ServerView RAID Manager など) 手動の再調整処理を開始してください。
10022	エラー	Adapter %s:Disk (%s) marked offline (Server %s)	ディスクはオフラインになりました。	注意:関連するディスクが手動でオフラインにされた場合を除き、情報提供の目的にすぎません。 1) オフラインのディスクがアレイのメンバーの場合は、オフラインディスクへのリビルドを開始します。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10023	エラー	Adapter %s:Disk (%s) timed out (Server %s)	ディスクはタイムアウトしました。	注意:一般的に、追加のエラーメッセージが生成されるはずですが、他に指定されている処置がない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。

10025	警告	Adapter %s:Global hot spare deleted on disk (%s) (Server %s)	グローバルホットスペアがディスク上で取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。
10027	警告	Adapter %s:Dedicated hot spare deleted on disk (%s) (Server %s)	専用ホットスペアがディスク上で取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。
10030	エラー	Adapter %s:Rebuild on disk (%s) failed (Server %s)	ディスクでリビルドが失敗しました。	1) (ServerView RAID Manager など) もう一度、手動でリビルドを開始してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10031	エラー	Adapter %s:Bad block on disk (%s) LBA %s detected (Server %s)	ディスク上で不良ブロックが検出されました。	関連するディスクを交換してください。
10033	警告	Adapter %s:Disk (%s) removed (Server %s)	ディスクが取り除かれました。	注意:関連するディスクが取り除かれた場合を除き、情報提供の目的にすぎません。 1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) 関連するディスクを交換してください。 3) 関連するバックプレーンまたはデータケーブルを交換してください。
10036	エラー	Adapter %s:Bad sector on disk (%s) detected (Server %s)	ディスク上で不良セクターが検出されました。	関連するディスクを交換してください。
10037	エラー	Adapter %s:COD I/O error on disk (%s) (Server %s)	ディスクの COD I/O エラーです。	1) (ServerView RAID Manager など) 関連するディスクのリビルドを手動で開始してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10038	エラー	Adapter %s:Error on disk (%s) detected (Server %s)	ディスクでエラーが検出されました。	関連するディスクを交換してください。
10040	エラー	Adapter %s:Retry I/O on disk (%s) (Server %s)	ディスクで I/O を再試行します。	問題が繰り返し発生する場合は、関連する関連するディスクを交換してください。
10041	エラー	Adapter %s:ECC error on disk (%s) (Server %s)	ディスクでの ECC エラーです。	問題が繰り返し発生する場合は、関連する関連するディスクを交換してください。
10043	エラー	Adapter %s:Media error on disk (%s) (Server %s)	ディスクでのメディアエラーです。	関連するディスクを交換してください。
10044	警告	Adapter %s:SMART warning on disk	ディスクでの SMART 警告です。	注意:ディスクから障害予兆が報告されま

		(%s) (Server %s)		す。関連するディスクは近いうちに障害が発生する可能性があります。 1) 次回のメンテナンス中にディスクを交換してください。
10045	警告	Adapter %s:SMART error on disk (%s) (Server %s)	ディスクでの SMART エラーです。	関連するディスクを交換してください。
10046	エラー	Adapter %s:Bad disk inserted in enclosure %s (Server %s)	不良ディスクがエンクロージャに挿入されました。	関連するディスクを交換してください。
10047	エラー	Adapter %s:Enclosure %s powered down (Server %s)	エンクロージャは電源切断されました。	このエラーメッセージが、計画された外部ストレージサブシステムの電源オフの結果ではない場合は、以下の処置を実行してください。 1) 電源ケーブルを確認してください。 2) 主電源電圧を確認してください。 3) 関連する電源装置を交換してください。
10049	エラー	Adapter %s:Fan %s in enclosure %s failed (Server %s)	エンクロージャの中のファンが故障しました。	外部ストレージサブシステム内の関連するファンを交換してください。
10050	エラー	Adapter %s:Temperature sensor %s in enclosure %s above threshold (Server %s)	エンクロージャの中の温度センサーはしきい値以上です。	1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。 2) 環境温度を確認してください。
10051	エラー	Adapter %s:Power supply %s in enclosure %s failed (Server %s)	エンクロージャの中の電源装置は故障しました。	1) 電源ケーブルを確認してください。 2) 主電源電圧を確認してください。 3) 関連する電源装置を交換してください。
10052	エラー	Adapter %s:3.3V power failed for disk (%s) (Server %s)	ディスクの 3.3V 電源が故障しました。	1) すべての電源ケーブルがディスクバックプレーンのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。 2) 関連するディスクを交換してください。
10053	エラー	Adapter %s:5.0V power failed for disk (%s) (Server %s)	ディスクの 5.0V 電源が故障しました。	1) すべての電源ケーブルがディスクバックプレーンのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。

				2) 関連するディスクを交換してください。
10054	エラー	Adapter %s:12V power failed for disk (%s) (Server %s)	ディスクの 12V 電源が故障しました。	1) すべての電源ケーブルがディスクバックプレートのコネクタに正しく接続されているかどうかを確認してください。 2) 関連するディスクを交換してください。
10057	エラー	Adapter %s:Rebuild failed on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブのリビルドが失敗しました。	1) (ServerView RAID Manager など)もう一度、手動でリビルドを開始してください。
10058	警告	Adapter %s:Rebuild aborted on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブのリビルドは中断されました。	注意:リビルドがユーザによって中断された可能性があります。注意:関連する RAID アレイはまだ非冗長です。 1) リビルドを可能な限り早く、再び開始してください。
10062	エラー	Adapter %s:Consistency check failed on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブの一貫性検査が失敗しました。	論理ドライブからのドライブが失敗した場合にのみ、障害が発生しています。 1) 論理ドライブの状態を確認してください。 2) 論理ドライブが動作していない場合、関連するディスクの状態を確認してください。 3) 関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10063	警告	Adapter %s:Consistency check aborted on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブの一貫性検査が中断されました。	注意:一貫性チェックがユーザによって中断された可能性があります。 1) 一貫性チェックを可能な限り早く、再び開始してください。
10066	エラー	Adapter %s:Consistency check finished with errors on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブの一貫性検査がエラーを伴って終了しました。	1) 一貫性検査をもう一度手動で開始します (MDC)。 2) 問題が解決しない場合は、関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 3) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。

				4) データを復元します。
10067	エラー	Adapter %s: Inconsistency detected on logical drive %s at LBA %s (Server %s)	論理ドライブで一貫性がないことが検知されました。	論理ドライブが初期化されているかどうかを確認してください。初期化されている場合は、以下を確認してください。 1) データをバックアップしてください。 2) 修正オプションを使用して一貫性チェックを開始してください。 3) バックアップデータを論理ドライブ上のデータと比較してください。 4) 違いがある場合は（データが損失した場合）、最後に良好であったデータを復元してください。
10070	エラー	Adapter %s: Migration failed on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブで移行が失敗しました。	注意: 論理ドライブが失敗しました (multi dead)。 1) 故障したドライブを交換してください。 2) 新しい構成を作成し、最後に良好であったデータを復元してください。
10071	警告	Adapter %s: Migration aborted on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブで移行が中断されました。	注意: 移行がユーザによって中断された可能性があります。情報提供の目的にすぎません。
10074	警告	Adapter %s: Patrol Read aborted (Server %s)	パトロール読み込みが中断されました。	注意: パトロール読み込みがユーザによって中断された可能性があります。情報提供の目的にすぎません。
10078	警告	Adapter %s: Logical drive %s degraded (Server %s)	論理ドライブが低下しました。	1) (ServerView RAID Managerなどで) 手動で関連するディスクのリビルドを開始してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10079	エラー	Adapter %s: Logical drive %s failed (Server %s)	論理ドライブが故障しました。	注意: データが失われることなく修復できる場合があります。さらに調査が必要です。
10081	警告	Adapter %s: Logical drive %s deleted (Server %s)	論理ドライブが削除されました。	情報提供の目的にすぎません。
10083	エラー	Adapter %s: Logical drive %s: Error	ディスクで論理ドライブエラーが発生し	関連するディスクを交換してください。



		on disk (%s) (Server %s)	ました。	
10084	エラー	Adapter %s:Logical drive %s:Bad block at LBA %s detected (Server %s)	論理ドライブの不良ブロックが検出されました。	1) データを再び書き込んでみてください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10089	警告	Adapter %s:BGI canceled on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブでBGIがキャンセルされました。	バックグラウンド初期化 (BGI) は、一定時間が経過した後に自動的に再開されません。情報提供の目的にすぎません。
10090	警告	Adapter %s:Initialization canceled on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブで初期化がキャンセルされました。	情報提供の目的にすぎません。
10093	エラー	Adapter %s:Hot spare operation on logical drive %s failed (Server %s)	論理ドライブでホットスペア操作が失敗しました。	1) 関連するディスクを取り外し、30秒待ってから、再び挿入してください。 2) 関連するディスクを交換してください。
10094	エラー	Adapter %s:Logical drive %s forced from failed to degraded (Server %s)	論理ドライブは失敗から低下へ強制されました。	1) 一時的オフラインになっている場合です。 2) 故障した残りのドライブをリビルドしてみてください。
10096	警告	Adapter %s:Alarm disabled (Server %s)	アラームが無効です。	情報提供の目的にすぎません。
10139	警告	Adapter %s:Channel %s disabled (Server %s)	チャンネルが無効になりました。	1) 接続の問題です。 2) すべてのケーブル接続を確認してください。
10151	エラー	Adapter %s:BBU voltage problem detected (Server %s)	BBU 電圧問題が検出されました。	1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10152	エラー	Adapter %s:BBU temperature problem detected (Server %s)	BBU 温度問題が検出されました。	1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。 2) 環境温度を確認してください。

				3) アレイコントローラ/iRMCファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。
10154	エラー	Adapter %s:BBU failed (Server %s)	BBU 故障です。	注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎません。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMCファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10157	警告	Adapter %s:Disk error fixed (Server %s)	ディスクエラーが修復されました。	情報提供の目的にすぎません。
10170	エラー	Reboot required (Server %s)	再起動が必要です。	情報提供の目的にすぎません。
10195	エラー	Adapter %s:Unable to recover cache data from TBBU (Server %s)	TBBU からキャッシュデータを復元できません。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10197	エラー	Adapter %s:Cluster down; communication with peer lost (Server %s)	クラスタがダウンしました。ピアとの通信が失われました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10200	エラー	Adapter %s:Adapter cache discarded due to memory/BBU problems (Server %s)	コントローラキャッシュが破棄されました。	
10201	エラー	Adapter %s:Unable to recover cache data due to configuration mismatch (Server %s)	キャッシュデータを復元できません。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10203	エラー	Adapter %s:Adapter cache discarded due to firmware version IOcompatibility (Server %s)	コントローラキャッシュが破棄されました。	1) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。
10204	エラー	Adapter %s:Fatal firmware error:%s (Server %s)	ファームウェアの致命的なエラー。	1) AC ケーブルを取り外し、30 秒経ってから再び接続してください。
10206	エラー	Adapter %s:Flash downloaded image corrupt (Server %s)	フラッシュダウンロードしたイメージが破損しています。	1) 再びダウンロードしてください。 2) 再びアップデートしてください。
10207	エラー	Adapter %s:Flash erase error (Server %s)	フラッシュ消去エラーです。	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。

10208	エラー	Adapter %s:Flash timeout during erase (Server %s)	消去中のフラッシュタイムアウトです。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10209	エラー	Adapter %s:Flash error (Server %s)	フラッシュエラー。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10212	エラー	Adapter %s:Flash programming error (Server %s)	フラッシュプログラムエラーです。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10213	エラー	Adapter %s:Flash timeout during programming (Server %s)	プログラム中のフラッシュタイムアウトです。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10214	警告	Adapter %s:Flash chip type unknown (Server %s)	フラッシュチップタイプが不明です。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10215	エラー	Adapter %s:Flash command set unknown (Server %s)	フラッシュコマンドセットが不明です。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10216	エラー	Adapter %s:Flash verification failure (Server %s)	フラッシュ確認エラーです。	1) 再びアップデートしてください。 2) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10221	エラー	Adapter %s:Multi-bit ECC error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s) (Server %s)	Multi-bit ECC エラー。	問題が繰り返し発生する場合は、アレイコントローラの DIMM モジュール (キャッシュ) を交換してください。
10222	エラー	Adapter %s:Single-bit ECC error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s) (Server %s)	Single-bit ECC エラー。	問題が繰り返し発生する場合は、アレイコントローラの DIMM モジュール (キャッシュ) を交換してください。
10223	エラー	Adapter %s:Not enough adapter memory (Server %s)	コントローラメモリ不足です。	1) アレイコントローラの DIMM モジュール (キャッシュ) を交換してください。 2) 問題が解決しない場合は、アレイコントローラを交換してください。
10231	エラー	Adapter %s:BGI finished with uncorrectable errors on logical drive %s (Server %s)	BGI が訂正不可能なエラーを伴って終了しました。	(ServerView RAID Manager で) 一貫性チェックを開始してください。
10232	エラー	Adapter %s:BGI detected	BGI は訂正不可能な二重中間エラーを検	1) 関連するディスクを交換してくださ

		uncorrectable multiple medium errors (disk (%s) at LBA %s on logical drive %s) (Server %s)	出しました。	い。
10233	エラー	Adapter %s:BGI failed on logical drive %s (Server %s)	BGI が失敗しました。	1) バックグラウンド初期化 (BGI) を再び開始してください。 2) 関連するディスクを交換してください。
10237	エラー	Adapter %s:Consistency check found inconsistent parity on logical drive %s at stripe %s (Server %s)	一貫性検査は不一致パリティを検出しました。	1) 一貫性検査を再度開始してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 3) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。 4) データを復元します。
10240	エラー	Adapter %s:Initialization failed on logical drive %s (Server %s)	Initialization failed.	1) 初期化を再び開始してください。
10245	エラー	Adapter %s:Migration detected uncorrectable multiple medium errors (logical drive %s at LBA %s on disk (%s) at LBA %s) (Server %s)	再構築は訂正不可能な二重中間エラーを検出しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10248	エラー	Adapter %s:Resume migration of logical drive %s failed due to Configuration Mismatch (Server %s)	再構築の再開に失敗しました。	1) RAID 構成を確認し、イベントログに追加情報がないかどうかを確認してください。 2) 関連する論理ドライブからデータをバックアップします。
10250	警告	Adapter %s:Clear aborted on disk (%s) (Server %s)	クリアが中断されました。	情報提供の目的にすぎません。
10251	エラー	Adapter %s:Clear failed on disk (%s) (error %s) (Server %s)	クリアが失敗しました。	1) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 2) 最新のアレイコントローラドライバがインストールされていることを確認してください。 3) AC ケーブルを取り外し、30 秒経ってから再び接続してください。

10255	エラー	Adapter %s:Error on disk (%s) (error %s) (Server %s)	ディスクでエラーが発生しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10258	エラー	Adapter %s:Hot spare SMART polling failed on disk (%s) (error %s) (Server %s)	ホットスペアS.M.A.R.T.ポーリングが失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10259	エラー	Adapter %s:Disk (%s) is not supported (Server %s)	対応していないディスクです。	対応しているディスクを取り付けてください。
10262	エラー	Adapter %s:Patrol Read found an uncorrectable medium error on disk (%s) at LBA %s (Server %s)	パトロール読み込みは訂正不可能な中間エラーを検出しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10263	警告	Adapter %s:Predictive failure:Disk (%s) (Server %s)	異常予兆です。	注意:ディスクから障害予兆が報告されません。関連するディスクは近いうちに障害が発生する可能性があります。 1) 次回のメンテナンス中にディスクを交換してください。
10264	エラー	Adapter %s:Puncturing bad block on disk (%s) at LBA %s (Server %s)	不良ブロックの貫通です。	1) 関連するディスクを交換してください。
10265	警告	Adapter %s:Rebuild aborted by user on disk (%s) (Server %s)	リビルドはユーザにより中断されました。	情報提供の目的にすぎません。
10271	エラー	Adapter %s:Rebuild stopped on disk (%s) due to loss of cluster ownership (Server %s)	リビルドが停止しました。	1) リビルドを再び開始します。
10272	エラー	Adapter %s:Reassign write operation failed on disk (%s) at LBA %s (Server %s)	書き込み操作の再割り当てが失敗しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10273	エラー	Adapter %s:Unrecoverable medium error during rebuild on disk (%s) at LBA %s (Server %s)	修復不可能な中間エラーがリビルド中に発生しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10275	エラー	Adapter %s:Unrecoverable medium error during recovery on disk (%s) at LBA %s (Server %s)	修復中に修復不可能な中間エラーが発生しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10279	エラー	Adapter %s:Redundant path to disk (%s) broken (Server %s)	冗長パスが切断されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10281	警告	Adapter %s:Dedicated hot spare (%s) no longer useful due to deleted	専用ホットスペアは使用できません。	情報提供の目的にすぎません。

		array (Server %s)		
10282	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Loop detected (Server %s)	SAS トポロジーエラー:ループが検出されました。	SAS 構成と配線を確認してください。
10283	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Unaddressable device (Server %s)	SAS トポロジーエラー:デバイスのアドレスを指定できません。	SAS 構成と配線を確認してください。
10284	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Multiple ports to the same SAS address (Server %s)	SAS トポロジーエラー:複数のポートが同じ SAS アドレスです。	SAS 構成と配線を確認してください。
10285	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Expander error (Server %s)	SAS トポロジーエラー:Expander エラー。	1) SAS 構成と配線を確認してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するバックプレーンを交換してください。
10286	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP timeout (Server %s)	SAS トポロジーエラー:SMP タイムアウト。	SAS 構成と配線を確認してください。
10287	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Out of route entries (Server %s)	SAS トポロジーエラー:ルーチン外エントリ。	SAS 構成と配線を確認してください。
10288	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Index not found (Server %s)	SAS トポロジーエラー:インデックスが見つかりません。	SAS 構成と配線を確認してください。
10289	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP function failed (Server %s)	SAS トポロジーエラー:SMP機能が停止しました。	SAS 構成と配線を確認してください。
10290	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:SMP CRC error (Server %s)	SAS トポロジーエラー:SMP CRC エラー。	SAS 構成と配線を確認してください。
10291	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Multiple subtractive (Server %s)	SAS トポロジーエラー:多重減算。	SAS 構成と配線を確認してください。
10292	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Table to table (Server %s)	SAS トポロジーエラー:テーブルからテーブル。	SAS 構成と配線を確認してください。
10293	エラー	Adapter %s:SASトポロジーエラー:Multiple paths (Server %s)	SAS トポロジーエラー:多重パス。	SAS 構成と配線を確認してください。
10294	エラー	Adapter %s:Unable to access disk (%s) (Server %s)	ディスクへアクセスできません。	1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。

				2) 関連するディスクを交換してください。 3) 関連するバックプレーンを交換してください。
10295	警告	Adapter %s:Dedicated hot spare not useful for all arrays (Server %s)	専用ホットスペアはすべてのアレイでは使用できません。	情報提供の目的にすぎません。
10296	警告	Adapter %s:Global hot spare does not cover all arrays (Server %s)	グローバルホットスペアはすべてのアレイをカバーしていません。	注意:グローバルホットスペアのサイズが、セキュアなすべてのアレイに対して十分ではありません。
10297	警告	Adapter %s:Marking logical drive %s inconsistent due to active writes at shutdown (Server %s)	不一致と記されました。	(ServerView RAID Manager で) 一貫性チェックを開始してください。
10303	エラー	Adapter %s:BBU has failed and cannot support data retention (Server %s)	BBU が失敗し、データリテンションをサポートできません。	BBU の交換直後にエラーメッセージが表示される場合は、無視してもかまいません。この状況は、BBU の充電が不十分な場合に発生します。通常の操作中にエラーメッセージが表示される場合は、BBU を交換してください。
10307	警告	Adapter %s:BBU relearn timed out (Server %s)	BBU の再学習がタイムアウトしました。	1) 手動の再調整処理を開始してください (ServerView RAID Manager など)。 注意:リブートやシャットダウンで充電処理を中断させないようにしてください。 2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10314	警告	Adapter %s:BBU removed (Server %s)	BBU が取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。
10317	警告	Adapter %s:Enclosure %s communication lost (Server %s)	エンクロージャ通信が失われました。	1) エンクロージャへのデータケーブルを確認してください。 2) エンクロージャが実行されているかどうかを確認してください。
10320	警告	Adapter %s:Enclosure %s fan %s removed (Server %s)	エンクロージャファンが取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。
10321	エラー	Adapter %s:Enclosure %s EMM %s failed (Server %s)	エンクロージャEMMが故障しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10323	エラー	Adapter %s:Enclosure %s EMM %s removed (Server %s)	エンクロージャEMMが取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。

10324	エラー	Adapter %s:Enclosure %s shutdown (Server %s)	エンクロージャがシャットダウンしました。	情報提供の目的にすぎません。
10325	警告	Adapter %s:Enclosure %s not supported; too many enclosures connected to port (Server %s)	エンクロージャが対応していません。ポートに接続されているエンクロージャが多すぎます。	エンクロージャの構成を確認してください。
10326	エラー	Adapter %s:Enclosure %s firmware mismatch (EMM %s) (Server %s)	エンクロージャファームウェア不一致です。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10327	エラー	Adapter %s:Enclosure %s sensor %s bad (Server %s)	エンクロージャセンサーが不良です。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10328	エラー	Adapter %s:Enclosure %s PHY bad for slot %s (Server %s)	エンクロージャPHYが不良です。	関連するディスクを交換してください。
10329	エラー	Adapter %s:Enclosure %s is unstable (Server %s)	エンクロージャが不安定です。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10330	エラー	Adapter %s:Enclosure %s hardware error (Server %s)	エンクロージャハードウェアエラーです。	1) エンクロージャへのデータケーブルを確認してください。 2) エンクロージャが実行されているかどうかを確認してください。
10331	エラー	Adapter %s:Enclosure %s not responding (Server %s)	エンクロージャが応答していません。	1) エンクロージャへのデータケーブルを確認してください。 2) エンクロージャが実行されているかどうかを確認してください。
10332	警告	Adapter %s:SAS/SATA mixing not supported in enclosure; %s disabled (Server %s)	SAS/SATA 混合はエンクロージャでは対応していません。	エンクロージャ内のディスクの構成を確認してください。
10336	警告	Adapter %s:Disk (%s) too small to be used for auto rebuild (Server %s)	ディスクは自動リビルドには小さすぎます。	ディスクの構成を確認してください。
10338	警告	Adapter %s:BBU disabled; changing Write-back logical drives to Write-through (Server %s)	BBU が無効になりました;ライトバック 仮想ディスクからライトスルーに変更されました。	注意:再調整処理中の情報提供目的にすぎません。 1) BBU データ/電源ケーブルとアレイコントローラとの接続を確認してください。 2) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 3) 問題が解決しない場合は、BBU を交換



				してください。
10340	エラー	Adapter %s:Bad block table on disk (%s) is full; unable to log Block %s (Server %s)	不良ブロックテーブルはいっぱいです。	関連するディスクを交換してください。
10341	警告	Adapter %s:MDC aborted due to ownership loss on logical drive %s (Server %s)	MDCは所有権喪失のため中断されました。	1) 一貫性チェック (MDC) を再び開始してください。
10342	警告	Adapter %s:BGI aborted due to ownership loss on logical drive %s (Server %s)	BGI が中断されました。	1) バックグラウンド初期化 (BGI) を再び開始してください。
10343	エラー	Adapter %s:BBU/charger problems detected; SOH bad (Server %s)	BBU/充電問題が検出されました。	BBU を交換してください。
10344	警告	Adapter %s:Single-bit ECC error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); warning threshold exceeded (Server %s)	Single-bit ECC エラー。警告しきい値を超過しました。	問題が繰り返し発生する場合は、アレイコントローラの DIMM モジュール (キャッシュ) を交換してください。
10345	エラー	Adapter %s:Single-bit ECC error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); critical threshold exceeded (Server %s)	Single-bit ECC エラー。危険しきい値を超過しました。	1) アレイコントローラの DIMM モジュール (キャッシュ) を交換してください。 2) 問題が解決しない場合は、アレイコントローラを交換してください。
10346	エラー	Adapter %s:Single-bit ECC error:ECAR=%s, ELOG=%s, (%s); further reporting disabled (Server %s)	Single-bit ECC エラー。詳細報告が無効です。	
10347	警告	Adapter %s:Enclosure %s power supply %s cable removed (Server %s)	エンクロージャ電源装置ケーブルが取り外されました。	エンクロージャの電源ケーブルを確認してください。
10352	エラー	Adapter %s:BBU retention test failed (Server %s)	BBU リテンションテストが失敗しました。	注意:一般的に、追加のエラーメッセージが生成されるはずですが、他に指定されている処置がない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10355	エラー	Adapter %s:NVRAM retention test failed (Server %s)	NVRAM リテンションテストが失敗しました。	注意:一般的に、追加のエラーメッセージが生成されるはずですが、他に指定されている処置がない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10357	エラー	Adapter %s:%s test failed on %s	セルフチェックテストに失敗しました。	注意:一般的に、追加のエラーメッセージ

		pass. fail data: errorOffset=%s goodData=%s badData=%s (Server %s)		が生成されるはずですが。他に指定されている処置がない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10362	警告	Adapter %s:NVRAM is corrupt; reinitializing (Server %s)	NVRAM は破損しています。再初期化中 です。	問題が繰り返し発生する場合は、アレイ コントローラを交換してください。
10363	警告	Adapter %s:NVRAM mismatch occurred (Server %s)	NVRAM 不一致が発生しました。	問題が繰り返し発生する場合は、アレイ コントローラを交換してください。
10364	警告	Adapter %s:SAS wide port %s lost link on PHY %s (Server %s)	SASワイドポートは PHY へのリンクを 失いました。	1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) コントローラと関連するディスク間の ケーブルを確認または交換してください。 3) アレイコントローラ/iRMC ファーム ウェア、BIOS のバージョンを確認して ください。 4) 関連するディスクを交換してくだ さい。
10366	警告	Adapter %s:SAS port %s, PHY %s has exceeded the allowed error rate (Server %s)	SAS ポートは許可されたエラーレートを 超過しました。	注意:ディスクからエラーが報告されま す。関連するディスクは近いうちに障害が 発生する可能性があります。 1) できる限り早くディスクを交換して ください。
10367	警告	Adapter %s:Bad block reassigned on disk (%s) from LBA %s to LBA %s (Server %s)	不良ブロックを再び割り当てました。	問題が繰り返し発生する場合は、次回のメン テナンス中にディスクを交換してくだ さい。
10376	エラー	Adapter %s:Enclosure %s firmware download failed (Server %s)	エンクロージャファームウェアダウンロ ードが失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
10377	警告	Adapter %s:Disk (%s) is not certified (Server %s)	ディスクは認証されていません。	ディスクのタイプを確認してください。
10378	警告	Adapter %s:Dirty cache data discarded by user (Server %s)	汚れたキャッシュデータがユーザにより 破棄されました。	情報提供の目的にすぎません。
10379	警告	Adapter %s:Disks missing from configuration at boot (Server %s)	PD が起動で構成から欠落しています。	RAID の構成を確認してください。
10380	警告	Adapter %s:Logical drives missing drives and will go offline at boot:%s (Server %s)	VD はドライブを欠落しています。起動 時にオフラインになります。	RAID の構成を確認してください。

10381	警告	Adapter %s:Logical drives missing at boot:%s (Server %s)	VD が起動時に欠落しています。	RAID の構成を確認してください。
10382	警告	Adapter %s:Previous configuration completely missing at boot (Server %s)	前回の構成が完全に起動で欠落しています。	RAID の構成を確認してください。
10388	警告	Adapter %s:Logical drive %s partially degraded (Server %s)	論理ドライブは一部低下しています。	関連するディスクを交換してください。
10389	警告	Adapter %s:BBU requires reconditioning; please initiate a LEARN cycle (Server %s)	BBU の調整が必要です。	
10398	エラー	Adapter %s:MDC finished with errors on logical drive %s (Server %s)	MDC は論理ドライブのエラーを伴って終了しました。	1) 一貫性検査をもう一度手動で開始します (MDC)。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10401	警告	Adapter %s:Logical drive %s disabled because SAS drives are not supported by this RAID key (Server %s)	SAS ドライブがサポートされていないため、論理ドライブは無効です。	ディスクを確認してください。
10402	警告	Adapter %s:Disks missing (Server %s)	ディスクがありません。	RAID の構成を確認してください。
10408	エラー	Adapter %s:MDC failed on logical drive %s (Server %s)	MDC が論理ドライブで失敗しました。	1) 一貫性検査をもう一度手動で開始します (MDC)。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10409	警告	Adapter %s:MDC aborted on logical drive %s (Server %s)	MDC が論理ドライブで中断されました。	情報提供の目的にすぎません。
10412	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from operational to degraded (Server %s)	状態は作動可能から低下に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10413	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from operational to partially degraded (Server %s)	状態は作動可能から一部低下に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10414	エラー	Adapter %s:State change on logical drive %s from operational to failed (Server %s)	状態は作動可能から故障に変更されました。	1) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。

10416	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from degraded to degraded (Server %s)	状態は低下から低下に変更されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10417	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from degraded to partially degraded (Server %s)	状態は低下から一部低下に変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10418	エラー	Adapter %s:State change on logical drive %s from degraded to failed (Server %s)	状態は低下から故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。 2) アレイを再び作成する必要があります。注意:データを喪失する可能性があります。
10420	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from partially degraded to degraded (Server %s)	状態は一部低下から低下に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10421	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from partially degraded to partially degraded (Server %s)	状態は一部低下から一部低下に変更されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10422	エラー	Adapter %s:State change on logical drive %s from partially degraded to failed (Server %s)	状態は一部低下から故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。 2) アレイを再び作成する必要があります。注意:データを喪失する可能性があります。
10424	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from failed to degraded (Server %s)	状態は故障から低下に変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10425	警告	Adapter %s:State change on logical drive %s from failed to partially degraded (Server %s)	状態は故障から一部低下に変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10426	エラー	Adapter %s:State change on logical drive %s from failed to failed (Server %s)	状態は故障から故障に変更されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10427	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from available to failed (Server %s)	状態は、ユーザにより利用可能から故障へ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10432	エラー	Adapter %s:State change by user on	状態は、ユーザにより故障から故障へ変	情報提供の目的にすぎません。

		disk (%s) from failed to failed (Server %s)	更されました。	
10437	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from hot spare to failed (Server %s)	状態は、ユーザによりホットスペアから故障へ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10442	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from rebuilding to failed (Server %s)	状態は、ユーザによりリビルド中から故障へ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10447	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from operational to failed (Server %s)	状態は、ユーザにより作動可能から故障へ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10451	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from available to failed (Server %s)	状態は利用可能から故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10456	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from failed to failed (Server %s)	状態は故障から故障に変更されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10461	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from hot spare to failed (Server %s)	状態はホットスペアから故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10466	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from rebuilding to failed (Server %s)	状態はリビルド中から故障に変更されました。	1) (ServerView RAID Manager など) もう一度、手動でリビルドを開始してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10471	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from operational to failed (Server %s)	状態は作動可能から故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10475	エラー	Adapter %s:MDC detected uncorrectable multiple medium errors (disk (%s) at LBA %s on logical drive %s) (Server %s)	MDC は修復不可能な複数の中間エラーを論理ドライブで検出しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10476	エラー	Adapter %s:Disk (%s) missing after reboot (Server %s)	ディスクが再起動後に欠落しています。	RAID の構成を確認してください。
10477	エラー	Adapter %s:Logical drive %s missing	論理ドライブが再起動後に欠落していま	RAID の構成を確認してください。

		after reboot (Server %s)	ず。	
10480	エラー	Adapter %s:Puncturing of LBAs enabled (Server %s)	通し番号が有効になりました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10481	エラー	Adapter %s:Puncturing of LBAs disabled (Server %s)	通し番号が無効になりました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10482	エラー	Adapter %s:Enclosure %s EMM %s not installed (Server %s)	エンクロージャ EMM がインストールされていません。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10485	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from available to offline (Server %s)	状態は利用可能からオフラインに変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10486	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from available to offline (Server %s)	状態は、ユーザにより利用可能からオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10487	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from failed to offline (Server %s)	状態は、ユーザにより故障からオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10488	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from hot spare to offline (Server %s)	状態は、ユーザによりホットスペアからオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10490	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from offline to failed (Server %s)	状態は、ユーザによりオフラインから故障へ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10492	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from offline to offline (Server %s)	状態は、ユーザによりオフラインからオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10495	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from operational to offline (Server %s)	状態は、ユーザにより作動可能からオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10496	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from rebuilding to offline (Server %s)	状態は、ユーザによりリビルド中からオフラインへ変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10497	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from failed to offline (Server %s)	状態は故障からオフラインに変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10498	警告	Adapter %s:State change on disk	状態はホットスペアからオフラインに変	1) (ServerView RAID Manager などで)

		(%s) from hot spare to offline (Server %s)	更されました。	もう一度、手動でディスクをホットスペアに設定してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10500	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from offline to failed (Server %s)	状態はオフラインから故障に変更されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10502	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from offline to offline (Server %s)	状態はオフラインからオフラインに変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10505	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from operational to offline (Server %s)	状態は作動可能からオフラインに変更されました。	注意:状態がユーザによって強制的に変更された場合を除き、情報提供の目的にすぎません。 1) 関連するディスクを交換してください。
10506	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from rebuilding to offline (Server %s)	状態はリビルド中からオフラインに変更されました。	注意:状態がユーザによって強制的に変更された場合、情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1) 関連するディスクを交換してください。
10508	エラー	Adapter %s:Data in cache not flushed during power up (Server %s)	<i>Data in cache not flushed during power up.</i>	問題が繰り返し発生する場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10512	エラー	Adapter %s:Logical drive %s:Error on disk %s %s (Server %s)	ディスクメディアで論理ドライブエラーが発生しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10514	エラー	Adapter %s:Consistency check finished with errors on logical drive %s:%s (Server %s)	論理ドライブの一貫性検査がエラーを伴って終了しました。	1) 一貫性検査をもう一度手動で開始します (MDC)。 2) 問題が解決しない場合は、関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 3) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。 4) データを復元します。
10515	エラー	Adapter %s:Error on logical drive %s detected (Server %s)	論理ドライブでエラーが検知されました。	1) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。

				2) 問題が解決しない場合は、ディスクを交換してください。
10516	エラー	Adapter %s:Disk (%s) forced from failed to online (Server %s)	ディスクは強制的に故障からオンラインになりました。	情報提供の目的にすぎません。
10517	警告	Adapter %s:Transfer speed of disk (%s) changed (Server %s)	ディスクの転送速度が変更されました。	1) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。 2) 問題が解決しない場合は、ディスクを交換してください。
10518	エラー	Adapter %s:SAS port %s lost link (Server %s)	SAS ポートはリンクを失いました。	1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。 3) アレイコントローラ/iRMC ファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 4) 関連するディスクを交換してください。
10522	警告	Adapter %s:Global affinity hot spare (%s) commissioned in a different enclosure (Server %s)	グローバルアフィニティホットスペアは別のエンクロージャで割り当てられました。	RAID の構成を確認してください。
10523	警告	Adapter %s:Foreign configuration table overflow (Server %s)	外部構成テーブルがオーバーフローしました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10524	警告	Adapter %s:Partial foreign configuration imported, disks not imported (device numbers):%s (Server %s)	一部外部構成がインポートされました。	注意:構成の一部のみがインポートされました 1) 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10526	エラー	Adapter %s:Adapter missing after reboot (Server %s)	アダプタが再起動後に欠落しています。	注意:コントローラがユーザによって取り外された場合、情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。 1) 関連するコントローラを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するコントローラを交換してください。 3) 問題が解決しない場合は、メインボー



				ドを交換してください。
10528	警告	Adapter %s:Rebuild aborted on disk (%s) (Server %s)	ディスクのリビルドが中断されました。	注意:リビルドがユーザによって中断された場合、情報提供の目的にすぎません。そうでない場合は、以下の処置を実行してください。1) リビルドをもう一度開始してください (ServerView RAID Managerなどで)。
10529	エラー	Adapter %s:Consistency check finished with %s correctable errors on logical drive %s (Server %s)	一貫性検査は論理ドライブの訂正可能なエラーを伴って終了しました。	1) 一貫性検査をもう一度手動で開始します (MDC)。 2) 問題が解決しない場合は、関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 3) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。 4) データを復元します。
10530	エラー	Adapter %s:Consistency check finished with %s uncorrectable errors on logical drive %s (Server %s)	一貫性検査は論理ドライブの訂正不可能なエラーを伴って終了しました。	1) 関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 2) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。 3) データを復元します。
10532	エラー	Adapter %s:MDC finished with %s uncorrectable errors on logical drive %s (Server %s)	MDC は論理ドライブの修復不可能なエラーを伴って終了しました。	1) 関連する論理ドライブからデータをバックアップします。 2) 関連する論理ドライブを削除し、再び作成してください。 3) データを復元します。
10534	警告	Adapter %s:Changed adapter property detected after reboot (Server %s)	再起動後に、アダプタのプロパティの変更が検出されました。	(ServerView RAID Managerなどで) アダプタのプロパティを確認してください。
10536	警告	Adapter %s:Command timeout on disk (%s), CDB:%s (Server %s)	ディスク上でコマンドがタイムアウトしました。	注意:問題が繰り返し発生する場合にのみ、以下の処置を実行してください。 1) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクまたはバックプレーン、あるいはその両方を交換してください。
10537	警告	Adapter %s:Disk (%s) reset (type	ディスクがリセットされました。	注意:問題が繰り返し発生する場合にのみ

		%s) (Server %s)		、以下の処置を実行してください。 1) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。 2) 問題が解決しない場合は、関連するディスクを交換してください。
10538	警告	Adapter %s:Bad block table on logical drive %s is 80 percent full (Server %s)	論理ドライブの不良ブロックテーブルの使用率が 80% になりました。	関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10539	エラー	Adapter %s:Bad block table on logical drive %s is full; unable to log LBA %s (on disk (%s) at LBA %s) (Server %s)	論理ドライブの不良ブロックテーブルが満杯になりました。	関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10540	エラー	Adapter %s:Uncorrectable medium error logged for logical drive %s at LBA %s (on disk (%s) at LBA %s) (Server %s)	論理ドライブで訂正不可能な中間エラーが記録されました	関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10542	警告	Adapter %s:Bad block table on disk (%s) is 100 percent full (Server %s)	ディスクの不良ブロックテーブルが満杯の 100% になりました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10543	警告	Adapter %s:Bad block table on logical drive %s is 100 percent full (Server %s)	論理ドライブの不良ブロックテーブルの満杯の 100% になりました。	関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10544	エラー	Adapter %s:Adapter needs replacement, faulty IOP detected (Server %s)	アダプタの交換が必要です。異常のある IOP が検出されました。	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10551	エラー	Adapter %s:Copyback failed on disk (%s) (Server %s)	ディスクでコピーバックが失敗しました。	関連するディスクにその他のエラーメッセージがないか確認します。
10552	警告	Adapter %s:Early power off warning was unsuccessful (Server %s)	早期電源オフの警告に失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10556	警告	Adapter %s:Foreign configuration metadata needs to be upgraded, may become incompatible (Server %s)	外部構成メタデータはアップグレードする必要があります。	情報提供の目的にすぎません。
10565	警告	Adapter %s:Redundant path broken for disk (%s) (Server %s)	冗長パスが切断されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10567	警告	Adapter %s:Redundant enclosure EMM	冗長エンクロージャが削除されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡

		%s removed for EMM %s (Server %s)		ください。
10568	警告	Adapter %s:Patrol Read can't be started, all disks are either not online, or are in a logical drive with an active process, or are in an excluded logical drive (Server %s)	パトロール読み込みを開始できません。	情報提供の目的にすぎません。
10570	エラー	Adapter %s:Copyback aborted on hot spare (%s) from disk (%s) as hot spare needed for rebuild (Server %s)	ホットスペアでコピーバックが中断しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10571	警告	Adapter %s:Copyback aborted on disk (%s) from disk (%s) as rebuild required in the array (Server %s)	リビルドに対してコピーバックが中断しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10572	エラー	Adapter %s:Cache discarded for logical drive (missing or offline) %s (Server %s)	論理ドライブ (見つからないか、オフライン) のキャッシュが破棄されました。	情報提供の目的にすぎません。
10575	エラー	Adapter %s:Redundancy building failed on disk (%s) (Server %s)	ディスクで冗長性構築に失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10576	警告	Adapter %s:Redundancy building aborted on disk (%s) (Server %s)	ディスクで冗長性構築が中断されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10588	警告	Adapter %s:Firmware update timeout on disk (%s) (Server %s)	ディスクでファームウェアアップデートがタイムアウトしました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10589	警告	Adapter %s:Firmware update failed on disk (%s) (Server %s)	ディスクでファームウェアアップデートが失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10601	警告	Adapter %s:BBUの定期的な再学習が保留中です。Please initiate manual learn cycle as automatic learn is not enabled (Server %s)	BBU の定期的な再学習が保留中です。	自動学習が有効になっていないため、手動の確認サイクルを開始してください。
10606	警告	Adapter %s:Disk security key, re-key operation failed (Server %s)	ディスクセキュリティキー、再キー操作が失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10607	警告	Adapter %s:Disk security key is invalid (Server %s)	ディスクセキュリティキーが無効です。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10609	警告	Adapter %s:Disk security key from	エスクローからのディスクセキュリティ	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡

		escrow is invalid (Server %s)	キーが無効です。	ください。
10611	警告	Adapter %s:Logical drive %s is partially secured (Server %s)	論理ドライブが部分的にセキュリティ保護されています。	情報提供の目的にすぎません。
10616	エラー	Adapter %s:Security subsystem problems detected for disk (%s) (Server %s)	ディスクでセキュリティサブシステムの問題が検出されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10617	エラー	Adapter %s:Adapter cache pinned for missing or offline logical drive %s (Server %s)	アダプタキャッシュが、欠落した、またはオフラインの論理ドライブに対してピンニングされました。	情報提供の目的にすぎません。
10618	エラー	Adapter %s:Adapter cache pinned for missing or offline logical drives (Server %s)	アダプタキャッシュが、欠落した、またはオフラインの論理ドライブに対してピンニングされました。	情報提供の目的にすぎません。
10621	警告	Adapter %s:MDC started on an inconsistent logical drive %s (Server %s)	MDCが矛盾した論理ドライブで開始されました。	情報提供の目的にすぎません。
10622	警告	Adapter %s:Disk security key failure, cannot access secured configuration (Server %s)	ディスクセキュリティキーのエラーにより、セキュリティ保護された構成にアクセスできません。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10623	警告	Adapter %s:Disk security pass phrase from user is invalid (Server %s)	ユーザからのディスクセキュリティパスフレームが無効です。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10625	警告	Adapter %s:Abnormal shutdown sequence detected (Server %s)	異常なシャットダウンシーケンスが検出されました。	
10626	エラー	Adapter %s:Internal hardware error (Server %s)	内部ハードウェアエラー。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10627	エラー	Adapter %s:Internal hardware error during POST (Server %s)	POST 中に内部ハードウェアエラーが発生しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10630	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed due to bad block table overflow (Server %s)	不良ブロックテーブルのオーバーフローにより、ディスクが失敗しました。	関連するディスクを交換してください。
10631	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failure detected during POST (Server %s)	POST 中にディスク障害が検出されました。	関連するディスクを交換してください。
10632	エラー	Adapter %s:Failure detected during POST (Server %s)	POST 中に障害が検出されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10633	エラー	Adapter %s:Multiple failure on disk	ディスク上で複数の障害が検出されま	関連するディスクを交換してください。

		(%s) detected, internal info %s (Server %s)	した。	
10635	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failure detected by Patrol Read (Server %s)	パトロール読み込みでディスク障害が検出されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10636	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failure detected after successfully building redundancy (Server %s)	冗長性を正常に構築した後、ディスク障害が検出されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10637	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failure detected after aborting building redundancy (Server %s)	冗長性構築を中断した後、ディスク障害が検出されました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10638	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed (Server %s)	ディスクが失敗しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10639	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed, internal info %s (Server %s)	ディスクが失敗しました。	1) 関連するディスクを交換してください。
10658	警告	Adapter %s:Operation failed (Server %s)	操作が失敗しました。	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10660	警告	Adapter %s:Array %s without logical drive left (Server %s)	論理ドライブがないアレイがあります。	論理ドライブのないアレイがあります。論理ドライブを作成してアレイを使用してください。
10661	警告	Adapter %s:Incorrect calendar parameter detected (Server %s)	不正なカレンダーパラメータが検出されました。	スケジューラの設定を確認してください。
10662	エラー	Adapter %s:Copyback on logical drive %s aborted due to bad block table overflow (Server %s)	不良ブロックテーブルのオーバーフローのため、論理ドライブ上のコピーバックが中断されました。	論理ドライブ上で、多数の訂正不可能な不良ブロックが検出されました。 1) 最後に良好であったデータを復元してください。
10663	エラー	Adapter %s:Redundant copy on logical drive %s aborted due to bad block table overflow (Server %s)	不良ブロックテーブルのオーバーフローにより、論理ドライブの冗長コピーが中断されました。	論理ドライブ上で、多数の訂正不可能な不良ブロックが検出されました。 1) 最後に良好であったデータを復元してください。
10667	警告	Adapter %s:Bad block detected on disk (%s), %s (Server %s)	ディスク上で不良ブロックが検出されました。	情報提供の目的にすぎません。
10672	警告	Adapter %s>Error detected on disk (%s), %s (Server %s)	ディスクでエラーが検出されました。	情報提供の目的にすぎません。
10675	警告	Adapter %s:Disk location in logical drive changed from port %s to port	論理ドライブでのディスクの位置が変更されました。	情報提供の目的にすぎません。

		%s (Server %s)		
10680	警告	Adapter %s:Driver error (Server %s)	ドライバエラー。	ドライバのバージョンを確認してください。
10682	警告	Adapter %s:Copyback aborted on disk (%s) (Server %s)	ディスクでコピーバックが中断されました。	情報提供の目的にすぎません。
10684	警告	Adapter %s:Internal hardware error (Server %s)	内部ハードウェアエラー。	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10685	エラー	Adapter %s:Internal hardware error (Server %s)	内部ハードウェアエラー。	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10686	エラー	Adapter %s:Disk (%s) bad block table overflow error (Server %s)	ディスクの不良ブロックテーブルのオーバーフローエラー。	ディスク上で、多数の訂正不可能な不良ブロックが検出されました。 1) 最後に良好であったデータを復元してください。
10687	警告	Adapter %s:Error with the remote BBU connector cable detected (Server %s)	リモート BBU コネクタケーブルのエラーが検出されました。	BBU データ/電源ケーブルを交換してください。
10688	エラー	Adapter %s:Multiple failure on disk (%s) detected during POST, internal info %s (Server %s)	POST 中にディスクで複数の障害が検出されました。	1) 関連するディスクを交換してください。 2) 関連するバックプレーンまたはデータケーブルを交換してください。
10689	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed due to SAS/SATA interface error rate too high (Server %s)	Disk failed due to SAS/SATA interface error rate too high.	1) 関連するディスクを交換してください。 2) 関連するバックプレーンまたはデータケーブルを交換してください。
10694	エラー	Adapter %s:Logical drive %s degraded due to bad block table overflow (Server %s)	Logical drive degraded due to bad block table overflow.	ディスク上で、多数の訂正不可能な不良ブロックが検出されました。 1) 最後に良好であったデータを復元してください。
10695	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed due to write error detection by driver (Server %s)	Disk failed due to write error detection by driver.	1) 関連するディスクを交換してください。
10696	警告	Adapter %s:Abnormal capacity of disk (%s) in logical drive detected (Server %s)	Abnormal capacity of disk in logical drive detected.	アレイ構成を確認してください。
10697	警告	Adapter %s:Illegal type of disk	Illegal type of disk in logical	アレイ構成を確認してください。

		(%s) in logical drive detected (Server %s)	<i>drive detected.</i>	
10700	エラー	Adapter %s:Internal PCI hardware error (Server %s)	<i>Internal PCI hardware error.</i>	関連するアレイコントローラを交換してください。
10701	警告	Adapter %s:Bad block table was updated by disk (%s) (Server %s)	<i>Bad block table was updated by disk.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10702	警告	Adapter %s:Invalid disk on port %s during start up detected (Server %s)	<i>Invalid disk on port during start up detected.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10703	警告	Adapter %s:Invalid disk on port %s during hot swap detected (Server %s)	<i>Invalid disk on port during hot swap detected.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10704	警告	Adapter %s:SMART error on disk (%s) because internal error threshold on adapter is exceeded (Server %s)	<i>アダプタの内部エラーしきい値を超過したため、ディスクで S.M.A.R.T. エラーが発生しました。</i>	注意:ディスクから障害予兆が報告されます。関連するディスクは近いうちに障害が発生する可能性があります。 1) 次回のメンテナンス中にディスクを交換してください。
10705	警告	Adapter %s:Firmware and driver version mismatch (Server %s)	<i>Firmware and driver version mismatch.</i>	ドライバとファームウェアのバージョンを確認してください。
10711	エラー	Adapter %s:Disk (%s) failed since it never entered ready state, %s (Server %s)	<i>Disk failed since it never entered ready state.</i>	関連するディスクを交換してください。
10712	警告	Adapter %s:Internal software interface error (function:%s) (Server %s)	<i>Internal software interface error.</i>	注意:ドライバでエラーが発生しました。 1) オペレーティングシステムの状態を確認してください。 2) システムをリポートしてください。
10713	警告	Adapter %s:Device open error (device:%s) (Server %s)	<i>Device open error.</i>	注意:ドライバでエラーが発生しました。 1) オペレーティングシステムの状態を確認してください。 2) システムをリポートしてください。
10714	警告	Adapter %s:Ioctl send error (details:%s) (Server %s)	<i>Ioctl send error.</i>	注意:ドライバでエラーが発生しました。 1) オペレーティングシステムの状態を確認してください。 2) システムをリポートしてください。
10715	警告	Adapter %s:Insufficient application	<i>Insufficient application memory.</i>	注意:ドライバでエラーが発生しました。



		memory (function:%s) (Server %s)		1) オペレーティングシステムの状態を確認してください。 2) システムをリブートしてください。
10716	警告	Adapter %s: System API error (code:%s, function/item:%s) (Server %s)	<i>System API error.</i>	注意: ドライバでエラーが発生しました。 1) オペレーティングシステムの状態を確認してください。 2) システムをリブートしてください。
10717	エラー	Adapter %s: Firmware initialization failed (Server %s)	<i>Firmware initialization failed.</i>	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10718	エラー	Adapter %s: Firmware recovery failed (Server %s)	<i>Firmware recovery failed.</i>	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10729	警告	Adapter %s: BBU requires reconditioning; please initiate recalibration (Server %s)	<i>BBU requires recalibration.</i>	1) 手動の再調整処理を開始してください (ServerView RAID Manager など)。 注意: リブートやシャットダウンで充電処理を中断させないようにしてください。 2) 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10732	警告	Task %s for object %s cannot be started (error %s). The scheduler will try to start the task again later (Server %s)	<i>Task for object cannot be started. The scheduler will try to start the task again later.</i>	エラーコードを確認してください。次に、コントローラ設定、スケジューラ設定、ディスク/論理ドライブ/BBU ステータスを確認してください。
10734	エラー	Task %s for object %s cannot be started (error %s). The scheduler has disabled the task (Server %s)	<i>Task for object cannot be started. The scheduler has disabled the task.</i>	エラーコードを確認してください。次に、コントローラ設定、スケジューラ設定、ディスク/論理ドライブ/BBU ステータスを確認してください。
10736	エラー	Adapter %s: SAS トポロジーエラー: %s (Server %s)	<i>SAS topology error.</i>	1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) 関連するディスクを交換してください。 3) 関連するバックプレーンまたはデータケーブルを交換してください。
10737	警告	Adapter %s: BBU required reconditioning; recalibration initiated (Server %s)	<i>BBU requires recalibration automatically initiated.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10738	警告	Task %s for object %s could not be	<i>Task for object could not be started</i>	スケジューラの設定を確認してください。



		started at the normal execution time because the service or system was down (Server %s)	<i>at the normal execution time because the service or system was down.</i>	
10739	警告	Task %s for object %s cannot be started (error %s).The task will be set to the next regular execution time (Server %s)	<i>Task for object cannot be started.The task will be set to the next regular execution time.</i>	エラーコードを確認してください。次に、コントローラ設定、スケジューラ設定、ディスク/論理ドライブ/BBU ステータスを確認してください。
10755	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from copyback to failed (Server %s)	<i>State change from copyback to failed.</i>	関連するディスクを交換してください。
10757	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from copyback to offline (Server %s)	<i>State change from copyback to offline.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10763	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from JBOD to failed (Server %s)	<i>State change from JBOD to failed.</i>	関連するディスクを交換してください。
10765	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from JBOD to offline (Server %s)	<i>State change from JBOD to offline.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10781	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from copyback to failed (Server %s)	<i>State change by user from copyback to failed.</i>	関連するディスクを交換してください。
10783	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from copyback to offline (Server %s)	<i>State change by user from copyback to offline.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10789	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from JBOD to failed (Server %s)	<i>State change by user from JBOD to failed.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10791	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from JBOD to offline (Server %s)	<i>状態は、ユーザにより JBOD からオフラインへ変更されました。</i>	情報提供の目的にすぎません。
10801	警告	Adapter %s:Disk security failed to communicate with external key management system (Server %s)	<i>ディスクセキュリティは、外部キー管理システムの通信に失敗しました。</i>	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10803	警告	Adapter %s:Logical drive %s secure	<i>Logical drive secure failed.</i>	情報提供の目的にすぎません。

		failed (Server %s)		
10804	エラー	Adapter %s:Controller encountered a fatal error and was reset (Server %s)	<i>Controller encountered a fatal error and was reset.</i>	1) 関連するアレイコントローラを交換してください。
10805	エラー	Adapter %s:Configuration command could not be committed to disk, please retry (Server %s)	<i>Configuration command could not be committed to disk.</i>	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10807	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from active to stopped) (Server %s)	<i>Power state change failed on disk (from active to stopped).</i>	関連するディスクを交換してください。
10808	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from stopped to active) (Server %s)	<i>Power state change failed on disk (from stopped to active).</i>	関連するディスクを交換してください。
10809	警告	Adapter %s:Logical drive %s is not ready (Server %s)	<i>Logical drive is not ready.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10812	警告	Adapter %s:Adapter has been replaced during reboot (Server %s)	<i>Adapter has been replaced during reboot.</i>	情報提供の目的にすぎません。
10813	警告	Adapter %s:Enclosure %s power supply %s removed (Server %s)	エンクロージャ電源装置が取り外されました。	情報提供の目的にすぎません。
10814	警告	Adapter %s:Enclosure %s power supply %s turned off (Server %s)	エンクロージャ電源装置がオフになりました。	情報提供の目的にすぎません。
10817	警告	Adapter %s:Enclosure %s temperature sensor %s below warning threshold (Server %s)	エンクロージャの温度センサーが警告しきい値を下回っています。	1) 環境温度を確認してください。
10818	エラー	Adapter %s:Enclosure %s temperature sensor %s below error threshold (Server %s)	エンクロージャの温度センサーがエラーしきい値を下回っています。	1) 環境温度を確認してください。
10819	警告	Adapter %s:Enclosure %s temperature sensor %s above warning threshold (Server %s)	エンクロージャの温度センサーが警告しきい値を上回っています。	1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認してください。 2) 環境温度を確認してください。
10820	エラー	Adapter %s:Enclosure %s temperature sensor %s above error threshold (Server %s)	エンクロージャの温度センサーがエラーしきい値を上回っています。	1) すべての通気経路が正しく配置されていること、上面が閉じていること、および放熱孔がふさがれていないことを確認して

				ください。 2) 環境温度を確認してください。
10822	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from active to transition) (Server %s)	電力状態の変更がディスクで失敗しました (アクティブから遷移)。	関連するディスクを交換してください。
10824	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from stopped to transition) (Server %s)	電力状態の変更がディスクで失敗しました (停止から遷移)。	関連するディスクを交換してください。
10826	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from transition to active) (Server %s)	電力状態の変更がディスクで失敗しました (遷移からアクティブ)。	関連するディスクを交換してください。
10828	警告	Adapter %s:Power state change failed on disk (%s) (from transition to stopped) (Server %s)	電力状態の変更がディスクで失敗しました (遷移から停止)。	関連するディスクを交換してください。
10829	警告	Adapter %s:Reset on-board expander (Server %s)	オンボードエキスパンダをリセットしません。	
10846	警告	Adapter %s:Consistency check rejected on uninitialized logical drive %s (Server %s)	初期化されていない論理ドライブの一貫性検査が拒否されました。	手動でMDCを開始して、論理ドライブを初期化してください。
10852	警告	Adapter %s:CacheCade %s capacity changed and is now %s logical blocks (Server %s)	CacheCade の容量が変更されました。	情報提供の目的にすぎません。
10853	警告	Adapter %s:BBU life has degraded and cannot initiate transparent learn cycles (Server %s)	BBU の寿命が低下したため、透過的確認サイクルを開始できません。	手動で再確認サイクルを開始してください。 問題が解決しない場合は、BBU を交換してください。
10857	警告	Adapter %s:Advanced software options serial number mismatched.Key Vault serial number is %s (Server %s)	高度なソフトウェアオプションのシリアル番号が一致しません。	コントローラのシリアル番号が、プレミアム機能キーと一致しません。該当するコントローラにキーを適用してください。
10858	警告	Adapter %s:BBU cannot support data retention for more than %s hours (Server %s)	BBU がデータリテンションをサポートできません。	BBU 容量が低下し、コントローラキャッシュでのデータのバッファリングが制限されています。データリテンション時間を最大にするには、BBU を交換してください。

10860	警告	Adapter %s:Logical drive %s cannot transition to maximum power savings (Server %s)	論理ドライブの電力削減を最大の状態に移行できません。	情報提供の目的にすぎません。
10864	警告	Adapter %s:Disk (%s) link %s failed in SAS wide port (Server %s)	ディスクリンクがSASワイドポートで失敗しました。	1) 関連するディスクを取り外し、30 秒待ってから、再び挿入してください。 2) コントローラと関連するディスク間のケーブルを確認または交換してください。 3) アレイコントローラ/iRMCファームウェア、BIOS のバージョンを確認してください。 4) 関連するディスクを交換してください。
10867	警告	Adapter %s:FBU power pack is sub-optimal (Server %s)	FBU 電源パックが最適化されていません。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 FBU を交換してください。
10868	警告	Adapter %s:Foreign configuration auto-import did not import any drives (Server %s)	外部構成の自動インポートでドライブにインポートされませんでした。	外部構成のインポートの試行が失敗しました。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10869	警告	Adapter %s:FBU firmware update required (Server %s)	FBU ファームウェアのアップデートが必要です。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10870	警告	Adapter %s:CacheCade %s capacity exceeds maximum allowed size, extra capacity is not used (Server %s)	CacheCade 容量が最大許容サイズを超過しています。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10871	警告	Adapter %s:Logical drive %s protection information lost (Server %s)	論理ドライブ保護情報が失われました。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10873	エラー	Adapter %s:Diagnostics failed for disk (%s) (Server %s)	ディスクの診断が失敗しました。	関連するディスクを交換してください。
10890	エラー	Adapter %s:Erase failed on disk (%s) (error %s) (Server %s)	ディスクの消去が失敗しました。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡

				ください。
10895	エラー	Adapter %s:Erase failed on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブの消去が失敗しました。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10899	警告	Adapter %s:Potential leakage during erase on logical drive %s (Server %s)	論理ドライブで消去中にリークが発生した可能性があります。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 1. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10900	警告	Adapter %s:BBU charging was suspended due to high BBU temperature (Server %s)	BBU の温度が高いため、BBU 充電が中断されました。	システムを通常の動作温度に戻してください。
10902	警告	Adapter %s:FBU firmware update failed (Server %s)	FBU ファームウェアのアップデートが失敗しました。	注意:PRIMERGY サーバでは使用されません。 1. 最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10903	エラー	Adapter %s:Logical drive %s access blocked as cached data in CacheCade is unavailable (Server %s)	CacheCade にキャッシュされたデータを利用できないため、論理ドライブへのアクセスがブロックされました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10906	エラー	Adapter %s:CacheCade disassociate failed on logical drive %s (Server %s)	CacheCade の関連付け解除が論理ドライブで失敗しました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10909	警告	Adapter %s:Unexpected sense:Disk (%s), CDB:%s, Sense:%s (Server %s)	予期しない検知。	情報提供の目的にすぎません。
10910	エラー	Adapter %s:Unexpected sense:Disk (%s), CDB:%s, Sense:%s (Server %s)	予期しない検知。	情報提供の目的にすぎません。
10914	警告	Adapter %s:Advanced Software Options was deactivated for - %s (Server %s)	高度なソフトウェアオプションが無効化されました。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
10918	警告	Adapter %s:Patrol Read aborted on disk (%s) (Server %s)	パトロール読み込みがディスクで中断されました。	注意:このイベントの前後にエラーが発生した場合は、そのエラーに対して適切なりカバリ操作を行ってください。 情報提供の目的にすぎません。
10919	警告	Adapter %s:Transient error detected	ディスクとの通信中に一時的なエラーが	注意:システムの通常動作には影響しませ

		while communicating with disk (%s) (Server %s)	検出されました。	んが、再試行によってパフォーマンスが低下することがあります。 次回保守時に、関連するディスク/バックプレーン/ケーブルを交換してください。
10924	警告	Adapter %s:State change on disk (%s) from shielded to offline (Server %s)	状態はシールドからオフラインに変更されました。	関連するディスクを交換してください。
10925	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from shielded to failed. (Server %s)	状態はシールドから故障に変更されました。	関連するディスクを交換してください。
10931	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from shielded to shielded (Server %s)	状態はシールドからシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10932	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from available to shielded (Server %s)	状態は利用可能からシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10933	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from offline to shielded (Server %s)	状態はオフラインからシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10934	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from failed to shielded (Server %s)	状態は故障からシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10935	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from hot spare to shielded (Server %s)	状態はホットスペアからシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10936	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from rebuilding to shielded (Server %s)	状態はリビルド中からシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行

				します。
10937	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from operational to shielded	状態は作動可能からシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10938	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from copyback to shielded (Server %s)	状態はコピーバックからシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10939	エラー	Adapter %s:State change on disk (%s) from JBOD to shielded (Server %s)	状態は JBOD からシールドに変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10941	警告	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from shielded to offline (Server %s)	状態は、ユーザによりシールドからオフラインへ変更されました。	関連するディスクを交換してください。
10942	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from shielded to failed (Server %s)	状態は、ユーザによりシールドから故障へ変更されました。	関連するディスクを交換してください。
10948	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from shielded to shielded (Server %s)	状態は、ユーザによりシールドからシールドへ変更されました。	関連するディスクを交換してください。
10949	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from available to shielded (Server %s)	状態は、ユーザにより利用可能からシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10950	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from offline to shielded (Server %s)	状態は、ユーザによりオフラインからシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10951	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from failed to shielded (Server %s)	状態は、ユーザにより故障からシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10952	エラー	Adapter %s:State change by user on	状態は、ユーザによりホットスペアから	1. シールド状態での確認が完了するまで待

		disk (%s) from hot spare to shielded (Server %s)	シールドへ変更されました。	機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10953	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from rebuilding to shielded (Server %s)	状態は、ユーザによりリビルド中からシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10954	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from operational to shielded (Server %s)	状態は、ユーザにより作動可能からシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10955	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from copyback to shielded (Server %s)	状態は、ユーザによりコピーバックからシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。
10956	エラー	Adapter %s:State change by user on disk (%s) from JBOD to shielded (Server %s)	状態は、ユーザにより JBOD からシールドへ変更されました。	1. シールド状態での確認が完了するまで待機します。 2. その後の状態に応じてアクションを実行します。

## 9. Duplex Data Manager (DDM)

イベントログ名: システム

ソース名: "ddm"

イベントの有効化: イベントは常に有効化されています。

"DDM\_nnnn"、 nnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ/説明	エラーの解決方法/処置
1	警告	DW PxPxTxLx:Thread allocation failed!	メモリークしているドライバがないかど



		メモリ不足のため、DDMはこのデバイスを正しく制御できません。	うか、または物理メモリを増やす必要があるかどうか、システムを確認してください。
2	警告	DW PxPxTxLx failed! DDM はデバイス PxPxTxLx で故障を検出しました。デバイスの状態はエラーです。これ以上このデバイスにデータの書き込みはできません。	このエラーの原因を解明するためにイベント詳細を調べてください。理由が何らかの読み出しまたは書き込みエラーで、2、3回以上発生している場合はディスクを交換してください。その他の場合、またはディスクを交換した後は、エラーデバイスを復旧してください。
3	警告	DW PxPxTxLx:Memory allocation problem! メモリ不足のため、DDM はこのデバイスを正しく制御できません。	このメッセージをドライバ提供者に報告してください。
6	警告	DW PxPxTxLx:No or invalid on disk configuration found! DDM はこのディスクで構成データを検出できません。	このメッセージが有効な COD を保有するディスクを参照している場合は、Fujitsu サポートに報告してください。その他の場合は、おそらく元の構成からの古いデータが残っているので、ディスクを再フォーマットしてください。
7	警告	DW PxPxTxLx:Too many SCSI ports in system! DDM は最大 256 ポートに対応します。この数に達しました。この場合、DDM は作動しません。	コントローラを取り外してください。
8	警告	DW PxPxTxLx:Recover aborted! DuplexWrite グループ (DWグループ) の受信中、このリカバリ処理は中断されました。	規格詳細 (0x30-0x33) を参照して考えられる理由を調査してください。
9	警告	DW PxPxTxLx:Forced to be ONLINE! この DW-Group 断片はドライバによって非オンライン状態からオンライン状態になりました。(エラー、無効、復旧) これは、他の断片もオンライン状態になっていない場合に発生する可能性があります。	構成を確認してください。
16	警告	DW PxPxTxLx:Configuration error.Mirror size < used disk space.Data loss possible! DW グループにある一方のディスクからコピー (ミラー) しなければならないデータに対するディスクサイズは、ソースディスクのパーティションテーブルに表示されているすべてのパーティション未満です。	しかし、これが発生したときの解決策はDWグループを分解し、再び作成し直すことです。このグループに対応するディスクがクラスタリソースであった場合、クラスタからこ

			のリソースを削除し、問題を解決した後に再び作成してください。
18	警告	MP PxPxTxLx: failed and was disabled! DDMはこのパス上で異常を検出しました。このパスは使用できなくなりました。このエラーからのリカバリは、イベント ID 4354 によって記録されます。	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホストバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
21	警告	MP PxPxTxLx:Memory allocation problem! メモリ不足のため、DDMはこのデバイスを正しく制御できません。	コンポーネント（例：ドライバ）がメモリリークをしていないかシステムのメモリ使用を確認してください。
25	警告	MP PxPxTxLx:Device was removed / path gone! エラー検出後、このパスはシステムのプラグアンドプレイ機能により削除されました。このイベントはイベントID 18の後に発生することがありますが、他のIDを伴わずに発生することもあります。パスが再び発生した場合、これはイベントID 4354 によって記録されます。	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホストバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
26	警告	DDM PxPxTxLx:Device had signature that was already found for another disk! すべてのディスクにはシステム固有の署名（マスターブートレコード（MBR）に格納されています）が必要です。例外: DuplexWrite グループの 2つの断片（または 2つのディスク）が同一で同じ署名を保有している場合。このエラーが記録されるとき、DDMは他のディスクと同じ署名を保有し、DuplexWrite グループのメンバではないディスクをすでに検出していました。そのディスクは無効になりアクセスできなくなります。	一般的には、以前DWグループのメンバであったディスクをシステムに追加した場合、このエラーが発生します。このディスクを再び取り外し、（ServerStart を使用するか、ローレベルフォーマットを行うなどして）ワイプ（MBRをクリーニング）します。
4368	警告	DW PxPxTxLx:Signatures on piece0 and piece1 are different but cannot be restored. ドライバでは修正できない重大な問題です。	手動で双方の断片の署名を修正する必要があります（例：ddutilを使用）。MS-クラスタがこのディスクで実行されている場合は、MS-クラスタがこのディスクに対して要求する正しい署名を書き込んでください。 %SystemRoot%\Cluster\cluster.logおよびレジストリHKLM\System\CurrentControlSet\Clusdisk\parameter\Signaturesをご覧ください。
4369	エラー	DW PxPxTxLx:Second try to write FastRecoverArray while both pieces are online!	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホス

		ディスクに書き込まれる変更の追跡でエラーが発生しました。Deltaリカバリは無効です。	トバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
4370	エラー	DW PxPxTxLx:Someone has written a wrong Signature to MBR! クラスタ、クラスタリソース、またはDuplex Writeグループを破壊する可能性があります！	マスターブートレコード (MBR) のディスク署名が変更されていないかどうかを確認してください。
4371	警告	DW PxPxTxLx:Piece was removed. プラグアンドプレイイベントにより、Duplex Write断片は削除されました。	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホストバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
4376	警告	DW PxPxTxLx:DWLun for this piece is not set. データ構造『DeviceExtension』はDWLUNにプラグが付いていません。	このイベントをFujitsuヘルプデスクに報告してください。
4384	エラー	Fault tolerance for the RootDisk is not warranted anymore.	必要に応じて異常のあるディスクを交換し、リカバリ手順を開始してください。
4385	警告	DW PxPxTxLx:DuplexWrite has discovered a possible split brain situation, caused by a broken fibre channel connection. この状況では、両方のノードがこのDW-Groupの1つの断片にアクセスできます。データの破損を避けるため、次の動作が発生する可能性があります。ノードがこのディスクを保有しておらず、そのフェイルオーバーを行った場合、この断片はDISABLEDに設定されます。この断片を再びオンラインにするには、以下を実行してください。すべてのFC接続を修復します。可能な場合は、FC接続が切断される前にそのディスクを保有していたノードにディスクを移動します。このDW-GroupのステータスがERROR/DISABLEDの場合、ステータスがERRORの断片をオンラインに設定します。これにより、無効となっている断片をリカバリできます。	この断片を再びオンラインにするには、以下を実行してください。すべてのFC接続を修復します。可能な場合は、FC接続が切断される前にそのディスクを保有していたノードにディスクを移動します。このDW-GroupのステータスがERROR/DISABLEDの場合、ステータスがERRORの断片をオンラインに設定します。これにより、無効となっている断片をリカバリできます。
5122	エラー	Error:DuplexDataManager Service could not initialize.	正常なインストールを確認してください。
5123	エラー	Error:DuplexDataManager Service - Consistency Check (SCSI address) READ at block number <block> failed. 比較データは SCSI PassThrough コマンドを使用して双方の断片から読み込まれます。マルチパスの場合、有効パスが使用されます。 比較中に有効パスが変化した場合、一貫性検査はエラーを伴って失敗します。従ってマルチパス自動バランス機能は無効にしてください。また、断片の移動やクラスタリソースを他のノードへ移動した場合、一貫性検査は終了されます。別の失敗原因として、一列に並んでいないブロック非同期 I/O によるものも考えら	構成を確認してください。

		れませ (例: <i>pagefile.sys</i> )。	
5125	エラー	Error: DuplexDataManager Service - Consistency Check ( <i>SCSI address of both pieces</i> ) READ at block number <number> failed. 比較データは <i>SCSI PassThrough</i> コマンドを使用して双方の断片から読み込まれます。	1.) マルチパスの場合、有効パスが使用されます。比較中に有効パスが変化した場合、一貫性検査はエラーを伴って失敗します。従ってマルチパス自動バランス機能は無効にしてください。 1.) また、断片の移動やクラスタリソースを他のノードへ移動した場合、一貫性検査は終了されます。 1.) 別の失敗原因として、一列に並んでいないブロック非同期 I/O によるものも考えられます (例: <i>pagefile.sys</i> )。
5126	エラー	Error: DuplexDataManager Service - Consistency Check ( <i>SCSI addresses of both pieces</i> ) failed. The data is different at block number <block>.	構成を確認してください。一列に並んでいないブロック非同期 I/O (例: <i>pagefile.sys</i> ) により、DuplexWrite 断片間に違いが生じます。 この場合、一貫性チェックは有効ではありません。一貫性を確保するには、ファイルシステムを確認し、1 つの断片を無効にして、リカバリを開始してください。
5127	エラー	Error: DuplexDataManager Service - Consistency Check ( <i>SCSI addresses of both pieces</i> ) failed (no normal termination).	このイベントを Fujitsu ヘルプデスクに報告してください。
5129	エラー	Error: DuplexDataManager Service - Consistency Check ( <i>SCSI addresses of both pieces</i> ) canceled at block number <block>. There are <number> different blocks found! ユーザにより、一貫性チェックがキャンセルされました。	ブロックが異なる場合にのみ、以下の処置を実行してください。構成を確認してください。一列に並んでいないブロック非同期 I/O (例: <i>pagefile.sys</i> ) により、DuplexWrite 断片間に違いが生じます。 この場合、一貫性チェックは有効ではありません。一貫性を確保するには、ファイルシステムを確認し、1 つの断片を無効にして、リカバリを開始してください。
5131	エラー	Error: DuplexDataManager Service - Consistency Check ( <i>SCSI addresses of both pieces</i> ) finished with <number> different blocks found.	ブロックが異なる場合にのみ、以下の処置を実行してください。構成を確認してください。 一列に並んでいないブロック非同期 I/O

			(例: pagefile.sys) により、DuplexWrite 断片間に違いが生じます。この場合、一貫性チェックは有効ではありません。一貫性を確保するには、ファイルシステムを確認し、1つの断片を無効にして、リカバリを開始してください。
5132	エラー	DuplexDataManager Service - read / write, block number, SCSI address, SCSI status	
5133	エラー	Error:DuplexDataManager Service - Found inconsistent signatures in DuplexWrite group <SCSI addresses and disk signature of both pieces>.	マスターブートレコード (MBR) のディスク署名が変更されていないかどうかを確認してください。ユーティリティ「ddmutil.exe」を使用して、この問題を解決してください。
5135	エラー	Error:DuplexDataManager Service - Fatal error caught in routine <thread>.	DuplexDataManager を再起動してください。
5138	エラー	Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address>) failed (no normal termination).	DuplexDataManager を再起動してください。
5139	エラー	Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address> of device) READ at block number <block number> failed.	ソースディスクが破損している可能性があります。このディスク/LUN を確認してください。
5140	エラー	Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address> of device) WRITE at block number <block number> failed.	対象ディスクが破損している可能性があります。このディスク/LUNを確認してください。
5144	エラー	Error:DuplexDataManager Service - CloneData (<SCSI address>).<text>. テキスト: - Terminate CloneData because status of source piece changed - Disable before delta CloneData failed - Recover start failed	この DuplexWriteGroup のリカバリを開始してください。
5151	エラー	Error:DuplexDataManager Service - Due starting the DuplexDataManager service the process ddmwatch.exe is still running / hanging.	Windows タスクマネージャーを使用して ddmwatch.exe を終了させ、DuplexDataManager サービスを再起動してください。
5152	エラー	Error:DuplexDataManager Service - MultiPath configuration changed. パス<SCSI アドレスとディスク署名>が不足しています。現在の構成が正しい	実際の構成が正しい場合は、Microsoft 管理コンソール (MMC) スナップインでこ

		場合は、MMC スナップインでこの構成を承認して、このエラーメッセージを除外してください。	の構成を承認して、このエラーメッセージを除外してください。
5156	警告	Warning: DuplexDataManager Service - MPIIO path (PathId 0x<PathId>, <SCSI address>) to device <device> is removed/failed.	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホストバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
5157	エラー	Error: DuplexDataManager Service - <Text>. テキスト: - Set MPIIO path <SCSIアドレス> to Failed. - MPIIO device <デバイス> (<SCSIアドレス>) is removed. - MPIIO path (PathId 0x<パスID>, <SCSIアドレス>) to device <デバイス> is removed/failed. - MPIIO Path status for device <デバイス> (<SCSI アドレス>) changed from Active to Failed. - MPIIO Path status for device <デバイス> (<SCSI アドレス>) changed from Standby to Failed. - MPIIO path <SCSI アドレス> failed. Retry successful on other port.	ファイバチャネルの接続、外部ストレージ、ファイバチャネルスイッチ、およびホストバスアダプタを確認して、理由を発見してください。
6144	エラー	Error: DuplexDataManager MPIIO event watch process - Fatal error caught in routine MPIOWatchThread.	DuplexDataManager を再起動してください。

## 10. QLogic Fibre Channel Adapter

コントローラ: QLogic Adapter QLA1040 NT

イベントログ名: システム

ソース名: "ql10wnt"

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“QL10WNT\_11”

イベントID, Detail Event	種類	メッセージ/説明	エラーの解決方法/処置
-------------------------	----	----------	-------------

Code			最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
11 4001xxxx	エラー	Invalid mailbox command xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4002xxxx	エラー	Host interface error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4003xxxx	エラー	Mailbox command test failed xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4005xxxx	エラー	Mailbox command error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4006xxxx	エラー	Mailbox command parameter error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 80010000	エラー	Reset detected	
11 8002xxxx	エラー	RISC system error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	
11 8003xxxx	エラー	RISC request queue transfer error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	
11 8004xxxx	エラー	RISC response queue transfer error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	
11 F0000000	エラー	Restarting RISC firmware	
11 F0010000	エラー	Invalid IOCB/IOSB handle from RISC xxxx = IOCB/IOSB handle	
11 F0020000	エラー	Invalid entry type in response queue xx = response queue entry type	
11 F0030002	エラー	Command DMA direction error xx = CDB opcode yy = target loop ID	
11 F0030004	エラー	Reset command completion error xx = CDB opcode yy = target loop ID	
11 F0030005	エラー	Command aborted by OS xx = CDB opcode yy = target loop ID	
11 F0030006	エラー	Command timeout error xx = CDB opcode yy = target loop ID	

11 F003001C	エラー	Target device queue full (SCSI status 28 from target) xx = CDB opcode yy = target loop ID	
11 F0040000	エラー	Command not returned error	
11 F0050000	エラー	Mailbox command error xx = mailbox command opcode	
11 F0060000	エラー	Mailbox command timeout error xx = mailbox command opcode	
11 F0070000	エラー	Invalid response queue pointer from RISC xxxx = response queue pointer	
11 F0080000	エラー	Invalid/unexpected async event code from RISC xxxx = async event code	

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注:

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に 11 です。

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。

コントローラ: QLogic Adapter QLA1080 NT

イベントログ名: システム

ソース名: "ql1080"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“QL1080\_11”

イベントID, Detail Event Code	種類	メッセージ/説明	エラーの解決方法/処置
11 4001xxxx ... F0080000	エラー	EventLog entries like table <b>QLogic Adapter QLA1040 NT</b>	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
11	エラー	Resetting SCSI bus	



F0090000			
11 F00A0000	エラー	Invalid Offset IOCB/IOSB from risc xxxx = Offset	
11 F00B00xx	エラー	SCSI Bus Dead xx = Low bits indicate the bus number.	

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注:

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。

コントローラ: QLogic Adapter QL2x00 NT

イベントログ名: システム

ソース名: “ql2100”, “ql2200”

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“QLA2100\_11”

イベントID, Detail Event Code	種類	メッセージ/説明	エラーの解決方法/処置
11 4001xxxx	エラー	Invalid mailbox command xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
11 4002xxxx	エラー	Host interface error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4003xxxx	エラー	Mailbox command test failed xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4005xxxx	エラー	Mailbox command error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 4006xxxx	エラー	Mailbox command parameter error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zz = command	
11 8002xxxx	エラー	Firmware AEN (8002): System error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	

11 8003xxxx	エラー	Firmware AEN (8003):Request queue transfer error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	
11 8004xxxx	エラー	Firmware AEN (8004):Response queue transfer error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	
11 80100000	エラー	Firmware AEN (8010):LIP occurred xxxx = mailbox1	
11 80480000	エラー	Firmware AEN (8048):RND error xxxx = mailbox1 provided by firmware yyyy = mailbox2 provided by firmware	
11 F0010000	エラー	Invalid handle from Firmware xxxx = handle	
11 F0020000	エラー	Invalid entry type in response queue xx = response queue entry type	
11 F0030002	エラー	Firmware IO completion status (02):A DMA error occurred xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030003	エラー	Firmware IO completion status (03):Transport error xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030004	エラー	Firmware IO completion status (04):The Lip reset occurred xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030005	エラー	Firmware IO completion status (05):IO aborted by OS xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030006	エラー	Firmware IO completion status (06):IO timeout xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F003001C	エラー	Firmware IO completion status (1c):Target responded with queue full xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030028	エラー	Firmware IO completion status (28):Target port not currently logged in xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F0030029	エラー	Firmware IO completion status (29):Target port logged out xx = CDB opcode, yy = target loop ID	
11 F003002A	エラー	Firmware IO completion status (2A):Port configuration changed xx = CDB opcode, yy = target loop ID	

11 F0060000	エラー	Mailbox command timeout error xx = mailbox command opcode	
11 F0070000	エラー	Invalid response queue pointer from firmware xxxx = response queue pointer	
11 F0080000	エラー	Invalid/unexpected async event code from firmware xxxx = async event code	
11 F00B0000	エラー	Reset ISP chip failed	
11 F00D0000	エラー	Failed to allocate non-cached memory	
11 F00E0000	エラー	Failed to map ISP registers	
11 F00F0000	エラー	Failed to load firmware	
11 F0100000	エラー	Failed to start firmware xxxx = mailbox0	
11 F0110000	エラー	Failed to initialize firmware xxxx = mailbox0	
11 F0120000	エラー	Failed to get firmware state xxxx = mailbox0	
11 F0180000	エラー	Excessive link errors. Loop down xx = Number of link errors per second	
11 F0190000	エラー	Verify firmware checksum failure	
11 F01A0000	エラー	Invalid IP handle from RISC xxxx = IP handle	
11 F01C0000	エラー	Bad type field in IOCB from firmware	
11 F01D0000	エラー	Error down loading post firmware	
11 F01Exxxx	エラー	Error running post firmware xxxx = mailbox0 yyyy = mailbox1 zzzz = mailbox2	

11 F01Fxyy	エラー	Dma 64 bit (PAE) configuration (for information only) configuration (for information only) xx = DMA 64 Bit Address flag set by Windows yy = DMA 64 Bit Address flag set by driver zzzzzzzz = driver adapter flags	
11 F0200000	エラー	Error ISP not accessible xxxx = ISP host command and control yyyy = ISP interrupt status	
11 F0220000	エラー	External risc ram parity error Error xxxx = number of parity errors detected	
11 F0230000	エラー	Sub vendor ID did not match (for information only) match (for information only) xxxx = actual sub-vendor ID, yyyy = expected sub-vendor ID	
11 F0240000	エラー	Invalid interrupt status xxxxxxx = interrupt status value	
11 F0250000	エラー	Error assigning slot resources xxxxxxxxx = status code returned from the OS	
11 A0000001	エラー	Timeout occurred. <i>QLDirect</i> ドライバはミニポートドライバにIO要求を送信しました。この要求のタイムアウト時間内にミニポートドライバから応答を受信しませんでした。ミニポートドライバは通常、実行されていない IO の時間を計るために HBA ファームウェアとともに動作します。このエラーはミニポート機構が動作せず、 <i>QLDirect</i> 機構が要求に対してタイムアウトしなければならなかったことを示しています。 <i>QLDirect</i> はバスリセットを発生させてミニポート/HBA のリセットを試みます (次のイベント A0000008 をご覧ください)。	
11 A0000002	エラー	SRB Extension allocation failed <i>QLDirect</i> ドライバはIO要求を処理するために必要なセカンダリデータ構造を割り当てることができませんでした。IO要求はエラーステータスで終了されます。使用可能な SRB Extension の数は <i>QLDirect</i> のインストール時にセットアップされるレジストリ設定で制御されます。 <i>QLDirect</i> を再インストールし、同時未実行コマンドの最大数を増やしてください。	
11	エラー	Address translation failed translation failed	

A0000004		<i>QLDirect</i> ドライバは上位層からのI/O要求を通過させました。データ転送に対する不正なメモリアドレスを保有したデバイスドライバです。要求は記録し、対処するために SCSI ポートドライバに渡されます。	
11 A0000005	エラー	Completion queue is full. ミニポートドライバはI/Oの完了を <i>QLDirect</i> ドライバに通知しようとしたが、 <i>QLDirect</i> ドライバは完了を処理できません。	
11 A0000006	エラー	Pool allocation failed. <i>QLDirect</i> ドライバは非ページプールからのメモリ割り当てに失敗しました。	
11 A0000007	エラー	Scatter/gather build failed. <i>QLDirect</i> ドライバは上位層からのI/O要求を通過させましたが、転送をマッピングするためのメモリ散乱/収集リストを構築できませんでした。I/O要求は上位層デバイスドライバにエラーステータスを伴って返されました。	
11 A0000008	エラー	Resetting bus. <i>QLDirect</i> ドライバはエラー状態 (I/Oタイムアウトなど) を検出し、ミニポートドライバまたは HBAにSCSI リセットバスを発行してエラーからのリカバリを試みています。	

「イベントID/Detail Event Code」に関する注:

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。

コントローラ: QLogic Fibre Channel Windows Miniport Adapter QLA2300

イベントログ名: システム

ソース名: "ql2300"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“QL2300\_11”

イベント ID=11, Detail Event Code	種類	メッセージ	説明	エラーの解決方法/処置

11 00020000	エラー	Firmware IOCB completion status (02): A DMA error occurred xx = CDB opcode yy = target loop ID	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 00030000	エラー	Firmware IOCB completion status (03):Transport error xx = CDB opcode yy = target loop ID	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 4001xxxx	エラー	Firmware mailbox command completion status:Invalid mailbox command xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox command	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 4002xxxx	エラー	Firmware mailbox command completion status:Host interface error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox command	ハードウェア DMA エラーです。アダプタを交換してください。 ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 4FFF0000	エラー	Driver detected mailbox command timeout xxxx =mailbox command	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。 UsedtobeF0060000	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 8002xxxx	エラー	Firmware AEN (8002):System error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 8003xxxx	エラー	Firmware AEN (8003):Request queue transfer error xxxx =	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信

		mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	してください。	してください。
11 8004xxxx	エラー	Firmware AEN (8004):Response queue transfer error xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = mailbox3	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FF9xxxx	エラー	Bad type field in IOCB from firmware xxxx = IOCB word 0, yyyy = scsi status, zzzz = completion status	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。  UsedtobeF01C0000	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FFA0000	エラー	Invalid interrupt status xxxxxxxx = interrupt status value	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。  UsedtobeF0240000	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FFBxxxx	エラー	Invalid handle from Firmware xxxx = handle, yyyy = scsi Status, zzzz = completion status	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。  UsedtobeF0010000	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FFCxxxx	エラー	Invalid entry type in response queue xxxx = response queue entry, yyyy = SCSI Status, zzzz = completion status	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。  UsedtobeF0020000	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FFDxxxx	エラー	Invalid IP handle from firmware xxxx = IP handle, yyyy = scsi Status, zzzz = completion status	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。  UsedtobeF01A0000	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11	エラー	Invalid response queue	ドライバおよびファームウェアグループに	ドライバグループによる分析のため

8FFExxxx		pointer from firmware xxxx = response queue pointer, yyyy = scsi status, zzzz = completion status	よる分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。 UsedtobeF0070000	Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 8FFFxxxx	エラー	Invalid async event code from firmware xxxx = mailbox1, yyyy = mailbox2, zzzz = async event code	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。 UsedtobeF0080000	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 E0010000	エラー	Fail to allocate non-cached memory	分析のためQLogicサポートにイベントデー タを送信してください。 UsedtobeF00D0000	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 E0020000	エラー	Fail to map ISP registersPlease send the event d ata to QLogic support for analysi s.	UsedtobeF00E0000 F00Bxxxx	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F00Bxxxx	エラー	Reset ISP chip failed xxxx = mailbox register 0, yyyy = mailbox register 1, zzzz = mailbox register 2	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F00F0000	エラー	Fail to load firmware	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F0100000	エラー	Fail to execute firmware xxxx = mailbox command status	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F0110000	エラー	Fail to initialize firmware xxxx = mailbox command status	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F0120000	エラー	Fail to get firmware state xxxx = mailbox command status	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信 してください。
11 F0190000	エラー	Verify firmware checksum failure	分析のため Qlogic サポートにイベント データを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信



		xxxx =mailbox command status		してください。
11 F01D0000	エラー	Fail to load post firmware	分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 F01Exxxx	エラー	Post error xxxx = mailbox0, yyyy = mailbox1, zzzz = mailbox2	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 F0200000	エラー	Error ISP not accessible xxxx = ISP host command and control, yyyy =ISP interrupt status	分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 F0220000	エラー	Risc ram parity error xxxxxxxx = ISP Risc to Host Status	ファームウェアグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 F0230000	エラー	NVRam checksum error xxxx = Expected, yyyy = Actual	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。
11 F0240000	エラー	Fail to locate FW from flash	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。	ドライバグループによる分析のため Qlogic サポートにイベントデータを送信してください。

「イベント ID/Detail Event Code」に関する注:

イベント ID は、すべてのログエントリに対して常に11です。

Event Detail Display のデータの形式を「Words」に設定すると、Detail Event Code が表示されます。このコードはオフセット 34h にあります。

## 11. Emulex Fibre Channel Adapter

コントローラ:Emulex Fibre Channel adapter

LP10000DC、LP10000、LP9802DC、LP9802、LP982、LP101、LP8000、LP8000DC、LP850、LP9000、LP9002、LP9002DC、LP9402DC、LP952、LP7000E

イベントログ名:システム

ソース名 (インストールされたコントローラに従う)

- 1 FC Port Driver (W2K/W2K3): “elxsl2”
- 2 StorPort Miniport (W2K3): “elxstor”
- 3 SCSI Port (W2K): “lpxnds”

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“ELXSTOR\_nn”、 nn = イベントID

“ELXLPX\_nn”、 nn = イベントID

イベントID	種類	説明	エラーの解決方法/処置
			最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
02	警告	ドライバ状態の警告メッセージ	
03	エラー	ドライバ状態のエラーメッセージ	
04	エラー	I/Oスペースの中のレジスタスペースをマッピングできませんでした。	
05	エラー	メモリのレジスタスペースをマッピングできませんでした。	
06	エラー	メモリのオンボード SLIM スペースをマッピングできませんでした。	
07	エラー	%xのため、接続中断できませんでした。	
08	警告	Mailbox コマンドが失敗しました。	
09	エラー	%xのため、デバイスオブジェクトを作成できませんでした。	
10	エラー	IOCB_CONTINUE をアセンブルし、および新規コマンドを入手しました。	
11	エラー	リンクが不安定、または/および使用不可です。	
12	エラー	MBATT が設定されましたが、Mailbox はアダプタが所有しています。	
13	エラー	IRP を SCSIInquiry コマンドに割り当てられませんでした。	
14	警告	デバイスは対応していない SCSI デバイスタイプです。	
15	エラー	IRP を SCSI PassThroughIOCTL に割り当てられませんでした。	
16	エラー	対応していない SRBFunction コード:%xを伴った LOGI タイムアウト	
17	警告	エラーを伴って完了した SRB、SrbStatus:%xを伴った LOGI タイムアウト	
18	エラー	エラー注意中断:%x、ボードリセット	
19	警告	FC-ALPORTBYPASSプリミティブの受信	
20	エラー	無効な mailbox コマンドのため発生した中断:%xを伴った LOGI タイム	

		アウト	
21	エラー	Mailbox エラー発生:%xを伴った LOGI タイムアウト	
22	エラー	REL ダウンロードでの不明イメージヘッダータイプ	
23	エラー	ロードリストヘッダー読み込みに失敗しました。	
24	エラー	ロードエントリ取得に失敗しました。	
25	エラー	不明イメージタイプ:%xを伴った LOGI タイムアウト	
27	エラー	不明なアダプタが検出されました:%x (**)	
28	エラー	スロットリソース割り当てに失敗しました:%xを伴った LOGI タイムアウト	
29	エラー	I/Oスペース以外のポート登録。	
30	エラー	ポート登録は 32 ビットアドレススペース内にしてください。	
31	エラー	メモリ登録はメモリスペース内にしてください。	
32	エラー	メモリ登録をマッピングできませんでした。	
33	エラー	SLIM はメモリスペース内にしてください。	
34	エラー	オンボード SLIM をマッピングできませんでした。	
37	警告	ノード DID:%xを伴った LOGI タイムアウト	
38	エラー	ファームウェアトラップ	
39	エラー	Linkneverupatboot	
43	エラー	IRPのSCSI Request Sense コマンド割り当てに失敗しました。	
44	エラー	ユーザ SNS ログオンは保留になる要求を伴わず完了しました。	

コントローラ:Emulex Fibre Channel adapter

LP10000DC、LP10000、LP9802DC、LP9802、LP982、LP101、LP8000、LP8000DC、LP850、LP9000、LP9002、LP9002DC、LP9402DC、LP952、LP7000E、LPe11002、LPe1150、およびBX600-FC42E

イベントログ名:システム

ソース名 (インストールされたコントローラに従う)

4 StorPort Miniport (W2K3): "elxstor"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。  
"ELXSTOR\_0"

イベントID = 0, Value at Offset 10	種類	説明	エラーの解決方法/処置
0x00	エラー	共有エリアを割り当てられません。	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡 ください。
0x01	エラー	共有エリアを割り当てられません。	
0x02	エラー	共有エリアを割り当てられません。	
0x03	エラー	初期化コマンドを発行できません。	
0x04	エラー	初期化コマンドが失敗しました。	
0x05	エラー	不明アダプタタイプです。	
0x06	エラー	認識できないアダプタタイプです。	
0x07	エラー	不揮発性パラメータの書き込みに失敗しました。	
0x08	エラー	無効なリンクスピードの選択です。	
0x09	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x0A	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x0B	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x0C	エラー	ポート共有バッファを割り当てられません。	
0x0D	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x0E	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x0F	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x10	エラー	構成コマンドが失敗しました。	
0x11	エラー	初期化コマンドが失敗しました。	
0x12	エラー	0x03 と同様ですが再初期化のためです。	
0x13	エラー	0x04 と同様ですが再初期化のためです。	
0x14	エラー	0x05 と同様ですが再初期化のためです。	
0x15	エラー	0x06 と同様ですが再初期化のためです。	
0x16	エラー	0x08 と同様ですが再初期化のためです。	
0x17	エラー	0x0A と同様ですが再初期化のためです。	
0x18	エラー	0x0B と同様ですが再初期化のためです。	
0x19	エラー	0x0D と同様ですが再初期化のためです。	
0x1A	エラー	0x0E と同様ですが再初期化のためです。	
0x1B	エラー	0x0F と同様ですが再初期化のためです。	
0x1C	エラー	0x10 と同様ですが再初期化のためです。	
0x1E	エラー	0x11 と同様ですが再初期化のためです。	

0x1F	エラー	内部リソース割り当てエラー: 操作プール	
0x20	エラー	内部リソース割り当てエラー: mailbox プール	
0x21	エラー	ポートはオフラインになりました。	
0x22	エラー	アダプタは無効になりました。	
0x23	エラー	ポートはオンラインになりました。	
0x24	エラー	ファームウェアトラップ: 致命的アダプタエラーです。	
0x25	エラー	不特定の致命的アダプタエラーです (bit 8-31はタイプを表示します)。	
0x26	エラー	無効状態: 注意	
0x27	エラー	無効状態: 操作要求	
0x28	エラー	無効状態: 操作要求	
0x29	エラー	リカバリ可能アダプタエラー: デバイスは自動再開しました。	
0x2A	エラー	Mailbox コマンドタイムアウト: アダプタはリセットされました。	
0x2B	エラー	MSI 構成エラーです。	
0x2C	エラー	MSI 構成エラーです。	
0x2D	エラー	不正な応答タグ値です。	
0x2E	エラー	不正な応答タグ値です。	
0x2F	エラー	破棄された応答タグです。	
0x30	エラー	リソース割り当てエラーです。	
0x31	エラー	認識できないコマンドです。	
0x32	エラー	注意が必要な処理に対する不十分な操作です。	
0x33	エラー	無効リンク状態です。	
0x34	エラー	構成コマンドのリソース割り当てエラーです。	
0x35	エラー	リソース割り当てエラーです。	
0x36	エラー	初期化コマンドが失敗しました (ステータスはbit 8-31 内です)	
0x37	エラー	リソース割り当てエラーです。	
0x38	エラー	リソース割り当てエラーです。	
0x39	エラー	操作を割り当てられません。	
0x3A	エラー	Discovery コマンドが失敗しました (ステータスは bit 8-31 内です)	
0x3B	エラー	リソース不足 (不十分な RPIs) による Discovery エラーです	
0x3C	エラー	操作を割り当てられません。	
0x3D	エラー	操作を割り当てられません。	
0x3E	エラー	Discovery エlementを割り当てられません。	
0x3F	エラー	PRLI コマンドを命令できません。	

0x40	エラー	操作を割り当てられません。	
0x41	エラー	操作を割り当てられません。	
0x42	エラー	操作を割り当てられません。	
0x43	エラー	無効な FLOGI パラメータです。	
0x44	エラー	操作を割り当てられません。	
0x45	エラー	Point to Point FLOGI の再試行回数が限界になりました。	
0x47	エラー	操作を割り当てられません。	
0x48	エラー	ELS コマンドは交換できません。	
0x49	エラー	ELS コマンドエラーです (ステータスはbit 8-31 内です)。	
0x4A	エラー	ELS コマンドが失敗しました。	
0x4B	エラー	無効な PLOGI パラメータです。	
0x4C	エラー	PLOGI の再試行回数が限界になりました。	
0x4D	エラー	操作を割り当てられません。	
0x4E	エラー	操作を割り当てられません。	
0x4F	エラー	PDISC の再試行回数が限界になりました。	
0x50	エラー	操作を割り当てられません。	
0x51	エラー	ADISC への存在しないノードの要求です。	
0x52	エラー	操作を割り当てられません。	
0x53	エラー	ADISC 応答のWWPN不一致です。	
0x54	エラー	ADISC 応答のWWNN不一致です。	
0x55	エラー	ADISC の再試行回数が限界になりました。	
0x56	エラー	操作を割り当てられません。	
0x57	エラー	操作を割り当てられません。	
0x58	エラー	操作を割り当てられません。	
0x59	エラー	LOGO の再試行回数が限界になりました。	
0x5B	エラー	無効な PRLI パラメータです。	
0x5C	エラー	操作を割り当てられません。	
0x5C	エラー	PRLI の再試行回数が限界になりました。	
0x5E	エラー	操作を割り当てられません。	
0x5F	エラー	PRL0 の再試行回数が限界になりました。	
0x60	エラー	操作を割り当てられません。	
0x61	エラー	FAR の再試行回数が限界になりました。	
0x63	エラー	有効な構造ログインがない構造コマンドの命令を試行しました。	

0x64	エラー	操作を割り当てられません。	
0x65	エラー	Fabric コマンドの発行エラーです (ステータスは bit 8-31 内です)。	
0x66	エラー	無効な fabric コマンドタイプです。	
0x67	エラー	操作を割り当てられません。	
0x6A	エラー	無効な fabric コマンドサブタイプです。	
0x6C	エラー	名称サーバ応答エラーです (ステータスは bit 8-31 内です)。	
0x6D	エラー	名称サーバ応答エラーです (ステータスは bit 8-31 内です)。	
0x6E	エラー	操作を割り当てられません。	
0x6F	エラー	状態変更登録エラーです。	
0x70	エラー	操作を割り当てられません。	
0x71	エラー	対応していない ELS コマンドを受信しました (タイプは bit 8-31 内です)。	
0x72	エラー	操作を割り当てられません。	
0x74	エラー	操作を割り当てられません。	
0x76	エラー	受信した PRLI には無効のフォーマットです。	
0x77	エラー	操作を割り当てられません。	
0x78	エラー	操作を割り当てられません。	
0x79	エラー	操作を割り当てられません。	
0x7C	エラー	FARP 返答が異常です (ステータスは bit 8-31 内です)。	
0x80	エラー	操作を割り当てられません。	
0x81	エラー	操作を割り当てられません。	
0x82	エラー	無効な discovery 状態です (状態値は bit 8-31 内です)。	
0x83	エラー	オブジェクト割り当てエラーです。	
0x84	エラー	無効な名称記述子です。	
0x85	エラー	操作を割り当てられません。	
0x86	エラー	オブジェクトプールが空です。	
0x87	エラー	名称のついた Null 記述子があります。	
0x88	エラー	操作を割り当てられません。	
0x89	エラー	操作を割り当てられません。	
0x8A	エラー	操作を割り当てられません。	
0xA0	エラー	オブジェクト構造エラーです。	
0xA1	エラー	Discovery タイムアウトです。	
0xA2	エラー	操作を割り当てられません。	
0xA3	エラー	ローカルエラー表示です (ステータスは bit 8-31 内です)。	

0xA4	エラー	対応していないコマンドタイプです (コマンドタイプは bit 8-31 内です)。	
0xA5	エラー	データアンダーランです (残余データは bit 8-31 内です)。	
0xA6	エラー	データオーバーランです。	
0xA7	エラー	不特定の FGP エラーです (情報は bit 8-31 内です)。	
0xA8	エラー	読み込みチェックエラーです (パラメータは bit 8-31 内です)。	
0xA9	エラー	ローカルエラーです (エラータイプは bit 8-31 内です)。	
0xAA	エラー	ノードタイムアウトです (DID は bit 8-31 内です)。	
0xAB	エラー	Pass-through コマンドエラーです (ステータスは bit 8-31 内です)。	
0xC0	エラー	未キャッシュエクステンションの割り当てに失敗しました。	
0xC1	エラー	I/O 開始エラーです (EmulexOption が有効の場合)。	
0xC2	エラー	ユーティリティ mailbox コマンドタイムアウトです。	

## 12. Broadcom LAN Controller

コントローラ: BCM57xx (オンボードLANのみ)

イベントログ名: システム

ソース名: "BT"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

"BROADCOM\_BT\_nnnn"、 nnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	エラーの解決方法/処置
0002	エラー	Unable to register with NDIS.	
0003	エラー	Unable to instantiate the management interface.	<p>1.) 最新の LAN ドライバをインストールしているかどうかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。</p> <p>2.) LAN 管理アプリケーションもアップグレードする必要があるかどうかを確認してください。</p> <p>3.) 問題が解決しない場合は、LAN ハードウェア/マザーボードを交換してください。</p>



0004	エラー	Unable to create symbolic link for the management interface.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
0007	エラー	Could not allocate memory for internal data structures	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
0008	エラー	Could not bind to adapter %2.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
0010	警告	Network adapter %2 is disconnected.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
0012	エラー	Broadcom Advanced Program Features Driver is NOT designed to run on this version of Operating System.	インストールされているドライバがオペレーティングシステムに適しているものであるかどうかを確認してください。
0016	警告	Network adapter %2 is disabled via management interface.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
0018	警告	Network adapter %2 is de-activated and is no longer participating in network traffic.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。

コントローラ:BCM57xx (オンボード LAN のみ)

イベントログ名:システム

ソース名: "B57W2K"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

"BROADCOM\_B57W2K\_nn"、 nn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	エラーの解決方法/処置
01	エラー	Failed to allocate memory for the device block.	システムのメモリリソースの使用状況を確認してください。
02	エラー	Failed to allocate map registers.	1.) 最新の LAN ドライバをインストールしているかどうかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。 2.) LAN 管理アプリケーションもアップグレードする必要があるかどうかを確認してください。 3.) 問題が解決しない場合は、LAN ハードウェア/マザーボードを交換してください。

03	エラー	Failed to access configuration information.Re-install network driver.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
04	警告	The network link is down.Check to make sure the network cable is properly connected.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
12	エラー	Medium not supported.	インストールされているドライバがオペレーティングシステムに適しているものであるかどうかを確認してください。
13	エラー	Unable to register the interrupt service routine.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
14	エラー	Unable to map IO space.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
17	エラー	Cannot enter low-power mode because the driver may not be able to auto-negotiate the link down to 10Mbps.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
18	エラー	Unknown PHY detected.Using a default PHY initialization routine.	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
19	エラー	This driver does not support this device.Upgrade to the latest driver.	最新のドライバをインストールしているかどうかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。
20	エラー	Driver initialization failed.	1.) システムをリブートしてください。 2.) 最新のドライバをインストールしているかどうかを確認し、必要に応じてアップデートしてください。 3.) 問題がまだ解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。

### 13. Intel LAN Controller (Intel LAN SoftwareKit)

コントローラ:PR01000XT、PR01000XF、PR01000MT Desktop、PR01000MT Dual、PR01000MT、PR01000P、および Intel onboard LAN

イベントログ名:システム

ソース名: "E1000"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“INTEL\_E1000\_nnnn”、 nnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	エラーの解決方法/処置
004	エラー	Could not find a PRO/1000 adapter	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
005	エラー	Driver could not determine which PRO/1000 adapter to load on	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
006	エラー	Could not allocate the MAP REGISTERS necessary for operation	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
007	エラー	Could not assign an interrupt for the PRO/1000	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
008	エラー	Could not allocate memory necessary for operation	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
009	エラー	Could not allocate shared memory necessary for operation	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
010	エラー	Could not allocate memory for receive structures	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
011	エラー	Could not allocate memory for receive descriptors	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
012	エラー	Could not allocate memory for receive buffers	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
013	警告	Could not establish link	1.) ケーブルを確認し、必要に応じて交換してください。 2.) システム BIOS 内で LAN ポートが無効になっていないことを確認してください。
014	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
015	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
016	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
017	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the PRO/1000 adapter.	問題が解決しない場合は、最寄りの

			Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
018	エラー	The PRO/1000 adapter was not configured for bus mastering by the PCI BIOS	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
019	エラー	Could not allocate the NDIS receive packets necessary for operation	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
020	エラー	Could not allocate the NDIS receive buffers necessary for operation	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
021	エラー	The OS was unable to assign PCI resources to the PRO/1000 adapter	1.) OS のイベントログに詳細のエラーが発生していないかどうかを確認してください。 2.) デバイスマネージャーなどから、必要なリソースを他のコンポーネントが占有しているかどうかを確認してみてください。
022	エラー	The driver was unable to claim PCI resources of this PRO/1000 adapter	1.) イベントログに詳細のエラーが発生していないかどうかを確認してください。 2.) デバイスマネージャーなどから、必要なリソースを他のコンポーネントが占有しているかどうかを確認してみてください。
023	エラー	The EEPROM on your PRO/1000 adapter may have errors	最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
024	エラー	Could not start the PRO/1000 adapter	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
025	警告	MDIX setting conflict with the AutoNeg Settings.MDIX will not work.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
027	警告	Link has been disconnected.	ケーブルを確認し、必要に応じて交換してください。
029	エラー	Could not start the gigabit network connection	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
030	警告	Link is set up for auto-negotiation but the link partner is not configured for auto-negotiation.A duplex mismatch may occur.	ローカルの LAN ポートおよびリモート/スイッチの LAN ポートのネットワーク構成を確認してください。 注意:異なる全二重または速度設定、あるいはその両方を構成している可能性があります。
037	警告	Could not allocate all resources necessary for the high priority	問題が解決しない場合は、最寄りの

		transmit queue.	Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。 To resolve, reload the driver.
038	警告	The driver failed to initialize properly. You may not be able to change the adapter settings.	
039	警告	Adapter unload process may have not completed successfully. Driver may not be unloaded.	1.) 最新のドライバをインストールしているかどうかを確認するか、必要に応じてアップデートしてください。 2.) システムをリブートしてください。
8196	エラー	Could not find a supported gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8197	エラー	Driver could not determine which supported gigabit network connection to load on.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8198	エラー	Could not allocate the MAP REGISTERS necessary for operation.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8199	エラー	Could not assign an interrupt for the supported gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8200	エラー	Could not allocate memory necessary for operation.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8201	エラー	Could not allocate shared memory necessary for operation.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8202	エラー	Could not allocate memory for receive structures.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8203	エラー	Could not allocate memory for receive descriptors.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8204	エラー	Could not allocate memory for receive buffers.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8205	警告	Could not establish link.	1.) ケーブルを確認し、必要に応じて交換してください。 2.) システム BIOS 内で LAN ポートが無効になっていないことを確認してください。
8206	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8207	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8208	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network	問題が解決しない場合は、最寄りの

		connection.	Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8209	エラー	The PCI BIOS has NOT properly configured the gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8210	エラー	The gigabit network connection was not configured for bus mastering by the PCI BIOS.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8211	エラー	Could not allocate the NDIS receive packets necessary for operation.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8212	エラー	Could not allocate the NDIS receive buffers necessary for operation.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8213	エラー	The OS was unable to assign PCI resources to the gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8214	エラー	The driver was unable to claim PCI resources of this gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8215	エラー	The EEPROM on your gigabit network connection may have errors.	関連する LAN アダプタ、または (LAN が オンボードデバイスの場合は) メインボードを交換してください。
8216	エラー	Could not start the gigabit network connection.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。
8217	警告	MDIX setting conflict with the AutoNeg Settings.MDIX will not work.	問題が解決しない場合は、最寄りの Fujitsu ヘルプデスクにご連絡ください。

コントローラ: PR0100S Dual、PR0100S Server、PR0100 Server、および Intel onboard LAN

イベントログ名: システム

ソース名: "E100B"

イベントの有効化については、6ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

"INTEL\_E100B\_nnn"、 nnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	エラーの解決方法/処置
004	警告	Adapter Link Down	ケーブルを確認し、必要に応じて交換してください。
006	エラー	Hardware failure detected	関連する LAN アダプタ、または (LAN が オンボードデバイスの場合は) メインボードを交換してください。
007	エラー	EEPROM corruption detected	関連する LAN アダプタ、または (LAN が

			オンボードデバイスの場合は) メインボードを交換してください。
--	--	--	---------------------------------

## 14. PowerNet / PowerChute UPS

イベントログ名: システム

ソース名: "UPS"

イベントの有効化については、6 ページ「コントローラドライバのイベント」章をご覧ください。

“POWERNET\_UPS\_nnnn”、nnnn = イベントID

イベントID	種類	メッセージ	エラーの解決方法/処置
2000	警告	UPS On Battery	1.) 電源ケーブル配線を確認してください。 2.) 主電源電圧を確認してください。 3.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2002	警告	AVR Boost Active	注意: UPS が低電圧条件を補償しています。 必要な処置はありません。
2003	警告	Low Battery Condition	1.) 電源ケーブル配線を確認してください。 2.) 主電源電圧を確認してください。 3.) 手動のランタイム調整を実行してください。 4.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2004	警告	Runtime Calibration Aborted	1.) 手動のランタイム調整を開始してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2007	警告	AVR Trim Active	注意: UPS が高電圧レベルを補償していま

			す。必要な処置はありません。
2030	警告	Smart Cell Signal Returned	問題が恒久的に発生する場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2037	警告	Bypass Contactor Failed	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2040	警告	Bypass Relay Malfunction	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2041	警告	Bypass Contactor Stuck in Bypass	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2042	警告	Bypass Contactor Stuck in On Position	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
2043	警告	Bypass Maintenance	注意:UPS は、メンテナンスバイパススイッチがオンの位置にあるため、バイパス状態になっています。
2044	警告	Bypass Internal Fault	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3000	エラー	Lost Communication With UPS	1.) UPS とサーバの間のデータケーブルを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3001	エラー	UPS Output Overload	1.) 負荷を軽減してください。
3002	エラー	UPS Self-Test Failed	1.) 追加のエラーメッセージがないかどうか、探してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3003	エラー	UPS Battery Is Discharged	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3004	エラー	Comm Lost While On Battery	ネットワークの関連するパーツを確認してください (たとえば、スイッチのいずれかが USV によって固定されていないなど)。
3005	エラー	Communication Not Established	1.) UPS とサーバの間のデータケーブルを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3006	エラー	Battery Communication Lost	1.) UPS とサーバの間のデータケーブルを確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3010	エラー	Check Smart Cell Signal	1.) スマートセル信号のケーブル接続を確認



			認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3014	エラー	Base Module Fan Fault	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3015	エラー	Base Power Supply Failure	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3016	エラー	Battery Needs Replacing	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3017	エラー	System Level Fan Fault	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3018	エラー	Main Relay Malfunction	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3020	エラー	Site Wiring Fault	資格を持つ電気技術者によって建物の配線を確認してもらってください。
3021	エラー	Battery Charger Failure	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3022	エラー	Inverter Fault	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3030	エラー	Insufficient Runtime Available	1.) UPS の設定を確認してください。 2.) 問題が解決しない場合は、最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3031	エラー	Output Load threshold Exceeded	負荷を軽減してください。
3103	エラー	Contact Fault (Zone 1)	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3104	エラー	Contact Fault (Zone 2)	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3105	エラー	Contact Fault (Zone 3)	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3106	エラー	Contact Fault (Zone 4)	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3107	エラー	Maximum Internal Temperature Exceeded	最寄りの APC サポートにご連絡ください。
3110	エラー	Humidity Out of Range (Probe 1)	環境条件を確認してください。
3111	エラー	Humidity Out of Range (Probe 2)	環境条件を確認してください。
3120	エラー	Temperature Out Of Range (Probe 1)	環境条件を確認してください。
3121	エラー	Temperature Out Of Range (Probe 2)	環境条件を確認してください。