2024 年 2 月 20 日
富士通株式会社

Fujitsu Server PRIMERGY Validated Node for Azure Stack HCI

サポート機種一覧

以下の PRIMERGY を用いた「Fujitsu Server PRIMERGY Validated Node for Azure Stack HCI」のサポート機種一覧です。表内の留意事項を確認してください。

Fujitsu Server PRIMERGY Validated Node for Azure Stack HCI については、以下を参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/virtual/hci/products/azurestackhci-vn/

【凡例】
20H2:Azure Stack HCI, version 20H2
21H2:Azure Stack HCI, version 21H2
22H2:Azure Stack HCI, version 22H2

機種名	20H2	21H2	22H2
PRIMERGY RX2530 M5	サポート済	サポート済 (H1)(H2)(H3) (H4)(H5)	サポート済*1 (H3)(H4)(H6)
PRIMERGY RX2540 M5	サポート済	サポート済 (H1)(H2)(H3) (H4)(H5)	サポート済 (H3)(H4)(H6)
PRIMERGY RX2540 M7	-	-	サポート済 (H4)(H6)(H7)

*1: 21H2 から 22H2 にアップグレードした構成のみサポート済みです。

留意事項番号	現象	対策
H1	KB5011558 を適用後、メンテナンスモードが自動的に有効化されません。	OS インストール後に KB5016627 を適用すると、メンテナンスモードが自動的に有効化されます。

Copyright 2022-2024 FUJITSU LIMITED

H2	PRIMERGY RX2530M5/2540M5 で使用している古い BIOS バージョンから BIOS UEFI バージョン R 1.31.0 へ更新する場合、アップデートの適用時、再起動後にシステムが正常に起動しない問題が発生する可能性があります。	下記資料にアップデート方法が掲載されています。BIOS UEFI バージョン R 1.31.0 をご使用前に必ずご確認ください。 【PRIMERGY RX2520 M5/ RX2530 M5/ RX2540 M5/ TX2550 M5 ご使用上の留意・注意事項】 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/pdf/common/ca92344-3368-16.pdf
H3	以下の LAN を SW-Kit バージョン 27.2.1 で使用した場合、Switch Embedded Teaming(SET)を使用して仮想スイッチを作成できません。 ・PLAN EM 10Gb T OCP ・PLAN EM 2x 10GB SFP+ OCP interface ・PLAN EM 4x 10GB SFP+ OCP interface	2024 年に公開予定の SW-Kit で対応予定です。
H4	Switch Embedded Teaming (SET) と Virtual Machine Queue(VMQ)は同時に利用できない仕様のため、同時使用はできません。	SET を同時に利用する場合、Virtual Machine Multiple Queues(VMMQ)を選択してください。 ※VMMQ が有効の場合、VMQ を明示的に無効にする必要はありません。
H5	Windows Admin Center (WAC) を使用して Switch Embedded Teaming (SET) を設定できません。	この問題は、WAC 2110.2 で解決しています。SET を使用する際は WAC 2110.2 以降をお使いください。
H6	Intel ネットワークカード X710 シリーズは RDM 未対応のため、Network ATC を使用できません。	Network ATC を使用する場合は、 Intel X 710 series 以外のネットワークカードをお使いください。
H7	NVMe の物理ディスクはホットプラグ（活性交換）に対応していません。	NVMe の物理ディスクは、サーバーを停止してから交換してください。

Copyright 2022-2024 FUJITSU LIMITED