FUJITSU Server PRIMERGY
システム構成図(ハードウェア一覧)

■本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。
各モデル毎の詳細は、樹系図の「必須選択オプション」を参照ください。

必須選択オプション	必須手配数
・ラックレール ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

■オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

■適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	Windows
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterpriser	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterpriser (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	7R	Linux
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	R6	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	R5	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

SP：記載のSP以降のみ適用可，× ：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS08RS	WSS08RE	WSS08RD	WSS08S-64	WSS08E-64	WSS08D-64	WSS08S-32	WSS08E-32	WSS08F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY BX2560 M1																									
[A-3]	PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX2561BAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	294,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・オンボードSATAコントローラ接続オプション/SASアレイコントローラモジュール接続オプション/ PCIe SSD接続オプション[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX2560 M1仕様参照 ※PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要
PRIMERGY BX2580 M1																									
[A-12]	PRIMERGY BX2580 M1 ブレードベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYX2581B2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	351,000	ブレードベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(1.8インチ×2ベイ) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・オンボードSATAコントローラ接続オプション/SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション[1.8インチ内蔵ストレージ搭載時] ・シャーシ搭載オプション/梱包オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY BX2580 M1仕様参照 ※PRIMERGY BX2580 M1 ブレードベースユニットを使用するためには、PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシが必要
PRIMERGY RX1330 M1 (3.5インチモデル)																									
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	107,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	115,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M1 (2.5インチモデル)																									
[A-27]	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	151,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	159,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYR1331R2A	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	201,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M1 仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS8RS	WSS8RE	WSS8RD	WSS8S-64	WSS8E-64	WSS8D-64	WSS8S-32	WSS8E-32	WSS8RF	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY RX1330 M2 (3.5インチモデル)																									
[A-34]	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R3S	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	107,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R3M	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	115,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
PRIMERGY RX1330 M2 (2.5インチモデル)																									
[A-34]	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2S	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	151,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2M	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	159,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット (2.5インチ×10/450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYR1332R2A	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	201,800	ラックベースユニット[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX1330 M2 仕様参照
PRIMERGY RX2520 M1 (3.5インチモデル)																									
[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×8) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	233,800	ラックベースユニット(3.5インチ×8)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521RAN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	390,800	ラックベースユニット (3.5インチ×12)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSO8RS	WSO8RE	WSO8RD	WSO8S-64	WSO8E-64	WSO8D-64	WSO8S-32	WSO8E-32	WSO8F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
																									※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY　RX2520 M1 (2.5インチモデル)

[A-23]	PRIMERGY RX2520 M1 ラックベースユニット(2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR2521R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	170,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2520 M1仕様参照 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)

PRIMERGY　RX2530 M1 (3.5インチモデル)

[A-11]	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYR2531R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	177,800	ラックベースユニット(3.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M1仕様参照

PRIMERGY　RX2530 M1 (2.5インチモデル)

[A-11]	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2531RBN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	167,800	ラックベースユニット(2.5インチ×4)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2530 M1 ラックベースユニット (2.5インチ×10) [カスタムメイド対象製品]	PYR2531RCN	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	209,800	ラックベースユニット(2.5インチ×10)[1U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×10ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2530 M1仕様参照

PRIMERGY　RX2540 M1 (3.5インチモデル)

[A-30]	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×4) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541R3N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	257,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ×12) [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	441,800	ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(3.5インチ×12ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS8RS	WSS8RE	WSS8RD	WSS8S-64	WSS8E-64	WSS8D-64	WSS8S-32	WSS8E-32	WSS8F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
PRIMERGY RX2540 M1（2.5インチモデル）																									
[A-30]	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット（2.5インチ） [カスタムメイド対象製品]	PYR2541R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	206,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(最大：2.5インチ×16ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプション ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1仕様参照
	PRIMERGY RX2540 M1 ラックベースユニット（2.5インチ×24） [カスタムメイド対象製品]	PYR2541RBN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	364,800	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチ×24ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：搭載不可 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2540 M1仕様参照
PRIMERGY RX2560 M1																									
[A-31]	PRIMERGY RX2560 M1 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR2561R5N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	175,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ラックレール ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX2560 M1仕様参照
PRIMERGY RX4770 M2																									
[A-33]	PRIMERGY RX4770 M2 ラックベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYR4772R2N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	646,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：4) メモリ：オプション(最大：96スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数：4] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・メモリ設定オプション ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY RX4770 M2仕様参照
PRIMERGY TX1310 M1																									
[A-25]	PRIMERGY TX1310 M1 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT1311T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6 5R R5 *1	×	24,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1310 M1仕様参照 *1) RHEL5 (for Intel64)のVM機能非サポート
PRIMERGY TX1320 M1（3.5インチモデル）																									
[A-28]	PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット（3.5インチ） ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1321T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	68,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M1 仕様参照
PRIMERGY TX1320 M1（2.5インチモデル）																									
[A-28]	PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット（2.5インチ） ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1321T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	77,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M1 仕様参照

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS08RS	WSS08RE	WSS08RD	WSS08S-64	WSS08E-64	WSS08D-64	WSS08S-32	WSS08E-32	WSS08F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。注1) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。注2) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。注3) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY　TX1320 M2（3.5インチモデル）																									
[A-35]	PRIMERGY TX1320 M2 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1322T3S	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	68,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×2ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[3.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M2 仕様参照
PRIMERGY　TX1320 M2（2.5インチモデル）																									
[A-35]	PRIMERGY TX1320 M2 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT1322T2S	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	77,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×6ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 250W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード[2.5インチ内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1320 M2 仕様参照
PRIMERGY　TX1330 M1（3.5インチモデル）																									
[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	105,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R3S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	104,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	112,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R3M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	111,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
PRIMERGY　TX1330 M1（2.5インチモデル）																									
[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	149,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準、 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]、 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U

SP：記載のSP以降のみ適用可，× ：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS08S	WSS08RE	WSS08RD	WSS08S-64	WSS08E-64	WSS08D-64	WSS08S-32	WSS08E-32	WSS08F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
																									※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。

PRIMERGY　TX1330 M1（2.5インチモデル）

[A-29]	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/300W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R2S	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	148,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可
	PRIMERGY TX1330 M1 タワーベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331T2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	158,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M1 ラックベースユニット (2.5インチ/450W電源×1) ※2016年6月30日販売終息予定 [カスタムメイド対象製品]	PYT1331R2M	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	SP1	7R 6R R6	V6 V5	157,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M1 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

PRIMERGY　TX1330 M2

[A-36]	PRIMERGY TX1330 M2 タワーベースユニット (300W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332TNS	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	79,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×4ベイ、最大：2.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 300W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)[電源冗長不可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M2 タワーベースユニット (450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332TNM	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	86,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U
	PRIMERGY TX1330 M2 ラックベースユニット (450W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT1332RNM	16.1/下	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	85,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：4スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 内蔵型バッテリーユニット：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準， 450W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得)[電源冗長可]， 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX1330 M2 仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可

SP：記載のSP以降のみ適用可，×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WSS08RS	WSS08RE	WSS08RD	WSS08S-64	WSS08E-64	WSS08D-64	WSS08S-32	WSS08E-32	WSS08F	Linux 注2	VMware 注3	希望小売価格（税別、円）	備考
	PRIMERGY　TX2540 M1 (3.5インチモデル)																								
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3S	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	124,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準， 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ/800W電源×1) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3S	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	149,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準， 800W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得)， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	108,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (3.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R3N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	133,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：3.5インチ×4ベイ、最大：3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY　TX2540 M1 (2.5インチモデル)																								
[A-26]	PRIMERGY TX2540 M1 タワーベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541T2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	176,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラック搭載時は、ラックベースユニットを選択。占有ユニット数：4U *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)
	PRIMERGY TX2540 M1 ラックベースユニット (2.5インチ) [カスタムメイド対象製品]	PYT2541R2N	済	SP なし	SP なし	×	SP なし	×	SP なし	SP なし	×	SP なし	SP1	SP1	SP1	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *1 *2	SP2 *2	SP2 *2	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	201,800	ラックベースユニット[4U] CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：12スロット) 内蔵ストレージ：オプション(標準：2.5インチ×8ベイ、最大：2.5インチ×24ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ラックレール ・ServerView Suite関連オプション ・SASアレイコントローラカード 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY　TX2540 M1仕様参照 ※ラックマウント型からタワー型への変更不可 *1) 仮想化機能(Hyper-V)非サポート *2) Windows Server 2008は、オンボードLAN使用不可(LANカードの手配必須)

※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。
注1) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注2) RHELの対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

SP：記載のSP以降のみ適用可，× ：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1																			希望小売価格（税別、円）	備考
				WS12RS 注1	WS12RD 注1	WS12RF 注1	WS12RE 注1	WSS12RS 注1	WS12S 注1	WS12D 注1	WS12F 注1	WS12E 注1	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-64	WS08E-64	WS08D-64	WS08S-32	WS08E-32	WS08F	Linux 注2	VMware 注3		※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 注1) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
PRIMERGY TX2560 M1																								
[A-32]	PRIMERGY TX2560 M1 タワーベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYT2561T5N	済	SP なし	SP なし	×	×	×	SP なし	SP なし	×	×	SP1	SP1	SP1	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5	165,800	タワーベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(最大：3.5インチ×12ベイ、最大：2.5インチ×32ベイ) 内蔵ODD：オプション 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] OS：オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・ベイ追加オプション[内蔵ストレージ搭載用] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード[内蔵ストレージ搭載時] ・ポート拡張オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY TX2560 M1仕様参照
PRIMERGY CX2550 M1																								
[A-9]	PRIMERGY CX2550 M1 ベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYC2551RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	216,000	ノードサーバベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準， 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブランクパネル(PRIMERGY CX400 M1 シャーシ[PY-MC4013]手配時を除く) ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M1 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要
PRIMERGY CX2570 M1																								
[A-9]	PRIMERGY CX2570 M1 ベースユニット [カスタムメイド対象製品]	PYC2571RAN	済	SP なし	SP なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	272,000	ノードサーバベースユニット CPU：オプション(最大数：2) メモリ：オプション(最大：16スロット) OS：オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準， 内蔵ストレージ：オプション(2.5インチ×6ベイ)， 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・ベイ追加オプションまたはブランクパネル ・GPUコンピューティングカード、VDIグラフィックスカード、またはインテル Xeon Phi コプロセッサー ・シャーシ搭載オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア／ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2570 M1仕様参照 ※PRIMERGY CX2570 M1 ベースユニットを使用するためには、PRIMERGY CX400 M1 シャーシが必要

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	アクセラレータ有/無	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WSS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円） 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
D：CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																								
D 287	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP41XU	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,008,000	スレッド数：32、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション[CPU搭載キット(2CPU目)：PYBTKCP01]にて手配
		PYBCP41XU	●		●	●			●		●							●																				1,007,000	
D 288	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP41XV	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,285,000	スレッド数：36、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：145W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション[CPU搭載キット(2CPU目)：PYBTKCP01]にて手配 *1) メモリ搭載数は1CPU時：最大6枚、2CPU時：最大14枚 *2) メモリ搭載数は1CPU時：最大10枚、2CPU時：最大22枚 *3) BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
		PYBCP41XV	●		● *1 *3	● *2 *3			●		●							●																				1,284,000	
D 289	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP41XW	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：55W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション[CPU搭載キット(2CPU目)：PYBTKCP01]にて手配
		PYBCP41XW	●		●	●			●		●							●																				207,000	
D 290	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP41XX	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：1CPU、2CPU 構成品(一般型名)：CPU+ヒートシンク 構成品(カスタムメイド型名)： -1CPU：CPU(ヒートシンクを工場出荷時に搭載して出荷) -2CPU：CPU※ ※ヒートシンクはオプション[CPU搭載キット(2CPU目)：PYBTKCP01]にて手配
		PYBCP41XX	●		●	●			●		●							●																				348,000	
D 90	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP42XL2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 92	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP42XM2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大14枚
D 94	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP42XA2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 96	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP42XB2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 98	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP42XC2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	154,000	スレッド数：12、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 100	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP42XN2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,000	スレッド数：12、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大14枚
D 102	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP42XD2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 104	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP42XE2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	347,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：90W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 106	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP42XP2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541,000	スレッド数：16、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大14枚
D 108	Xeon プロセッサー E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP42XF2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：20、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 110	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP42XG2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	418,000	スレッド数：20、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 112	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP42XH2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	488,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 114	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP42XJ2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 116	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP42XK2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	647,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 118	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP42XR2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	579,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 120	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP42XS2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	725,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 122	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP42XT2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	809,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：145W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大14枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D 135	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP42XU2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,008,000	スレッド数：32、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 137	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP42XV2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,285,000	スレッド数：36、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：145W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大14枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D 139	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP42XW2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：55W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 141	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP42XX2	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 56	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP45XL2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 57	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP45XM2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22枚
D 58	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP45XA2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 59	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP45XB2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、QPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 60	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP45XC2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	154,000	スレッド数：12、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 61	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP45XN2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,000	スレッド数：12、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22枚
D 62	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP45XD2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 63	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP45XE2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	347,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、QPI：8GT/s、最大TDP：90W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用
D 64	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP45XP2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541,000	スレッド数：16、メモリバス：2133MHz(最大)、QPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU 構成品：CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22枚

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、―:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																					適用OS ※1※2																									備考	
						BX2560 M1	RX2560 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2550 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
D:CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																																					
D	65	Xeon プロセッサー E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP45XF2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	349,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	66	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP45XG2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	418,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	67	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP45XH2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	488,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	68	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP45XJ2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	541,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	69	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP45XK2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	647,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	70	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP45XR2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	579,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	71	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP45XS2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	725,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	72	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP45XT2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	809,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D	73	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP45XU2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,008,000	スレッド数:32、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	74	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP45XV2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,285,000	スレッド数:36、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用 ※メモリ搭載数は最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D	75	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP45XW2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	208,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	76	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP45XX2	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	349,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	35	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP44XL	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	142,000	スレッド数:8、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	36	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP44XM	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	315,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	37	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.80GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP44XA	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	66,000	スレッド数:6、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	38	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP44XB	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	120,000	スレッド数:6、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	39	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP44XC	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	154,000	スレッド数:12、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	40	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP44XN	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	414,000	スレッド数:12、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	41	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP44XD	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	302,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	42	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP44XE	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	347,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:90W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	43	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP44XP	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	541,000	スレッド数:16、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	44	Xeon プロセッサー E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP44XF	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	349,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	45	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP44XG	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	418,000	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	46	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP44XH	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	488,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	47	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP44XJ	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	541,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	48	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP44XK	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	647,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	49	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP44XR	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	579,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	50	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP44XS	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	725,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	51	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP44XT	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	809,000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	52	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP44XU	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,008,000	スレッド数:32、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	53	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP44XV	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,285,000	スレッド数:36、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	54	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP44XW	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	208,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	55	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP44XX	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	349,000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク+FANユニット
D	327	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP46XL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	142,000	スレッド数:8、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	328	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×1	PY-CP46XM	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	315,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	329	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.80GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP46XA	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	66,000	スレッド数:6、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	330	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP46XB	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	120,000	スレッド数:6、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	331	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP46XC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	154,000	スレッド数:12、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	332	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×1	PY-CP46XN	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	414,000	スレッド数:12、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	333	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP46XD	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	302,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:85W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	334	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP46XE	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	347,000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:90W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	335	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP46XP	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	541,000	スレッド数:16、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用

[適用機種] ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●:適用可(サポート可能なSPIを搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる

	項	品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS ※1※2																	備考	希望小売価格（税別、円）	
						BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12R5	WS12RF	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	W2008R5	W2008S-E-64	W2008D-64	W2008S-E-32	W2008RF	Linux	VMware			
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4		注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネンステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
D:CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																												
D	338	Xeon プロセッサー E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP46XF	×	準	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	348 nnn	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	337	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP46XG	×	準	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	418 nnn	スレッド数:20、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:105W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	338	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP46XH	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	488.000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	339	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP46XJ	×	準	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	541 nnn	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	340	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP46XK	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	647.000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	341	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP46XR	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	579.000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	342	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP46XS	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	725.000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:120W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	343	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP46XT	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	809.000	スレッド数:28、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	344	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP46XU	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.008.000	スレッド数:32、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:135W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	345	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP46XV	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.285.000	スレッド数:36、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:145W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	346	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP46XW	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208.000	スレッド数:16、メモリバス:1866MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:55W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	347	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP46XX	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349.000	スレッド数:24、メモリバス:2133MHz(最大)、QPI:9.6GT/s、最大TDP:65W サポートCPU構成:2CPU 構成品:CPU+ヒートシンク CPU2用
D	291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	●	済	●	●	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク *1) FANユニット同梱
D	121	Celeron プロセッサー G1820 (2.70GHz/2コア/2MB)×1	PYBCP33CA	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.000	スレッド数:2、メモリバス:1333MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:54W サポートCPU構成:1CPU
D	122	Xeon プロセッサー E3-1226v3 (3.30GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EJ	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64.000	スレッド数:4、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:84W サポートCPU構成:1CPU
D	123	Xeon プロセッサー E3-1246v3 (3.50GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EN	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133.000	スレッド数:8、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:84W サポートCPU構成:1CPU
D	5	Pentium プロセッサー G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP33CB	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	スレッド数:2、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:53W サポートCPU構成:1CPU
D	6	Core i3-4330 プロセッサー (3.50GHz/2コア/4MB)×1	PYBCP33CC	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	39,000	スレッド数:4、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:54W サポートCPU構成:1CPU
D	1	Xeon プロセッサー E3-1220v3 (3.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP33EA	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	スレッド数:4、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	30	Xeon プロセッサー E3-1231v3 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EK	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	スレッド数:8、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	31	Xeon プロセッサー E3-1271v3 (3.60GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40EM	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	スレッド数:8、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	32	Xeon プロセッサー E3-1240Lv3 (2GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40ER	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	スレッド数:8、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:25W サポートCPU構成:1CPU
D	33	Xeon プロセッサー E3-1275Lv3 (2.70GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP40ES	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76,000	スレッド数:8、メモリバス:1600MHz(最大)、DMI:5GT/s、最大TDP:45W サポートCPU構成:1CPU
D	20	Pentium プロセッサー G4400 (3.30GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP48CB	●	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	スレッド数:2、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:54W サポートCPU構成:1CPU
D	21	Core i3-6100 プロセッサー (3.70GHz/2コア/3MB)×1	PYBCP48CC	●	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	39,000	スレッド数:4、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:51W サポートCPU構成:1CPU
D	22	Xeon プロセッサー E3-1220v5 (3GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48ET	●	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	スレッド数:4、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	23	Xeon プロセッサー E3-1230v5 (3.40GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EV	●	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	24	Xeon プロセッサー E3-1270v5 (3.60GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48EY	●	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU
D	25	Xeon プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48E2	●	16.2/上	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:25W サポートCPU構成:1CPU
D	26	Xeon プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP48E3	●	16.2/上	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76,000	スレッド数:8、メモリバス:2133MHz(最大)、DMI:8GT/s、最大TDP:45W サポートCPU構成:1CPU
D	252	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XU	●																																								
D	253	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XV	●																																								
D	254	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XW	●																																								
D	255	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XX	●																																								
D	256	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XY	●																																								
D	257	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38XZ	●																																								
D	258	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X0	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	453,000	スレッド数:20、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:8GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X0	●																																								
D	259	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X1	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:60W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X1	●																																								
D	260	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380,000	スレッド数:20、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:60W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×8)/ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能
			PYBCP38X2	●																																								
D	261	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XU2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XU2	●																																								
D	262	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP38XV2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	スレッド数:4、メモリバス:1333MHz(最大)、QPI:6.4GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XV2	●																																								
D	263	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XW2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XW2	●																																								
D	264	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38XX2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,000	スレッド数:12、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:80W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XX2	●																																								
D	265	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XY2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数:16、メモリバス:1600MHz(最大)、QPI:7.2GT/s、最大TDP:95W サポートCPU構成:1CPU、2CPU FAN数量:1 ※ラックベースユニット(3.5インチ×12)のみ適用可能
			PYBCP38XY2	●																																								

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIIを搭載する本体のサポート可能なSPIIに準ずる)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

	項	品名	型名			提供時期	適用機種																									適用OS ※1※2																								希望小売価格（税別、円）	備考
							BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12R7	WS12R7F	WS12R7E	WS512R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5	WS08D-64	WS08S-E-64	WS08D-32	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
D:CPU　※異なる種類のCPUは混在不可。																																																									
D	265	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP38XZ2	×	準		×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	348 nin	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38XZ2	●																																																					
D	267	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X02	×	済		×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	453,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能 2CPU構成にてHDDを12本搭載する場合、吸気温度32℃未満の環境でご使用ください。
			PYBCP38X02	●																																																					
D	268	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP38X12	×	済		×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38X12	●																																																					
D	269	Xeon プロセッサー E5-2450Lv2 (1.70GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP38X22	×	済		×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU FAN数量：1 ※ラックベースユニット（3.5インチ×12）のみ適用可能
			PYBCP38X22	●																																																					
D	190	Xeon プロセッサー E5-2403v2 (1.80GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XU	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XU	●																																																					
D	191	Xeon プロセッサー E5-2407v2 (2.40GHz/4コア/10MB)×1	PY-CP37XV	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	スレッド数：4、メモリバス：1333MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XV	●																																																					
D	192	Xeon プロセッサー E5-2420v2 (2.20GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XW	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XW	●																																																					
D	193	Xeon プロセッサー E5-2430v2 (2.50GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37XX	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	173,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：80W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XX	●																																																					
D	194	Xeon プロセッサー E5-2440v2 (1.90GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XY	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XY	●																																																					
D	195	Xeon プロセッサー E5-2450v2 (2.50GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP37XZ	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	349,000	スレッド数：16、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37XZ	●																																																					
D	196	Xeon プロセッサー E5-2470v2 (2.40GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP37X0	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	453,000	スレッド数：20、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：95W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37X0	●																																																					
D	197	Xeon プロセッサー E5-2430Lv2 (2.40GHz/6コア/15MB)×1	PY-CP37X1	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	スレッド数：12、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：7.2GT/s、最大TDP：60W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
			PYBCP37X1	●																																																					
D	142	Xeon プロセッサー E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB)×2	PYBCP43XL	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU
D	143	Xeon プロセッサー E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB)×2	PYBCP43XM	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	628,000	スレッド数：8、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU
D	144	Xeon プロセッサー E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB)×2	PYBCP43XA	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU
D	145	Xeon プロセッサー E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB)×2	PYBCP43XB	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	237,000	スレッド数：6、メモリバス：1600MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU
D	146	Xeon プロセッサー E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB)×2	PYBCP43XC	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	307,000	スレッド数：12、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU
D	147	Xeon プロセッサー E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB)×2	PYBCP43XN	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	825,000	スレッド数：12、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU
D	148	Xeon プロセッサー E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB)×2	PYBCP43XD	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	603,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：85W サポートCPU構成：2CPU
D	149	Xeon プロセッサー E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB)×2	PYBCP43XE	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	691,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：90W サポートCPU構成：2CPU
D	292	Xeon プロセッサー E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB)×2	PYBCP43XP	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,079,000	スレッド数：16、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU
D	293	Xeon プロセッサー E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB)×2	PYBCP43XF	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695,000	スレッド数：20、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU
D	294	Xeon プロセッサー E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB)×2	PYBCP43XG	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	834,000	スレッド数：20、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：105W サポートCPU構成：2CPU
D	295	Xeon プロセッサー E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB)×2	PYBCP43XH	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	974,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	296	Xeon プロセッサー E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB)×2	PYBCP43XJ	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,079,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	297	Xeon プロセッサー E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB)×2	PYBCP43XK	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,292,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU
D	298	Xeon プロセッサー E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB)×2	PYBCP43XR	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,155,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	299	Xeon プロセッサー E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB)×2	PYBCP43XS	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,447,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：120W サポートCPU構成：2CPU
D	300	Xeon プロセッサー E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB)×2	PYBCP43XT	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,615,000	スレッド数：28、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：145W サポートCPU構成：2CPU
D	301	Xeon プロセッサー E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB)×2	PYBCP43XU	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,014,000	スレッド数：32、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：135W サポートCPU構成：2CPU
D	302	Xeon プロセッサー E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×2	PYBCP43XV	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,568,000	スレッド数：36、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：145W サポートCPU構成：2CPU
D	303	Xeon プロセッサー E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB)×2	PYBCP43XW	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：55W サポートCPU構成：2CPU
D	304	Xeon プロセッサー E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB)×2	PYBCP43XX	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695,000	スレッド数：24、メモリバス：2133MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：65W サポートCPU構成：2CPU
D	349	Xeon プロセッサー E7-4809v3 (2GHz/8コア/20MB)×1	PY-CP47GA	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	357,000	スレッド数：16、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GA	●																																																					
D	350	Xeon プロセッサー E7-4820v3 (1.90GHz/10コア/25MB)×1	PY-CP47GB	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：6.4GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GB	●																																																					
D	352	Xeon プロセッサー E7-4830v3 (2.10GHz/12コア/30MB)×1	PY-CP47GC	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	スレッド数：24、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GC	●																																																					
D	353	Xeon プロセッサー E7-4850v3 (2.20GHz/14コア/35MB)×1	PY-CP47GD	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	819,000	スレッド数：28、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：8GT/s、最大TDP：115W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GD	●																																																					
D	348	Xeon プロセッサー E7-8893v3 (3.20GHz/4コア/45MB)×1	PY-CP47GL	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,953,000	スレッド数：8、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：140W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GL	●																																																					
D	351	Xeon プロセッサー E7-8891v3 (2.80GHz/10コア/45MB)×1	PY-CP47GK	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,860,000	スレッド数：20、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：165W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GK	●																																																					
D	354	Xeon プロセッサー E7-8860v3 (2.20GHz/16コア/40MB)×1	PY-CP47GE	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	スレッド数：32、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：140W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GE	●																																																					
D	355	Xeon プロセッサー E7-8867v3 (2.50GHz/16コア/45MB)×1	PY-CP47GJ	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,270,000	スレッド数：32、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：165W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GJ	●																																																					
D	356	Xeon プロセッサー E7-8870v3 (2.10GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP47GF	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,270,000	スレッド数：36、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：140W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GF	●																																																					
D	357	Xeon プロセッサー E7-8880v3 (2.30GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP47GG	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,610,000	スレッド数：36、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GG	●																																																					
D	358	Xeon プロセッサー E7-8890v3 (2.50GHz/18コア/45MB)×1	PY-CP47GH	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,950,000	スレッド数：36、メモリバス：1866MHz(最大)、GPI：9.6GT/s、最大TDP：165W サポートCPU構成：2CPU、4CPU ※4CPU構成にする場合、メモリボード[PY-MB04]の手配必須
			PYBCP47GH	●																																																					
D	359	CPUブランクキット	PYBDMC01	●	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	2CPU構成時に、残りCPUスロット×2に搭載するブランクキット
E:メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																																									
E	34	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB3	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank: Single ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB4]との混在不可
			PYBME08SB3	●																																																					
E	35	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB4	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	155,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB3]/メモリ-16GB(16GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME16SB3]/ メモリ-32GB(32GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME32SB3]との混在不可
			PYBME08SB4	●																																																					
E	36	メモリ-16GB (16GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME16SB3	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	330,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB4]との混在不可
			PYBME16SB3	●																																																					
E	37	メモリ-32GB (32GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME32SB3	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	672,000	Rank: Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB4]との混在不可
			PYBME32SB3	●																																																					
E	38	メモリ-32GB (32GB 2133 LRDIMM×1)	PY-ME32EA3	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	900,000	Rank: Quad
			PYBME32EA3	●																																																					
E	39	メモリ-64GB (64GB 2133 LRDIMM×1)	PY-ME64EA3	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800,000	Rank: Quad
			PYBME64EA3	●																																																					
E	8	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VB2	×	済		×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	Rank: Dual
			PYBME04VB2	●																																																					

[適用機種] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、—:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる

	項	品名	型名		提供時期	適用機種																					適用OS ※1※2																		希望小売価格(税別、円)	備考
						BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2520 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12R0	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R0	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
																								注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
		E:メモリ　※異なる種類のメモリは混在不可。																																												
E	9	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME08VB2	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,000	Rank:Dual
			PYBME08VB2	●																																									
E	10	メモリ-4GB (4GB 2133 UDIMM×1)	PY-ME04UD	×	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	Rank:Single
			PYBME04UD	●																																									
E	11	メモリ-8GB (8GB 2133 UDIMM×1)	PY-ME08UD	×	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,000	Rank:Dual
			PYBME08UD	●																																									
E	12	メモリ-16GB (16GB 2133 UDIMM×1)	PY-ME16UD	×	16.1/下	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	Rank:Dual
			PYBME16UD	●																																									
E	70	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA5	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,000	Rank:Single
			PYBME04RA5	●																																									
E	71	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA5	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	Rank:Single
			PYBME08RA5	●																																									
E	72	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA5	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,000	Rank:Dual
			PYBME16RA5	●																																									
E	87	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,000	Rank:Single ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB2]との混在不可
			PYBME08SB	●																																									
E	90	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME08SB2	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB]/メモリ-16GB(16GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME16SB]/ メモリ-32GB(32GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME32SB]との混在不可
			PYBME08SB2	●																																									
E	88	メモリ-16GB (16GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME16SB	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB2]との混在不可
			PYBME16SB	●																																									
E	89	メモリ-32GB (32GB 2133 RDIMM×1)	PY-ME32SB	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	677,000	Rank:Dual ※メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM×1)[PY-ME08SB2]との混在不可
			PYBME32SB	●																																									
E	91	メモリ-32GB (32GB 2133 LRDIMM×1)	PY-ME32EA	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900,000	Rank:Quad
			PYBME32EA	●																																									
E	92	メモリ-64GB (64GB 2133 LRDIMM×1)	PY-ME64EA	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800,000	Rank:Quad
			PYBME64EA	●																																									
E	93	メモリ-16GB (8GB 2133 RDIMM×2)	PY-ME16SB6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310,000	Rank:Single
			PYBME16SB6	●																																									
E	94	メモリ-32GB (16GB 2133 RDIMM×2)	PY-ME32SB6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660,000	Rank:Dual
			PYBME32SB6	●																																									
E	98	メモリ-64GB (32GB 2133 RDIMM×2)	PY-ME64SB6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800,000	Rank:Dual
			PYBME64SB6	●																																									
E	95	メモリ-64GB (32GB 2133 LRDIMM×2)	PY-ME64EA6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800,000	Rank:Quad
			PYBME64EA6	●																																									
E	96	メモリ-128GB (64GB 2133 LRDIMM×2)	PY-ME12EA6	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,600,000	Rank:Quad
			PYBME12EA6	●																																									
E	97	メモリボード (DIMMスロット×12)	PY-MB04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×12を追加
			PYBMB04	●																																									
		F:内蔵ストレージ																																												
F	219	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305D3	×	済	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305D3	●																																									
F	220	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455D3	×	済	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455D3	●																																									
F	221	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605D3	×	済	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605D3	●																																									
F	273	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305C	●																																									
F	274	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305C6	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH305C6	●																																									
F	209	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455C	●																																									
F	207	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455C6	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH455C6	●																																									
F	210	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605C	●																																									
F	208	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605C6	×	済	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTH605C6	●																																									
F	307	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7A6	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH2T7A6	●																																									
F	120	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7A5	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX80(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH2T7A5	●																																									
F	308	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -3TB(7.2krpm)	PY-CH3T7A6	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH3T7A6	●																																									
F	121	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -3TB(7.2krpm)	PY-CH3T7A5	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX80(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH3T7A5	●																																									
F	309	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7A6	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S2]経由で接続可能
			PYBCH4T7A6	●																																									
F	122	内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7A5	×	済	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX80(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBCH4T7A5	●																																									
F	744	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	— *2	— *2	— *2	—	—	—	×	285,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBBH6T7E	●																																									
F	745	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E3	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	— *2	— *2	— *2	— *2	—	—	—	×	285,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBBH6T7E3	●																																									
F	39	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B	●																																									

[適用機種欄] ●:適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, —:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, —:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			アクセラレータ対応	提供時期	適用機種																					適用OS ※1※2																		希望小売価格(税別、円)	備考
								BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
F:内蔵ストレージ																																																	
F	10	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B3	×		済	×	×	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH507B3	●																																													
F	12	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B4	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH507B4	●																																													
F	32	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH502B	●																																													
F	103	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B2	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH502B2	●																																													
F	34	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7B	●																																													
F	11	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B3	×		済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T7B3	●																																													
F	17	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B4	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域
			PYBBH1T7B4	●																																													
F	33	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T2B	●																																													
F	104	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B2	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH1T2B2	●																																													
F	35	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T7B	●																																													
F	13	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B3	×		済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T7B3	●																																													
F	36	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T2B	●																																													
F	105	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B2	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH2T2B2	●																																													
F	37	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T7B	●																																													
F	15	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B3	×		済	×	×	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T7B3	●																																													
F	38	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T2B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH3T2B	●																																													
F	40	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T7B	●																																													
F	16	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B3	×		済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T7B3	●																																													
F	41	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T2B	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBH4T2B	●																																													
F	295	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257E	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	12,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
F	296	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257E2	●		済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	12,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
F	297	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252E	●		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	12,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
F	298	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507E	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	33,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH507E	●																																													
F	299	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH507E2	×		済	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	33,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH507E2	●																																													
F	300	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502E	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—*2	—*2	—	—	—	×	33,000	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBPH502E	●																																													
F	238	内蔵3.5インチケージ付きSSD -200GB	PY-TD20NG4	×		済	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD20NG4	●																																													
F	239	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TD40NG4	×		済	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	683,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD40NG4	●																																													
F	240	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TD80NG4	×		済	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,365,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD80NG4	●																																													
F	241	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.6TB	PY-TD16NG4	×		済	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,730,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD16NG4	●																																													
F	242	内蔵3.5インチケージ付きSSD -100GB	PY-TD10NF2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD10NF2	●																																													

[適用機種] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																					適用OS ※1※2																		希望小売価格（税別、円）	備考
					アクセラレータ(GPU)搭載		BX2580 M1	BX2560 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	TX1320 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E 注2	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux 注3	VMware 注4	注1	
F	243	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -100GB	PY-TD10NF4	×		済	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		173,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD10NF4	●																																										
F	244	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -200GB	PY-TD20NF2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		315,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD20NF2	●																																										
F	245	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -200GB	PY-TD20NF4	×		済	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		315,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD20NF4	●																																										
F	246	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -400GB	PY-TD40NF2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD40NF2	●																																										
F	247	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -400GB	PY-TD40NF4	×		済	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD40NF4	●																																										
F	248	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -800GB	PY-TD80NF2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1,218,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD80NF2	●																																										
F	249	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -800GB	PY-TD80NF4	×		済	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		1,218,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBTD80NF4	●																																										
F	151	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -120GB	PY-TS12NE2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		104,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NE2	●																																										
F	156	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -120GB	PY-TS12NE4	×		済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		104,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS12NE4	●																																										
F	152	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -240GB	PY-TS24NE2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		189,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NE2	●																																										
F	157	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -240GB	PY-TS24NE4	×		済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		189,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS24NE4	●																																										
F	153	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -480GB	PY-TS48NE2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		365,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NE2	●																																										
F	158	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -480GB	PY-TS48NE4	×		済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		365,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS48NE4	●																																										
F	154	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -800GB	PY-TS80NE2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NE2	●																																										
F	159	内蔵3.5インチチャージ付きSSD -800GB	PY-TS80NE4	×		済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	●	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、管理事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBTS80NE4	●																																										
F	280	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451D3	×		済	● *3 *4	×	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	84,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート *3) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH451D3	●																																										
F	757	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451D4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	84,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH451D4	●																																										
F	281	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D3	×		済	● *3 *4	×	×	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	●	×	●	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート *3) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH601D3	●																																										
F	236	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D5	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH601D5	●																																										
F	770	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D4	×		15.12/下	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	100,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH601D4	●																																										
F	282	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D3	×		済	● *3 *4	×	×	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	●	×	● *1	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート *3) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH901D3	●																																										
F	237	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D5	×		16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×		–	–	–	–	–	–	–	–	–	– *2	– *2	– *2	– *2	–	–	–	×	126,000	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH901D5	●																																										

F：内蔵ストレージ

[適用機種] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

	項	品名	型名		アクセラレータ(ラック)	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12R2 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12R5 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E 注2	WS08R2	WS08R-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08S-E-32	WS08RF 注3	Linux 注4	VMware	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																											
F	758	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	126,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH901D4	●																																							
F	283	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D3	×		済	● *3 *4	×	×	● *1	×	● *1	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート *3) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH121D3	●																																							
F	260	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D5	×	16.1/下		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH121D5	●																																							
F	771	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D4	×	15.12/下		×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH121D4	●																																							
F	285	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D3	×		済	● *3 *4	×	● *1	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	252,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート *3) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *4) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH181D3	●																																							
F	284	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D	×		済	× *2 *3	× *2 *3	× *3	×	● *1 *3	× *3	× *3	× *3	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1 *3	× *3	× *3	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－	－	－	×	252,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能 *4) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH181D	●																																							
F	759	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－	－	－	×	252,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能 *2) 仮想環境(Hyper-V)非サポート
			PYBSH181D4	●																																							
F	723	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E	●		済	× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
F	724	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E3	●		済	● *2 *3	×	● *1	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	● *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
F	725	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E4	●		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
F	726	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E	×		済	× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH601E	●																																							
F	727	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E3	×		済	● *2 *3	×	● *1	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	● *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH601E3	●																																							
F	728	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH601E4	●																																							
F	729	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E	×		済	× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH901E	●																																							
F	730	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E3	×		済	● *2 *3	×	● *1	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	● *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH901E3	●																																							
F	731	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH901E4	●																																							
F	732	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E	×		済	× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能
			PYBSH121E	●																																							
F	733	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E3	×		済	● *2 *3	×	● *1	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	● *4	● *4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH121E3	●																																							
F	734	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	163,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH121E4	●																																							
F	305	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH303E	●		済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:× 用途:システム領域/データ領域
F	223	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305D3	×		済	● *2 *3	×	×	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH305D3	●																																							
F	740	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305E5	×	16.1/下		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH305E5	●																																							
F	754	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305E4	×		済	×	×	× *1	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2ハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH305E4	●																																							
F	226	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455D3	×		済	● *2 *3	×	×	● *1	×	● *1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH455D3	●																																							
F	741	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455E5	×	16.1/下		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH455E5	●																																							

[適用機種] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、—:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS搭] ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		アクセラレータ(ビ)	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																									
F	229	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605D3	×	済	●*2 *3	×	×	●*1	×	●*1	●	●	●	×	×	×	●	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY BX2560 M1 ブレードベースユニット[PYX2561BAN]のみ搭載可能
			PYBSH605D3	●																																					
F	742	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605E5	×	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBSH605E5	●																																					
F	756	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605E4	×	済	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ *1) JX40 S2にハードディスクキャビネット[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSH605E4	●																																					
F	116	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C5	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH301C5	●																																					
F	18	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	●*1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH301C6	●																																					
F	261	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C7	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH301C7	●																																					
F	117	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C5	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	×*3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH451C5	●																																					
F	21	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH451C6	●																																					
F	118	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C5	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH601C5	●																																					
F	22	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	●*1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH601C6	●																																					
F	267	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C7	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH601C7	●																																					
F	119	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C5	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH901C5	●																																					
F	24	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	●*1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH901C6	●																																					
F	268	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C7	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH901C7	●																																					
F	128	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121C5	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH121C5	●																																					
F	129	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	●*1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH121C6	●																																					
F	269	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121C7	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH121C7	●																																					
F	14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH305C	●																																					
F	19	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH305C6	●																																					
F	263	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH305C7	●																																					
F	203	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH455C	●																																					
F	204	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH455C6	●																																					
F	264	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH455C7	●																																					
F	205	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C	×	済	×*2 *3	×*2 *3	×*3	×	●*1 *3	×*3	×*3	×*3	×*3	●*1	×	●*1	×	●*1	×*3	×*3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *3) JX40ハードディスクキャビネット経由で接続可能
			PYBSH605C	●																																					
F	206	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C6	×	済	●*2	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSH605C6	●																																					
F	266	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C7	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,000	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n ホットプラグ:○ 用途:システム領域/データ領域 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSH605C7	●																																					

[適用機種/OS] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●:適用可, T:タワーベースユニット選択時のみ適用可, R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます), ×:適用不可, ー:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																						適用OS ※1※2																		備考
							BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-7E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																										注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ																																																
F	72	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NG4	×	準		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	316,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSD20NG4	●																																											
F	51	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40NG2	×	済		×*1 ×*2	×*1 ×*2	× ×*2	×	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	×	×	×	×	×	× ×*2	× ×*2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	683,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *2) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBSD40NG2	●																																											
F	73	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NG4	×	済		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	683,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSD40NG4	●																																											
F	760	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40NG5	×	済		×	×	× *1	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	683,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSD40NG5	●																																											
F	52	内蔵2.5インチ SSD-800GB	PY-SD80NG2	×	済		×*1 ×*2	×*1 ×*2	× ×*2	×	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	×	×	×	×	×	× ×*2	× ×*2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,365,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *2) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBSD80NG2	●																																											
F	74	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NG4	×	準		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,365,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSD80NG4	●																																											
F	761	内蔵2.5インチ SSD-800GB	PY-SD80NG5	×	済		×	×	× *1	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,365,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSD80NG5	●																																											
F	80	内蔵2.5インチ SSD-1.6TB	PY-SD16NG2	×	済		×*1 ×*2	×*1 ×*2	× ×*2	×	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	× ×*2	×	×	×	×	×	× ×*2	× ×*2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,730,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレードへの適用可能 *2) JX40(ハードディスクキャビネット)経由で接続可能
			PYBSD16NG2	●																																											
F	75	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SD16NG4	×	済		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,730,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須
			PYBSD16NG4	●																																											
F	762	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SD16NG5	×	済		×	×	× *1	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	× *1	× *1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,730,000	データ転送速度:SAS 12Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance *1) JX40 S2(ハードディスクキャビネット)[PY-D402S]経由で接続可能
			PYBSD16NG5	●																																											
F	67	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NF2	×	済		× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	× *1	● *1	× *1	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	173,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD10NF2	●																																											
F	111	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NF4	×	済		●*2	×	● *1	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	173,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]または SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSD10NF4	●																																											
F	68	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NF2	×	済		× *2	× *2	×	×	● *1	×	×	×	×	● *1	× *1	● *1	× *1	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD20NF2	●																																											
F	112	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NF4	×	済		●*2	×	● *1	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	315,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]または SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSD20NF4	●																																											
F	69	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NF2	×	済		×*2	×*2	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	609,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD40NF2	●																																											
F	113	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NF4	×	済		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	609,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]または SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSD40NF4	●																																											
F	70	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NF2	×	済		×*2	×*2	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,218,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) PRIMERGY SX960 S1ストレージブレードへの適用可能
			PYBSD80NF2	●																																											
F	114	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NF4	×	済		●*2	×	×	×	×	●*1	●	●	●	×	×	×	×	×	●	● *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,218,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Mainstream Endurance 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC01/PYBTKSC01]または SASアレイコントローラモジュール接続オプション[PY-TKSD03/PYBTKSD03]の同時手配必須 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能
			PYBSD80NF4	●																																											
F	184	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NE2	×	済		×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	× *1	● *1 *2	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	104,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NE2	●																																											
F	189	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12NE4	×	済		●*2	×	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *3	● *3	● *3	● *3	×	×	×	● *3	×	● *3	● *3 *4	● *3 *4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	104,000	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:○ 製品クラス:Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途:システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時手配必須 *3) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12NE4	●																																											

[適用機種] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS情] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																				適用OS ※1※2																		備考
							BX2580 M1	BX2560 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	
F：内蔵ストレージ																																													
F	751	内蔵2.5インチSSD-120GB	PY-SS12ME2	×		済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 ※SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS12ME2	●																																									
F	185	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NE2	×		済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	● *1 *2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NE2	●																																									
F	190	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NE4	×		済	● *2	×	● *1 *3	● *1 *3	×	● *1 *3	● *3	● *3	● *3	×	×	×	● *3	×	● *3	● *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時手配必須 *3) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS24NE4	●																																									
F	188	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NE2	×		済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	● *1 *2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NE2	●																																									
F	191	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NE4	×		済	● *2	×	● *1 *3	● *1 *3	×	● *1 *3	● *3	● *3	● *3	×	×	×	● *3	×	● *3	● *3 *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時手配必須 *3) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS48NE4	●																																									
F	187	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NE2	×		済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	● *1 *2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NE2	●																																									
F	192	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NE4	×		済	● *2	×	● *1 *3	● *1 *3	×	● *1 *3	● *3	● *3	● *3	×	×	×	● *3	×	● *3	● *3 *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 0.3DWPD) 用途：システム領域/データ領域 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時手配必須 *3) SASアレイコントローラカードの同時手配必須 *4) PRIMERGY CX400 M1 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBSS80NE4	●																																									
F	275	内蔵1.8インチSSD-200GB	PY-SD20MJ	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC02/PYBTKSC02]または SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション[PY-TKSD04/PYBTKSD04]の同時手配必須
			PYBSD20MJ	●																																									
F	276	内蔵1.8インチSSD-400GB	PY-SD40MJ	×		済	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	609,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Mainstream Endurance 用途：システム領域/データ領域 *1) オンボードSATAコントローラ接続オプション[PY-TKSC02/PYBTKSC02]または SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション[PY-TKSD04/PYBTKSD04]の同時手配必須
			PYBSD40MJ	●																																									
F	257	内蔵2.5インチ PCIe SSD-800GB	PY-BS08PA	×		済	● *1	×	×	×	×	● *2 *7	● *5 *7	● *6	● *6	×	×	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	×	1,050,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域(BX2560 M1のみ)/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション[PY-TKPS01/PYBTKPS01]の同時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ搭載時のみ適用可能 *4) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×6[PYBBA26S2])の同時手配必須 *5) ベイ追加オプション[PYBBA24P4/PYBBA28S6P])背面用ベイ追加オプション[PY-BA24P6/PYBBA24P6]の同時手配必須 *6) ベイ追加オプション[PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の同時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの同時手配必須 *8) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカード/2.5インチPCIe SSD接続ケーブルの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS08PA	●																																									
F	258	内蔵2.5インチ PCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PA	×		済	● *1	×	×	×	×	● *2 *7	● *5 *7	● *6	● *6	×	×	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	×	2,100,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域(BX2560 M1のみ)/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション[PY-TKPS01/PYBTKPS01]の同時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ搭載時のみ適用可能 *4) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×6[PYBBA26S2])の同時手配必須 *5) ベイ追加オプション[PYBBA24P4/PYBBA28S6P])背面用ベイ追加オプション[PY-BA24P6/PYBBA24P6]の同時手配必須 *6) ベイ追加オプション[PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の同時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの同時手配必須 *8) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカード/2.5インチPCIe SSD接続ケーブルの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS16PA	●																																									
F	259	内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB	PY-BS20PA	×		済	● *1	×	×	×	×	● *2 *7	● *5 *7	● *6	×	×	×	×	×	×	● *6	● *3 *4	● *3 *4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	×	2,678,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 10DWPD) 用途：システム領域(BX2560 M1のみ)/データ領域 ホストバス：PCI Express3.0 *1) PCIe SSD接続オプション[PY-TKPS01/PYBTKPS01]の同時手配必須(2CPU構成必須) *2) ラックベースユニット (2.5インチ×10)のみ適用可能 *3) PRIMERGY CX400 M1 シャーシ搭載時のみ適用可能 *4) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×6[PYBBA26S2])の同時手配必須 *5) ベイ追加オプション[PYBBA24P4/PYBBA28S6P])背面用ベイ追加オプション[PY-BA24P6/PYBBA24P6]の同時手配必須 *6) ベイ追加オプション[PYBBA3802P/PYBBA2SS1P/PYBBA2LS1P]の同時手配必須 *7) 2.5インチPCIe SSD用 スイッチカードの同時手配必須 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBBS20PA	●																																									
F	735	PCIe SSD-1.3TB	PY-PS13PC	×		済	×	×	×	×	×	●	● *2	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R *1	注4	2,300,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS13PC	●																																									
F	736	PCIe SSD-2.6TB	PY-PS26PC	×		済	×	×	×	×	×	●	● *2	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R *1	注4	4,300,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS26PC	●																																									
F	737	PCIe SSD-5.2TB	PY-PS52PC	×		済	×	×	×	×	×	● *2	● *2 *3	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R *1	注4	8,200,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Mainstream Endurance(書き込み保証値 6.7DWPD) 用途：データ領域 ホストバス：PCI Express2.0 *1) RHEL6.5、7.0以降サポート *2) PCIe(×8) フルハイト ライザーカード適用時のみ搭載可能 *3) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBPS52PC	●																																									

[適用機種] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS種] ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS ※1※2																			備考
				ファミリレイアウト対応		BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12R5	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08R5	WS08D-64	WS08S-E-64	WS08D-E-32	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																										注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネンステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格やご提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
F：内蔵ストレージ																																												
F	290	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 － SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA	●																																								
F	291	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 － SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA	●																																								
F	287	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA2	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	53,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 － SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS64YA2	●																																								
F	288	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA2	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	105,000	システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：MLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途：システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項編「有寿命部品 － SSD製品の書き込み保証値について」を参照
			PYBDS13YA2	●																																								
F	133	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28P3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO：E *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P3	●																																								
F	83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	● *3	● *1	● *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1 *1) ベイオプションNO：A *2) 搭載パターンNO:12 *3) 搭載パターンNO:9
			PYBBAD01	●																																								
F	93	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3403D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×4 ベイオプションNO：C *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA3403D	●																																								
F	134	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28P4	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 ベイオプションNO：D *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBBA28P4	●																																								
F	202	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	PY-BA2201	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	オプションベイ×1 → 2.5インチベイ×2 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
			PYBBA2201	●																																								
F	1	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	PY-BA22S1	×	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	オプションベイ×1 → 2.5インチベイ×2 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA22S1	●																																								
F	2	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PYBBA34S1	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	3.5インチストレージベイ×4 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	3	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PYBBA38S1	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	3.5インチストレージベイ×8 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	4	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×12&ODD)	PYBBA3TS1	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000	3.5インチストレージベイ×12 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	5	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×8& 2.5インチストレージ×8)	PYBBA38S2G	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	3.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチストレージベイ×8 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	6	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28SA	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	7	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS5	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	2.5インチストレージベイ×16 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	8	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2SS5E	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	131,000	2.5インチストレージベイ×16 + 3.5インチストレージベイ×4 + Ultra Slim ODDベイ×1 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	9	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS3	●	16.1/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,000	2.5インチストレージベイ×24 *1) 450W電源標準搭載ベースユニットのみ選択可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	212	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3406	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	3.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット(3.5インチ)のみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA3406	●																																								
F	700	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28S6	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ×8 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	701	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	2.5インチストレージベイ×16 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	703	ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA24P4	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
F	704	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA28S6P	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	2.5インチストレージベイ×8 + 2.5インチPCIe SSDベイ×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
F	705	背面用ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA24S1	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 一般型名は、3.5インチモデルの場合、本体のシリアル番号が「MAVT004200」以降にのみ適用可能 ※ 選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M1 システム構成図の 「VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)、背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
			PYBBA24S1	●																																								
F	706	背面用ベイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P6	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4 *1) 一般型名は、3.5インチモデルの場合、本体のシリアル番号が「MAVT004200」以降にのみ適用可能 ※ 選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M1 システム構成図の 「VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)、背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。 [必須ハード] ・2.5インチPCIe SSD用スイッチカード
			PYBBA24P6	●																																								
F	87	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	88	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4&LTO)	PYBBA2402L	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×4 + LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	707	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA28P2	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	89	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 + 3.5インチオプションベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	90	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA2803L	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×8 + LTOベイ *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可
F	708	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×12)	PYBBA2TP2	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×12 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※出荷後の本体には適用不可
F	91	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	●	済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	2.5インチストレージベイ(SAS 6Gbps)×16 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用不可 ※出荷後の本体には適用不可

[適用機種] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS] ●：適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																					適用OS ※1※2															希望小売価格（税別、円）	備考
						BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	W50R25-E	W50R5-E	W50R5-E-64	W50R5-D-64	W50R5-E-32	W50R5RF	Linux	VMware		
F	277	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA2406	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA2406	●																																							
F	215	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA2405	×	済	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×4 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA2405	●																																							
F	709	ペイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PYBBA3407	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	3.5インチストレージベイ×4 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	710	ペイ追加オプション (3.5インチストレージ×8)	PYBBA3802	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	3.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	711	ペイ追加オプション (3.5インチストレージ×12&ODD)	PYBBA3T03D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	3.5インチストレージベイ×12＋Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	712	ペイ追加オプション (3.5インチストレージ×8& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA3802P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	3.5インチストレージベイ×8＋2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	714	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PYBBA2BS3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	2.5インチストレージベイ×8 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード
F	715	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2SS1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105,000	2.5インチストレージベイ×16 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	768	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	2.5インチストレージベイ×24 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	767	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×32)	PYBBA2MS1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	2.5インチストレージベイ×32 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	716	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×16& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2SS1E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	2.5インチストレージベイ×16＋3.5インチストレージベイ×4＋Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	768	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×24& 3.5インチストレージ×4&ODD)	PYBBA2LS1E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185,000	2.5インチストレージベイ×24＋3.5インチストレージベイ×4＋Ultra Slim ODDベイ×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	717	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×16& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2SS1P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	131,000	2.5インチストレージベイ×16、2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	769	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×24& 2.5インチPCIe SSD×4)	PYBBA2LS1P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	184,000	2.5インチストレージベイ×24、2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	718	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×24)	PYBBA2LS2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	2.5インチストレージベイ×24 ※出荷後の本体には適用不可 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
F	719	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×2)	PY-BA2202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	2.5インチストレージベイ×2 [必須ハード] ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
			PYBBA2202	●																																							
F	720	ペイ追加オプション (2.5インチPCIe SSD×4)	PY-BA24P8	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチPCIe SSDベイ×4、 2.5インチPCIe SSD用スイッチカード×1、2.5インチPCIe SSD接続ケーブル×1
F	254	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×6)	PYBBA26S1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	2.5インチストレージベイ×6 搭載可能ストレージ：SAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	255	ペイ追加オプション (2.5インチストレージ×6)	PYBBA26S2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	2.5インチストレージベイ×6(HDD/SSD×4＋PCIe SSD×2) 搭載可能ストレージ：SAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD ※出荷後の本体には適用不可
F	256	ブランクパネル	PYBDMB01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	2.5インチストレージベイを使用しない場合のブランクパネル ※出荷後の本体には適用不可
F	100	JX40(ハードディスクキャビネット) ※2015年12月31日販売終息予定	PY-D401U	×	済	● *1	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ：24スロット 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD，2.5インチ ニアライン SAS HDD，2.5インチSSD 占有ユニット数：2U 最大43.2TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大3台までのカスケード接続可能 ※JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SAS アレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SAS コントローラカード[PY-SC2ZC0/PYBSC2Z0L/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SAS コントローラ拡張ボード[PY-SCD08/PYBSCD082]/SAS エキスパンダー ・SAS アレイコントローラ拡張ボード[PY-SRD08/PYBSRD08Z] ・SAS アレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A]とSAS エキスパンダー拡張ボード ・SAS ケーブル[PY-CBS012/13/14/15/16] ・内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) ・電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
F	752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ：24スロット 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD，2.5インチSSD 占有ユニット数：2U 最大43.2TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX40/JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SAS アレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SAS コントローラカード[PY-SC2ZC0/PYBSC2Z0L/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SAS ケーブル[PY-CBS015/16/26/27/29] ・内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	765	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S2	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	420,000	内蔵ストレージベイ：12スロット 搭載可能内蔵ストレージ：3.5インチニアラインSAS HDD 占有ユニット数：2U 最大48TBまで搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大4台までのカスケード接続可能 ※JX40/JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SAS アレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SAS コントローラカード[PY-SC2ZC0/PYBSC2Z0L/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SAS ケーブル[PY-CBS015/16/26/27/29] ・内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) ・電源ケーブル [PY-CBP111/PYBCBP111/PY-CBP211/PYBCBP211/PY-CBP212/PYBCBP212/ PY-CBP213/PYBCBP213/PY-CBP214/PYBCBP214/PY-CBP215/PYBCBP215]
F	140	JX60(ハードディスクキャビネット)	PY-D601S	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,995,000	内蔵ストレージベイ：60スロット 搭載可能内蔵ストレージ：3.5インチ ニアライン SAS HDD 占有ユニット数：4U＋1U(ブランク板により上段) 最大240TBまで搭載可能 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル：オプション 電源ケーブル：オプション ※最大2台までのカスケード接続可能 ※JX40/JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続不可 ※電源連動対応 [必須ハード] ・SAS アレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・SAS コントローラカード[PY-SC2ZC0/PYBSC2Z0L/PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ・SAS ケーブル(PY-CBS015/16/17/18) ・内蔵ストレージ(3.5インチ，ホットプラグ対応) ・電源ケーブル×4 [PY-CBP109/PYBCBP109/PY-CBP110/PYBCBP110/PY-CBP201/PYBCBP201/ PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
F	115	SAS エキスパンダー ※2015年12月31日販売終息予定	PY-EXS02	×	済	● *1	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	JX40(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホスト I/F 冗長オプション *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
			PYBEXS02	●																																							
F	753	SAS エキスパンダー	PY-EXS05	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホスト I/F 冗長オプション
			PYBEXS05	●																																							
F	141	SAS エキスパンダー	PY-EXS04	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	JX60(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能：ホスト I/F 冗長オプション
			PYBEXS04	●																																							

F：内蔵ストレージ

[適用機種欄] ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS2012R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R2-E	WS08R5	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																							注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2								注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
I：オプションカード関連																																										
I	123	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34	×	済	× *1 *2	× *1 *2	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	● *1	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5 *3	V6 V5 注4	68,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8086×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCI Express2.0での動作 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載 *3) RHEL5.8、6.2以降サポート
			PYBSR3C34	●																																						
I	102	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41	×	済	× *1 *2	× *1 *2	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5 注4	74,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCI Express2.0での動作 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBSR3C41	●																																						
I	103	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42	×	済	× *1 *2	× *1 *2	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5 注4	79,000	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 *1) PCI Express2.0での動作 *2) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBSR3C42	●																																						
I	21	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PR2	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5 *1	V6 V5 注4	68,000	JX40/JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース：SFF8086×2 データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ：JX40/JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ *1) RHEL5.8、6.2以降サポート
			PYBSR3PR2L	●																																						
I	8	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE	×	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	7R 6R R6	V6 V5 注4	79,000	JX40/JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照 [必須ハード] 外付けディスクアレイ：JX40/JX40 S2/JX60(ハードディスクキャビネット)、SASケーブル、内蔵ストレージ
			PYBSR3PE	●							× (空)	× (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)																				
			PYBSR3PEL	●							● (空)	● (空)	× (空)	× (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	(空) (空)	× (空)	(空) (空)	(空) (空)																				
I	130	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01A	×	済	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード：PY-SR2C2/PYBSR2C2/PY-SR2W0/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによる バッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、留意事項編「消耗品の扱いについて」を参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	132	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03A	●	済	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合、手配必須 対象SASアレイコントローラカード：PYBSR2C2/PYBSR2W0 (搭載する本体とカードの一般型名/カスタムメイド型名の組み合わせによる バッテリーバックアップユニットの選択が必要) ※本製品は消耗品のため、留意事項編「消耗品の扱いについて」を参照 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	30	フラッシュモジュール	PY-FRM01	×	済	× *1	× *1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	● (空)	×	● (空)	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C34/PYBSR3C34] ・フラッシュバックアップユニット *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBFRM01	●																																						
I	15	フラッシュモジュール	PY-FRM02	×	済	× *1	× *1	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41/PYBSR3C41] ・フラッシュバックアップユニット *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBFRM02	●																																						
I	16	フラッシュモジュール	PY-FRM03	×	済	× *1	× *1	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ・フラッシュバックアップユニット *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBFRM03	●																																						
I	38	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	×	済	× *1	× *1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C34/PYBSR3C34/PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L] ※SASアレイコントローラカード[PY-SR3C34/PYBSR3C34]使用時は フラッシュモジュール[PY-FRM01/PYBFRM01]の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	39	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	●	済	× *1	× *1	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C34/PYBSR3PR2L] ※SASアレイコントローラカード[PYBSR3C34]使用時はフラッシュモジュール[PYBFRM01]の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	40	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C34/PYBSR3PR2L] ※SASアレイコントローラカード[PYBSR3C34]使用時はフラッシュモジュール[PYBFRM01]の同時手配必須
I	23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	×	済	× *1	× *1	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ※SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41/PYBSR3C41]使用時はフラッシュモジュール [PY-FRM02/PYBFRM02]、 SASアレイコントローラカード[PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]使用時は フラッシュモジュール [PY-FRM03/PYBFRM03]の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	24	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR08	●	済	× *1	× *1	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41/PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ※SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41]使用時はフラッシュモジュール[PYBFRM02]、 SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]使用時は フラッシュモジュール[PYBFRM03]の同時手配必須 *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
I	9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	●	済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41/PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ※SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41]使用時はフラッシュモジュール[PYBFRM02]、 SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]使用時は フラッシュモジュール[PYBFRM03]の同時手配必須
I	25	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR10	●	済	×	×	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41/PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL] ※SASアレイコントローラカード[PYBSR3C41]使用時はフラッシュモジュール[PYBFRM02]、 SASアレイコントローラカード[PYBSR3C42/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]使用時は フラッシュモジュール[PYBFRM03]の同時手配必須
I	138	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR11	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	SASアレイコントローラモジュール搭載用フラッシュバックアップユニット バックアップ機能利用時用オプション ※非消耗品 [必須ハード] ・SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A]
			PYBFBR11	●																																						
I	158	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS011	×	済	× *1	× *1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ライセンスオプション 構成品：MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須 [必須ハード] ・ストレージコントローラ[PY-SR3C34/PYBSR3C34] *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
			PYBRLAS011	●																																						
I	159	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS021	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	ライセンスオプション 構成品：MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須 [必須ハード] ・ストレージコントローラ[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L]
			PYBRLAS021	●																																						

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない

| 項 | | 品名 | | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | |

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、—:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる

| 項 | | 品名 | 型名 | | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		アクティベイト(ライセンス)	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2520 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	備考
																																									※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
I：オプションカード関連																																									
I	20	ライフサイクルマネジメント ライセンス＆モジュール	PY-LCM11	×		済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ・microSDカード(16GB)：同梱 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSDカード(16GB)：サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり ※ご使用にあたっては、各種留意事項がございます。詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html)
			PYBLCM11	●																																					
I	94	LCDパネル	PY-FOD02	×		済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU ベイ追加オプション(OODALC0)[PY-BAD01/PYBBAD01]の同時手配必須
			PYBFOD02	●																																					
I	95	LCDパネル	PY-FOD03	×		済	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) LSD(ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBFOD03	●																																					
I	98	増設用シリアルポート	PY-COM02	×		済	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：PCIスロット
			PYBCOM02	●																																					
I	139	増設用シリアルポート	PY-COM03	×		済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1 搭載位置：専用スロット
			PYBCOM03	●																																					
I	100	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×		済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にVGAポート×1を追加 *1) 前面、背面 VGAポートの同時使用不可 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能
			PYBVAP01	●																																					
I	101	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP02	×		済	×	×	● *1 *2	● *1	×	● *1 *3	● *4	● *1 *2	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にVGAポート×1を追加 *1) 前面、背面 VGAポートの同時使用不可 *2) グラフィックスカードとの同時適用不可 *3) ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ適用可能 *4) ラックベースユニット (3.5インチ×4)/ラックベースユニット (2.5インチ×8、2.5インチ×16)のみ適用可能
			PYBVAP02	●																																					
I	622	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP03	×		済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ前面にVGAポート×1を追加 ※前面、背面 VGAポートの同時使用不可 ※ラックベースユニット (3.5インチ)/ラックベースユニット (2.5インチ×4)のみ適用可能
			PYBVAP03	●																																					
I	118	増設用USB3.0ポート	PY-USP01	×		済	×	×	×	×	● *2	×	×	×	●	×	×	×	×	● *2	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	TR 6R 8R *1	×	11,000	USB 3.0 用増設ポート×1 ホストバス：PCI Express2.0 ブラケットサイズ[PY-USP01]：Full Height/Low Profile ブラケットサイズ[PYBUSP01]：Full Height ブラケットサイズ[PYBUSP01L]：Low Profile *1) RHEL6.2以降サポート *2) 内蔵データカートリッジドライブユニット[PY-RD111/PYBRD111/PY-RD112/PYBRD112]接続専用
			PYBUSP01	●							×																														
			PYBUSP01L	●							● *2			×						×																					
I	105	セキュリティカバー	PY-CVR01	×		済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
J：ブレードサーバオプション関連（PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連）																																									
J	1	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ	PY-R92SC1	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	346,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：6 占有ユニット数：10U 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニットまたは高効率電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード
J	3	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(7年保守サポート対応)	PY-R92SC1E	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100,800	サーバブレードスロット：18 コネクションブレードスロット：8 マネジメントブレードスロット：2(標準：2、最大：2) 電源ユニットスロット：6(標準：6、最大：6) 占有ユニット数：10U 1年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・コネクションブレード ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみ (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品/電源ユニット、マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネルの交換が必要 なお、交換時はシステムの停止が必要
J	5	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PY-R41SC1	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	357,800	サーバブレードスロット：8 コネクションブレードスロット：4 マネジメントブレードスロット：2(標準：1、最大：2) 電源ユニットスロット：4(標準：1、最大：4) 占有ユニット数：6U 1年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット、またはFANユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・シャーシ形態/状態表示パネル ・コネクションブレード
J	8	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PY-S96AD2	×		済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：2 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 ※フラッシュバックアップユニット(FBU)搭載可能(オプション) 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・SASコントローラカード ・SASアレイコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション *1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、SASコントローラカード経由で接続可能
J	9	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード	PY-S98BD1	×		済	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	263,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ：10ベイ 搭載可能内蔵ストレージ：SAS HDD/ニアライン SAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数：左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：4(BX900 S2/ 2(BX400 S1) 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵ストレージ ・PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) ・SASコントローラ拡張ボード、SASアレイコントローラ拡張ボードまたは SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A]/SASエキスパンダー拡張ボード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由のマルチパス接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシとマルチパス接続する場合は、 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)2台の手配必須
J	10	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PY-S91AB1	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	89,000	シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置ベイ：1ベイ 搭載可能バックアップ装置：内蔵LTO6ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット 占有スロット数：1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数：6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・内蔵LTO6ユニット / 内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット ・SASコントローラカード ・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション
J	12	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/12)	PY-SWB103	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	315,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、4ポート(1000BASE-T/SX(SFP)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※4ポート(1000BASE-T/SX)使用する場合は、SFPも手配必須 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1 PYBSWB1030	●			● *1	● *1																																	
			ファブリック2 PYBSWB1031	●			● *2	● *2																																	
			ファブリック3 PYBSWB1032	●			● *3	● *3																																	
			ファブリック4 PYBSWB1033	●			● *4	● *4																																	
J	13	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/8+2)	PY-SWB102	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,155,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：36ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、2ポート(10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルが必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1 PYBSWB1020	●			● *1	● *1																																	
			ファブリック2 PYBSWB1021	●			● *2	● *2																																	
			ファブリック3 PYBSWB1022	●			● *3	● *3																																	
			ファブリック4 PYBSWB1023	●			● *4	● *4																																	
J	14	PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 18/6)	PY-SWB101	×		済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	シャーシ搭載用1Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：6ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名 *4) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック4に搭載して出荷する型名
			ファブリック1 PYBSWB1010	●			● *1	● *1																																	
			ファブリック2 PYBSWB1011	●			● *2	● *2																																	
			ファブリック3 PYBSWB1012	●			● *3	● *3																																	
			ファブリック4 PYBSWB1013	●			● *4	● *4																																	

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																	適用OS ※1※2																	備考
				ファブリックタイプ(ポート数)		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	Windows Server 2016	Windows Server 2019	Windows Server 2022	Windows Server 2025	Red Hat Enterprise Linux 8 for x86_64	Red Hat Enterprise Linux 9 for x86_64	Red Hat Enterprise Linux 10 for x86_64	SUSE Linux Enterprise Server 12 for x86_64	SUSE Linux Enterprise Server 15 for x86_64	SUSE Linux Enterprise Server 16 for x86_64	VMware ESXi 8.0 U3	VMware ESXi 8.0 U3	VMware ESXi 8.0 U3	VMware ESXi 8.0 U3	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																								注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注3	注4	注1	
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2／BX400 S1 シャーシ関連)																																									
J	17	PRIMERGY スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)	PY-SWB105	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,575,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート(1000BASE-T/SX(SFP)、10GBASE-SR/CR(SFP+)) 2ポート(40GBASE-SR4/CR4(QSFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS06]、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP[PY-SFPS03]、 1000BASE-T[PY-SFPC01]をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)の使用する外部ポート数分必要 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブル および40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBSWB1050	●		●*1	●*1																																	
			PYBSWB1051	●		●*2	●*2																																	
			PYBSWB1052	●		●*3	●*3																																	
J	18	PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)	PY-LNP101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630,000	シャーシ搭載用10Gbps対応LANパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート(1000BASE-T/SX(SFP)、10GBASE-SR/CR(SFP+)) ブレード形状：シングルワイド ※本製品をファブリック2、3または4に搭載する場合は、LAN拡張ボード(10Gbps)または コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード[PY-CND02、PYBCND02*]を搭載しているブレードサーバが必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS06]、10GBASE-CR SFP+ケーブル、1000BASE-SX SFP[PY-SFPS03]、 1000BASE-T[PY-SFPC01]をPRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する 外部ポート数分の手配必須 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて)を参照 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBLNP1010	●		●*1	●*1																																	
			PYBLNP1011	●		●*2	●*2																																	
			PYBLNP1012	●		●*3	●*3																																	
J	105	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)	PY-FCB104	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,520,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部合めて14ポート。スイッチブレード購入後15ポート以上ご使用の場合は、 Ports On Demandライセンス(PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード[PY-FCBU01])を適用して 使用可能なポート数の拡張が必要(内部ポート、外部ポート合めて28ポートに拡張可能) ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)[PY-SFPS10]/(8Gbps)[PY-SFPS04]を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※サーバブレードをBX900 S2 シャーシに搭載して出荷する場合、ファイバーチャネル拡張ボードを搭載した サーバブレードは13台まで搭載可能 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PY-FCD02] *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1041	●		●*1	●*1																																	
			PYBFCB1042	●		●*2	●*2																																	
J	106	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード	PY-FCB105	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,150,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)[PY-SFPS10]/(8Gbps)[PY-SFPS04]を PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配が必要 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PY-FCD02] *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1051	●		●*1	●*1																																	
			PYBFCB1052	●		●*2	●*2																																	
J	107	PRIMERGY FCスイッチブレード (16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション	PY-FCB106	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,780,000	シャーシ搭載用16Gbps対応FCスイッチブレード 内部：18ポート 外部：8ポート ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(16Gbps)×4標準添付 Ports on Demand / Inter-Switch Link Trunking / Fabric Vision / Extended Fabric ライセンス付き ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD12/PY-FCD02] *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCB1061	●		●*1	●*1																																	
			PYBFCB1062	●		●*2	●*2																																	
J	25	PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード (8Gbps 18/18)	PY-FCP101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	368,000	シャーシ搭載用8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード 内部：18ポート 外部：18ポート ブレード形状：シングルワイド ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードの搭載が必要 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在不可 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ ・ファイバーチャネル拡張ボード[PY-FCD02]、 ・ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)[PY-SFPS04]、 ・マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBFCP1011	●		●*1	●*1																																	
			PYBFCP1012	●		●*2	●*2																																	
J	2	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)	PY-HCB102	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,570,000	シャーシ搭載用56Gbps対応InfiniBand スイッチブレード 内部：56Gbps(FDR)×18ポート 外部：56Gbps(FDR)×18ポート ブレード形状：ダブルワイド ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2 シャーシ ・IB HCA拡張ボード[PY-HCD12] *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名
			PYBHCB1021	●		●*1	●*1																																	
			PYBHCB1022	●		●*2	●*2																																	
			PYBHCB1023	●		●*3	●*3																																	
J	93	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender	PY-FEB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,155,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名
			PYBFEB1010	●		●*1	●*1																																	
			PYBFEB1011	●		●*2	●*2																																	
			PYBFEB1012	●		●*3	●*3																																	
J	94	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender& 16 FET モジュール	PY-FEB102	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,890,000	Cisco Nexus 5000シリーズ接続用Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 内部：16ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) ブレード形状：シングルワイド 接続先スイッチ：Cisco Nexus 5000シリーズ※1 添付品：FETモジュール×16 ※1：本製品は、親スイッチとしてCisco Nexus 5000シリーズのスイッチと接続が必要 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※その他手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名
			PYBFEB1020	●		●*1	●*1																																	
			PYBFEB1021	●		●*2	●*2																																	
			PYBFEB1022	●		●*3	●*3																																	
J	31	PRIMERGY コンバージドファブリック スイッチブレード (10Gbps 18/8+2)	PY-CFB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,890,000	コンバージドファブリックに対応した10Gbpsスイッチブレード 内部：18ポート(10Gbps) 外部：8ポート(10Gbps対応SFP+ケージ) 2ポート(40Gbps対応QSFP+ケージ) 機能：複数スイッチによるC-Fabric形成、FCF/FCoE Forwarder)対応※1 C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※2 ブレード形状：シングルワイド ※1：初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 ※2：ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBCFB1010	●		●*1	●*1																																	
			PYBCFB1011	●		●*2	●*2																																	
			PYBCFB1012	●		●*3	●*3																																	
J	30	PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)	PY-SAB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	シャーシ搭載用6Gbps対応SASスイッチブレード 内部：18ポート 外部：6ポート ブレード形状：シングルワイド 【必須選択オプション】 ・PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名
			PYBSAB1012	●		●*1	●*1																																	
J	33	PRIMERGY マネジメントブレード	PY-MNB101	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	シャーシ搭載用マネジメントブレード 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション 搭載可能数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S2/BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBMNB101	●																																				
J	36	フロントパネル	PY-FOP01	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル 各コンポーネント(サーバブレード、コネクションブレード、電源ユニット)の監視オプション ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOP01	●																																				
J	37	LCDパネル	PY-FOD01	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFOD01	●																																				

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIを搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS ※1※2															備考	希望小売価格（税別、円）	備考
						BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware			
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注3	注4		注1	
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																										
J	38	フロアスタンドキット	PY-FSK01		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58,000	状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載したフロント操作パネル シャーシ本体を台立型に変換させるオプション ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を参照
			PYBFSK01		●																																					
J	40	PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PY-FCBU01		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	630,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)1枚毎に本製品の適用が必要 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)[PY-FCB104]
J	73	ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PY-SFPS04		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 またはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード(8Gbps 18/8) マルチモードファイバチャネルケーブル
J	108	ショートウェーブ SFP+モジュール(16Gbps)	PY-SFPS10		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74,000	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 16Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※使用する外部ポート数分の手配必須 [必須ハード] PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)、 PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード、 またはPRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション、 マルチモードファイバチャネルケーブル
J	97	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS05		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-SR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	98	10GBASE-LR SFP+	PY-SFPL01		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	410,000	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender 接続用 Cisco社製10GBASE-LR対応SFP+モジュール ※本製品はCisco Nexus B22 Blade Fabric Extender搭載専用オプション
J	81	Stacking ケーブル(0.5m)	PY-CBK001		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	82	Stacking ケーブル(3m)	PY-CBK002		×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)用スタッキングケーブル
J	51	LAN拡張ボード(1Gbps)		PY-LAD04	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72,000	インターフェース：1Gbps × 4 デバイスポート数：4 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		V6 V5 注4
		拡張ボードスロット1	PYBLAD041		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBLAD042		●			● *2	● *2																																	
J	52	LAN拡張ボード(10Gbps)		PY-LAD12	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132,000	インターフェース：10Gbps × 2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		V6 V5 注4
		拡張ボードスロット1	PYBLAD121		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBLAD122		●			● *2	● *2																																	
J	54	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)		PY-FCD02	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86,000	インターフェース：8Gbps × 2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		V6 V5 注4
		拡張ボードスロット1	PYBFCD021		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBFCD022		●			● *2	● *2																																	
J	110	Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps)		PY-FCD12	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172,000	インターフェース：16Gbps × 2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		V6 V5 注4
		拡張ボードスロット1	PYBFCD121		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBFCD122		●			● *2	● *2																																	
J	53	IB HCA 拡張ボード(56Gbps)		PY-HCD12	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R 5R *3 *4	×	315,000	インターフェース：56Gbps(FDR) データ転送速度：7GB/s デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) RHEL5.7、6.1以降サポート *4) RHEL5.1は未サポート		
		拡張ボードスロット1	PYBHCD121		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBHCD122		●			● *2	● *2																																	
J	57	コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード		PY-CND02	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *3	● *3	×	×	● *3	● *3	×	×	● *3	● *3	×	×	×	×	7R 6R 5R *3	V6 V5 注4	114,000	インターフェース：10Gbps × 2 デバイスポート数：2 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 *1) 拡張ボードスロット1に搭載して出荷する型名 *2) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *3) 管理事項および最新の情報については、以下URL内の「オプション・周辺機器」を参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com /platform/server/primergy/peripheral/)		
		拡張ボードスロット1	PYBCND021		●			● *1	● *1																																	
		拡張ボードスロット2	PYBCND022		●			● *2	● *2																																	
J	58	SASコントローラ 拡張ボード		PY-SCD08	×	済		● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	×	×	● *2	● *2	×	×	●	●	×	×	×	×	7R 6R 5R	V6 V5 注4	47,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1/BX2580 M1 サーバブレード編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)/ETERNUS装置接続用 *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名 *2) Window起動域スペース機能利用時のみ、SX980 S2 ストレージブレード/ JX40(ハードディスクキャビネット)のマルチパス接続が可能		
		拡張ボードスロット2	PYBSCD082		●			● *1	●																																	
J	41	SASエキスパンダー 拡張ボード		PY-SED34	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36,800	データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：4(ミッドプレーン接続用) ※本製品はPRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用可能 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1編を参照 PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)、 SASブレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A] *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		
		拡張ボードスロット2	PYBSED342		●			● *1																																		
J	60	SASアレイコントローラ 拡張ボード		PY-SRD08	×	済		●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	7R 6R 5R	V6 V5 注4	58,000	データ転送速度：SAS 6Gbps デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/4[ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用] キャッシュ：512MB RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ①内蔵ストレージ接続用(BX2580 M1用) [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) *1) 拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名		
		拡張ボードスロット2	PYBSRD082		●			●	●																																	
J	42	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD36A	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	7R 6R	V6 V5	74,000	データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用)/2+2ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用] キャッシュ：1GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) 搭載位置：SASアレイコントローラモジュール専用スロット ①内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラモジュール接続オプション ②PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード/JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) SASエキスパンダー拡張ボード ※フラッシュバックアップユニット(FBU)接続可能(オプション) ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1 サーバブレード編を参照 *1) RHEL6.4以降サポート		
			PYBSRD36A		●																																					
J	43	SASアレイコントローラ モジュール		PY-SRD32A	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	7R 6R *1	V6 V5 注4	63,000	データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：2(内蔵ストレージ接続用) ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1(ホットスペア可) 搭載位置：SASアレイコントローラモジュール専用スロット ※内蔵ストレージ接続時、SASアレイコントローラモジュール接続オプションの同時手配必須 ※手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1 サーバブレード編を参照 *1) RHEL6.4以降サポート		
			PYBSRD32A		●																																					
J	63	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット		PY-TKSD01	×	済		×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,000	内蔵ストレージとSASアレイコントローラ拡張ボードを接続するために必要 手配上の留意については、樹系図 BX2580 M1 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード		
			PYBTKSD01		●																																					
J	44	オンボードSATAコントローラ 接続オプション		PY-TKSC01	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,000	オンボードSATAコントローラ接続キット 手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1 サーバブレード編を参照		
			PYBTKSC01		●																																					
J	278	オンボードSATAコントローラ 接続オプション		PY-TKSC02	×	済		×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,000	オンボードSATAコントローラ接続キット 手配上の留意については、樹系図 BX2580 M1 サーバブレード編を参照		
			PYBTKSC02		●																																					
J	279	SASアレイコントローラ 拡張ボード接続オプション		PY-TKSD04	×	済		×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	SASアレイコントローラ拡張ボード接続キット 手配上の留意については、樹系図 BX2580 M1 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード		
			PYBTKSD04		●																																					
J	45	SASアレイコントローラモジュール 接続オプション		PY-TKSD03	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	SASアレイコントローラモジュール接続キット 手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1 サーバブレード編を参照 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラモジュール		
			PYBTKSD03		●																																					
J	46	PCIe SSD接続オプション		PY-TKPS01	×	済		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,000	PCIe SSD接続キット 手配上の留意については、樹系図 BX2560 M1 サーバブレード編を参照 ※2CPU構成必須		
			PYBTKPS01		●																																					

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準じます

項		品名	型名		提供時期	適用機種 BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	R2470 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
J：ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ関連)																																										
J	78	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	0.13m	PY-CBD001	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,400	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシに1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、 通常稼働での利用等、長期間の接続は要回避
J	91	シャーシ搭載オプション		PYBSSL2	●	済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：BX900 S2/BX400 S1[PY型名] サーバブレード：BX2580 M1/BX2580 M1 ストレージブレード：SX960 S1[PY型名]/SX980 S2/SX910 S2[PY型名] (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
J	92	梱包オプション		PYBSSP2	●	済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷 (対象製品) サーバブレード：BX2580 M1/BX2580 M1 ストレージブレード：SX960 S1[PY型名]/SX980 S2/SX910 S1[PY型名] (手配単位) 1型名/1台(サーバブレード/ストレージブレード) *1) PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレードへの適用も可能
S：マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M1 シャーシ関連)																																										
S	1	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ		PY-MC4011	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CX2550 M1用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×24(8ベイ/ノード) 占有ユニット：2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×2 ・電源ケーブル×2 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2550 M1サーバノード×4
S	4	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ		PY-MC4013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	CX2550 M1用 サーバノードスロット：4 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×8(2ベイ/ノード) 占有ユニット：2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×2 ・電源ケーブル×2 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2550 M1サーバノード×4
S	2	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ		PY-MC4012	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	CX2570 M1用 サーバノードスロット：2 電源ユニットスロット：2 内蔵ストレージスロット：2.5インチ×12(6ベイ/ノード) 占有ユニット：2U 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・電源ユニット×2 ・電源ケーブル×2 ・ServerView Suite関連オプション×1 ・CX2570 M1サーバノード×2
S	3	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)		PYBSSL6	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：CX400 M1[PY-MC4011/PY-MC4012] サーバノード：CX2550 M1/CX2570 M1 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
S	5	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)		PYBSSL10	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	サーバノード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバノードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) シャーシ：CX400 M1[PY-MC4013] サーバノード：CX2550 M1 (手配単位) 1型名/1台(サーバノード)
K：電源/FANユニット関連																																										
K	7	電源ユニット		PY-PU881	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79,000	電源容量：(AC100V時)980W/(AC200V時)2235W ホットプラグ：○ 80PLUS：Silver相当 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
				PYBPU881	●																																					
K	8	高効率電源ユニット		PY-PU281	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	(高効率電源ユニット+FAN)数：1 電源容量：(AC200V時)2880W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要 ※電源ユニットと高効率電源ユニットの混在不可
				PYBPU281	●																																					
K	9	電源ユニット		PY-PU111	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57,000	(電源ユニット+FAN)数：1 電源容量：(AC100V時)1100W/(AC200V時)1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Gold相当 ※電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルが1本必要
				PYBPU111	●																																					
K	5	電源ユニット(450W)		PY-PU452	×	済	×	×	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	電源容量：450W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能 *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
				PYBPU452	●																																					
K	19	電源ユニット(450W)		PY-PU453	×	済	×	×	● *1	×	●	●	●	×	×	×	×	● *1	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	電源容量：450W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能 *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
				PYBPU453	●																																					
K	6	電源ユニット(800W)		PY-PU804	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	電源容量：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU804	●																																					
K	20	電源ユニット(800W)		PY-PU806	×	済	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37,000	電源容量：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU806	●																																					
K	10	電源ユニット(800W)		PY-PU805	×	済	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	電源容量(AC200V)：800W ホットプラグ：○ 80PLUS：Titanium ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU805	●																																					
K	21	電源ユニット(1200W)		PY-PU123	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	電源容量：1200W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU123	●																																					
K	11	電源ユニット(1200W)		PY-PU122	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	電源容量：1200W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU122	●																																					
K	12	電源ユニット(1600W)		PY-PU161	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	電源容量(AC200V)：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ混載可能
				PYBPU161	●																																					
K	22	電源ユニット(1600W)		PYBPU162	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78,000	電源容量(100V/200V)：1600W ホットプラグ：○ 80PLUS：Platinum *1) CX2570 M1はAC100V環境での使用は非サポート
K	15	FANユニット		PY-FA01	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
				PYBFA01	●																																					
K	16	FANユニット		PY-FA02	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
				PYBFA02	●																																					
K	18	FANユニット		PY-FA05	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	FANユニット数：1 ホットプラグ：○
				PYBFA05	●																																					
K	17	サーバ内蔵型バッテリーユニット		PY-BBG02	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	80,000	・定格容量：280W ・入力/出力電圧　DC：12V ・ホットプラグ：○ ・バッテリ保持時間：4分(280W) ・停電時に安全なシャットダウンを可能にするWindows用監視ソフトウェアを添付 *1) 添付の監視ソフトは使用不可
				PYBBBG02	●																																					
K	2	サーバ内蔵型バッテリーユニット		PY-BBG03	×	済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	● *1	●	80,000	瞬電、停電、および電源故障時用サーバ内蔵型バッテリーユニット ・定格容量：380W(※) ・入力/出力電圧　DC：12V ・ホットプラグ：○ ・バッテリ保持時間：4分(280W) ・Windows用監視ソフトウェアをダウンロードサイトよりダウンロード可能 http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi ※380W構成の場合は、瞬電対策用途のみ *1) 監視ソフトは使用不可
				PYBBBG03	●																																					
L：UPS																																										
L	8	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)		PY-UPA750	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	×	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	65,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) ※別売りの連結用フットスタンド[GP5-UPF01]を使用することで、サーバと連結可能 ※別売りのSmart-UPS C500Jフットスタンド[PY-UPF01]を使用することで、UPSだけの縦置きが可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降」、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名	アスクエムイイ(株)品	提供時期	適用機種 BX2560 M1	RX2560 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	TX1320 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS2019S 注2	WS2019D 注2	WS2019F 注2	WS2019E 注2	WS2012RS 注2	WS2012S 注2	WS2012D 注2	WS2012F 注2	WS2012E 注2	WS2008R2-E 注2	WS2008SD	WS2008SE-E x64	WS2008D-x64	WS2008SE-E x32	WS2008F	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格(税別、円) 注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
																																									*1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	4	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT75	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	×	×	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	66,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	5	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT15	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	T	T	T	●	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	118,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース：USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	10	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	158,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：1U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR15	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	123,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA 5-15P準拠)/2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	12	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K	×	済	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	×	－*2	－*2	－*2	×	－*2	－*2	－*2	－*2	×	－*2	－*2	－*2	－*2	－*2	－*2	－*2	282,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：100V ・定格容量：2400VA/2400W ・コンセント：7 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U)/自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル：AC100V対応(プラグ：NEMA L5-30P準拠)/2.4m ・接続インターフェース：USB/COM/LANネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間営業東日以降訪問修理)付 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ※別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v9.0.1以降、 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ、PRIMERGY BX400 S1 シャーシまたはPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシと接続する場合は、 100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC100V対応:NEMA 5-15P)の手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応 ・Webブラウザあるいは(NMS/Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	17	シリアルポートカード	PY-UPL01	×	済	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	TR6R R6 5R R5	×	11,000	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続時にSmart-UPSに搭載するシリアルカード ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ PMANモデル100またはPMANモデル50、UPSケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時はサポート
L	27	Dual port シリアルインターフェース拡張カード	PY-UPS02	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	17,000	Smart-UPS用拡張カード ・Smart-UPSで最大8台のサーバを制御可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500J *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	189,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリ保持時間の延長が可能 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：2U) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	26	連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	UPS連結キット。 TX1320 M1/TX1320 M2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX1320 M1/TX1320 M2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J [PY-UPAT50]
L	13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	済	●*2 *3	●*2 *3	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*3	●*3	●*3	－*4	－*4	－*4	×	－*4	－*4	－*4	－*4	×	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U)/自立型 ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル：AC200V対応(プラグ：NEMA L6-30P準拠)/2.9m ・Webブラウザあるいは(NMS/Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、電源ケーブル(AC200V対応) ＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 電源ユニット2台毎にSmart-UPS RT 5000 1台が必要 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシまたはPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続する場合は、 別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	×	済	●*2 *3	●*2 *3	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	×*1	×	R*1	R*1	R*1	×	×	×	－*4	－*4	－*4	×	－*4	－*4	－*4	－*4	×	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	－*4	1,586,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント：2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル：無し(ハードワイヤ接続) ・Webブラウザあるいは(NMS/Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 （接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm） *1) 接続時は別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、 電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-15P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX02]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由で接続する場合は、別途コンセントボックス[PY-CTX03]を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	×	済	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY←Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント：8 (NEMA L6-15R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大24A * *4コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシまたはPRIMERGY CX400 M1 シャーシ経由で接続

[適用機種欄] ●：適用可、T：タワーベースユニット選択時のみ適用可、R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																						適用OS ※1※2																		備考
					ラックベースユニット対応		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																													注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネンスラム構成図に掲載されております★印の商品ごつき主しては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
L：UPS																																															
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-CTX02	×		済	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S2 シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント：4 (NEMA L6-20R、200V) ・ラック占有数：1U ・供給容量：最大64A * *1コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2 シャーシ経由で接続
L	23	拡張バッテリ	PG-UPEB01	×		済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000/RT 10000用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 5000/RT 10000のバッテリ保持時間の延長が可能 ・形状：ラックマウント型(占有ユニット数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
L	24	ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×		済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	147,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数：2U ・定格電圧：100V ・定格容量：3500VA/3500W ・コンセント：12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 （定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※タワー型のUPSとは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)通常時は未サポート
M：ラック関連																																															
M	10	ラックレールキット	PY-RRL1	×		済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：818mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL1	●																																											
M	11	ラックレールキット	PY-RRS1	×		済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：770mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS1	●																																											
M	12	ラックレールキット	PY-RR05	×		済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：817mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR05	●																																											
M	13	ラックレールキット	PY-RR06	×		済	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：772mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR06	●																																											
M	1	ラックレールキット	PY-RRL2	×		済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：808mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRL2	●																																											
M	2	ラックレールキット	PY-RRS2	×		済	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：745.5mm ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRRS2	●																																											
M	14	ラックレールキット	PY-RR07	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：○ 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：818mm *1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR07	●																																											
M	15	ラックレールキット	PY-RR08	×		済	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	ラック搭載用ラックレールキット ドロップイン対応：○ クイックリリースレバー対応：○ ケーブルマネジメントアーム(オプション)対応：× 可変長範囲：559～836mm ラックレール長：790mm *1) ラックベースユニットを選択した場合、手配が必要 ※搭載ラックの仕様について、事前にご確認が必要
			PYBRR08	●																																											
M	18	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×		済	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RRL1/PY-RRL2/PY-RR05]
			PYBRA01	●																																											
M	19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02	×		済	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット[PY-RR05/PY-RR07]
			PYBRA02	●																																											
M	31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]、103kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、114kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]、88kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、124kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]、100kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST2]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]、91kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-27ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]、79kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×		済	－ *1	－ *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－ *1	－ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 945mm(W x D x H[600 x 1075 x 853(突起部含む)]、67kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引出型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット[19R-26ST1]を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIに搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																								適用OS ※1※2																		希望小売価格(税別、円)	備考
							BX2560 M1	RX2530 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
M: ラック関連																																																		
M	47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16
M	50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM1	●																																														
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面:10、背面:10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面:8、背面:8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面:6、背面:6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB27CM2	●																																														
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM1	●																																														
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/24U/16U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM2	●																																														
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/42U)前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM11	●																																														
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック(スリム/42U)背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
			19RB26CM21	●																																														
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	19インチラック(スタンダード/42U/37U/24U)ケーブルダクト ・搭載位置:ラック背側左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M	69	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引出し型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引出し型)×1 ・取付けプレート×1 ・サラネジ×6 ・六角レンチ×1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	ネジ(ワッシャー一組込済) M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付なし。不足する場合に手配
			19RB26SC1	●																																														
M	75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):435mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):430mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:5kg ・搭載可能ノートPC －ノートPC外形寸法[WxDxH](最大):390mm×340mm×40mm(突起部含む) －電源アダプタ等格納部[WxDxH](最大):390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数:1U ・添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)
M	80	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP1	●																																														
M	81	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP2	●																																														
M	82	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×		済	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブランクパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
			19RB26BP3	●																																														
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	×		済	— *1	— *1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	— *1	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	×		済	— *1	— *1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	— *1	— *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:4.4kg ・ラック占有数:1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	×		済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.9kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	×		済	— *1	— *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1	— *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:3.7kg ・ラック占有数:1U ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブランクパネルの設定が必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続

※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。
※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。
注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております
(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。
注2) 対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注3) RHELの対応状況については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を
ご確認いただきますようお願いいたします。
注4) 対応状況、サポート可能な版数については、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を
ご確認いただきますようお願いいたします。

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIに準拠します)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																						適用OS ※1※2																												備考
							BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																							注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につき表示しては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
M:ラック関連																																																										
M	87	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	×	済		－*1	－*1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力:AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し/0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	88	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	×	済		－*1	－*1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.8kg ・ラック占有数:無し/0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	89	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C13)×4 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.4kg ・ラック占有数:無し/0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要
M	90	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	×	済		－*1	－*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－*1	－*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス 19インチラック モデル2742/2737/2724用 ・入力:AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力:AC200V(IEC60320-C19)×3 ・供給容量:最大24A※ ・質量:7.2kg ・ラック占有数:無し/0U) ・搭載位置:ラック背面両側左右開口部 コンセントボックス0Uを搭載するラック前面の左右開口部(サイドケーブルダクト搭載スペース)をブランクパネルで塞ぐ ※1コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ経由で接続
M	54	フロントコリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済		－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
M	61	電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済		－	－	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ(6口、100V/12A、NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA以下
N:ケーブル																																																										
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP103	●																																																						
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP104	●																																																						
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP105	●																																																						
N	4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP101	●																																																						
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP102	●																																																						
N	45	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP110	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP110	●																																																						
N	48	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP109	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP109	●																																																						
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
			PYBCBP201	●																																																						
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続はまサポート
			PYBCBP203	●																																																						
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続はまサポート
			PYBCBP204	●																																																						
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,100	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続はまサポート
			PYBCBP205	●																																																						
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	済		×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠 ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続はまサポート
			PYBCBP202	●																																																						
N	71	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PY-CBP111	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ:NEMA 5-15P準拠
			PYBCBP111	●																																																						
N	72	電源ケーブル(AC200V対応/4m)×2	PY-CBP211	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,400	プラグ:NEMA L6-15P準拠
			PYBCBP211	●																																																						
N	73	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)×2	PY-CBP212	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP212	●																																																						
N	74	電源ケーブル(AC200V対応/1m)×2	PY-CBP213	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP213	●																																																						
N	75	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)×2	PY-CBP214	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP214	●																																																						
N	76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,400	プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP215	●																																																						
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106	×	済		－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA 5-15P PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要 ※高効率電源ユニット使用時は接続不可
			PYBCBP106	●																																																						
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206	×	済		－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-20P PRIMERGY BX900 S2 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP206	●																																																						
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210	×	済		－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	プラグ:IEC60320 C20 PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP210	●																																																						
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209	×	済		－	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,300	プラグ:NEMA L6-15P PRIMERGY BX400 S1/CX400 M1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき1本必要
			PYBCBP209	●																																																						
N	61	VDIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVG031	×	済		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0(x16)コネクタに挿入し、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット -PCI Express3.0(x16)[FullHeight]×1:VDIグラフィックスカード搭載 -PCI Express3.0(x16)[Lowprofile]×1:使用不可(占有済み) ・搭載位置:PCIスロット3 ※ 選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M1 システム構成図の 「VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)、背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。
			PYBTKVG031	●																																																						
N	62	VDIグラフィックスカード 搭載キット	PY-TKVG032	×	済		×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	PCI Express3.0(x16)コネクタに挿入し、VDIグラフィックスカード×1を搭載可能 VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)用電源ケーブル×1、エアダクト、PCIカードホルダー ・適用後のPCIスロット -PCI Express3.0(x16)[FullHeight]×1:VDIグラフィックスカード搭載 -PCI Express3.0(x16)[Lowprofile]×1:使用不可(占有済み) ・搭載位置:PCIスロット9 ※ 選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ずPRIMERGY RX2540 M1 システム構成図の 「VDIグラフィックスカード(NVIDIA GRID K1/K2)、背面用ベイ追加オプションの搭載条件について」を参照ください。
			PYBTKVG032	●																																																						
N	60	カード搭載キット	PY-TKMX01	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	GPUコンピューティングカード/VDIグラフィックスカード/インテル Xeon Phi コプロセッサー搭載キット
			PYBTKMX01	●																																																						
N	65	カード搭載キット	PY-TKMX02	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	GPUコンピューティングカード搭載キット
			PYBTKMX02	●																																																						
N	66	2.5インチPCIe SSD接続ケーブル	PY-CBE002	×	済		×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	2.5インチPCIe SSD接続ケーブル
			PYBCBE002	●																																																						

[適用機種欄] ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		テクスタレイアウト対応	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS2012R5 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF 注3	Linux 注4	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
N:ケーブル																																									
N	77	SASケーブル		PY-CBS031		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル ※内蔵ストレージ5台以上使用する場合は、2個手配必要
				PYBCBS031		●																																			
N	63	SASケーブル		PY-CBS022		×	準	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード間接続ケーブル *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードに搭載
N	8	SASケーブル		PY-CBS023		×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]. SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※内蔵ストレージ5台以上使用する場合は、2個手配必要
N	9	SASケーブル		PY-CBS024		×	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]. SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル
N	10	SASケーブル		PY-CBS025		×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]. SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル
N	57	SASケーブル		PY-CBS032		×	15.12/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]. SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※ラックベースユニット(2ユニット)のみ適用可能
N	58	SASケーブル		PY-CBS033		×	15.12/下	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FA]. SASアレイコントローラカード[PY-SR3FA/PY-SR3C41/PY-SR3C42] ～サーバ本体間接続ケーブル ※ラックベースユニット(3ユニット)のみ適用可能
N	28	SASケーブル(2m)		PY-CBS004		×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	SASケーブル, T26139-Y3988-M220 インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 ①SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS[(PY-B051A]間接続ケーブル
N	29	SASケーブル(4m)		PY-CBS005		×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13,000	SASケーブル, T26139-Y3988-M220 インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 ①SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS[(PY-B051A]間接続ケーブル
N	64	SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	1.5m 3m 6m	CBL-SASM01 CBL-SASM03 CBL-SASM06		×	済	－ *1	－ *1	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. SASコントローラ拡張ボード[PY-SCD08] ～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	16	SASケーブル	2m 4m 2m 4m	LTCBM112 LTCBM114 LTCBM122 LTCBM124		×	済	－ *1	－ *1	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000 41,000 42,000 68,000 ★	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. SASコントローラ拡張ボード[PY-SCD08] ～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細は、樹系図 ETERNUS編を参照。 ETERNUS製品の詳細については、以下URL参照。 インターネット情報ページ URL: http://storage-system.fujitsu.com/jp/ ※SASケーブルLTCBM122/LTCBM124は、サーバの1ポートに対してdrive接続可能 (サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可) *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	21	SASケーブル	2m 4m 6m	PY-CBS012 PY-CBS013 PY-CBS014		×	済	－ *1	－ *1	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19,000 32,000 53,000	JX40(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L]. SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. SASコントローラ拡張ボード[PY-SCD08/PYBSCD082]. SASアレイコントローラ拡張ボード[PY-SRD08/PYBSRD082] またはSASアレイコントローラモジュール[PY-SRD36A/PYBSRD36A]とSASエキスパンダー拡張ボード ～ JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシ経由で接続 別途PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)の手配必須
N	35	SASケーブル(3m)		PY-CBS015		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	①PRIMERGY SX05 S1[PY-B051A]接続SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS[(PY-B051A]接続用 ②JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L]. SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. ～ JX60(ハードディスクキャビネット)接続用 ③JX40(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 ④JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L] SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. ～ JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続用 ⑤ETERNUS LT/DX装置接続用SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ ETERNUS LT/DX装置接続用
N	36	SASケーブル(6m)		PY-CBS016		×	準	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	①PRIMERGY SX05 S1[PY-B051A]接続SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8088 SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ PRIMERGY SX05 S1(SAS[(PY-B051A]接続用 ②JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L]. SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. ～ JX60(ハードディスクキャビネット)接続用 ③JX40(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX40(ハードディスクキャビネット)接続用 ④JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L] SASコントローラカード[PY-SC22Z0/PYBSC22Z0L]. ～ JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続用 ⑤ETERNUS DX装置接続用SASケーブル SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ ETERNUS DX装置接続用
N	22	SASケーブル(75cm)		PY-CBS011		×	済	－	－	－	×	－	－	－	－	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	JX40(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース:SFF8088⇔SFF8088 ケーブル長:0.75m ※JX40(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大3台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
N	67	SASケーブル(1.1m)		PY-CBS026		×	済	×	×	－	×	－	－	－	－	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:1.1m ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX40 S2(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大4台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
N	68	SASケーブル(2.5m)		PY-CBS027		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット) 接続SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:2.5m SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続用
N	69	SASケーブル(3.5m)		PY-CBS029		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	JX40 S2(ハードディスクキャビネット) 接続SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:3.5m SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX40 S2(ハードディスクキャビネット)接続用
N	39	SASケーブル(2.5m)		PY-CBS017		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	JX60(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:2.5m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要 JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX60(ハードディスクキャビネット)接続用
N	40	SASケーブル(3.5m)		PY-CBS018		×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	JX60(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:3.5m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要 JX60(ハードディスクキャビネット)接続SASケーブル SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL]. SASコントローラカード[PY-SC3FE/PYBSC3FE/PYBSC3FEL] ～ JX60(ハードディスクキャビネット)接続用
N	41	SASケーブル(6m)		PY-CBS019		×	済	×	×	－	×	－	－	－	－	×	×	×	×	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	JX60(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル インターフェース:SFF8644⇔SFF8644 ケーブル長:6m ※JX60(ハードディスクキャビネット)カスケード接続用ケーブル ※JX60(ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続は最大2台まで ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100		×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5). RJ45 8pin ～ RJ45 8pin

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、—:本体に直接搭載または接続しない

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、—:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		提供時期	適用機種																			適用OS ※1※2																		備考
					オプションハードウェア		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	TX1320 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12R5S	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																										注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
N:ケーブル																																													
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm	TPALB015C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青
			30cm	TPALB030C																																						400	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			50cm	TPALB050C																																						500	RoHS対応
			1m	TPALB001M																																						700	
			2m	TPALB002M																																						1,400	
			3m	TPALB003M																																						2,100	
			4m	TPALB004M																																						2,800	
			5m	TPALB005M																																						3,500	
			10m	TPALB010M																																						3,900	
			15m	TPALB015M																																						4,700	
			30m	TPALB030M																																						7,200	
			50m	TPALB050M																																						10,300	
			100m	TPALB100M																																						18,000	
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	15cm	TPBLB015C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青
			30cm	TPBLB030C																																						800	RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
			50cm	TPBLB050C																																						900	RoHS対応
			1m	TPBLB001M																																						1,300	※10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:50m以下で利用する必要あり
			2m	TPBLB002M																																						2,600	
			3m	TPBLB003M																																						3,800	
			4m	TPBLB004M																																						5,100	
			5m	TPBLB005M																																						6,300	
			10m	TPBLB010M																																						7,100	
			15m	TPBLB019M																																						8,500	
			30m	TPBLB030M																																						13,000	
			50m	TPBLB050M																																						18,600	
			100m	TPBLB100M																																						32,400	
N	50	シングルモードファイバチャネル ケーブル	10m	CBL-SLLA10	×	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	1000BASE-LR接続時、FC用光ケーブル。
			50m	CBL-SLLA50																																						90,000	LCコネクタ ～ LCコネクタ
			100m	CBL-SLLA1A																																						140,000	ケーブル被覆無し
			200m	CBL-SLLA2A																																						240,000	
																																										★	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m	CBL-MLLB02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。
			5m	CBL-MLLB05																																						35,000	LCコネクタ ～ LCコネクタ
			15m	CBL-MLLB15																																						40,000	ケーブル被覆無し
																																										★	
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m	CBL-MLLC05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、FC用光ケーブル。
			10m	CBL-MLLC10																																						55,000	LCコネクタ ～ LCコネクタ
			20m	CBL-MLLC20																																						75,000	ケーブル被覆有り
			30m	CBL-MLLC30																																						95,000	
			40m	CBL-MLLC40																																						115,000	
			50m	CBL-MLLC50																																						135,000	
			100m	CBL-MLLD1A																																						235,000	
																																										★	
N	55	マルチモード光ケーブル	5m	CBL-MQQC05	×	済	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応
			10m	CBL-MQQC10																																						185,000	MPOコネクタ ～ MPOコネクタ
			20m	CBL-MQQC20																																						280,000	ケーブル被覆有り
			30m	CBL-MQQC30																																						375,000	
			40m	CBL-MQQC40																																						470,000	
			50m	CBL-MQQC50																																						565,000	
			100m	CBL-MQQC1A																																						1,040,000	
																																										★	
N	38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m	HX6B-SCB01	×	済	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	InfiniBand FDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
			3m	HX6B-SCB03																																						40,000	
																																										★	
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM54]、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル
N	23	USBケーブル		PY-CBU001	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,100	内蔵データカートリッジドライブユニット接続用USBケーブル USB2.0 PY-RD111/PY-RD112をUSB2.0(内部接続)する場合に必須のケーブル
O:拡張機器																																													
O	21	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R]		PY-CFX20R	×	済	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) リアアクセスモデル(CFX2000R) インターフェースカードスロット:2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル:オプション 機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1:ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2:初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	22	コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000F]		PY-CFX20F	×	済	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360,000	コンバージドファブリックに対応した10G/40Gbps独立型スイッチ(1U) フロントアクセスモデル(CFX2000F) インターフェースカードスロット:2 40G QSFP+インターフェースカードまたは10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカードを最大2枚搭載可能 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) インターフェースカード、電源ケーブル:オプション 機能:複数スイッチによるC-Fabric形成、C-Fabricの視覚的操作・仮想化連携の設定の容易化※1、 FCF(FCoE Forwarder)※2 ※1:ServerView Fabric Managerを手配することにより使用可能 ※2:初期状態では使用不可 FCFライセンスオプションを手配することにより使用可能 [必須ハード] インターフェースカード 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	23	40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC001	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度:40Gbps コネクタ形状:QSFP+ コネクタ数:8 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC0011	●																																						
			スロット2	PYBCFC0012	●																																						
O	24	10G SFP+ & 40G QSFP+ インターフェースカード		PY-CFC101	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]接続用インターフェースカード データ転送規格:10GBASE-SR/10GBASE-CR データ転送速度:10Gbps コネクタ形状:SFP+ コネクタ数:16 データ転送規格:40GBASE-SR4/40GBASE-CR4 データ転送速度:40Gbps コネクタ形状:QSFP+ コネクタ数:4 ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]搭載専用オプション [必須ハード] コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]
			スロット1	PYBCFC1011	●																																						
			スロット2	PYBCFC1012	●																																						
O	26	ServerView Fabric Manager		PY-SVFV001	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	×	×	×	●	●	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	450,000	コンバージドファブリック 管理ソフト 複雑な物理・仮想ネットワーク結線を視覚的に表現し、より容易にGUI操作によりコンバージドファブリックの 監視・設定が可能。複数のファブリックを単一のGUIで集中監視。 ・物理/仮想スイッチ・ヘルスステータス・イベントの表示 ・ファブリックと関係仮想ネットワーク/サーバとの結線と障害の影響を可視化 ・ファブリックのテナント分割 ・ファブリックの内部構成表示 ・仮想マシン マイグレーション時のポート自動設定 ・FCoEの簡単設定 ※以下の環境のコンソールを拡張し、上記機能を提供 ・System Center 2012 SP1 ・VMware vCenter Server 5 ・ServerView Operations Manager 6.21 *1) Windows Server 2008 R2はSP1以降に対応
O	25	FCFライセンスオプション		PY-CFRF01	×	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525,000	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]。 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード[10Gbps 18/8+2]接続用FCFライセンスキー FCF(FCoE Forwarder)機能を有効化するライセンスキー ※本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R][CFX2000F]、 PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード[10Gbps 18/8+2]搭載専用オプション
O	1	PMANモデル-100		PW-PM1CL2	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	TR 6R R6 5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大3台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]とUPSケーブル[DCBL-UPH03]が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] コンセントボックス1[PW-PM1CB1]、RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	2	PMANモデル-50		PW-PM2CL1	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	TR 6R R6 5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・ スケジュール運転で行うための装置 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の 電源制御が可能 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で 最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jに 接続する場合は、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]とUPSケーブル[DCBL-UPH03]が必要 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトのインストールが必要 Linuxサーバにはエージェントソフトのインストール不要 接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携不可。V2.1よりサポート (電源制御ボックスとの混在制御は不可) [必須ハード] RS-232Cケーブル(DCBL-RCY05)、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	3	コンセントボックス1		PW-PM1CB1	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,000 ★	PMANモデル-100と連携してコンセント3口、100V/10A、700WのON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須 [必須ハード] PMANモデル-100 [PW-PM1CL2] *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	4	100V/リレーボックス		F7791EP2	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A、700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を 接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル-100 [PW-PM1CL2] / PMANモデル-50 [PW-PM2CL1] *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	5	UPS信号カスケード接続 ケーブル	3m	DCBL-UPF03	×	済	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名		型名		提供時期	適用機種																		適用OS ※1※2																		備考
					アクセラレイテッド品		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
O：拡張機器																																											
O	6	UPSケーブル	3m	DCBL-UPH03	×	済	×	×	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	－ *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJ、C500Jを PMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、 PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Smart-UPS SMT 750J、SMT 1500J、SMT 1200RMJ、SMT 1500RMJ、SMX 3000RMJに接続する場合は、 シリアルポートカード[PY-UPL01]が必要 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	7	RS-232Cケーブル	5m	DCBL-RCY05	×	済	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～サーバ(本体間接続ケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
O	8	ラックマウントキット		PW-PM1RK1	×	済	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用、 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具、 1U占有
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:4台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVFA08	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	29	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA08	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAA16	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	133,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:PS/2接続USB接続、キーボード:PS/2接続USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を適用することにより、 17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAD08	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	207,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:8台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD16	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	417,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:16台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PY-KVAD32	×	済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	753,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数:32台 電源ケーブル:オプション KVMケーブル:オプション 〈接続形式〉ディスプレイ:アナログRGB、マウス:USB接続、キーボード:USB接続 アナログローカルユーザ数:1、デジタルリモート接続数:4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ[PY-KVAA08/KVAA16]のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]には本装置を搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205 *1) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)		PY-CBKCP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200	アナログKVMスイッチ(4/8ポート)[PY-KVFA04/KVFA08]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にネケーブル一本が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ(4/8ポート)[PY-KVFA04/KVFA08]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)		PY-CBKAP01	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎にネケーブル一本が必要 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)		PY-CBKAU01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要 富士通公開HP: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
O	42	KVMケーブル(USB)	2.1m 3m	PY-CBKCU04 PY-CBKCU05	×	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,200 6,300	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PY-KVAA08/KVAA16/KVAD08/KVAD16/KVAD32]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※ケーブル一体型のため カテゴリ5のLANケーブルは不要
O	44	ディスプレイ&USBケーブル(3m)		PY-CBD002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	R	R	R	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	USBケーブル(3m)1本＋VGAケーブル(3m)1本 サーバ本体またはKVMスイッチ-17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1]間用ケーブル ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を手配しない場合は、本製品の手配が必要
O	45	ラック・コンソール格納キット		PY-RC08	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200	アナログKVMスイッチ(4/8/16ポート)[PY-KVFA04/KVFA08/KVAA08/KVAA16]用、 KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット USBケーブル(1.4m)1本、VGAケーブル(1.4m)1本を標準添付
P：OS/ソフトウェア																																											
P	23	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール		PYBWPS3	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品：〈添付インストールディスク〉 ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	107	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 R2 Standard インストール		PYBWPDS8	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)ベンドル Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール 構成品：〈添付インストールディスク〉 ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)＋Windows Server® 2008 R2 Standard Product Key Card (Virtual) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P	24	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール		PYBWPS3H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：〈添付インストールディスク〉 ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要

[適用機種欄] ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPには搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	アクセラレイテッド化	提供時期	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	TX1320 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12RS	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-IE	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	備考
																					注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2						注3	注4	注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2:本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。) 注2) 対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)を ご確認いただきますようお願いいたします。
P:OS/ソフトウェア																																							
P 115	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) インストール	PYBWPF3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU)インストール 構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P 21	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPW3S	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品:<添付インストールディスク> ・Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※Windows® Storage Server 2012 R2 StandardはNAS専用OS
P 55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS2	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P 75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS2H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P 43	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS3	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P 56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P 175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWAS22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上でゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 R2 / 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール・バンドルオプションの同時手配必須
P 10	Windows Storage Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAW3S	●	済	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows® Storage Server 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※仮想環境上でゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows® Storage Server 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストールオプションの同時手配必須
P 46	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF3	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P 58	Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBF2	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P 49	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD3	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除くの同時適用不可
P 14	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除くの同時適用不可
P 11	Windows Server 2012 Datacenter Additional License (2CPU) バンドル	PYBWAD22	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)ライセンス証書 ※3CPU構成以上で動作させる場合に追加手配が必要 ※Windows Server® 2012 R2 / 2012 Datacenter (2CPU)バンドルオプションの同時手配必須
P 61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PY-WCD01	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
		PYBWCD01	●																																				
P 62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PY-WCD05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
		PYBWCD05	●																																				
P 63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PY-WCD10	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
		PYBWCD10	●																																				
P 64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PY-WCD50	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
		PYBWCD50	●																																				
P 167	Windows Server 2012 1 User CAL	PY-WCU012	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
		PYBWCU012	●																																				
P 168	Windows Server 2012 5 User CAL	PY-WCU052	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
		PYBWCU052	●																																				
P 169	Windows Server 2012 10 User CAL	PY-WCU102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
		PYBWCU102	●																																				
P 170	Windows Server 2012 50 User CAL	PY-WCU502	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書
		PYBWCU502	●																																				
P 86	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
		PYBWCD01R	●																																				
P 87	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
		PYBWCD05R	●																																				
P 88	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
		PYBWCD10R	●																																				
P 89	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50R	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
		PYBWCD50R	●																																				
P 171	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01R2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書
		PYBWCU01R2	●																																				
P 172	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05R2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
		PYBWCU05R2	●																																				
P 173	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10R2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
		PYBWCU10R2	●																																				
P 174	Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50R2	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Windows Server® 2012 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
		PYBWCU50R2	●																																				
P 102	Microsoft SQL Server 2014 Standard バンドル	PYBWBL4	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2014 Standard ・Microsoft® SQL Server® 2012 Standard ※CAL非添付 ※使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要
P 103	Microsoft SQL Server 2014 1 Device CAL	PY-WCD01M	×	準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
		PYBWCD01M	●																																				
P 104	Microsoft SQL Server 2014 5 Device CAL	PY-WCD05M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
		PYBWCD05M	●																																				
P 105	Microsoft SQL Server 2014 1 User CAL	PY-WCU01M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (1 User)ライセンス証書
		PYBWCU01M	●																																				
P 106	Microsoft SQL Server 2014 5 User CAL	PY-WCU05M	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2014 Client Access License (5 User)ライセンス証書
		PYBWCU05M	●																																				
P 50	Windows Server 2012 R2 Essentials バンドル	PYBWBB3	●	済	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Essentials (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P 76	Windows Server 2012 Essentials バンドル	PYBWBB2	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Essentials (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P 60	Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBS22	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2012媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P 77	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P 78	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P 113	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard メディアキット	PYBWBL8	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	オープン価格	構成品:Microsoft SQL Server 2008 R2媒体+Product Key Card Microsoft SQL Server をダウングレードして使用する場合に必要となる 「インストールメディア/Product key」
P 118	Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル	PYBLB72	●	16.2/上	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)(PY型名)の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.2(for Intel64)
P 116	Red Hat Enterprise Linux 7.1 媒体バンドル	PYBLB71	●	準	●	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)(PY型名)の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.1(for Intel64)
P 166	Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル	PYBLB67	●	準	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)(PY型名)の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for Intel64)

[適用機種欄] ●:適用可、T:タワーベースユニット選択時のみ適用可、R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																		適用OS ※1※2																	備考
				カスタムメイド(モノ)		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2520 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格(税別、円)	
																								注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																																									
P	83	Red Hat Enterprise Linux 6.6 媒体バンドル	PYBLB66	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.6(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.6(for Intel64)
P	114	Red Hat Enterprise Linux 5.11 媒体バンドル	PYBLB55	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時適用必須 構成品:<添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 5.11(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.11(for Intel64)
P	109	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(4GB)	PY-UFVM1	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール インストールOS: なし サポートOS: v5.1、v5.5、v5.0 USB Flash モジュール容量: 4GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	176	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(4GB)	PYBUFV62	●	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール VMware vSphere Hypervisor 6.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 6.0 サポートOS: v5.1、v5.5、v5.0 USB Flash モジュール容量: 4GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	177	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(8GB)	PY-UFVM2	×	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール インストールOS: なし サポートOS: v5.5、v5.0 USB Flash モジュール容量: 8GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	178	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV61	●	済	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	システムボードとのUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用Flashモジュール VMware vSphere Hypervisor 6.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 6.0 サポートOS: v5.5、v5.0 USB Flash モジュール容量: 8GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P	156	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6SD1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	157	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6SA1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	226,800	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	158	VMware vSphere 6 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6ED1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	606,000	VMware vSphere® 6 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	159	VMware vSphere 6 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6EA1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685,800	VMware vSphere® 6 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	160	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6PD1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736,000	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	161	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6PA1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	832,000	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	162	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC6SD1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,016,000	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:1年
P	163	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC6SA1	●	済	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,130,000	VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能 サービス内容: 専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:1年
P	34	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT1	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートとサービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシにご適用可能
P	35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシにご適用可能
P	36	ServerView Suite DVD(Tools)＆ドキュメント	PYBSVT3	●	済	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×		●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートとサービス ・クリアファイル DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能
P	37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	●	済	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×		●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数:V11.13.08以降の最新版 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャーシのみ適用可能

[適用機種欄] ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名			提供時期	適用機種																		適用OS ※1※2																		希望小売価格（税別、円）	備考
							BX2580 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	R470 F3 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08R5-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
																									注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	
P:OS/ソフトウェア																																												
P	38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	●		済	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	100	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.13.08以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1/CX400 M1 シャーシのみ適用可能
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT03	×		済	×	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 ※DVD版数:V11.14.09より2DVD-ROM×2 DVD版数:V11.14.02～V11.14.09U RHEL対応版数:5.9/5.10、6.4/6.5 ※V11.14.07より 5.9/5.10、6.4/6.5、7.0 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数:V11.14.09より2枚 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/
P	111	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT04	×		済	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V11.14.11 RHEL対応版数:5.10/5.11、6.4/6.5、7.0 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	81	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT05	×		済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.01～V11.15.07 RHEL対応版数:5.10/5.11、6.5/6.6、7.0/7.1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	164	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT06	×		済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.09 RHEL対応版数:5.11、6.5/6.6/6.7、7.1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	×		16.1/下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×2 DVD版数:V11.15.12以降 RHEL対応版数:5.11、6.6/6.7、7.1/7.2 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM03	×		済	×	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.14.02～V11.14.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html
P	112	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM04	×		済	●	×	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.14.11 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	82	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM05	×		済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	V6 V5	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.15.01～V11.15.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
P	165	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM06	×		済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7R 6R R6 5R R5	注4	4,000	ServerView Suite:DVD-ROM×1 DVD版数:V11.15.09 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現する サーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM:1枚(マニュアル一式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、 下記にて必ずご確認ください。 富士通公開ホームページ:http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、 及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 富士通公開ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：本体機種のサポートOSに準ずる

| | 項 | 品名 | | 型名 | | 提供時期 | 適用機種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※1※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項		品名	型名		提供時期	適用機種																			適用OS ※1※2																		備考
				カスタムメイド対応		BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS128S	WS128D	WS128F	WS128E	WS512S	WS512D	WS512F	WS512E	WS608RS-E	WS608D	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）	
																																											注1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) ネットワーク構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいただきます。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																											
Q	15	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,800 122,000 154,400 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	16	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000 103,000 131,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	17	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D03 PYBSPH4D03 PYBSPH5D03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66,000 90,000 114,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	22	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D08 PYBSPH4D08 PYBSPH5D08	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102,000 161,000 219,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	148	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D22 PYBSPH4D22 PYBSPH5D22	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,200 177,100 240,900 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	143	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D21 PYBSPH4D21 PYBSPH5D21	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	119,300 171,100 223,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	48	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D16 PYBSPH4D16 PYBSPH5D16	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,700 187,900 229,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	124	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D17 PYBSPH4D17 PYBSPH5D17	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,800 225,400 274,800 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	13	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D09 PYBSPH4D09 PYBSPH5D09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81,000 122,100 166,300 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	152	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D24 PYBSPH4D24 PYBSPH5D24	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	97,200 147,700 199,600 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	153	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D23 PYBSPH4D23 PYBSPH5D23	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	156,800 225,500 274,800 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	137	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D18 PYBSPH4D18 PYBSPH5D18	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000 46,000 63,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
Q	138	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D19 PYBSPH4D19 PYBSPH5D19	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	327,000 473,000 619,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	139	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D20 PYBSPH4D20 PYBSPH5D20	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414,000 574,000 733,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	26	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122,000 167,400 211,700 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	27	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000 133,000 169,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	28	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85,000 117,000 147,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名		提供時期	適用機種																	適用OS ※1※2																			希望小売価格（税別、円）	備考
					B3250 M1	B3250 M1	R4130 M1	R4130 M2	R2530 M1	R2540 M1	R2540 M1	R2560 M1	R4170 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1320 M2	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2550 M1	CX2570 M1	WS12R5	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS512RS	WS12S	WS12D	WS12F	WS12E	WS08RS-E	WS08RD	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux	VMware		
																							注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2							注3	注4	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降がサポートとなります。 注1) ネットシステム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。

Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。

Q	33	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A08 PYBSPH4A08 PYBSPH5A08	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139,000 220,000 300,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	149	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A22 PYBSPH4A22 PYBSPH5A22	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,900 242,000 330,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	146	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A21 PYBSPH4A21 PYBSPH5A21	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156,800 224,200 290,300 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	49	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A16 PYBSPH4A16 PYBSPH5A16	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	179,300 254,900 332,600 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	125	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A17 PYBSPH4A17 PYBSPH5A17	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	215,100 305,800 399,100 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	14	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A09 PYBSPH4A09 PYBSPH5A09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,600 172,800 229,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	154	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A24 PYBSPH4A24 PYBSPH5A24	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	138,800 207,400 274,800 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	155	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A23 PYBSPH4A23 PYBSPH5A23	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	215,100 305,900 399,100 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	140	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A18 PYBSPH4A18 PYBSPH5A18	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000 67,000 88,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要 *1) PRIMERGY CX400 M1 シャーシに適用可能
Q	141	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A19 PYBSPH4A19 PYBSPH5A19	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	474,000 676,000 877,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	142	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A20 PYBSPH4A20 PYBSPH5A20	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	561,000 770,000 980,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品を、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字。 サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送が必要
Q	36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 4年 5年	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照 *1) Enterprise は未サポート
Q	38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3D01 PYBSPV4D01 PYBSPV5D01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	194,000 264,000 333,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ・Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3A01 PYBSPV4A01 PYBSPV5A01	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	264,000 359,000 453,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008/Windows Storage Server 2012 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ・Windows Storage Server 2012 R2 Standard ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q	103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D02 PYBSPR3D02 PYBSPR4D02 PYBSPR5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R 5R R5	×	108,000 302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	提供時期	クラスタシステム対応	適用機種 BX2560 M1	BX2580 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS512RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R2-E 注2	WS08R5	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08R	VMware 注3	Linux 注4	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
Q 104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A02 PYBSPR3A02 PYBSPR4A02 PYBSPR5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	162,000 453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3D02 PYBSPK4D02 PYBSPK5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 4年 5年	PYBSPK3A02 PYBSPK4A02 PYBSPK5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	680,400 885,600 1,080,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 109	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux wSV 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限] ※2015年12月31日販売終息予定	3年 4年 5年	PYBSPM3D02 PYBSPM4D02 PYBSPM5D02	●	済	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,134,000 1,476,000 1,800,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 110	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux wSV 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限] ※2015年12月31日販売終息予定	3年 4年 5年	PYBSPM3A02 PYBSPM4A02 PYBSPM5A02	●	済	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,701,000 2,214,000 2,700,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3D03 PYBSPD4D03 PYBSPD5D03	●	15.12/下	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	908,000 1,181,000 1,440,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPD3A03 PYBSPD4A03 PYBSPD5A03	●	15.12/下	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,361,000 1,772,000 2,160,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3D02 PYBSPN4D02 PYBSPN5D02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	302,400 393,600 480,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 4年 5年	PYBSPN3A02 PYBSPN4A02 PYBSPN5A02	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	453,600 590,400 720,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,782,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照
Q 119	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux wSV 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限] ※2015年12月31日販売終息予定	5年	PYBSPM5DE2	●	済	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	2,970,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については｢サービス一覧｣の｢SupportDeskパック｣参照

[適用機種欄] ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：本体に直接搭載または接続しない
[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる

項	品名	型名	アクセラレイテッド区分	提供時期	適用機種 BX2560 M1	RX1330 M1	RX1330 M2	RX2530 M1	RX2530 M2	RX2540 M1	RX2560 M1	RX4770 M2	TX1310 M1	TX1320 M1	TX1330 M1	TX1330 M2	TX2540 M1	TX2560 M1	CX2570 M1	CX2570 M1	適用OS ※1※2 WS12R5 注2	WS12RD 注2	WS12RF 注2	WS12RE 注2	WS12RS 注2	WS12S 注2	WS12D 注2	WS12F 注2	WS12E 注2	WS08R2-E	WS08R5	WS08S-E-64	WS08D-64	WS08S-E-32	WS08RF	Linux 注3	VMware 注4	希望小売価格（税別、円）注1	備考 ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/)を参照ください。 ※2：本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートとなります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品つき表示しては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) 対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。 注3) RHELの対応状況については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)をご確認いただきますようお願いいたします。
Q：サポート/サービス　※出荷後のサーバ本体には適用不可。																																							
Q 120	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux wSV 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限] ※2015年12月31日販売終息予定	5年	PYBSPM5AE2	●	済	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	4,455,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q 128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5DE3	●	15.12/下	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	2,376,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q 129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPD5AE3	●	15.12/下	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	3,564,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q 121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5DE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	792,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q 122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5AE2	●	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R6 5R R5	×	1,188,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-Vハイパーバイザのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」参照
Q 61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 68	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 69	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上 ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4～16台(偶数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 70	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:5～17台(奇数台) ※構成パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照
Q 74	ランクスペアリング 設定サービス	PYBMMR1	●	済	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 75	パフォーマンスモード 設定サービス	PYBMMP1	●	済	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 76	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC1	●	済	●	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照 ※1DPC構成のみサポート
Q 78	パフォーマンスモード 設定オプション	PYBMMP2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 50	ロックステップモード 設定オプション	PYBMML3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをロックステップモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 51	パフォーマンスモード 設定オプション	PYBMMP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをパフォーマンスモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 52	ミラードチャネルモード 設定オプション	PYBMMC3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをミラードチャネルモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 53	ランクスペアリングモード 設定オプション	PYBMMR3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド接続したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション ※構成パターン・設定時の注意については、留意事項「メモリの動作モードについて」を参照
Q 23	アドバンスド・サーマルオプション	PYBET01	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度:(通常):10～35℃ ⇒ (オプション適用後):5～40℃ ※専用ファームウェア適用のため、工場出荷時にサーバ機器との同時手配が必須 ※適用可能なオプション製品の種類および最大搭載数に制限有 各種拡張ツール(FISK/システム構成図)を参照
Q 101	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES09	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
Q 102	国際エネルギースター プログラムオプション	PYBES11	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)
Q 93	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2R01	●	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 94	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 95	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2003	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 96	OS基本導入 (Windows Server 2012 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2004	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2012 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q 91	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK8R03	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q 92	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK8R04	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q 97	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents/Hyper-V)	PYBDK8R03H	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q 98	OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager/ Hyper-V)	PYBDK8R04H	●	済	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	・Windows Server 2008 R2 Standardの開封および基本設定、Hyper-V設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ
Q 87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	●	済	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	オープン価格	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更 *1) 対象OSのエディションは、Standardのみ

●:適用可, ×:適用不可, −:対象外

項		品名	商品番号*1	提供時期	使用可能な装置*2 内蔵DAT160ユニット *3	内蔵DAT72ユニット *3	内蔵LTO6 ユニット *3	内蔵LTO5 ユニット *3	内蔵LTO4 ユニット *3	内蔵LTO3 ユニット *3	内蔵LTO2 ユニット *3	内蔵LTO ユニット *3	内蔵データカートリッジドライブユニット *3	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット *3	スーパーマルチドライブユニット *3	FDD ユニット *3	提供単位	標準価格（円）	備考
V:サプライ品																			
V	1	データカセットDAT CT36G	0121210	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT72ユニット用データカセット 記憶容量:36GB(非圧縮時)/72GB(圧縮時)
V	2	データカセットDAT CT20G	0121190	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS4用データカセット 記憶容量:20GB(非圧縮時)/40GB(圧縮時)
V	3	データカセットDAT CT12000	0121180	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DDS3ユニット用データカセット 記憶容量:12GB(非圧縮時)/24GB(圧縮時)
V	4	クリーニングカセットDAT-N	0121170	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DATユニット用クリーニングカセット 50回使用可能
V	5	データカートリッジ DAT160	0121220	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用データカートリッジ 記憶容量:80GB(非圧縮時)/160GB(圧縮時)
V	6	クリーニングカートリッジDAT160	0121240	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	DAT160ユニット用クリーニングカートリッジ 50回使用可能
V	16	Ultrium6 データカートリッジ	0160350	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	17	Ultrium6 WORM データカートリッジ	0160355-P	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20巻	オープン価格	LTO6 ユニット用 Ultrium6 WORM データカートリッジ 記憶容量:2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)
V	10	Ultrium5 データカートリッジ	0160340	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO5 ユニット用 Ultrium5 データカートリッジ 記憶容量:1500GB(非圧縮時)/3000GB(圧縮時)
V	11	Ultrium4 データカートリッジ	0160330	済	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO4 ユニット用 Ultrium4 データカートリッジ 記憶容量:800GB(非圧縮時)/1600GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	12	Ultrium3 データカートリッジ	0160320	済	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO3 ユニット用 Ultrium3 データカートリッジ 記憶容量:400GB(非圧縮時)/800GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	13	Ultrium2 データカートリッジ	0160310	済	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO2 ユニット用 Ultrium2 データカートリッジ 記憶容量:200GB(非圧縮時)/400GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	14	Ultrium1 データカートリッジ	0160210	済	×	×	×	×	×	● *1	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO1ユニット用 Ultrium1 データカートリッジ 記憶容量:100GB(非圧縮時)/ 200GB(圧縮時) *1)Read機能のみ
V	15	Ultrium1 クリーニングカートリッジU	0160280	済	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	1巻	オープン価格	LTO装置用クリーニングカートリッジ
V	21	データカートリッジRDX 2TB	0162180	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:2TB
V	18	データカートリッジRDX 1TB	0162170	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:1TB
V	19	データカートリッジRDX 500GB	0162161	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:500GB
V	20	データカートリッジRDX 320GB	0162151	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	1巻	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量:320GB
V	32	DVD-RAM ディスク	1241100	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ無、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HC47L相当
V	33	DVD-RAM ディスク	1241101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:4.7GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB47LA相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	34	DVD-RAM ディスク	1241102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	1枚	オープン価格	記憶容量:9.4GB、カートリッジ有(ディスク取り出し可能)、2～3 倍速対応 パナソニック株式会社製 LM-HB94L相当 ※カートリッジから取り出して使用する必要あり
V	53	PRIMERGY用 USBメモリ8GB	0964030	済	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1個	オープン価格	フロッピィ利用作業代替用USBメモリ(暗号化機能無し)、RoHS指令準拠 ※対応機種・対象OSについては以下HP参照。富士通コワーコ株式会社HP http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/

備考
*1:商品番号は発行時点のものです。予告なしに変更される可能性があります。
最新情報については、富士通コワーコ株式会社HP(http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/)より
ご確認頂きますようお願いいたします。
*2:接続可能な装置、適用可能なOSは、
必ずPRIMERGYシステム構成図等でご確認頂きますようお願いいたします。
*3:PRIMERGYシステム構成図(2015年12月版)[カタログNo.CG2000-124]に掲載のある装置に限ります。

ハードウェア一覧 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
49版	2016/2/10	A-36	TX1330 M2 ベースユニット(300W電源x1)の備考欄を修正
48版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
47版	2015/10/8	I:オプションカード関連 156/157	RX4770 M2 内蔵2.5インチ IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC321],Dual port IB HCAカード(100Gbps)[PY*HC322] 未サポートに変更
46版	2015/9/9	I:オプションカード関連 152	接続ケーブル:カテゴリ6a以上に修正
45版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
44版	2015/7/28	P:OS/ソフトウェア 109/156/157/158/159/160/161/162/163	RX4770 M2のVMware vSphere 6 のサポート開始
43版	2015/7/21	F:内蔵ストレージ 259	RX4770 M1/M2 内蔵2.5インチ PCIe SSD-2TB[PY*BS20PA]未サポートに変更
42版	2015/6/12	A-14	RX200 S8 ラックベースユニットを販売終息済みに変更
		F:内蔵ストレージ 156/157/158/159/189/190/191/192	SATA SSD(Read Intensive)の備考修正
		F:内蔵ストレージ 115	SASエキスパンダー[PY*EXS02]の適用機種 RX2560 M1/RX4770 M2を●に修正
		I:オプションカード関連 148	SASコントローラカード[PY*SC3FA]の備考に注記追記
		P:OS/ソフトウェア 109/117/156/157/158/159/160/161/162/163	RX1330 M1/RX2560 M1/TX1320 M1/TX1330 M1/TX150 S8/TX2560 M1の VMware vSphere 6 のサポート開始
41版	2015/5/27	I:オプションカード関連 8	RX2540 M1におけるサポート削除[PYBSR3PE]
40版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
39版	2015/4/23	A-31/A-32	RX2560 M1 ラックベースユニット[PYR2561R5N]/TX2560 M1 タワーベースユニット [PYT2561T5N]の 提供時期を変更
		D:CPU 327/328/329/330/331/332/333/334/335/ 336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347 F:内蔵ストレージ 709/710/711/714/715/716/718 Q:サポート/サービス 150/151/152/153/154/155	RX2560 M1 ラックベースユニット/TX2560 M1 タワーベースユニット用オプションの提供時期を変更
		F:内蔵ストレージ 744/745/746	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-6TB(7.2krpm)を削除
38版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
37版	2015/2/19	I:オプションカード関連 25/27	PY-FC201(L)/PY-FC202(L)/PY-FC221/PY-FC222/PY-CN302のカスタムメイド型名追加
36版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
35版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
34版	2014/12/16	D:CPU 132/137/286/288	BX2560 M1における対象CPUの吸気制限を追加
33版	2014/12/9	I:オプションカード関連 22 Q:サポート/サービス 76	RX2520 M1におけるサポート追加(I 22) ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種にRX200 S8を追加
32版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
31版	2014/10/28	L:UPS 27	提供時期を変更
30版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
29版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
28版	2014/8/7	O:拡張機器 1/2	適用OSを修正
27版	2014/8/5	K:電源/FANユニット関連 1/5/2/6/10	電源ユニットの混載条件追記
26版	2014/7/22	Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの対象機種からRX200 S8を削除
25版	2014/7/2	N:ケーブル 36	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルを修正
24版	2014/6/10	F:内蔵ストレージ 140/141 J:ブレードサーバオプション関連 N:ケーブル 35/36	JX60(ハードディスクキャビネット)関連の記載を修正
		D:CPU 267	使用環境の周囲温度に関する注記追加
		I:オプションカード関連 14	RX2520 M1 選択可能ベースユニット追記
23版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
22版	2014/4/8	P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルのキャンペーン期間終了に伴う価格改定
		Q:サポート/サービス 4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/26/27/28/29/30/31/32	SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/SupportDeskパック Standard(OSサポートなし)/SupportDeskパック Standard24(OSサポートなし)の価格改定
21版	2014/2/10	F:内蔵ストレージ 50/51/52/56/57/58/61/62/63/64/65/66/67/68/69/ 70/80/95/96/97/98/111/112/113/114	内蔵2.5インチ SSD[PY*SD20NG2/40NG2/80NG2/16NG2/20MG/40MG/80MG/10NF2/20NF2/40NF2/ 80NF2/10NF4/20NF4/40NF4/80NF4/10MF/20MF/40MF/80MF]の提供時期修正、内蔵2.5インチ SSD [PY*SD10NC/20NC/40NC/10MC/20MC/40MC]の再掲載と販売終息予定日の修正
		J:ブレードサーバオプション関連 2/53 N:ケーブル 38	BX920 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード(56Gbps)/IB 電気ケーブル(56Gbps)を未サポート
		L:UPS 12/13	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)の注記修正
20版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
19版	2013/12/13	F:内蔵ストレージ 71	内蔵2.5インチ SSD－1.6TB削除
18版	2013/12/6	J:ブレードサーバオプション関連 93/94	BX900 S2搭載におけるCisco Nexus B22 Fabric Extenderの搭載位置情報修正
17版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
16版	2013/10/8	D:CPU 175	Xeon プロセッサー E5-2643v2[PY*CP31XM]の備考に制限事項を追加
		D:CPU 204/205/210/211/216/217/224/225/228/229	Xeon プロセッサー E5-2637v2/E5-2643v2/E5-2667v2/E5-2690v2/E5-2697v2 [PY*CP34XL(2)/PY*CP34XM(2)/PY*CP34XN(2)/PY*CP34XK(2)/PY*CP34XR(2)]の備考に制限事項を追加
		J:ブレードサーバオプション関連 27/55 N:ケーブル 37	BX924 S4 サーバブレードはPRIMERGY Infiniband スイッチブレード (40Gbps 18/18)/IB HCA 拡張ボード (40Gbps)/IB電気ケーブルを未サポート
		N:ケーブル 21	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
		O:拡張機器 26	ServerView Fabric Managerの提供時期修正
15版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
14版	2013/7/3	I:オプションカード関連 18/110/64/65	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C3/PY*SR3C32]/SASアレイコントローラモジュール [PY-SRD24/PYBSRD241/PY-SRD14/PYBSRD141]の販売終息予定日修正
		I:オプションカード関連 120/30/38/39	SASアレイコントローラカード[PYBSR3C33]/フラッシュモジュール/フラッシュバックアップユニット [PY-FBR01/PYBFBR02]のRX200 S7に注記追記
		I:オプションカード関連 67/68	SASアレイコントローラモジュール[PY-SRD24A/PYBSRD241A/PY-SRD14A/PYBSRD141A]の提供時期修正
		I:オプションカード関連 53/67	Dual port LANカード(1000BASE-T)[PY*LA222(L)]/ポート拡張オプション(1000BASE-T×2)[PYBLA222U]の販売終息予定日修正
		O:拡張機器 25	FCFライセンスオプションの提供時期修正
		P:OS/ソフトウェア 29/30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日/24時間サポートバンドルの価格修正
13版	2013/5/8	B:ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
12版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
11版	2013/3/12	F:内蔵ストレージ 86	ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)[PYBBA2806]の一般型名削除および備考修正
10版	2013/2/19	I:オプションカード関連 115/116	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20X)/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P の環境条件変更による 注記修正

版数	日付	更新箇所	更新内容
9版	2013/2/12	I:オプションカード関連 38/40/82	フラッシュバックアップユニットとグラフィックスカードの混在制限解除により注記削除
		I:オプションカード関連 51/53	Quad port LANカードの適用機種 TX200 S7/TX150 S8を●に修正
		I:オプションカード関連 85	セキュリティチップの適用OS WS12F/WS12E を●に修正
		I:オプションカード関連 1/2/5、N:ケーブル 8/10/16	ETERNUS編に関する注記修正
		Q:サポート/サービス 71-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
8版	2013/1/29	I:オプションカード関連 114/115/116 J:ブレードサーバオプション関連 103/104 N:ケーブル 51/52 N:ケーブル 9 Q:サポート/サービス 76	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla K20)/(NVIDIA Tesla K20X)/GPUコンピューティングカード搭載キット/ インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P/インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P搭載キット/ SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正 SASケーブル(IB-miniSAS)削除 ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
		J:ブレードサーバオプション関連 103/104	SASエキスパンダー拡張ボード/SASエキスパンダー拡張ボード搭載キットの提供時期修正
		N:ケーブル 9	SASケーブル(IB-miniSAS)削除
		Q:サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定サービスの注記修正
7版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
6版	2012/12/7	B:ディスプレイ 1	カラー液晶ディスプレイ-17の備考に注記追記
		O:拡張機器 6	UPSケーブル削除
5版	2012/11/15	A-9	RX200 S7 ラックベースユニット (2.5インチ×8)[PYR207R2N2]の備考修正(内蔵ODD)
		L:UPS 12/13	BX920 S3/BX924 S3 の注記修正
4版	2012/10/22	D:CPU 9/10/11/80/81	適応OS(VMware)対応の修正
		G:内蔵バックアップ装置関連 70	内蔵DVD-ROMユニットの提供時期修正
		I:オプションカード関連 81/82/90/100	グラフィックスカード/フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ/増設用ディスプレイコネクタの備考修正
		O:拡張機器 11/12/13/14/15、20	BX920 S3/BX924 S3の注記(*1)追加、適用機種欄修正(BX920 S3/BX924 S3)
		P:OS/ソフトウェア 53/54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプションの備考修正
3版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
2版	2012/8/23	F:内蔵ストレージ 106/129/130	内蔵ストレージ(ETERNUS JX40搭載用)の追加／価格修正
初版	2012/8/14		新規作成