

コンセントボックス(AC200V対応)

PY-CTX01 : コンセントボックス (AC200V 対応)

1. 概要

本オプションは、UPS 装置 (PY-UPAC5K : Smart-UPS RT 5000 および PY-UPAR0K : Smart-UPS RT 10000) と 200V サーバを接続する場合に使用します。本オプションを追加することにより、NEMA L6-15 プラグの電源ケーブル接続を最大 8 本行うことができます。

2. 仕様

項目	仕様
品名	コンセントボックス
型名	PY-CTX01
出力コンセント数	8 (コンセント形状:NEMA L6-15R)
最大出力電流	2個のコンセントで最大 12A
入力ケーブル長	2. 0m
入力接続	NEMA L6-30P
最大入力電流	30A
寸法 [mm](W x D x H)	430 × 135 × 43.5(ケーブル含まず) 19 インチラック 1U サイズ
質量	約 4kg
適用規格	電気用品安全法

3. 外観



4. 留意事項

- (1) 本製品は、以下の留意事項を守って使用してください。
 - 本製品は富士通 PRIMERGY シリーズ専用オプションです。
 - 本製品には、富士通の PRIMERGY シリーズ以外の機器は接続しないで下さい。
 - 本製品は必ずラックに固定してご使用ください。
- (2) ラック冷却を妨げないように、本装置のラック前面には 1U のブランクパネルを実装してください。

(3) UPS との接続

高機能無停電電源装置 PY-UPAROK または PY-UPAC5K (Smart UPS RT 10000/5000) との接続は以下のようになります。

