

設置諸元一覧表

■XLシリーズ

2022/1/12

型名	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)	サービスエリア (mm)					入力電源		所要電力 (W)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	上	電圧	相	稼働中 (最大)	節電モード時	
XL-C8365	449	552	360	40	1000	600	200	200	700	100V	単相	1400	0.7	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-C8360 XL-C8360G	654	623	471	76	1000	200	600	600	700	100V	単相	1500	22	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-C8350	449	552	360	40	1000	600	200	200	700	100V	単相	1400	0.7	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-C8300	485	634	345	40	1000	600	200	200	700	100V	単相	1350	17	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-C7400 XL-C7400G	678	631	473	59	825	200	350	100	-	100V	単相	999	4	2極接地極付き
XL-C2340	435	604	340	29	1000	600	200	200	700	100V	単相	1300	15	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-C2260	435	621	340	29	1000	600	200	200	700	100V	単相	1200	17	2極接地極付き
XL-C2000	425	561	325	20	1000	600	200	200	700	100V	単相	850	18	2極接地極付き
XL-9500	640	520	577	48	460	200	640	1000	-	100V	単相	1300	6.5	2極接地極付き
XL-9450E XL-9450	499.4	388	320	20.1	720	300	100	100	300	100V	単相	1320	0.35	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-9440D	518	518	390	26	760	300	200	100	350	100V	単相	1350	5	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9440 XL-9440E	518	429	390	23	760	300	200	100	350	100V	単相	1350	5	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9400	490	460	395	25	760	300	200	100	500	100V	単相	1100	15	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9382 XL-9381	459	392	348	22.5	350	200	100	100	350	100V	単相	975	0.35	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9380 XL-9380E	518	429	390	23	760	300	200	100	350	100V	単相	1350	5	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9322 XL-9321	459	392	286	20.7	350	200	100	100	350	100V	単相	975	0.35	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-9320	515	406	324	20	760	300	200	100	350	100V	単相	1020	0.9	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-9311	505	408	390	22	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	5	2極接地極付き
XL-9310	505	408	390	22	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	10	2極接地極付き
XL-9281	505	408	324	20	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	5	2極接地極付き
XL-9280	505	408	324	20	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	10	2極接地極付き
XL-9260	459	430	310	19	700	200	200	200	350	100V	単相	900	10	2極接地極付き
XL-5900G	505	376	324	20	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	10	2極接地極付き
XL-5400G	505	376	324	20	760	300	200	100	350	100V	単相	1100	10	2極接地極付き
XL-4400	370	392	306	15.5	350	200	100	100	350	100V	単相	1000	0.35	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-4360	388	450	345	18	400	150	100	100	-	100V	単相	940	3.5	2極接地極付き
XL-4405 XL-4340	387	393	244.5	12	500	400	200	200	400	100V	単相	900	1.4	2極接地極付き 3極 ※電源コード2本添付
XL-4280	369	396	268	10	1000	500	200	200	600	100V	単相	800	6	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
XL-2300 XL-2300G	355	395	200	9	200	500	200	200	600	100V	単相	700	10	2極接地極付き

※販売終了した製品を含みます。

■FMPRシリーズ

型名	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)	サービスエリア (mm)					入力電源		所要電力 (W)		コンセント形状
	幅	奥行	高さ		前	後	左	右	上	電圧	相	稼働中 (最大)	節電モード時	
FMPR5630 FMPR5620 FMPR5610 FMPR5610G	600	350	290	22.5	162	162	25	25	-	100V	単相	685	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR5430 FMPR5420 FMPR5410 FMPR5410G	600	350	290	22	162	162	25	25	-	100V	単相	465	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR5310EG	600	350	290	22	162	162	25	25	-	100V	単相	465	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR5130 FMPR5120 FMPR5110 FMPR5110G	600	350	290	17	162	162	25	25	-	100V	単相	165	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR5010	600	350	290	17	162	162	25	25	-	100V	単相	165	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR-671B	645	415	317	34	-	-	-	-	-	100V	単相	560	46	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR3020 FMPR3000 FMPR3000G	590	330	120	10	41	41	30	30	-	100V	単相	180	10	3極 (2P-3P変換プラグ付き)
FMPR2000 FMPR2000G	435	330	120	8	41	41	30	30	-	100V	単相	180	6	3極 (2P-3P変換プラグ付き)

※販売終了した製品を含みます。