

PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード  
(10Gbps 18/8+2)  
コンバージドファブリックスイッチ(CFX2000R/F)  
コンバージドファブリック MIB/TRAP 一覧

<b>第1章</b>	<b>MIB/Trap 一覧</b>	4
1.1	標準 MIB	4
1.1.1	system グループ	4
1.1.2	interface グループ	5
1.1.3	address translation グループ	5
1.1.4	ip グループ	6
1.1.5	icmp グループ	11
1.1.6	tcp グループ	13
1.1.7	udp グループ	15
1.1.8	dot3 グループ	16
1.1.9	snmp グループ	17
1.1.10	rmon グループ	18
1.1.11	dot1dBridge グループ	20
1.1.12	qBridgeMIB グループ	22
1.1.13	ifMIB グループ	23
1.1.14	radiusMIB グループ	24
1.1.15	entityMIB グループ	25
1.2	富士通拡張 MIB	26
1.2.1	nonosSystem グループ	26
1.2.2	nonosSystemError グループ(CFX2000 のみ)	26
1.2.3	nonosLineset グループ(CFX2000 のみ)	26
1.2.4	nonosDualPower グループ(CFX2000 のみ)	27
1.2.5	nonosSystemInfo グループ(CFX2000 のみ)	27
1.2.6	CFAB グループ	27
1.2.7	FCoE グループ	37
1.3	IEEE802.1MIB	38
1.3.1	lldpMIB グループ	38
1.4	DCBX MIB	46
1.4.1	lldpXdcbxMIB	46
1.5	EVB MIB	48
1.6	FC-MGMT-MIB	50
1.6.1	fcmInstance グループ	50
1.6.2	fcmSwitch グループ	50
1.7	FCMGMT-MIB	51
1.7.1	connUnit グループ	51
1.7.2	connUnitPort グループ	51
1.7.3	connUnitZone グループ	52
1.7.4	connUnitPortStat グループ	52
1.7.5	connUnitSns グループ	53

1.8	T11-FCoE-MIB.....	55
1.8.1	t11FCoECfg グループ.....	55
1.8.2	t11FCoEVLAN グループ.....	55
1.8.3	t11FCoEStaticVfc グループ.....	55
1.8.4	t11FCoEDynamicVfc グループ.....	55
1.9	TRAP 一覧.....	57

# 第 1 章 MIB/Trap 一覧

## 1.1 標準 MIB

設定により取得できる MIB が変わります。

参照 機能説明書「SNMP 機能」  
コマンドリファレンス

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW: MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

-: MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.1.1 system グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	sysDescr	system.1	RO
2	sysObjectID	system.2	RO
3	sysUptime	system.3	RO
4	sysContact	system.4	RW(*)
5	sysName	system.5	RW(*)
6	sysLocation	system.6	RW(*)
7	sysService	system.7	RO

(\*)次回リセット時まで有効です。設定内容は構成定義に反映されるため、設定内容を構成定義へ保存することも可能です。なお、構成定義コマンドで使用できない文字も設定可能ですが、その場合、構成定義への保存はできません。

Leaf ドメイン Master スイッチで変更した場合は内容が反映されますが、Root ドメイン Master スイッチ側への構成定義を変更しませんので、show running-config での表示は変更されません。また、Leaf ドメイン Master スイッチで変更後に構成定義の変更が発生した場合は、Root ドメイン Master スイッチでの定義内容が Leaf ドメイン Master スイッチで設定されます。

## 1.1.2 interface グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifNumber	interfaces.1	RO
2	ifTable	interfaces.2	—
3	ifEntry	ifTable.1	—
4	ifIndex	ifEntry.1	RO
5	ifDescr	ifEntry.2	RO
6	ifType	ifEntry.3	RO
7	ifMtu	ifEntry.4	RO
8	ifSpeed	ifEntry.5	RO
9	ifPhysAddress	ifEntry.6	RO
10	ifAdminStatus	ifEntry.7	RW
11	ifOperStatus	ifEntry.8	RO
12	ifLastChange	ifEntry.9	RO
13	ifInOctets	ifEntry.10	RO
14	ifInUcastPkts	ifEntry.11	RO
15	ifInNUcastPkts	ifEntry.12	RO
16	ifInDiscards	ifEntry.13	RO
17	ifInErrors	ifEntry.14	RO
18	ifInUnknownProtos	ifEntry.15	RO
19	ifOutOctets	ifEntry.16	RO
20	ifOutUcastPkts	ifEntry.17	RO
21	ifOutNUcastPkts	ifEntry.18	RO
22	ifOutDiscards	ifEntry.19	RO
23	ifOutErrors	ifEntry.20	RO
24	ifOutQLen	ifEntry.21	RO
25	ifSpecific	ifEntry.22	RO

## 1.1.3 address translation グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	atTable	at.1	—
2	atEntry	atTable.1	—
3	atIfIndex	atEntry.1	RO
4	atPhysAddress	atEntry.2	RO
5	atNetAddress	atEntry.3	RO

## 1.1.4 ip グループ

### ip グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipForwarding	ip.1	RO
2	ipDefaultTTL	ip.2	RO
3	ipInReceives	ip.3	RO
4	ipInHdrErrors	ip.4	RO
5	ipInAddrErrors	ip.5	RO
6	ipForwDatagrams	ip.6	RO
7	ipInUnknownProtos	ip.7	RO
8	ipInDiscards	ip.8	RO
9	ipInDelivers	ip.9	RO
10	ipOutRequests	ip.10	RO
11	ipOutDiscards	ip.11	RO
12	ipOutNoRoutes	ip.12	RO
13	ipReasmTimeout	ip.13	RO
14	ipReasmReqds	ip.14	RO
15	ipReasmOKs	ip.15	RO
16	ipReasmFails	ip.16	RO
17	ipFragOKs	ip.17	RO
18	ipFragFails	ip.18	RO
19	ipFragCreates	ip.19	RO
20	ipRoutingDiscards	ip.23	RO

### ipAddr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipAddrTable	ip.20	—
2	ipAddrEntry	ipAddrTable.1	—
3	ipAdEntAddr	ipAddrEntry.1	RO
4	ipAdEntIfIndex	ipAddrEntry.2	RO
5	ipAdEntNetMask	ipAddrEntry.3	RO
6	ipAdEntBcastAddr	ipAddrEntry.4	RO
7	ipAdEntReasmMaxSize	ipAddrEntry.5	RO

### ipRoute グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipRouteTable	ip.21	—
2	ipRouteEntry	ipRouteTable.1	—
3	ipRouteDest	ipRouteEntry.1	RO
4	ipRouteIfIndex	ipRouteEntry.2	RO
5	ipRouteMetric1	ipRouteEntry.3	RO
6	ipRouteMetric2	ipRouteEntry.4	RO
7	ipRouteMetric3	ipRouteEntry.5	RO
8	ipRouteMetric4	ipRouteEntry.6	RO
9	ipRouteNextHop	ipRouteEntry.7	RO
10	ipRouteType	ipRouteEntry.8	RO

11	ipRouteProto	ipRouteEntry.9	RO
12	ipRouteAge	ipRouteEntry.10	RO
13	ipRouteMask	ipRouteEntry.11	RO
14	ipRouteMetric5	ipRouteEntry.12	RO
15	ipRouteInfo	ipRouteEntry.13	RO

## ipNetToMedia グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipNetToMediaTable	ip.22	—
2	ipNetToMediaEntry	ipNetToMediaTable.1	—
3	ipNetToMediaIfIndex	ipNetToMediaEntry.1	RO
4	ipNetToMediaPhysAddress	ipNetToMediaEntry.2	RO
5	ipNetToMediaNetAddress	ipNetToMediaEntry.3	RO
6	ipNetToMediaType	ipNetToMediaEntry.4	RO

## ipCidrRoute グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipCidrRouteNumber	ipForward.3	RO
2	ipCidrRouteTable	ipForward.4	—
3	ipCidrRouteEntry	ipCidrRouteTable.1	—
4	ipCidrRouteDest	ipCidrRouteEntry.1	RO
5	ipCidrRouteMask	ipCidrRouteEntry.2	RO
6	ipCidrRouteTos	ipCidrRouteEntry.3	RO
7	ipCidrRouteNextHop	ipCidrRouteEntry.4	RO
8	ipCidrRouteIfIndex	ipCidrRouteEntry.5	RO
9	ipCidrRouteType	ipCidrRouteEntry.6	RO
10	ipCidrRouteProto	ipCidrRouteEntry.7	RO
11	ipCidrRouteAge	ipCidrRouteEntry.8	RO
12	ipCidrRouteInfo	ipCidrRouteEntry.9	RO
13	ipCidrRouteNextHopAS	ipCidrRouteEntry.10	RO
14	ipCidrRouteMetric1	ipCidrRouteEntry.11	RO
15	ipCidrRouteMetric2	ipCidrRouteEntry.12	RO
16	ipCidrRouteMetric3	ipCidrRouteEntry.13	RO
17	ipCidrRouteMetric4	ipCidrRouteEntry.14	RO
18	ipCidrRouteMetric5	ipCidrRouteEntry.15	RO
19	ipCidrRouteStatus	ipCidrRouteEntry.16	RO

## inetCidrRoute グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	inetCidrRouteNumber	ipForward.6	RO
2	inetCidrRouteTable	ipForward.7	—
3	inetCidrRouteEntry	inetCidrRouteTable.1	—
4	inetCidrRouteDestType	inetCidrRouteEntry.1	—
5	inetCidrRouteDest	inetCidrRouteEntry.2	—
6	inetCidrRoutePfxLen	inetCidrRouteEntry.3	—
7	inetCidrRoutePolicy	inetCidrRouteEntry.4	—
8	inetCidrRouteNextHopType	inetCidrRouteEntry.5	—

9	inetCidrRouteNextHop	inetCidrRouteEntry.6	—
10	inetCidrRouteIfIndex	inetCidrRouteEntry.7	RO
11	inetCidrRouteType	inetCidrRouteEntry.8	RO
12	inetCidrRouteProto	inetCidrRouteEntry.9	RO
13	inetCidrRouteAge	inetCidrRouteEntry.10	RO
14	inetCidrRouteNextHopAS	inetCidrRouteEntry.11	RO
15	inetCidrRouteMetric1	inetCidrRouteEntry.12	RO
16	inetCidrRouteMetric2	inetCidrRouteEntry.13	RO
17	inetCidrRouteMetric3	inetCidrRouteEntry.14	RO
18	inetCidrRouteMetric4	inetCidrRouteEntry.15	RO
19	inetCidrRouteMetric5	inetCidrRouteEntry.16	RO
20	inetCidrRouteStatus	inetCidrRouteEntry.17	RO
21	inetCidrRouteDiscards	ipForward.8	RO

## ipv6 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6IpForwarding	ip.25	RO
2	ipv6IpDefaultHopLimit	ip.26	RO

## ipv4Interface グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv4InterfaceTableLastChange	ip.27	RO
2	ipv4InterfaceTable	ip.28	—
3	ipv4InterfaceEntry	ipv4InterfaceTable.1	—
4	ipv4InterfaceIfIndex	ipv4InterfaceEntry.1	—
5	ipv4InterfaceReasmMaxSize	ipv4InterfaceEntry.2	RO
6	ipv4InterfaceEnableStatus	ipv4InterfaceEntry.3	RO
7	ipv4InterfaceRetransmitTime	ipv4InterfaceEntry.4	RO

## ipv6Interface グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipv6InterfaceTableLastChange	ip.29	RO
2	ipv6InterfaceTable	ip.30	—
3	ipv6InterfaceEntry	ipv6InterfaceTable.1	—
4	ipv6InterfaceIfIndex	ipv6InterfaceEntry.1	—
5	ipv6InterfaceReasmMaxSize	ipv6InterfaceEntry.2	RO
6	ipv6InterfaceIdentifier	ipv6InterfaceEntry.3	RO
7	ipv6InterfaceEnableStatus	ipv6InterfaceEntry.5	RO
8	ipv6InterfaceReachableTime	ipv6InterfaceEntry.6	RO
9	ipv6InterfaceRetransmitTime	ipv6InterfaceEntry.7	RO
10	ipv6InterfaceForwarding	ipv6InterfaceEntry.8	RO

## ipSystemStats グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipSystemStatsTable	ipTrafficStats.1	—



2	ipSystemStatsEntry	ipSystemStatsTable.1	—
3	ipSystemStatsIPVersion	ipSystemStatsEntry.1	—
4	ipSystemStatsInReceives	ipSystemStatsEntry.3	RO
5	ipSystemStatsInHdrErrors	ipSystemStatsEntry.7	RO
6	ipSystemStatsInUnknownProtos	ipSystemStatsEntry.10	RO
7	ipSystemStatsInTruncatedPkts	ipSystemStatsEntry.11	RO
8	ipSystemStatsInForwDatagrams	ipSystemStatsEntry.12	RO
9	ipSystemStatsReasmReqds	ipSystemStatsEntry.14	RO
10	ipSystemStatsReasmOKs	ipSystemStatsEntry.15	RO
11	ipSystemStatsReasmFails	ipSystemStatsEntry.16	RO
12	ipSystemStatsInDelivers	ipSystemStatsEntry.18	RO
13	ipSystemStatsOutRequests	ipSystemStatsEntry.20	RO
14	ipSystemStatsOutNoRoutes	ipSystemStatsEntry.22	RO
15	ipSystemStatsOutForwDatagrams	ipSystemStatsEntry.23	RO
16	ipSystemStatsOutDiscards	ipSystemStatsEntry.25	RO
17	ipSystemStatsOutFragReqds	ipSystemStatsEntry.26	RO
18	ipSystemStatsOutFragOKs	ipSystemStatsEntry.27	RO
19	ipSystemStatsOutFragFails	ipSystemStatsEntry.28	RO
20	ipSystemStatsOutFragCreates	ipSystemStatsEntry.28	RO
21	ipSystemStatsOutTransmits	ipSystemStatsEntry.30	RO
22	ipSystemStatsDiscontinuityTime	ipSystemStatsEntry.46	RO
23	ipSystemStatsRefreshRate	ipSystemStatsEntry.47	RO

## ipAddressPrefix グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipAddressPrefixTable	ip.32	—
2	ipAddressPrefixEntry	ipAddressPrefixTable.1	—
3	ipAddressPrefixIfIndex	ipAddressPrefixEntry.1	—
4	ipAddressPrefixType	ipAddressPrefixEntry.2	—
5	ipAddressPrefixPrefix	ipAddressPrefixEntry.3	—
6	ipAddressPrefixLength	ipAddressPrefixEntry.4	—
7	ipAddressPrefixOrigin	ipAddressPrefixEntry.5	RO
8	ipAddressPrefixOnLinkFlag	ipAddressPrefixEntry.6	RO
9	ipAddressPrefixAutonomousFlag	ipAddressPrefixEntry.7	RO
10	ipAddressPrefixAdvPreferredLifetime	ipAddressPrefixEntry.8	RO
11	ipAddressPrefixAdvValidLifetime	ipAddressPrefixEntry.9	RO

## ipAddress グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipAddressTable	ip.34	—
2	ipAddressEntry	ipAddressTable.1	—
3	ipAddressAddrType	ipAddressEntry.1	—
4	ipAddressAddr	ipAddressEntry.2	—
5	ipAddressIfIndex	ipAddressEntry.3	RO
6	ipAddressType	ipAddressEntry.4	RO
7	ipAddressPrefix	ipAddressEntry.5	RO
8	ipAddressOrigin	ipAddressEntry.6	RO
9	ipAddressStatus	ipAddressEntry.7	RO
10	ipAddressCreated	ipAddressEntry.8	RO

11	ipAddressLastChanged	ipAddressEntry.9	RO
12	ipAddressRowStatus	ipAddressEntry.10	RO
13	ipAddressStorageType	ipAddressEntry.11	RO

## ipNetToPhysical グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ipNetToPhysicalTable	ip.35	—
2	ipNetToPhysicalEntry	ipNetToPhysicalTable.1	—
3	ipNetToPhysicalIfIndex	ipNetToPhysicalEntry.1	—
4	ipNetToPhysicalNetAddressType	ipNetToPhysicalEntry.2	—
5	ipNetToPhysicalNetAddress	ipNetToPhysicalEntry.3	—
6	ipNetToPhysicalPhysAddress	ipNetToPhysicalEntry.4	RO
7	ipNetToPhysicalLastUpdated	ipNetToPhysicalEntry.5	RO
8	ipNetToPhysicalType	ipNetToPhysicalEntry.6	RO
9	ipNetToPhysicalState	ipNetToPhysicalEntry.7	RO
10	ipNetToPhysicalRowStatus	ipNetToPhysicalEntry.8	RO

## 1.1.5 icmp グループ

### icmp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	icmpInMsgs	icmp.1	RO
2	icmpInErrors	icmp.2	RO
3	icmpInDestUnreachs	icmp.3	RO
4	icmpInTimeExcds	icmp.4	RO
5	icmpInParmProbs	icmp.5	RO
6	icmpInSrcQuenchs	icmp.6	RO
7	icmpInRedirects	icmp.7	RO
8	icmpInEchos	icmp.8	RO
9	icmpInEchoReps	icmp.9	RO
10	icmpInTimestamps	icmp.10	RO
11	icmpInTimestampReps	icmp.11	RO
12	icmpInAddrMasks	icmp.12	RO
13	icmpInAddrMaskReps	icmp.13	RO
14	icmpOutMsgs	icmp.14	RO
15	icmpOutErrors	icmp.15	RO
16	icmpOutDestUnreachs	icmp.16	RO
17	icmpOutTimeExcds	icmp.17	RO
18	icmpOutParmProbs	icmp.18	RO
19	icmpOutSrcQuenchs	icmp.19	RO
20	icmpOutRedirects	icmp.20	RO
21	icmpOutEchos	icmp.21	RO
22	icmpOutEchoReps	icmp.22	RO
23	icmpOutTimestamps	icmp.23	RO
24	icmpOutTimestampReps	icmp.24	RO
25	icmpOutAddrMasks	icmp.25	RO
26	icmpOutAddrMaskReps	icmp.26	RO

### icmpStat グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	icmpStatsTable	icmp.29	—
2	icmpStatsEntry	icmpStatsTable.1	—
3	icmpStatsIPVersion	icmpStatsEntry.1	—
4	icmpStatsInMsgs	icmpStatsEntry.2	RO
5	icmpStatsInErrors	icmpStatsEntry.3	RO
6	icmpStatsOutMsgs	icmpStatsEntry.4	RO
7	icmpStatsOutErrors	icmpStatsEntry.5	RO

## icmpMsgStats グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	icmpMsgStatsTable	icmp.30	—
2	icmpMsgStatsEntry	icmpMsgStatsTable.1	—
3	icmpMsgStatsIPVersion	icmpMsgStatsEntry.1	—
4	icmpMsgStatsType	icmpMsgStatsEntry.2	—
5	icmpMsgStatsInPkts	icmpMsgStatsEntry.3	RO
6	icmpMsgStatsOutPkts	icmpMsgStatsEntry.4	RO

## 1.1.6 tcp グループ

### tcp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	tcpRtoAlgorithm	tcp.1	RO
2	tcpRtoMin	tcp.2	RO
3	tcpRtoMax	tcp.3	RO
4	tcpMaxConn	tcp.4	RO
5	tcpActiveOpens	tcp.5	RO
6	tcpPassiveOpens	tcp.6	RO
7	tcpAttemptFails	tcp.7	RO
8	tcpEstabResets	tcp.8	RO
9	tcpCurrEstab	tcp.9	RO
10	tcpInSegs	tcp.10	RO
11	tcpOutSegs	tcp.11	RO
12	tcpRetransSegs	tcp.12	RO
13	tcpInErrs	tcp.14	RO
14	tcpOutRsts	tcp.15	RO

### tcpConn グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	tcpConnTable	tcp.13	—
2	tcpConnEntry	tcpConnTable.1	—
3	tcpConnState	tcpConnEntry.1	RO
4	tcpConnLocalAddress	tcpConnEntry.2	RO
5	tcpConnLocalPort	tcpConnEntry.3	RO
6	tcpConnRemAddress	tcpConnEntry.4	RO
7	tcpConnRemPort	tcpConnEntry.5	RO

### tcpConnection グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	tcpConnectionTable	tcp.19	—
2	tcpConnectionEntry	tcpConnectionTable.1	—
3	tcpConnectionLocalAddressType	tcpConnectionEntry.1	—
4	tcpConnectionLocalAddress	tcpConnectionEntry.2	—
5	tcpConnectionLocalPort	tcpConnectionEntry.3	—
6	tcpConnectionRemAddressType	tcpConnectionEntry.4	—
7	tcpConnectionRemAddress	tcpConnectionEntry.5	—
8	tcpConnectionRemPort	tcpConnectionEntry.6	—
9	tcpConnectionState	tcpConnectionEntry.7	RO
10	tcpConnectionProcess	tcpConnectionEntry.8	RO

### tcp Listener グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
----	----	-----------	----------

PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)

コンバージドファブリックスイッチ(CFX2000R/F)

コンバージドファブリック MIB/TRAP 一覧

1	tcpListenerTable	tcp.20	—
2	tcpListenerEntry	tcpListenerTable.1	—
3	tcpListenerLocalAddressType	tcpListenerEntry.1	—
4	tcpListenerLocalAddress	tcpListenerEntry.2	—
5	tcpListenerLocalPort	tcpListenerEntry.3	—
6	tcpListenerProcess	tcpListenerEntry.4	RO

## 1.1.7 udp グループ

### udp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	udpInDatagrams	udp.1	RO
2	udpNoPorts	udp.2	RO
3	udpInErrors	udp.3	RO
4	udpOutDatagrams	udp.4	RO

### udpLisfener グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	udpTable	udp.5	—
2	udpEntry	udpTable.1	—
3	udpLocalAddress	udpEntry.1	RO
4	udpLocalPort	udpEntry.2	RO

### udpEndpoint グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	udpEndpointTable	udp.7	—
2	udpEndpointEntry	udpEndpointTable.1	—
3	udpEndpointLocalAddressType	udpEndpointEntry.1	—
4	udpEndpointLocalAddress	udpEndpointEntry.2	—
5	udpEndpointLocalPort	udpEndpointEntry.3	—
6	udpEndpointRemoteAddressType	udpEndpointEntry.4	—
7	udpEndpointRemoteAddress	udpEndpointEntry.5	—
8	udpEndpointRemotePort	udpEndpointEntry.6	—
9	udpEndpointInstance	udpEndpointEntry.7	—
10	udpEndpointProcess	udpEndpointEntry.8	RO

## 1.1.8 dot3 グループ

### dot3Stats グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot3StatsTable	dot3.2	—
2	dot3StatsEntry	dot3StatsTable.1	—
3	dot3StatsIndex	dot3StatsEntry.1	RO
4	dot3StatsAlignmentErrors	dot3StatsEntry.2	RO
5	dot3StatsFCSErrors	dot3StatsEntry.3	RO
6	dot3StatsSingleCollisionFrames	dot3StatsEntry.4	RO
7	dot3StatsMultipleCollisionFrames	dot3StatsEntry.5	RO
8	dot3StatsSQETestErrors	dot3StatsEntry.6	RO
9	dot3StatsDeferredTransmissions	dot3StatsEntry.7	RO
10	dot3StatsLateCollisions	dot3StatsEntry.8	RO
11	dot3StatsExcessiveCollisions	dot3StatsEntry.9	RO
12	dot3StatsInternalMacTransmitErrors	dot3StatsEntry.10	RO
13	dot3StatsCarrierSenseErrors	dot3StatsEntry.11	RO
14	dot3StatsFrameTooLongs	dot3StatsEntry.13	RO
15	dot3StatsInternalMacReceiveErrors	dot3StatsEntry.16	RO
16	dot3StatsEtherChipSet	dot3StatsEntry.17	RO
17	dot3StatsSymbolErrors	dot3StatsEntry.18	RO
18	dot3StatsDuplexStatus	dot3StatsEntry.19	RO
19	dot3StatsRateControlAbility	dot3StatsEntry.20	RO
20	dot3StatsRateControlStatus	dot3StatsEntry.21	RO

### dot3Control グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot3ControlTable	dot3.9	—
2	dot3ControlEntry	dot3ControlTable.1	—
3	dot3ControlFunctionsSupported	dot3ControlEntry.1	RO
4	dot3ControlInUnknownOpcodes	dot3ControlEntry.2	RO

### dot3Pause グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot3PauseTable	dot3.10	—
2	dot3PauseEntry	dot3PauseTable.1	—
3	dot3PauseAdminMode	dot3PauseEntry.1	RO
4	dot3PauseOperMode	dot3PauseEntry.2	RO
5	dot3InPauseFrames	dot3PauseEntry.3	RO
6	dot3OutPauseFrames	dot3PauseEntry.4	RO



## 1.1.9 snmp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	snmplnPkts	snmp.1	RO
2	snmpOutPkts	snmp.2	RO
3	snmplnBadVersions	snmp.3	RO
4	snmplnBadCommunityNames	snmp.4	RO
5	snmplnBadCommunityUses	snmp.5	RO
6	snmplnASNParseErrs	snmp.6	RO
7	snmplnTooBig	snmp.8	RO
8	snmplnNoSuchNames	snmp.9	RO
9	snmplnBadValues	snmp.10	RO
10	snmplnReadOnly	snmp.11	RO
11	snmplnGenErrs	snmp.12	RO
12	snmplnTotalReqVars	snmp.13	RO
13	snmplnTotalSetVars	snmp.14	RO
14	snmplnGetRequests	snmp.15	RO
15	snmplnGetNexts	snmp.16	RO
16	snmplnSetRequests	snmp.17	RO
17	snmplnGetResponses	snmp.18	RO
18	snmplnTraps	snmp.19	RO
19	snmpOutTooBig	snmp.20	RO
20	snmpOutNoSuchNames	snmp.21	RO
21	snmpOutBadValues	snmp.22	RO
22	snmpOutGenErrs	snmp.24	RO
23	snmpOutGetRequests	snmp.25	RO
24	snmpOutGetNexts	snmp.26	RO
25	snmpOutSetRequests	snmp.27	RO
26	snmpOutGetResponses	snmp.28	RO
27	snmpOutTraps	snmp.29	RO
28	snmpEnableAuthenTraps	snmp.30	RO

## 1.1.10 rmon グループ

### rmonEthernetStatistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	etherStatsTable	statistics.1	—
2	etherStatsEntry	etherStatsTable.1	—
3	etherStatsIndex	etherStatsEntry.1	RO
4	etherStatsDataSource	etherStatsEntry.2	RO
5	etherStatsDropEvents	etherStatsEntry.3	RO
6	etherStatsOctets	etherStatsEntry.4	RO
7	etherStatsPkts	etherStatsEntry.5	RO
8	etherStatsBroadcastPkts	etherStatsEntry.6	RO
9	etherStatsMulticastPkts	etherStatsEntry.7	RO
10	etherStatsCRCAlignErrors	etherStatsEntry.8	RO
11	etherStatsUndersizePkts	etherStatsEntry.9	RO
12	etherStatsOversizePkts	etherStatsEntry.10	RO
13	etherStatsFragments	etherStatsEntry.11	RO
14	etherStatsJabbers	etherStatsEntry.12	RO
15	etherStatsCollisions	etherStatsEntry.13	RO
16	etherStatsOwner	etherStatsEntry.20	RO
17	etherStatsStatus	etherStatsEntry.21	RO

### rmonHistoryControl グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	historyControlTable	history.1	—
2	historyControlEntry	historyControlTable.1	—
3	historyControlIndex	historyControlEntry.1	RO
4	historyControlDataSource	historyControlEntry.2	RO
5	historyControlBucketsRequested	historyControlEntry.3	RO
6	historyControlBucketsGranted	historyControlEntry.4	RO
7	historyControlInterval	historyControlEntry.5	RO
8	historyControlOwner	historyControlEntry.6	RO
9	historyControlStatus	historyControlEntry.7	RO

### rmonEthernetHistory グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	etherHistoryTable	history.2	—
2	etherHistoryEntry	etherHistoryTable.1	—
3	etherHistoryIndex	etherHistoryEntry.1	RO
4	etherHistorySampleIndex	etherHistoryEntry.2	RO
5	etherHistoryIntervalStart	etherHistoryEntry.3	RO
6	etherHistoryDropEvents	etherHistoryEntry.4	RO
7	etherHistoryOctets	etherHistoryEntry.5	RO
8	etherHistoryPkts	etherHistoryEntry.6	RO
9	etherHistoryBroadcastPkts	etherHistoryEntry.7	RO

10	etherHistoryMulticastPkts	etherHistoryEntry.8	RO
11	etherHistoryCRCAlignErrors	etherHistoryEntry.9	RO
12	etherHistoryUndersizePkts	etherHistoryEntry.10	RO
13	etherHistoryOversizePkts	etherHistoryEntry.11	RO
14	etherHistoryFragments	etherHistoryEntry.12	RO
15	etherHistoryJabbers	etherHistoryEntry.13	RO
16	etherHistoryCollisions	etherHistoryEntry.14	RO
17	etherHistoryUtilization	etherHistoryEntry.15	RO

## rmonAlarm グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	alarmTable	alarm.1	-
2	alarmEntry	alarmTable.1	-
3	alarmIndex	alarmEntry.1	RO
4	alarmInterval	alarmEntry.2	RO
5	alarmVariable	alarmEntry.3	RO
6	alarmSampleType	alarmEntry.4	RO
7	alarmValue	alarmEntry.5	RO
8	alarmStartupAlarm	alarmEntry.6	RO
9	alarmRisingThreshold	alarmEntry.7	RO
10	alarmFallingThreshold	alarmEntry.8	RO
11	alarmRisingEventIndex	alarmEntry.9	RO
12	alarmFallingEventIndex	alarmEntry.10	RO
13	alarmOwner	alarmEntry.11	RO
14	alarmStatus	alarmEntry.12	RO

## rmonEvent グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	eventTable	event.1	-
2	eventEntry	eventTable.1	-
3	eventIndex	eventEntry.1	RO
4	eventDescription	eventEntry.2	RO
5	eventType	eventEntry.3	RO
6	eventCommunity	eventEntry.4	RO
7	eventLastTimeSent	eventEntry.5	RO
8	eventOwner	eventEntry.6	RO
9	eventStatus	eventEntry.7	RO
10	logTable	event.2	-
11	logEntry	logTable.1	-
12	logEventIndex	logEntry.1	RO
13	logIndex	logEntry.2	RO
14	logTime	logEntry.3	RO
15	logDescription	logEntry.4	RO

## 1.1.11 dot1dBridge グループ

### dot1dBase グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1dBaseBridgeAddress	dot1dBase.1	RO
2	dot1dBaseNumPorts	dot1dBase.2	RO
3	dot1dBaseType	dot1dBase.3	RO
4	dot1dBasePortTable	dot1dBase.4	—
5	dot1dBasePortEntry	dot1dBasePortTable.1	—
6	dot1dBasePort	dot1dBasePortEntry.1	RO
7	dot1dBasePortIfIndex	dot1dBasePortEntry.2	RO
8	dot1dBasePortCircuit	dot1dBasePortEntry.3	RO
9	dot1dBasePortDelayExceededDiscards	dot1dBasePortEntry.4	RO
10	dot1dBasePortMtuExceededDiscards	dot1dBasePortEntry.5	RO

### dot1dStp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1dStpProtocolSpecification	dot1dStp.1	RO
2	dot1dStpPriority	dot1dStp.2	RO
3	dot1dStpTimeSinceTopologyChange	dot1dStp.3	RO
4	dot1dStpTopChanges	dot1dStp.4	RO
5	dot1dStpDesignatedRoot	dot1dStp.5	RO
6	dot1dStpRootCost	dot1dStp.6	RO
7	dot1dStpRootPort	dot1dStp.7	RO
8	dot1dStpMaxAge	dot1dStp.8	RO
9	dot1dStpHelloTime	dot1dStp.9	RO
10	dot1dStpHoldTime	dot1dStp.10	RO
11	dot1dStpForwardDelay	dot1dStp.11	RO
12	dot1dStpBridgeMaxAge	dot1dStp.12	RO
13	dot1dStpBridgeHelloTime	dot1dStp.13	RO
14	dot1dStpBridgeForwardDelay	dot1dStp.14	RO
15	dot1dStpPortTable	dot1dStp.15	—
16	dot1dStpPortEntry	dot1dStpPortTable.1	—
17	dot1dStpPort	dot1dStpPortEntry.1	—
18	dot1dStpPortPriority	dot1dStpPortEntry.2	—
19	dot1dStpPortState	dot1dStpPortEntry.3	—
20	dot1dStpPortEnable	dot1dStpPortEntry.4	—
21	dot1dStpPortPathCost	dot1dStpPortEntry.5	—
22	dot1dStpPortDesignatedRoot	dot1dStpPortEntry.6	—
23	dot1dStpPortDesignatedCost	dot1dStpPortEntry.7	—
24	dot1dStpPortDesignatedBridge	dot1dStpPortEntry.8	—
25	dot1dStpPortDesignatedPort	dot1dStpPortEntry.9	—
26	dot1dStpPortForwardTransitions	dot1dStpPortEntry.10	—

## dot1dTp グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1dTpLearnedEntryDiscards	dot1dTp.1	RO
2	dot1dTpAgingTime	dot1dTp.2	RO
3	dot1dTpFdbTable	dot1dTp.3	—
4	dot1dTpFdbEntry	dot1dTpFdbTable.1	—
5	dot1dTpFdbAddress	dot1dTpFdbEntry.1	RO
6	dot1dTpFdbPort	dot1dTpFdbEntry.2	RO
7	dot1dTpFdbStatus	dot1dTpFdbEntry.3	RO
8	dot1dTpPortTable	dot1dTp.4	—
9	dot1dTpPortEntry	dot1dTpPortTable.1	—
10	dot1dTpPort	dot1dTpPortEntry.1	RO
11	dot1dTpPortMaxInfo	dot1dTpPortEntry.2	RO
12	dot1dTpPortInFrames	dot1dTpPortEntry.3	RO
13	dot1dTpPortOutFrames	dot1dTpPortEntry.4	RO
14	dot1dTpPortInDiscards	dot1dTpPortEntry.5	RO

## dot1dExtBase グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1dDeviceCapabilities	dot1dExtBase.1	RO
2	dot1dTrafficClassesEnabled	dot1dExtBase.2	RO
3	dot1dGmrpStatus	dot1dExtBase.3	RO
4	dot1dPortCapabilitiesTable	dot1dExtBase.4	—
5	dot1dPortCapabilitiesEntry	dot1dPortCapabilitiesTable.1	—
6	dot1dPortCapabilities	dot1dPortCapabilitiesEntry.1	RO

## dot1dPriority グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1dPortPriorityTable	dot1dPriority.1	—
2	dot1dPortPriorityEntry	dot1dPortPriorityTable.1	—
3	dot1dPortDefaultUserPriority	dot1dPortPriorityEntry.1	RO
4	dot1dPortNumTrafficClasses	dot1dPortPriorityEntry.2	RO
5	dot1dTrafficClassTable	dot1dPriority.3	—
6	dot1dTrafficClassEntry	dot1dTrafficClassTable.1	—
7	dot1dTrafficClassPriority	dot1dTrafficClassEntry.1	—
8	dot1dTrafficClass	dot1dTrafficClassEntry.2	RO

## 1. 1. 12 qBridgeMIB グループ

### dot1qBase グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1qVlanVersionNumber	dot1qBase.1	RO
2	dot1qMaxVlanId	dot1qBase.2	RO
3	dot1qMaxSupportedVlans	dot1qBase.3	RO
4	dot1qNumVlans	dot1qBase.4	RO
5	dot1qGvrpStatus	dot1qBase.5	RO

### dot1qVlan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dot1qVlanNumDeletes	dot1qVlan.1	RO
2	dot1qVlanCurrentTable	dot1qVlan.2	—
3	dot1qVlanCurrentEntry	dot1qVlanCurrentTable.1	—
4	dot1qVlanTimeMark	dot1qVlanCurrentEntry.1	—
5	dot1qVlanIndex	dot1qVlanCurrentEntry.2	—
6	dot1qVlanCurrentEgressPorts	dot1qVlanCurrentEntry.4	RO
7	dot1qVlanCurrentUntaggedPorts	dot1qVlanCurrentEntry.5	RO
8	dot1qVlanStatus	dot1qVlanCurrentEntry.6	RO
9	dot1qVlanStaticTable	dot1qVlan.3	—
10	dot1qVlanStaticEntry	dot1qVlanStaticTable.1	—
11	dot1qVlanStaticName	dot1qVlanStaticEntry.1	RO
12	dot1qVlanStaticEgressPorts	dot1qVlanStaticEntry.2	RO
13	dot1qVlanForbiddenEgressPorts	dot1qVlanStaticEntry.3	RO
14	dot1qVlanStaticUntaggedPorts	dot1qVlanStaticEntry.4	RO
15	dot1qVlanStaticRowStatus	dot1qVlanStaticEntry.5	RO
16	dot1qNextFreeLocalVlanIndex	dot1qVlan.4	RO
17	dot1qPortVlanTable	dot1qVlan.5	—
18	dot1qPortVlanEntry	dot1qPortVlanTable.1	—
19	dot1qPvid	dot1qPortVlanEntry.1	RO
20	dot1qPortAcceptableFrameTypes	dot1qPortVlanEntry.2	RO
21	dot1qPortIngressFiltering	dot1qPortVlanEntry.3	RO
22	dot1qPortGvrpStatus	dot1qPortVlanEntry.4	RO

## 1. 1. 13 ifMIB グループ

### ifMIB グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifXTable	ifMIBObjects.1	—
2	ifXEntry	ifXTable.1	—
3	ifName	ifXEntry.1	RO
4	ifInMulticastPkts	ifXEntry.2	RO
5	ifInBroadcastPkts	ifXEntry.3	RO
6	ifOutMulticastPkts	ifXEntry.4	RO
7	ifOutBroadcastPkts	ifXEntry.5	RO
8	ifHCInOctets	ifXEntry.6	RO
9	ifHCInUcastPkts	ifXEntry.7	RO
10	ifHCInMulticastPkts	ifXEntry.8	RO
11	ifHCInBroadcastPkts	ifXEntry.9	RO
12	ifHCOctets	ifXEntry.10	RO
13	ifHCOUcastPkts	ifXEntry.11	RO
14	ifHCOMulticastPkts	ifXEntry.12	RO
15	ifHCOBroadcastPkts	ifXEntry.13	RO
16	ifLinkUpDownTrapEnable	ifXEntry.14	RO
17	ifHighSpeed	ifXEntry.15	RO
18	ifPromiscuousMode	ifXEntry.16	RO
19	ifConnectorPresent	ifXEntry.17	RO
20	ifAlias	ifXEntry.18	RO
21	ifCounterDiscontinuityTime	ifXEntry.19	RO

### ifStack グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifStackTable	ifMIBObjects.2	—
2	ifStackEntry	ifStackTable.1	—
3	ifStackHigherLayer	ifStackEntry.1	—
4	ifStackLowerLayer	ifStackEntry.2	—
5	ifStackStatus	ifStackEntry.3	RO

### ifMIB グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ifTableLastChange	ifMIBObjects.5	RO
2	ifStackLastChange	ifMIBObjects.6	RO

## 1. 1. 14 radiusMIB グループ

### radiusAuthClient グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	radiusAuthClientInvalidServerAddresses	radiusAuthClient.1	RO
2	radiusAuthClientIdentifier	radiusAuthClient.2	RO
3	radiusAuthServerTable	radiusAuthClient.3	—
4	radiusAuthServerEntry	radiusAuthServerTable.1	—
5	radiusAuthServerIndex	radiusAuthServerEntry.1	—
6	radiusAuthServerAddress	radiusAuthServerEntry.1	RO
7	radiusAuthClientServerPortNumber	radiusAuthServerEntry.2	RO
8	radiusAuthClientRoundTripTime	radiusAuthServerEntry.3	RO
9	radiusAuthClientAccessRequests	radiusAuthServerEntry.4	RO
10	radiusAuthClientAccessRetransmissions	radiusAuthServerEntry.5	RO
11	radiusAuthClientAccessAccepts	radiusAuthServerEntry.6	RO
12	radiusAuthClientAccessRejects	radiusAuthServerEntry.7	RO
13	radiusAuthClientAccessChallenges	radiusAuthServerEntry.8	RO
14	radiusAuthClientMalformedAccessResponses	radiusAuthServerEntry.9	RO
15	radiusAuthClientBadAuthenticators	radiusAuthServerEntry.10	RO
16	radiusAuthClientPendingRequests	radiusAuthServerEntry.11	RO
17	radiusAuthClientTimeouts	radiusAuthServerEntry.12	RO
18	radiusAuthClientUnknownTypes	radiusAuthServerEntry.13	RO
19	radiusAuthClientPacketsDropped	radiusAuthServerEntry.14	RO



## 1. 1. 15 entityMIB グループ

### entityPhysical グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	entPhysicalTable	entityPhysical.1	-
2	entPhysicalEntry	entPhysicalTable.1	-
3	entPhysicalIndex	entPhysicalEntry.1	-
4	entPhysicalDescr	entPhysicalEntry.2	RO
5	entPhysicalVendorType	entPhysicalEntry.3	RO
6	entPhysicalContainedIn	entPhysicalEntry.4	RO
7	entPhysicalClass	entPhysicalEntry.5	RO
8	entPhysicalParentRelPos	entPhysicalEntry.6	RO
9	entPhysicalName	entPhysicalEntry.7	RO
10	entPhysicalHardwareRev	entPhysicalEntry.8	RO
11	entPhysicalSoftwareRev	entPhysicalEntry.10	RO
12	entPhysicalSerialNum	entPhysicalEntry.11	RO
13	entPhysicalMfgName	entPhysicalEntry.12	RO
14	entPhysicalModelName	entPhysicalEntry.13	RO
15	entPhysicalAlias	entPhysicalEntry.14	RO
16	entPhysicalAssetID	entPhysicalEntry.15	RO
17	entPhysicalIsFRU	entPhysicalEntry.16	RO

### entityMapping グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	entPhysicalContainsTable	entityMapping.3	-
2	entPhysicalContainsEntry	entPhysicalContainsTable.1	-
3	entPhysicalChildIndex	entPhysicalContainsEntry.1	RO

## 1.2 富士通拡張 MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW: MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

- : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.2.1 nonosSystem グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	nosResetSystem	nonosSystem.1	RW

### 1.2.2 nonosSystemError グループ(CFX2000 のみ)

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	nosSystemErrorPoint	nonosSystemError.1	RO
2	nosSystemErrorText1	nonosSystemError.2	RO
3	nosSystemErrorText2	nonosSystemError.3	RO
4	nosSystemErrorText3	nonosSystemError.4	RO
5	nosSystemErrorText4	nonosSystemError.5	RO
6	nosSystemErrorText5	nonosSystemError.6	RO
7	nosSystemErrorText6	nonosSystemError.7	RO
8	nosSystemErrorText7	nonosSystemError.8	RO
9	nosSystemErrorText8	nonosSystemError.9	RO
10	nosSystemErrorText9	nonosSystemError.10	RO
11	nosSystemErrorText10	nonosSystemError.11	RO
12	nosSystemErrorText11	nonosSystemError.12	RO
13	nosSystemErrorText12	nonosSystemError.13	RO
14	nosSystemErrorText13	nonosSystemError.14	RO
15	nosSystemErrorText14	nonosSystemError.15	RO
16	nosSystemErrorText15	nonosSystemError.16	RO
17	nosSystemErrorText16	nonosSystemError.17	RO
18	nosSystemErrorText17	nonosSystemError.18	RO
19	nosSystemErrorText18	nonosSystemError.19	RO
20	nosSystemErrorText19	nonosSystemError.20	RO
21	nosSystemErrorText20	nonosSystemError.21	RO

### 1.2.3 nonosLineset グループ(CFX2000 のみ)

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	nosLineset	nonosLineset.1	-
2	nosLinesetTable	nosLineset.1	-
3	nosLinesetEntry	nosLinesetTable.1	-
4	nosLinesetIndex	nosLinesetEntry.1	RO
5	nosLinesetId	nosLinesetEntry.2	RO

6	nosLinesetStatus	nosLinesetEntry.4	RO
---	------------------	-------------------	----

#### 1.2.4 nonosDualPower グループ(CFX2000 のみ)

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	dualPowerBase	nosDualPower.1	-
2	dualPowerSet	dualPowerBase.1	RO
3	dualPowerState	nosDualPower.2	-
4	dualPowerStateTable	dualPowerState.1	-
5	dualPowerStateEntry	dualPowerStateTable.1	-
6	dualPowerStateUnitIndex	dualPowerStateEntry.1	RO
7	dualPowerStateUnit	dualPowerStateEntry.2	RO

#### 1.2.5 nonosSystemInfo グループ(CFX2000 のみ)

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	nosSystemActualPowerConsumptionValue	nosSystemActualPowerConsumption.1	RO
2	nosSystemActualPowerConsumptionUnit	nosSystemActualPowerConsumption.2	RO
3	nosSystemActualPowerMinPollingInterval	nosSystemActualPowerConsumption.3	RO
4	nosSystemExhaustAirFlowValue	nosSystemAirFlow.1	RO
5	nosSystemExhaustAirFlowUnit	nosSystemAirFlow.2	RO
6	nosSystemExhaustAirFlowMinPollingInterval	nosSystemAirFlow.3	RO
7	nosSystemAmbientTemperatureValue	nosSystemAmbientTemperature.1	RO
8	nosSystemAmbientTemperatureUnit	nosSystemAmbientTemperature.2	RO
9	nosSystemAmbientTemperatureMinPollingInterval	nosSystemAmbientTemperature.3	RO
10	nosSystemPowerSourceType	nosSystemPowerSource.1	RO
11	nosSystemPowerSourcePhase	nosSystemPowerSource.2	RO
12	nosSystemPowerSourceVoltage	nosSystemPowerSource.3	RO
13	nosSystemPermittedPowerConsumptionValue	nosSystemPermittedPowerConsumption.1	RO
14	nosSystemPermittedPowerConsumptionUnit	nosSystemPermittedPowerConsumption.2	RO

#### 1.2.6 CFAB グループ

##### cfabDomainManagementInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabDomainManagementInfoNumber	cfabDomainManagementInfo.1	RO
2	cfabDomainManagementInfoTable	cfabDomainManagementInfo.2	-
3	cfabDomainManagementInfoEntry	cfabDomainManagementInfoTable.1	-
4	cfabDomainManagementInfoIndex	cfabDomainManagementInfoEntry.1	RO
5	cfabDomainManagementInfoDomainId	cfabDomainManagementInfoEntry.2	RO

##### cfabDomainIpv4 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabDomainIpv4Number	cfabDomainIpv4.1	RO

2	cfabDomainIpv4Table	cfabDomainIpv4.2	-
3	cfabDomainIpv4Entry	cfabDomainIpv4Table.1	-
4	cfabDomainIpv4DomainIndex	cfabDomainIpv4Entry.1	RO
5	cfabDomainIpv4FabricId	cfabDomainIpv4Entry.2	RO
6	cfabDomainIpv4SubTable	cfabDomainIpv4.3	-
7	cfabDomainIpv4SubEntry	cfabDomainIpv4SubTable.1	-
8	cfabDomainIpv4Index	cfabDomainIpv4SubEntry.1	RO
9	cfabDomainIpv4VirtualAddress	cfabDomainIpv4SubEntry.2	RO

## cfabDomainIpv6 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabDomainIpv6Number	cfabDomainIpv6.1	RO
2	cfabDomainIpv6Table	cfabDomainIpv6.2	-
3	cfabDomainIpv6Entry	cfabDomainIpv6Table.1	-
4	cfabDomainIpv6DomainIndex	cfabDomainIpv6Entry.1	RO
5	cfabDomainIpv6FabricId	cfabDomainIpv6Entry.2	RO
6	cfabDomainIpv6SubTable	cfabDomainIpv6.3	-
7	cfabDomainIpv6SubEntry	cfabDomainIpv6SubTable.1	-
8	cfabDomainIpv6Index	cfabDomainIpv6SubEntry.1	RO
9	cfabDomainIpv6VirtualAddress	cfabDomainIpv6SubEntry.2	RO

## cfabDomainMac グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabDomainMacNumber	cfabDomainMac.1	RO
2	cfabDomainMacTable	cfabDomainMac.2	-
3	cfabDomainMacEntry	cfabDomainMacTable.1	-
4	cfabDomainMacIndex	cfabDomainMacEntry.1	RO
5	cfabDomainMacFabricId	cfabDomainMacEntry.2	RO
6	cfabDomainMacDomainId	cfabDomainMacEntry.3	RO
7	cfabDomainMacRepresentAddress	cfabDomainMacEntry.4	RO

## cfabConstructInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabConstructInfoFabricId	cfabConstructInfo.1	RO
2	cfabConstructInfoRootDomainId	cfabConstructInfo.2	RO
3	cfabConstructInfoRootMasterSwitchId	cfabConstructInfo.3	-
4	cfabConstructInfoStatus	cfabConstructInfo.4	RO
5	cfabConstructInfoConfigVersion	cfabConstructInfo.5	-
6	cfabConstructInfoFirmVersion	cfabConstructInfo.6	RO
7	cfabConstructInfoFcLicense	cfabConstructInfo.7	RO
8	cfabConstructInfoIpv4Number	cfabConstructInfo.8	RO
9	cfabConstructInfoIpv4Table	cfabConstructInfo.9	-
10	cfabConstructInfoIpv4Entry	cfabConstructInfoIpv4Table.1	-
11	cfabConstructInfoIpv4Index	cfabConstructInfoIpv4Entry.1	RO
12	cfabConstructInfoVirtualIpv4Address	cfabConstructInfoIpv4Entry.2	RO
13	cfabConstructInfoIpv6Number	cfabConstructInfo.10	RO
14	cfabConstructInfoIpv6Table	cfabConstructInfo.11	-

15	cfabConstructInfoIpv6Entry	cfabConstructInfoIpv6Table.1	-
16	cfabConstructInfoIpv6Index	cfabConstructInfoIpv6Entry.1	RO
17	cfabConstructInfoVirtualIpv6Address	cfabConstructInfoIpv6Entry.2	RO

## cfabSwitchConfigureInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSwitchConfigureInfoNumber	cfabSwitchConfigureInfo.1	RO
2	cfabSwitchConfigureInfoTable	cfabSwitchConfigureInfo.2	-
3	cfabSwitchConfigureInfoEntry	cfabSwitchConfigureInfoTable.1	-
4	cfabSwitchConfigureInfoIndex	cfabSwitchConfigureInfoEntry.1	RO
5	cfabSwitchConfigureInfoFabricId	cfabSwitchConfigureInfoEntry.2	RO
6	cfabSwitchConfigureInfoDomainType	cfabSwitchConfigureInfoEntry.3	RO
7	cfabSwitchConfigureInfoDomainId	cfabSwitchConfigureInfoEntry.4	RO
8	cfabSwitchConfigureInfoSwitchId	cfabSwitchConfigureInfoEntry.5	RO
9	cfabSwitchConfigureInfoSwitchType	cfabSwitchConfigureInfoEntry.6	RO
10	cfabSwitchConfigureInfoSwitchStatus	cfabSwitchConfigureInfoEntry.7	RO
11	cfabSwitchConfigureInfoSwitchFcf	cfabSwitchConfigureInfoEntry.8	RO

## cfabPortSettingInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabPortSettingInfoNumber	cfabPortSettingInfo.1	RO
2	cfabPortSettingInfoTable	cfabPortSettingInfo.2	-
3	cfabPortSettingInfoEntry	cfabPortSettingInfoTable.1	-
4	cfabPortSettingInfoIndex	cfabPortSettingInfoEntry.1	RO
5	cfabPortSettingInfoPort	cfabPortSettingInfoEntry.2	RO

## cfabFirmUpdateInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabFirmUpdateInfoFabricId	cfabFirmUpdateInfo.1	RO
2	cfabFirmUpdateInfoDomainId	cfabFirmUpdateInfo.2	RO
3	cfabFirmUpdateInfoSwitchId	cfabFirmUpdateInfo.3	RO

## cfabConfigUpdateInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabConfigUpdateInfoFabricId	cfabConfigUpdateInfo.1	RO
2	cfabConfigUpdateInfoDomainId	cfabConfigUpdateInfo.2	RO
3	cfabConfigUpdateInfoSwitchId	cfabConfigUpdateInfo.3	RO

## cfabMasterSwitchChangeInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabMasterSwitchChangeInfoFabricId	cfabMasterSwitchChangeInfo.1	RO

2	cfabMasterSwitchChangeInfoDomainId	cfabMasterSwitchChangeInfo.2	RO
3	cfabMasterSwitchChangeInfoMasterSwitchId	cfabMasterSwitchChangeInfo.3	RO

## cfabRollingResetInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabRollingResetInfoFabricId	cfabRollingResetInfo.1	RO
2	cfabRollingResetInfoDomainId	cfabRollingResetInfo.2	RO
3	cfabRollingResetInfoSwitchId	cfabRollingResetInfo.3	RO

## cfabConfigCommit グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabConfigCommitFabricId	cfabConfigCommit.1	RO
2	cfabConfigCommitDomainId	cfabConfigCommit.2	RO
3	cfabConfigCommitSwitchId	cfabConfigCommit.3	RO

## cfabDomainAdd グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabDomainAddFabricId	cfabDomainAdd.1	RO
2	cfabDomainAddDomainId	cfabDomainAdd.2	RO
3	cfabDomainAddSwitchId	cfabDomainAdd.3	RO
4	cfabDomainAddStatus	cfabDomainAdd.4	RO

## cfabSwitchAdd グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSwitchAddFabricId	cfabSwitchAdd.1	RO
2	cfabSwitchAddDomainId	cfabSwitchAdd.2	RO
3	cfabSwitchAddSwitchId	cfabSwitchAdd.3	RO
4	cfabSwitchAddStatus	cfabSwitchAdd.4	RO

## cfabSystemErrorInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorInfoSwitch1	cfabSystemErrorInfo.1	RO
2	cfabSystemErrorInfoSwitch2	cfabSystemErrorInfo.2	RO
3	cfabSystemErrorInfoSwitch3	cfabSystemErrorInfo.3	RO
4	cfabSystemErrorInfoSwitch4	cfabSystemErrorInfo.4	RO

5	cfabSystemErrorInfoSwitch5	cfabSystemErrorInfo.5	RO
6	cfabSystemErrorInfoSwitch6	cfabSystemErrorInfo.6	RO
7	cfabSystemErrorInfoSwitch7	cfabSystemErrorInfo.7	RO
8	cfabSystemErrorInfoSwitch8	cfabSystemErrorInfo.8	RO

## cfabSystemErrorSwitch1 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch1	cfabSystemErrorSwitch1.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch1	cfabSystemErrorSwitch1.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch1	cfabSystemErrorSwitch1.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch1	cfabSystemErrorSwitch1.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch1	cfabSystemErrorSwitch1.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch2 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch2	cfabSystemErrorSwitch2.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch2	cfabSystemErrorSwitch2.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch2	cfabSystemErrorSwitch2.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch2	cfabSystemErrorSwitch2.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.12	RO

13	cfabSystemErrorText9Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch2	cfabSystemErrorSwitch2.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch3 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch3	cfabSystemErrorSwitch3.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch3	cfabSystemErrorSwitch3.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch3	cfabSystemErrorSwitch3.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch3	cfabSystemErrorSwitch3.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch3	cfabSystemErrorSwitch3.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch4 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch4	cfabSystemErrorSwitch4.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch4	cfabSystemErrorSwitch4.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch4	cfabSystemErrorSwitch4.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch4	cfabSystemErrorSwitch4.4	RO



5	cfabSystemErrorText1Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch4	cfabSystemErrorSwitch4.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch5 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch5	cfabSystemErrorSwitch5.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch5	cfabSystemErrorSwitch5.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch5	cfabSystemErrorSwitch5.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch5	cfabSystemErrorSwitch5.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch5	cfabSystemErrorSwitch5.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch6 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch6	cfabSystemErrorSwitch6.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch6	cfabSystemErrorSwitch6.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch6	cfabSystemErrorSwitch6.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch6	cfabSystemErrorSwitch6.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch6	cfabSystemErrorSwitch6.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch7 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch7	cfabSystemErrorSwitch7.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch7	cfabSystemErrorSwitch7.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch7	cfabSystemErrorSwitch7.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch7	cfabSystemErrorSwitch7.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.19	RO

20	cfabSystemErrorText16Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch7	cfabSystemErrorSwitch7.24	RO

## cfabSystemErrorSwitch8 グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセ ス
1	cfabSystemErrorFabricIdSwitch8	cfabSystemErrorSwitch8.1	RO
2	cfabSystemErrorDomainIdSwitch8	cfabSystemErrorSwitch8.2	RO
3	cfabSystemErrorSwitchIdSwitch8	cfabSystemErrorSwitch8.3	RO
4	cfabSystemErrorPointSwitch8	cfabSystemErrorSwitch8.4	RO
5	cfabSystemErrorText1Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.5	RO
6	cfabSystemErrorText2Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.6	RO
7	cfabSystemErrorText3Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.7	RO
8	cfabSystemErrorText4Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.8	RO
9	cfabSystemErrorText5Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.9	RO
10	cfabSystemErrorText6Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.10	RO
11	cfabSystemErrorText7Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.11	RO
12	cfabSystemErrorText8Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.12	RO
13	cfabSystemErrorText9Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.13	RO
14	cfabSystemErrorText10Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.14	RO
15	cfabSystemErrorText11Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.15	RO
16	cfabSystemErrorText12Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.16	RO
17	cfabSystemErrorText13Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.17	RO
18	cfabSystemErrorText14Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.18	RO
19	cfabSystemErrorText15Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.19	RO
20	cfabSystemErrorText16Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.20	RO
21	cfabSystemErrorText17Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.21	RO
22	cfabSystemErrorText18Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.22	RO
23	cfabSystemErrorText19Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.23	RO
24	cfabSystemErrorText20Switch8	cfabSystemErrorSwitch8.24	RO

## cfabSwitchStatus グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセ ス
1	cfabSwitchStatusNumber	cfabSwitchStatus.1	RO
2	cfabSwitchStatusTable	cfabSwitchStatus.2	-
3	cfabSwitchStatusEntry	cfabSwitchStatusTable.1	-
4	cfabSwitchStatusIndex	CfabSwitchStatusEntry.1	RO
5	cfabSwitchStatusLevel	CfabSwitchStatusEntry.2	RO
6	cfabSwitchStatusFabricId	CfabSwitchStatusEntry.3	RO
7	cfabSwitchStatusDomainId	CfabSwitchStatusEntry.4	RO
8	cfabSwitchStatusSwitchId	CfabSwitchStatusEntry.5	RO
9	cfabSwitchStatusMacAddress	CfabSwitchStatusEntry.6	RO
10	cfabSwitchStatusDomainStatus	CfabSwitchStatusEntry.7	RO
11	cfabSwitchStatusSwitchStatus	CfabSwitchStatusEntry.8	RO

12	cfabSwitchStatusFCFmode	CfabSwitchStatusEntry.9	RO
13	cfabSwitchStatusCFABLicense	CfabSwitchStatusEntry.10	RO
14	cfabSwitchStatusFCFLicense	CfabSwitchStatusEntry.11	RO
15	cfabSwitchStatusInfo	CfabSwitchStatusEntry.12	RO
16	cfabSwitchStatusErrorDetail	CfabSwitchStatusEntry.13	RO

## cfabTopology グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセ セス
1	cfabTopologyNumber	cfabTopology.1	RO
2	cfabTopologyTable	cfabTopology.2	-
3	cfabTopologyEntry	cfabTopologyTable.1	-
4	cfabTopologyIndex	CfabTopologyEntry.1	RO
5	cfabTopologyLevel	CfabTopologyEntry.2	RO
6	cfabTopologyFabricId	CfabTopologyEntry.3	RO
7	cfabTopologyDomainId	CfabTopologyEntry.4	RO
8	cfabTopologySwitchId	CfabTopologyEntry.5	RO
9	cfabTopologyChassisNumber	CfabTopologyEntry.6	RO
10	cfabTopologyPortEtherNumber	CfabTopologyEntry.7	RO
11	cfabTopologyPortEtherType	CfabTopologyEntry.8	RO
12	cfabTopologyRemotePortInfo	CfabTopologyEntry.9	RO
13	cfabTopologyRemoteFabricId	CfabTopologyEntry.10	RO
14	cfabTopologyRemoteDomainId	CfabTopologyEntry.11	RO
15	cfabTopologyRemoteSwitchId	CfabTopologyEntry.12	RO
16	cfabTopologyRemoteChassisNumber	CfabTopologyEntry.13	RO
17	cfabTopologyRemotePortEtherNumber	CfabTopologyEntry.14	RO
18	cfabTopologyRemotePortEtherType	CfabTopologyEntry.15	RO

## cfabVfabInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセ セス
1	cfabVfabInfoTable	cfabVfabInfo.1	-
2	cfabVfabInfoEntry	cfabVfabInfoTable.1	-
3	cfabVfabInfoIndex	cfabVfabInfoEntry.1	-
4	cfabVfabInfoVfabid	cfabVfabInfoEntry.2	-
5	cfabVfabInfoVid	cfabVfabInfoEntry.3	-
6	cfabVfabInfoMode	cfabVfabInfoEntry.4	RO
7	cfabVfabInfoTrans	cfabVfabInfoEntry.5	RO
8	cfabVfabInfoTag	cfabVfabInfoEntry.6	RO
9	cfabVfabInfoInfolftype	cfabVfabInfoEntry.7	RO
10	cfabVfabInfoDynamic	cfabVfabInfoEntry.8	RO
11	cfabVfabDot1adInfoTable	cfabVfabInfo.2	-
12	cfabVfabDot1adInfoEntry	cfabVfabDot1adInfoTable.1	-
13	cfabVfabDot1adInfoIndex	cfabVfabDot1adInfoEntry.1	-
14	cfabVfabDot1adInfoVfabid	cfabVfabDot1adInfoEntry.2	-
15	cfabVfabDot1adInfoStatus	cfabVfabDot1adInfoEntry.3	RO
16	cfabCfabDot1adTpid	cfabVfabInfo.3	RO

17	cfabVfabThroughInfoTable	cfabVfabInfo.4	-
18	cfabVfabThroughInfoEntry	cfabVfabThroughInfoTable.1	-
19	cfabVfabThroughInfoIndex	cfabVfabThroughInfoEntry.1	-
20	cfabVfabThroughInfoVfabid	cfabVfabThroughInfoEntry.2	RO
21	cfabVfabThroughInfoVid	cfabVfabThroughInfoEntry.3	RO

## 1.2.7 FCoE グループ

### fcoeFipSnoopingInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	fcoeFipSnoopingInfoNumber	fcoeFipSnoopingInfo.1	RO
2	fcoeFipSnoopingInfoTable	fcoeFipSnoopingInfo.2	-
3	fcoeFipSnoopingInfoEntry	fcoeFipSnoopingInfoTable.1	-
4	fcoeFipSnoopingInfoifIndex	fcoeFipSnoopingInfoEntry.1	RO
5	fcoeFipSnoopingInfoPortType	fcoeFipSnoopingInfoEntry.2	RO
6	fcoeFipSnoopingInfoFsType	fcoeFipSnoopingInfoEntry.3	RO

### fcoeFipSnoopingFcf グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	fcoeFipSnoopingFcfNumber	fcoeFipSnoopingFcf.1	RO
2	fcoeFipSnoopingFcfTable	fcoeFipSnoopingFcf.2	-
3	fcoeFipSnoopingFcfEntry	fcoeFipSnoopingFcfTable.1	-
4	fcoeFipSnoopingFcfifIndex	fcoeFipSnoopingFcfEntry.1	RO
5	fcoeFipSnoopingFcfAddress	fcoeFipSnoopingFcfEntry.2	RO
6	fcoeFipSnoopingFcfSwitchName	fcoeFipSnoopingFcfEntry.3	RO
7	fcoeFipSnoopingFcfAgeTime	fcoeFipSnoopingFcfEntry.4	RO

### fcoeFipSnoopingVI グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	fcoeFipSnoopingVINumber	fcoeFipSnoopingVI.1	RO
2	fcoeFipSnoopingVI Table	fcoeFipSnoopingVI.2	-
3	fcoeFipSnoopingVIEntry	fcoeFipSnoopingVI Table.1	-
4	fcoeFipSnoopingVlifIndex	fcoeFipSnoopingVIEntry.1	RO
5	fcoeFipSnoopingVIFcid	fcoeFipSnoopingVIEntry.2	RO
6	fcoeFipSnoopingVISwitchName	fcoeFipSnoopingVIEntry.3	RO
7	fcoeFipSnoopingVIAgeTime	fcoeFipSnoopingVIEntry.4	RO

## 1.3 IEEE802.1MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW:MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

- :MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.3.1 IldpMIB グループ

#### IldpConfiguration グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpMessageTxInterval	IldpConfiguration.1	RO
2	IldpMessageTxHoldMultiplier	IldpConfiguration.2	RO
3	IldpReinitDelay	IldpConfiguration.3	RO
4	IldpTxDelay	IldpConfiguration.4	RO
5	IldpNotificationInterval	IldpConfiguration.5	RO

#### IldpPortConfig グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpPortConfigTable	IldpConfiguration.6	—
2	IldpPortConfigEntry	IldpPortConfigTable.1	—
3	IldpPortConfigPortNum	IldpPortConfigEntry.1	—
4	IldpPortConfigAdminStatus	IldpPortConfigEntry.2	RO
5	IldpPortConfigNotificationEnable	IldpPortConfigEntry.3	RO
6	IldpPortConfigTLVsTxEnable	IldpPortConfigEntry.4	RO

#### IldpConfigManAdd グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpConfigManAddrTable	IldpConfiguration.7	—
2	IldpConfigManAddrEntry	IldpConfigManAddrTable.1	—
3	IldpConfigManAddrPortsTxEnable	IldpConfigManAddrEntry.1	RO

## IldpStatistics グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpStatsRemTablesLastChangeTime	IldpStatistics.1	RO
2	IldpStatsRemTablesInserts	IldpStatistics.2	RO
3	IldpStatsRemTablesDeletes	IldpStatistics.3	RO
4	IldpStatsRemTablesDrops	IldpStatistics.4	RO
5	IldpStatsRemTablesAgeouts	IldpStatistics.5	RO

## IldpStatsTxPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpStatsTxPortTable	IldpStatistics.6	–
2	IldpStatsTxPortTable	IldpStatsTxPortTable.1	–
3	IldpStatsTxPortNum	IldpStatsTxPortEntry.1	–
4	IldpStatsTxPortFramesTotal	IldpStatsTxPortEntry.2	RO

## IldpStatsRxPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpStatsRxPortTable	IldpStatistics.7	–
2	IldpStatsRxPortEntry	IldpStatsRxPortTable.1	–
3	IldpStatsRxPortNum	IldpStatsRxPortEntry.1	–
4	IldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal	IldpStatsRxPortEntry.2	RO
5	IldpStatsRxPortFramesErrors	IldpStatsRxPortEntry.3	RO
6	IldpStatsRxPortFramesTotal	IldpStatsRxPortEntry.4	RO
7	IldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal	IldpStatsRxPortEntry.5	RO
8	IldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal	IldpStatsRxPortEntry.6	RO
9	IldpStatsRxPortAgeoutsTotal	IldpStatsRxPortEntry.7	RO

## IldpLocalSystemData グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpLocChassisIdSubtype	IldpLocalSystemData.1	RO
2	IldpLocChassisId	IldpLocalSystemData.2	RO
3	IldpLocSysName	IldpLocalSystemData.3	RO
4	IldpLocSysDesc	IldpLocalSystemData.4	RO
5	IldpLocSysCapSupported	IldpLocalSystemData.5	RO
6	IldpLocSysCapEnabled	IldpLocalSystemData.6	RO

## IldpLocPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpLocPortTable	IldpLocalSystemData.7	–
2	IldpLocPortEntry	IldpLocPortTable.1	–
3	IldpLocPortNum	IldpLocPortEntry.1	–
4	IldpLocPortIdSubtype	IldpLocPortEntry.2	RO
5	IldpLocPortId	IldpLocPortEntry.3	RO

6	IldpLocPortDesc	IldpLocPortEntry.4	RO
---	-----------------	--------------------	----

## IldpLocManAddr グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpLocManAddrTable	IldpLocalSystemData.8	-
2	IldpLocManAddrEntry	IldpLocManAddrTable.1	-
3	IldpLocManAddrSubtype	IldpLocManAddrEntry.1	-
4	IldpLocManAddr	IldpLocManAddrEntry.2	-
5	IldpLocManAddrLen	IldpLocManAddrEntry.3	RO
6	IldpLocManAddrIfSubtype	IldpLocManAddrEntry.4	RO
7	IldpLocManAddrIfId	IldpLocManAddrEntry.5	RO
8	IldpLocManAddrOID	IldpLocManAddrEntry.6	RO

## IldpRem グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpRemTable	IldpRemoteSystemsData.1	-
2	IldpRemEntry	IldpRemTable.1	-
3	IldpRemTimeMark	IldpRemEntry.1	-
4	IldpRemLocalPortNum	IldpRemEntry.2	-
5	IldpRemIndex	IldpRemEntry.3	-
6	IldpRemChassisIdSubtype	IldpRemEntry.4	RO
7	IldpRemChassisId	IldpRemEntry.5	RO
8	IldpRemPortIdSubtype	IldpRemEntry.6	RO
9	IldpRemPortId	IldpRemEntry.7	RO
10	IldpRemPortDesc	IldpRemEntry.8	RO
11	IldpRemSysName	IldpRemEntry.9	RO
12	IldpRemSysDesc	IldpRemEntry.10	RO
13	IldpRemSysCapSupported	IldpRemEntry.11	RO
14	IldpRemSysCapEnabled	IldpRemEntry.12	RO

## IldpRemManAdd グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpRemManAddrTable	IldpRemoteSystemsData.2	-
2	IldpRemManAddrEntry	IldpRemManAddrTable.1	-
3	IldpRemManAddrSubtype	IldpRemManAddrEntry.1	-
4	IldpRemManAddr	IldpRemManAddrEntry.2	-
5	IldpRemManAddrIfSubtype	IldpRemManAddrEntry.3	RO
6	IldpRemManAddrIfId	IldpRemManAddrEntry.4	RO
7	IldpRemManAddrOID	IldpRemManAddrEntry.5	RO



## IldpRemUnknownTLV グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpRemUnknownTLVTable	IldpRemoteSystemsData.3	-
2	IldpRemUnknownTLVEntry	IldpRemUnknownTLVTable.1	-
3	IldpRemUnknownTLVType	IldpRemUnknownTLVEntry.1	-
4	IldpRemUnknownTLVInfo	IldpRemUnknownTLVEntry.2	RO

## IldpRemOrgDefInfo グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpRemOrgDefInfoTable	IldpRemoteSystemsData.4	-
2	IldpRemOrgDefInfoEntry	IldpRemOrgDefInfoTable.1	-
3	IldpRemOrgDefInfoOUI	IldpRemOrgDefInfoEntry.1	-
4	IldpRemOrgDefInfoSubtype	IldpRemOrgDefInfoEntry.2	-
5	IldpRemOrgDefInfoIndex	IldpRemOrgDefInfoEntry.3	-
6	IldpRemOrgDefInfo	IldpRemOrgDefInfoEntry.4	RO

## IldpXdot3PortConfig グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3PortConfigTable	IldpXdot3Config.1	-
2	IldpXdot3PortConfigEntry	IldpXdot3PortConfigTable.1	-
3	IldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable	IldpXdot3PortConfigEntry.1	RO

## IldpXdot3LocPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3LocPortTable	IldpXdot3LocalData.1	-
2	IldpXdot3LocPortEntry	IldpXdot3LocPortTable.1	-
3	IldpXdot3LocPortAutoNegSupported	IldpXdot3LocPortEntry.1	RO
4	IldpXdot3LocPortAutoNegEnabled	IldpXdot3LocPortEntry.2	RO
5	IldpXdot3LocPortAutoNegAdvertisedCap	IldpXdot3LocPortEntry.3	RO
6	IldpXdot3LocPortOperMauType	IldpXdot3LocPortEntry.4	RO

## IldpXdot3LocPower グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3LocPowerTable	IldpXdot3LocalData.2	-
2	IldpXdot3LocPowerEntry	IldpXdot3LocPowerTable.1	-
3	IldpXdot3LocPowerPortClass	IldpXdot3LocPowerEntry.1	RO
4	IldpXdot3LocPowerMDISupported	IldpXdot3LocPowerEntry.2	RO
5	IldpXdot3LocPowerMDIEnabled	IldpXdot3LocPowerEntry.3	RO
6	IldpXdot3LocPowerPairControlable	IldpXdot3LocPowerEntry.4	RO
7	IldpXdot3LocPowerPairs	IldpXdot3LocPowerEntry.5	RO
8	IldpXdot3LocPowerClass	IldpXdot3LocPowerEntry.6	RO

## IldpXdot3LocLinkAgg グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3LocLinkAggTable	IldpXdot3LocalData.3	-
2	IldpXdot3LocLinkAggEntry	IldpXdot3LocLinkAggTable.1	-
3	IldpXdot3LocLinkAggStatus	IldpXdot3LocLinkAggEntry.1	RO
4	IldpXdot3LocLinkAggPortId	IldpXdot3LocLinkAggEntry.2	RO

## IldpXdot3LocMaxFrameSize グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3LocMaxFrameSizeTable	IldpXdot3LocalData.4	-
2	IldpXdot3LocMaxFrameSizeEntry	IldpXdot3LocMaxFrameSizeTable.1	-
3	IldpXdot3LocMaxFrameSize	IldpXdot3LocMaxFrameSizeEntry.1	RO

## IldpXdot3RemPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3RemPortTable	IldpXdot3RemoteData.1	-
2	IldpXdot3RemPortEntry	IldpXdot3RemPortTable.1	-
3	IldpXdot3RemPortAutoNegSupported	IldpXdot3RemPortEntry.1	RO
4	IldpXdot3RemPortAutoNegEnabled	IldpXdot3RemPortEntry.2	RO
5	IldpXdot3RemPortAutoNegAdvertisedCap	IldpXdot3RemPortEntry.3	RO
6	IldpXdot3RemPortOperMauType	IldpXdot3RemPortEntry.4	RO

## IldpXdot3RemPower グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3RemPowerTable	IldpXdot3RemoteData.2	-
2	IldpXdot3RemPowerEntry	IldpXdot3RemPowerTable.1	-
3	IldpXdot3RemPowerPortClass	IldpXdot3RemPowerEntry.1	RO
4	IldpXdot3RemPowerMDISupported	IldpXdot3RemPowerEntry.2	RO
5	IldpXdot3RemPowerMDIEnabled	IldpXdot3RemPowerEntry.3	RO
6	IldpXdot3RemPowerPairControlable	IldpXdot3RemPowerEntry.3	RO
7	IldpXdot3RemPowerPairs	IldpXdot3RemPowerEntry.5	RO
8	IldpXdot3RemPowerClass	IldpXdot3RemPowerEntry.6	RO

## IldpXdot3RemLinkAgg グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot3RemLinkAggTable	IldpXdot3RemoteData.3	-
2	IldpXdot3RemLinkAggEntry	IldpXdot3RemLinkAggTable.1	-
3	IldpXdot3RemLinkAggStatus	IldpXdot3RemLinkAggEntry.1	RO
4	IldpXdot3RemLinkAggPortId	IldpXdot3RemLinkAggEntry.2	RO

## IldpXdot3RemMaxFrameSize グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
----	----	-----------	----------

1	IldpXdot3RemMaxFrameSizeTable	IldpXdot3RemoteData.4	-
2	IldpXdot3RemMaxFrameSizeEntry	IldpXdot3RemMaxFrameSizeTable.1	-
3	IldpXdot3RemMaxFrameSize	IldpXdot3RemMaxFrameSizeEntry.1	RO

## IldpXdot1ConfigPortVlan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1ConfigPortVlanTable	IldpXdot1Config.1	-
2	IldpXdot1ConfigPortVlanEntry	IldpXdot1ConfigPortVlanTable.1	-
3	IldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable	IldpXdot1ConfigPortVlanEntry.1	RO

## IldpXdot1ConfigVlanName グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1ConfigVlanNameTable	IldpXdot1Config.2	-
2	IldpXdot1ConfigVlanNameEntry	IldpXdot1ConfigVlanNameTable.1	-
3	IldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable	IldpXdot1ConfigVlanNameEntry.1	RO

## IldpXdot1ConfigProtoVlan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1ConfigProtoVlanTable	IldpXdot1Config.3	-
2	IldpXdot1ConfigProtoVlanEntry	IldpXdot1ConfigProtoVlanTable.1	-
3	IldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable	IldpXdot1ConfigProtoVlanEntry.1	RO

## IldpXdot1ConfigProtocol グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1ConfigProtocolTable	IldpXdot1Config.4	-
2	IldpXdot1ConfigProtocolEntry	IldpXdot1ConfigProtocolTable.1	-
3	IldpXdot1ConfigProtocolTxEnable	IldpXdot1ConfigProtocolEntry.1	RO

## IldpXdot1Loc グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1LocTable	IldpXdot1LocalData.1	-
2	IldpXdot1LocEntry	IldpXdot1LocTable.1	-
3	IldpXdot1LocPortVlanId	IldpXdot1LocEntry.1	RO

## IldpXdot1LocProtoVlan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1LocProtoVlanTable	IldpXdot1LocalData.2	-
2	IldpXdot1LocProtoVlanEntry	IldpXdot1LocProtoVlanTable.1	-

3	IldpXdot1LocProtoVlanId	IldpXdot1LocProtoVlanEntry.1	-
4	IldpXdot1LocProtoVlanSupported	IldpXdot1LocProtoVlanEntry.2	RO
5	IldpXdot1LocProtoVlanEnabled	IldpXdot1LocProtoVlanEntry.3	RO

## IldpXdot1LocVlanName グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1LocVlanNameTable	IldpXdot1LocalData.3	-
2	IldpXdot1LocVlanNameEntry	IldpXdot1LocVlanNameTable.1	-
3	IldpXdot1LocVlanId	IldpXdot1LocVlanNameEntry.1	-
4	IldpXdot1LocVlanName	IldpXdot1LocVlanNameEntry.2	RO

## IldpXdot1LocProtocol グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1LocProtocolTable	IldpXdot1LocalData.4	-
2	IldpXdot1LocProtocolEntry	IldpXdot1LocProtocolTable.1	-
3	IldpXdot1LocProtocolIndex	IldpXdot1LocProtocolEntry.1	-
4	IldpXdot1LocProtocolId	IldpXdot1LocProtocolEntry.2	RO

## IldpXdot1Rem グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1RemTable	IldpXdot1RemoteData.1	-
2	IldpXdot1RemEntry	IldpXdot1RemTable.1	-
3	IldpXdot1RemPortVlanId	IldpXdot1RemEntry.1	RO

## IldpXdot1RemProtoVlan グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1RemProtoVlanTable	IldpXdot1RemoteData.2	-
2	IldpXdot1RemProtoVlanEntry	IldpXdot1RemProtoVlanTable.1	-
3	IldpXdot1RemProtoVlanId	IldpXdot1RemProtoVlanEntry.1	-
4	IldpXdot1RemProtoVlanSupported	IldpXdot1RemProtoVlanEntry.2	RO
5	IldpXdot1RemProtoVlanEnabled	IldpXdot1RemProtoVlanEntry.3	RO

## IldpXdot1RemVlanName グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1RemVlanNameTable	IldpXdot1RemoteData.3	-
2	IldpXdot1RemVlanNameEntry	IldpXdot1RemVlanNameTable.1	-
3	IldpXdot1RemVlanId	IldpXdot1RemVlanNameEntry.1	-
4	IldpXdot1RemVlanName	IldpXdot1RemVlanNameEntry.2	RO

## IldpXdot1RemProtocol グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdot1RemProtocolTable	IldpXdot1RemoteData.4	-
2	IldpXdot1RemProtocolEntry	IldpXdot1RemProtocolTable.1	-
3	IldpXdot1RemProtocolIndex	IldpXdot1RemProtocolEntry.1	-
4	IldpXdot1RemProtocolId	IldpXdot1RemProtocolEntry.2	RO

## 1.4 DCBX MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

- :MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.4.1 IldpXdcbxMIB

IldpXdcbxObjects グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdcbxPortTable	IldpXdcbxObjects.1	-
2	IldpXdcbxPortEntry	IldpXdcbxPortTable.1	-
3	IldpXdcbxPortNumber	IldpXdcbxPortEntry.1	RO
4	IldpXdcbxPortEnable	IldpXdcbxPortEntry.2	RO
5	IldpXdcbxPortVersionOper	IldpXdcbxPortEntry.3	RO
6	IldpXdcbxPortVersionMax	IldpXdcbxPortEntry.4	RO
7	IldpXdcbxPortSeqNo	IldpXdcbxPortEntry.5	RO
8	IldpXdcbxPortAckNo	IldpXdcbxPortEntry.6	RO

IldpXdcbxFeatures グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	IldpXdcbxFeatTable	IldpXdcbxFeatures.1	-
2	IldpXdcbxFeatEntry	IldpXdcbxFeatTable.1	-
3	IldpXdcbxFeatType	IldpXdcbxFeatEntry.1	RO
4	IldpXdcbxFeatSubType	IldpXdcbxFeatEntry.2	RO
5	IldpXdcbxFeatVersionOper	IldpXdcbxFeatEntry.3	RO
6	IldpXdcbxFeatVersionMax	IldpXdcbxFeatEntry.4	RO
7	IldpXdcbxFeatEnable	IldpXdcbxFeatEntry.5	RO
8	IldpXdcbxFeatWilling	IldpXdcbxFeatEntry.6	RO
9	IldpXdcbxFeatError	IldpXdcbxFeatEntry.7	RO
10	IldpXdcbxFeatAdvertise	IldpXdcbxFeatEntry.8	RO
11	IldpXdcbxFeatOperMode	IldpXdcbxFeatEntry.9	RO
12	IldpXdcbxFeatSyncd	IldpXdcbxFeatEntry.10	RO
13	IldpXdcbxFeatSeqNo	IldpXdcbxFeatEntry.11	RO
14	IldpXdcbxFeatPeerWilling	IldpXdcbxFeatEntry.12	RO
15	IldpXdcbxFeatLocalParameterChange	IldpXdcbxFeatEntry.13	RO
16	IldpXdcbxFeatPg	IldpXdcbxFeatures.2	-
17	IldpXdcbxFeatPgNumTCsSupported	IldpXdcbxFeatPg.1	RO
18	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocTable	IldpXdcbxFeatPg.2	-
19	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocEntry	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocTable.1	-
20	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocPrioId	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocEntry.1	RO
21	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocPrioIdDesired	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocEntry.2	RO
22	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocPrioIdOper	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocEntry.3	RO
23	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocPrioIdPeer	IldpXdcbxFeatPgPrioAllocEntry.4	RO
24	IldpXdcbxFeatPgBwAllocTable	IldpXdcbxFeatPg.3	-
25	IldpXdcbxFeatPgBwAllocEntry	IldpXdcbxFeatPgBwAllocTable.1	-
26	IldpXdcbxFeatPgBwAllocPrioId	IldpXdcbxFeatPgBwAllocEntry.1	RO
27	IldpXdcbxFeatPgBwAllocBwDesired	IldpXdcbxFeatPgBwAllocEntry.2	RO

## PRIMERGY コンバードファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)

## コンバードファブリックスイッチ(CFX2000R/F)

## コンバードファブリック MIB/TRAP 一覧

28	IldpXdcbxFeatPgBwAllocBwOper	IldpXdcbxFeatPgBwAllocEntry.3	RO
29	IldpXdcbxFeatPgBwAllocBwPeer	IldpXdcbxFeatPgBwAllocEntry.4	RO
30	IldpXdcbxFeatPfc	IldpXdcbxFeatures.3	-
31	IldpXdcbxFeatPfcNumTCPFCSupported	IldpXdcbxFeatPfc.1	RO
32	IldpXdcbxFeatPfcTable	IldpXdcbxFeatPfc.2	-
33	IldpXdcbxFeatPfcEntry	IldpXdcbxFeatPfcTable.1	-
34	IldpXdcbxFeatPfcPriority	IldpXdcbxFeatPfcEntry.1	RO
35	IldpXdcbxFeatPfcEnableDesired	IldpXdcbxFeatPfcEntry.2	RO
36	IldpXdcbxFeatPfcEnableOper	IldpXdcbxFeatPfcEntry.3	RO
37	IldpXdcbxFeatPfcEnablePeer	IldpXdcbxFeatPfcEntry.4	RO
38	IldpXdcbxFeatAppProto	IldpXdcbxFeatures.4	-
39	IldpXdcbxFeatAppProtoTable	IldpXdcbxFeatAppProto.1	-
40	IldpXdcbxFeatAppProtoEntry	IldpXdcbxFeatAppProtoTable.1	-
41	IldpXdcbxFeatAppProtoIndex	IldpXdcbxFeatAppProtoEntry.1	RO
42	IldpXdcbxFeatAppProtoSF	IldpXdcbxFeatAppProtoEntry.2	RO
43	IldpXdcbxFeatAppProtoOUI	IldpXdcbxFeatAppProtoEntry.3	RO
44	IldpXdcbxFeatAppProtold	IldpXdcbxFeatAppProtoEntry.4	RO
45	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioTable	IldpXdcbxFeatAppProto.2	-
46	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioEntry	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioTable.1	-
47	IldpXdcbxFeatAppProtoPriority	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioEntry.1	RO
48	IldpXdcbxFeatAppProtoEnableDesired	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioEntry.2	RO
49	IldpXdcbxFeatAppProtoEnableOper	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioEntry.3	RO
50	IldpXdcbxFeatAppProtoEnablePeer	IldpXdcbxFeatAppProtoPrioEntry.4	RO

## 1.5 EVB MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

- :MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### ieee8021BridgeEvbSys グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ieee8021BridgeEvbSys	ieee8021BridgeEvbObjects.1	-
2	ieee8021BridgeEvbSysType	ieee8021BridgeEvbSys.1	RO
3	ieee8021BridgeEvbSysNumExternalPorts	ieee8021BridgeEvbSys.2	RO
4	ieee8021BridgeEvbSysEvbLldpTxEnable	ieee8021BridgeEvbSys.3	RO
5	ieee8021BridgeEvbSysEvbLldpManual	ieee8021BridgeEvbSys.4	RO
6	ieee8021BridgeEvbSysEvbLldpGidCapable	ieee8021BridgeEvbSys.5	RO
7	ieee8021BridgeEvbSysEcpAckTimer	ieee8021BridgeEvbSys.6	RO
8	ieee8021BridgeEvbSysEcpMaxRetries	ieee8021BridgeEvbSys.7	RO
9	ieee8021BridgeEvbSysVdpDfltRsrcWaitDelay	ieee8021BridgeEvbSys.8	RO
10	ieee8021BridgeEvbSysVdpDfltReinitKeepAlive	ieee8021BridgeEvbSys.9	RO

### ieee8021BridgeEvbSbpTable グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ieee8021BridgeEvbSbpTable	ieee8021BridgeEvbSys.10	-
2	ieee8021BridgeEvbSbpEntry	ieee8021BridgeEvbSbpTable.1	-
3	ieee8021BridgeEvbSbpComponentID	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.1	-
4	ieee8021BridgeEvbSbpPortNumber	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.2	-
5	ieee8021BridgeEvbSbpLldpManual	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.3	RO
6	ieee8021BridgeEvbSbpVdpOperRsrcWaitDelay	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.4	RO
7	ieee8021BridgeEvbSbpVdpOperReinitKeepAlive	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.5	RO
8	ieee8021BridgeEvbSbpVdpOperToutKeepAlive	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.6	RO
9	ieee8021BridgeEvbSbpRowStatus	ieee8021BridgeEvbSbpEntry.7	RO



## ieee8021BridgeEvbVSIDBTable グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ieee8021BridgeEvbVSIDBTable	ieee8021BridgeEvbVSIDBObjects.1	-
2	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry	ieee8021BridgeEvbVSIDBTable.1	-
3	ieee8021BridgeEvbVSIDComponentID	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.1	-
4	ieee8021BridgeEvbVSIDPortNumber	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.2	-
5	ieee8021BridgeEvbVSIDType	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.3	-
6	ieee8021BridgeEvbVSID	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.4	-
7	ieee8021BridgeEvbVSIDTimeSinceCreate	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.5	RO
8	ieee8021BridgeEvbVsiVdpOperCmd	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.6	RO
9	ieee8021BridgeEvbVsiOperRevert	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.7	RO
10	ieee8021BridgeEvbVsiOperHard	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.8	RO
11	ieee8021BridgeEvbVsiOperReason	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.9	RO
12	ieee8021BridgeEvbVSIMgrID	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.10	RO
13	ieee8021BridgeEvbVSIDType	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.11	RO
14	ieee8021BridgeEvbVSIDTypeVersion	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.12	RO
15	ieee8021BridgeEvbVSIMvFormat	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.13	RO
16	ieee8021BridgeEvbVSINumMACs	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.14	RO
17	ieee8021BridgeEvbVDPMachineState	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.15	RO
18	ieee8021BridgeEvbVDPCommandsSucceeded	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.16	RO
19	ieee8021BridgeEvbVDPCommandsFailed	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.17	RO
20	ieee8021BridgeEvbVDPCommandReverts	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.18	RO
21	ieee8021BridgeEvbVDPCounterDiscontinuity	ieee8021BridgeEvbVSIDBEntry.19	RO

## ieee8021BridgeEvbEcpTable グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	ieee8021BridgeEvbEcpTable	ieee8021BridgeEvbSChannelObjects.4	-
2	ieee8021BridgeEvbEcpEntry	ieee8021BridgeEvbEcpTable.1	-
3	ieee8021BridgeEvbEcpComponentId	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.1	-
4	ieee8021BridgeEvbEcpPort	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.2	-
5	ieee8021BridgeEvbEcpOperAckTimerInit	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.3	RO
6	ieee8021BridgeEvbEcpOperMaxRetries	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.4	RO
7	ieee8021BridgeEvbEcpTxFrameCount	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.5	RO
8	ieee8021BridgeEvbEcpTxRetryCount	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.6	RO
9	ieee8021BridgeEvbEcpTxFailures	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.7	RO
10	ieee8021BridgeEvbEcpRxFramCount	ieee8021BridgeEvbEcpEntry.8	RO

## 1.6 FC-MGMT-MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW:MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

- :MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.6.1 fcInstance グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	fcInstanceTable	fcmgmtObjects.1	-
2	fcInstanceEntry	fcInstanceTable.1	-
3	fcInstanceIndex	fcInstanceEntry.1	RO
4	fcInstanceWwn	fcInstanceEntry.2	RO
5	fcInstanceFunctions	fcInstanceEntry.3	RO
6	fcInstancePhysicalIndex	fcInstanceEntry.4	RO
7	fcInstanceSoftwareIndex	fcInstanceEntry.5	RO
8	fcInstanceStatus	fcInstanceEntry.6	RO
9	fcInstanceTextName	fcInstanceEntry.7	RO
10	fcInstanceDescr	fcInstanceEntry.8	RO
11	fcInstanceFabricId	fcInstanceEntry.9	RO

### 1.6.2 fcSwitch グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	fcSwitchTable	fcmgmtObjects.2	-
2	fcSwitchEntry	fcSwitchTable.1	-
3	fcSwitchIndex	fcSwitchEntry.1	RO
4	fcSwitchDomainId	fcSwitchEntry.2	RO
5	fcSwitchPrincipal	fcSwitchEntry.3	RO
6	fcSwitchWWN	fcSwitchEntry.4	RO

## 1.7 FCMGMT-MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW:MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

- :MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.7.1 connUnit グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	uNumber	connSet.1	RO
2	systemURL	connSet.2	RO
3	connUnitTable	connSet.6	-
4	connUnitEntry	connUnitTable.1	-
5	connUnitId	connUnitEntry.1	RO
6	connUnitGlobalId	connUnitEntry.2	RO
7	connUnitType	connUnitEntry.3	RO
8	connUnitNumports	connUnitEntry.4	RO
9	connUnitState	connUnitEntry.5	RO
10	connUnitStatus	connUnitEntry.6	RO
11	connUnitProduct	connUnitEntry.7	RO
12	connUnitSn	connUnitEntry.8	RO
13	connUnitUpTime	connUnitEntry.9	RO
14	connUnitUrl	connUnitEntry.10	RO
15	connUnitDomainId	connUnitEntry.11	RO
16	connUnitProxyMaster	connUnitEntry.12	RO
17	connUnitPrincipal	connUnitEntry.13	RO
18	connUnitNumSensors	connUnitEntry.14	RO
19	connUnitNumRevs	connUnitEntry.17	RO
20	connUnitModuleId	connUnitEntry.19	RO
21	connUnitName	connUnitEntry.20	RO
22	connUnitInfo	connUnitEntry.21	RO
23	connUnitControl	connUnitEntry.22	RO
24	connUnitContact	connUnitEntry.23	RO
25	connUnitLocation	connUnitEntry.24	RO
26	connUnitEventFilter	connUnitEntry.25	RO
27	connUnitNumEvents	connUnitEntry.26	RO
28	connUnitMaxEvents	connUnitEntry.27	RO
29	connUnitEventCurrID	connUnitEntry.28	RO
30	connUnitFabricID	connUnitEntry.29	RO
31	connUnitNumLinks	connUnitEntry.30	RO
32	connUnitVendorId	connUnitEntry.31	RO

### 1.7.2 connUnitPort グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	connUnitPortTable	connSet.10	-

2	connUnitPortEntry	connUnitPortTable.1	-
3	connUnitPortUnitId	connUnitPortEntry.1	RO
4	connUnitPortIndex	connUnitPortEntry.2	RO
5	connUnitPortType	connUnitPortEntry.3	RO
6	connUnitPortFCClassCap	connUnitPortEntry.4	RO
7	connUnitPortFCClassOp	connUnitPortEntry.5	RO
8	connUnitPortState	connUnitPortEntry.6	RO
9	connUnitPortStatus	connUnitPortEntry.7	RO
10	connUnitPortTransmitterType	connUnitPortEntry.8	RO
11	connUnitPortModuleType	connUnitPortEntry.9	RO
12	connUnitPortWwn	connUnitPortEntry.10	RO
13	connUnitPortFCId	connUnitPortEntry.11	RO
14	connUnitPortSn	connUnitPortEntry.12	RO
15	connUnitPortRevision	connUnitPortEntry.13	RO
16	connUnitPortVendor	connUnitPortEntry.14	RO
17	connUnitPortSpeed	connUnitPortEntry.15	RO
18	connUnitPortControl	connUnitPortEntry.16	RO
19	connUnitPortName	connUnitPortEntry.17	RO
20	connUnitPortPhysicalNumber	connUnitPortEntry.18	RO
21	connUnitPortStatObject	connUnitPortEntry.19	RO
22	connUnitPortProtocolCap	connUnitPortEntry.20	RO
23	connUnitPortProtocolOp	connUnitPortEntry.21	RO
24	connUnitPortNodeWwn	connUnitPortEntry.22	RO
25	connUnitPortHWState	connUnitPortEntry.23	RO

### 1.7.3 connUnitZone グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	connUnitZoneTable	connSet.13	-
2	connUnitZoneEntry	connUnitZoneTable.1	-
3	connUnitZoneIndex	connUnitZoneEntry.1	RO
4	connUnitZoneMemberIndex	connUnitZoneEntry.2	RO
5	connUnitZoneSetName	connUnitZoneEntry.3	RO
6	connUnitZoneSetNumZones	connUnitZoneEntry.4	RO
7	connUnitZoneName	connUnitZoneEntry.5	RO
8	connUnitZoneCapabilities	connUnitZoneEntry.6	RO
9	connUnitZoneEnforcementState	connUnitZoneEntry.7	RO
10	connUnitZoneAttributeBlock	connUnitZoneEntry.8	RO
11	connUnitZoneNumMembers	connUnitZoneEntry.9	RO
12	connUnitZoneMemberIdType	connUnitZoneEntry.10	RO
13	connUnitZoneMemberID	connUnitZoneEntry.11	RO

### 1.7.4 connUnitPortStat グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	connUnitPortStatTable	statSet.5	-
2	connUnitPortStatEntry	connUnitPortStatTable.1	-
3	connUnitPortStatUnitId	connUnitPortStatEntry.1	RO
4	connUnitPortStatIndex	connUnitPortStatEntry.2	RO
5	connUnitPortStatCountError	connUnitPortStatEntry.3	RO
6	connUnitPortStatCountTxObjects	connUnitPortStatEntry.4	RO

7	connUnitPortStatCountRxObjects	connUnitPortStatEntry.5	RO
8	connUnitPortStatCountTxElements	connUnitPortStatEntry.6	RO
9	connUnitPortStatCountRxElements	connUnitPortStatEntry.7	RO
10	connUnitPortStatCountBBCreditZero	connUnitPortStatEntry.8	RO
11	connUnitPortStatCountInputBuffersFull	connUnitPortStatEntry.9	RO
12	connUnitPortStatCountFBSYFrames	connUnitPortStatEntry.10	RO
13	connUnitPortStatCountPBSYFrames	connUnitPortStatEntry.11	RO
14	connUnitPortStatCountFRJTFrames	connUnitPortStatEntry.12	RO
15	connUnitPortStatCountPRJTFrames	connUnitPortStatEntry.13	RO
16	connUnitPortStatCountClass1RxFrames	connUnitPortStatEntry.14	RO
17	connUnitPortStatCountClass1TxFrames	connUnitPortStatEntry.15	RO
18	connUnitPortStatCountClass1FBSYFrames	connUnitPortStatEntry.16	RO
19	connUnitPortStatCountClass1PBSYFrames	connUnitPortStatEntry.17	RO
20	connUnitPortStatCountClass1FRJTFrames	connUnitPortStatEntry.18	RO
21	connUnitPortStatCountClass1PRJTFrames	connUnitPortStatEntry.19	RO
22	connUnitPortStatCountClass2RxFrames	connUnitPortStatEntry.20	RO
23	connUnitPortStatCountClass2TxFrames	connUnitPortStatEntry.21	RO
24	connUnitPortStatCountClass2FBSYFrames	connUnitPortStatEntry.22	RO
25	connUnitPortStatCountClass2PBSYFrames	connUnitPortStatEntry.23	RO
26	connUnitPortStatCountClass2FRJTFrames	connUnitPortStatEntry.24	RO
27	connUnitPortStatCountClass2PRJTFrames	connUnitPortStatEntry.25	RO
28	connUnitPortStatCountClass3RxFrames	connUnitPortStatEntry.26	RO
29	connUnitPortStatCountClass3TxFrames	connUnitPortStatEntry.27	RO
30	connUnitPortStatCountClass3Discards	connUnitPortStatEntry.28	RO
31	connUnitPortStatCountRxMulticastObjects	connUnitPortStatEntry.29	RO
32	connUnitPortStatCountTxMulticastObjects	connUnitPortStatEntry.30	RO
33	connUnitPortStatCountRxBroadcastObjects	connUnitPortStatEntry.31	RO
34	connUnitPortStatCountTxBroadcastObjects	connUnitPortStatEntry.32	RO
35	connUnitPortStatCountRxLinkResets	connUnitPortStatEntry.33	RO
36	connUnitPortStatCountTxLinkResets	connUnitPortStatEntry.34	RO
37	connUnitPortStatCountNumberLinkResets	connUnitPortStatEntry.35	RO
38	connUnitPortStatCountRxOfflineSequences	connUnitPortStatEntry.36	RO
39	connUnitPortStatCountTxOfflineSequences	connUnitPortStatEntry.37	RO
40	connUnitPortStatCountNumberOfflineSequences	connUnitPortStatEntry.38	RO
41	connUnitPortStatCountLinkFailures	connUnitPortStatEntry.39	RO
42	connUnitPortStatCountInvalidCRC	connUnitPortStatEntry.40	RO
43	connUnitPortStatCountInvalidTxWords	connUnitPortStatEntry.41	RO
44	connUnitPortStatCountPrimitiveSequenceProtocolErrors	connUnitPortStatEntry.42	RO
45	connUnitPortStatCountLossofSignal	connUnitPortStatEntry.43	RO
46	connUnitPortStatCountLossofSynchronization	connUnitPortStatEntry.44	RO
47	connUnitPortStatCountInvalidOrderedSets	connUnitPortStatEntry.45	RO
48	connUnitPortStatCountFramesTooLong	connUnitPortStatEntry.46	RO
49	connUnitPortStatCountFramesTruncated	connUnitPortStatEntry.47	RO
50	connUnitPortStatCountAddressErrors	connUnitPortStatEntry.48	RO
51	connUnitPortStatCountDelimiterErrors	connUnitPortStatEntry.49	RO
52	connUnitPortStatCountEncodingDisparityErrors	connUnitPortStatEntry.50	RO

### 1.7.5 connUnitSns グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	connUnitSnsMaxEntry	connUnitServicesScalars.1	RO

## PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)

## コンバージドファブリックスイッチ(CFX2000R/F)

## コンバージドファブリック MIB/TRAP 一覧

2	connUnitSnsTable	connUnitServicesTables.1	-
3	connUnitSnsEntry	connUnitSnsTable.1	-
4	connUnitSnsId	connUnitSnsEntry.1	RO
5	connUnitSnsPortIndex	connUnitSnsEntry.2	RO
6	connUnitSnsPortIdentifie	connUnitSnsEntry.3	RO
7	connUnitSnsPortName	connUnitSnsEntry.4	RO
8	connUnitSnsNodeName	connUnitSnsEntry.5	RO
9	connUnitSnsClassOfSvc	connUnitSnsEntry.6	RO
10	connUnitSnsNodeIPAddress	connUnitSnsEntry.7	RO
11	connUnitSnsProcAssoc	connUnitSnsEntry.8	RO
12	connUnitSnsFC4Type	connUnitSnsEntry.9	RO
13	connUnitSnsPortType	connUnitSnsEntry.10	RO
14	connUnitSnsPortIPAddress	connUnitSnsEntry.11	RO
15	connUnitSnsFabricPortName	connUnitSnsEntry.12	RO
16	connUnitSnsHardAddress	connUnitSnsEntry.13	RO
17	connUnitSnsSymbolicPortName	connUnitSnsEntry.14	RO
18	connUnitSnsSymbolicNodeName	connUnitSnsEntry.15	RO

## 1.8 T11-FCoE-MIB

以下に説明する MIB アクセス欄の表記は以下のようになります。

RO: MIB 読み出しのみ可能

RW: MIB 読み出しおよび MIB 書き込み可

RC: MIB 読み出しおよび MIB クリエイト可

- : MIB 読み出しおよび MIB 書き込み不可。

### 1.8.1 t11FCoECfg グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	t11FCoECfgEntry	t11FCoECfgTable.1	-
2	t11FCoECfgFcmmap	t11FCoECfgEntry.1	RO
3	t11FCoECfgDynamicVfcCreation	t11FCoECfgEntry.2	RO
4	t11FCoECfgDefaultFCFPriority	t11FCoECfgEntry.3	RO
5	t11FCoECfgDATov	t11FCoECfgEntry.4	RO
6	t11FCoECfgAddressingMode	t11FCoECfgEntry.5	RO

### 1.8.2 t11FCoEVLAN グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	t11FCoEVLANEntry	t11FCoEVLANTable.1	-
2	t11FCoEVLANIndex	t11FCoEVLANEntry.1	-
3	t11FCoEFabricIndex	t11FCoEVLANEntry.2	-
4	t11FCoEVLANOperState	t11FCoEVLANEntry.3	RO
5	t11FCoEVLANRowStatus	t11FCoEVLANEntry.4	RO

### 1.8.3 t11FCoEStaticVfc グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	t11FCoEStaticVfcEntry	t11FCoEStaticVfcTable.1	-
2	t11FCoEStaticVfcIndex	t11FCoEStaticVfcEntry.1	-
3	t11FCoEStaticVfcFCFPriority	t11FCoEStaticVfcEntry.2	RO
4	t11FCoEStaticVfcBindType	t11FCoEStaticVfcEntry.3	RO
5	t11FCoEStaticVfcBindPortWWN	t11FCoEStaticVfcEntry.4	RO
6	t11FCoEStaticVfcBindIfIndex	t11FCoEStaticVfcEntry.5	RO
7	t11FCoEStaticVfcBindMACAddress	t11FCoEStaticVfcEntry.6	RO
8	t11FCoEStaticVfcBindVLANIndex	t11FCoEStaticVfcEntry.7	RO
9	t11FCoEStaticVfcIfIndex	t11FCoEStaticVfcEntry.8	RO
10	t11FCoEStaticVfcCreationTime	t11FCoEStaticVfcEntry.9	RO
11	t11FCoEStaticVfcFailureCause	t11FCoEStaticVfcEntry.10	RO
12	t11FCoEStaticVfcRowStatus	t11FCoEStaticVfcEntry.11	RO

### 1.8.4 t11FCoEDynamicVfc グループ

項番	名称	オブジェクト識別子	MIB アクセス
1	t11FCoEDynamicVfcEntry	t11FCoEDynamicVfcTable.1	-
2	t11FCoEDynamicVfcIndex	t11FCoEDynamicVfcEntry.1	-
3	t11FCoEDynamicVfcBindPortWWN	t11FCoEDynamicVfcEntry.2	RO
4	t11FCoEDynamicVfcBindIfIndex	t11FCoEDynamicVfcEntry.3	RO
5	t11FCoEDynamicVfcBindMACAddress	t11FCoEDynamicVfcEntry.4	RO
6	t11FCoEDynamicVfcBindVLANIndex	t11FCoEDynamicVfcEntry.5	RO
7	t11FCoEDynamicVfcIfIndex	t11FCoEDynamicVfcEntry.6	RO
8	t11FCoEDynamicVfcCreationTime	t11FCoEDynamicVfcEntry.7	RO
9	t11FCoEDynamicVfcRowStatus	t11FCoEDynamicVfcEntry.8	RO



## 1.9 TRAP 一覧

特定の情報については、TRAP という機能を用いて SNMP エージェントから SNMP マネージャに対して非同期通知を行うことができます。SNMP エージェントは、事象が発生したときに TRAP を送信します。以下に、サポートしている TRAP を説明します。

【注意】装置起動時に送出される TRAP では、TRAP を送出するインタフェースが C-Fabric 構築後に LinkUP する場合、送出されませんのでご注意ください。

- coldStart  
本装置の起動時および再起動時に 1 回だけ通知します。  
【注意】当 TRAP は、C-Fabric 構築完了時に Root ドメイン Master スイッチおよび Leaf ドメイン Master スイッチより通知します。
- linkDown  
本装置の通信リンクに障害があったときに通知します。また、装置の再起動時や構成定時反映時にも送信される場合があります。
- linkUp  
本装置の通信リンクの中のどれかが UP 状態になったときに通知します。
- authenticationFailure  
SNMP の認証失敗時に通知します。
- nosError(CFX2000 のみ)  
本装置になんらかの異常(ハードウェア異常)が発生したときに通知します。  
この TRAP は異常が発生したことだけを通知します。
- lldpRemTablesChange  
隣接装置情報管理テーブルに変化があったときに通知します。
- risingAlarm  
alarm エントリの上方閾値を越えたときに通知します。
- fallingAlarm  
alarm エントリの下方閾値を下回ったときに通知します。
- lldpXdcbxMiscControlError  
コントロールサブ TLV の lldpXdcbxDupControlTlv 以外で異常が発生したときに通知します。
- lldpXdcbxMiscFeatureError  
フィーチャーサブ TLV の lldpXdcbxDupFeatureTlv と lldpXdcbxPeerNoFeat 以外で異常が発生したときに通知します。
- lldpXdcbxMultiplePeers  
複数のピアを検出したときに通知します。
- lldpXdcbxLldpTxDisabled  
LLDP 送信が無効となったときに通知します。
- lldpXdcbxLldpRxDisabled  
LLDP 受信が無効となったときに通知します。
- lldpXdcbxDupControlTlv  
コントロールサブ TLV が 2 つ以上存在したときに通知します。

- lldpXdcbxDupFeatureTlv  
フィーチャーサブ TLV が2つ以上存在したときに通知します。
- lldpXdcbxPeerNoFeat  
ピアがフィーチャーをサポートしていないときに通知します。
- lldpXdcbxPeerNoResp  
LLDP 応答タイムアウトを検出したときに通知します。
- lldpXdcbxPeerConfigMismatch  
ピアと構成に相違があるときに通知します。
- cfabFirmUpdateComplete  
ファームウェアの更新が完了したときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチでは送出不されます。
- cfabConfigUpdateComplete  
構成定義(save コマンド)の更新が完了したときに通知します。
- cfabConstructComplete  
ファブリック構築が完了したときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチのみ送出不されます。
- cfabMasterSwitchChange  
ドメイン内の Master スイッチが変更されたときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチおよび Leaf ドメイン Master スイッチのみ送出不されます。
- cfabRollingResetFinish  
ローリング reset が終了したときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチのみ送出不されます。
- cfabConfigCommitNotify  
構成定義(commit コマンド)の更新が完了したときに通知します。
- cfabDomainAddNotify  
ファブリック内のドメインが追加および削除されたときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチのみ送出不されます。
- cfabSwitchAddNotify  
ドメイン内のスイッチが追加および削除されたときに通知します。  
【注意】当 TRAP は、Root ドメイン Master スイッチおよび Leaf ドメイン Master スイッチのみ送出不されます。