(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備　考 ※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
アプライアンスサーバ												
	PRIMERGY FileServer (エントリモデル/ペデ ィスタルタイプ)	PGC2CP1QA2	済	×	×	×	×	×	×	×	930,000	CPU :Pentium®Ⅲ-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC SDRAM) HD :72.8GBアレイ (36.4GB :PG-HDH61B2)×3, RAID5) :Ultra160 SCSI)搭載 3.5インチFDD/CD-ROM搭載 LANポート×1(オンボー ドLAN×1) SCSIアレイコントローラカー ドPG-141B)搭載 ServerViewインストー ル Windows® Powered Network Attached Storageインストー ル ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウン ト変換機構(PG-R1CK10/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY SSLAccelerator 7117	GP5YSSL003	済	×	×	×	×	×	×	×	2,300,000	SSLの暗号化／復号化処理を行う専用サーバ SSL処理能力 :毎秒1000接続まで 対応Webサーバ :NTERSTAGE Application Server, IIS, Apache等 接続インタフェース :10/100Mbpsイーサネット×2ポート TTYシリアル・コンソール×2ポート 占有ユニット数 :1U
PRIMERGY BX300												
[A-1]	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/HDタイプ)			●	●	×	×	×	R2	×		PGXAA1H は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGXAA1HB は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版モバイル Pentium®Ⅲ-M 866MHz	PGXAA1H PGXAA1HB	済 済								270,000 270,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :20GB×1(ATA 5)搭載, HDベイ :2, オンボー ドLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ)			●	-	×	×	×	-	×		PGXAA1JK は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGXAA1JKB は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版モバイル Pentium®Ⅲ-M 866MHz	PGXAA1JK PGXAA1JKB	済 済								409,000 409,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Windows®2000 Serverインストー ル(5CAL付) :注1, 2) 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (1CPU/Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ)			×	×	×	×	×	R2	×		PGXAA1JG2 は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 PGXAA1JG2B は、CPU :低電圧版モバイルPentium®Ⅲ-M 866MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版モバイル Pentium®Ⅲ-M 866MHz	PGXAA1JG2 PGXAA1JG2B	03.02/中 03.02/中								375,000 375,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Red Hat Linux 7.2 Professional添付, Linuxインストー ル代行サー ビスバンドル 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/HDタイプ)			●	●	×	×	×	R2	×		PGXAJ2H は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGXAJ2HB は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版 Pentium®Ⅲ 933MHz	PGXAJ2H PGXAJ2HB	03.02/中 03.02/中								330,000 330,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :20GB×1(ATA 5)搭載, HDベイ :2, オンボー ドLAN(1Gbps×2)搭載, 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ)			●	-	×	×	×	-	×		PGXAJ2JK は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGXAJ2JKB は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版 Pentium®Ⅲ 933MHz	PGXAJ2JK PGXAJ2JKB	03.02/中 03.02/中								496,000 496,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, WindowsR2000 Serverインストー ル(5CAL付) :注1, 2) 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											
	PRIMERGY BX300 サーバブレード (2CPU/Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ)			×	×	×	×	×	R2	×		PGXAJ2JG は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 PGXAJ2JGB は、CPU :低電圧版Pentium®Ⅲ 933MHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×2 (シャーシ搭載出荷用)
	低電圧版 Pentium®Ⅲ 933MHz	PGXAJ2JG PGXAJ2JGB	03.02/中 03.02/中								435,000 435,000	メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB×2(RAID1)(ATA 5)搭載, Red Hat Linux 7.2 Professional添付, Linuxインストー ル代行サー ビスバンドル 占有スロット数 :1スロット(PRIMERGY BX300 シャーシ サーバブレードスロット) 尚、添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 サーバブレード仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 サーバブレードを使用するためにはPRIMERGY BX300 シャーシが必要です。 添付ハー ドウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY BX300 シャーシ 仕様 を参照願います。 ※PRIMERGY BX300 シャーシにサーバブレードを搭載して出荷する場合は、PRIMERGY BX300 シャーシ (サーバブレー ド搭載出荷用)とサーバブレー ドシャーシ搭載出荷用)を同時手配願います。
	[カスタムメイド対象製品]											

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボー ドLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボー ド標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注 1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注 2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可，× :適用不可，- :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる，
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別，円)	備　考
	PRIMERGY L100E											
[A-2]	PRIMERGY L100E (HDタイプ) Celeron® 1.7GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL1BC1R	03.02/中	●	×	×	●	×	A2 T8 *1	×	209,000	PGL1BC1R は、CPU :Celeron® 1.7GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM)，HD :80GB×1(ATA 100)搭載， HDベイ 2，オンボード LAN(1000BASE-T×1，100BASE-TX/10BASE-T×1)搭載， 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L100E 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD317)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU111)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。 *1) Linuxは"03.02/下"よりサポート。
	PRIMERGY L100E (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ) Celeron® 1.7GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL1BCRJK	03.02/中	●	×	×	-	×	-	×	359,000	PGL1BCRJKは、CPU :Celeron® 1.7GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM)，HD :80GB×2(RAID1)(ATA 100)搭載， Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1，2) 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L100E 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD317)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU111)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。
	PRIMERGY L100E (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Celeron® 1.7GHz	PGL1BCRJG	03.02/下	×	×	×	×	×	T8	×	321,000	PGL1BCRJGは、CPU :Celeron® 1.7GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM)，HD :80GB×1(ATA 100)搭載， Turbolinux 8 Server添付，Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L100E 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD317)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU111)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。
	PRIMERGY L100E (Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1 アレイ) (SupportDeskバンドル) Celeron® 1.7GHz	PGL1BCRJG2	03.02/下	×	×	×	×	×	T8	×	352,000	PGL1BCRJG2は、CPU :Celeron® 1.7GHz(128KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM)，HD :80GB×2(RAID1)(ATA 100)搭載， Turbolinux 8 Server添付，Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L100E 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD317)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU111)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4BGHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス，キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む)，BX300，SSLAcceleratorを除く。
注 1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ（媒体／マニュアル）は製品に添付されています。
注 2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備　考 ※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY L250

[A-3]	PRIMERGY L250 (HDタイプ) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL2BW1R	済	●	●	×	●	×	A2 R3 T8	×	330,000	PGL2BW1R は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :18.2GB(PG-HDH81J)×1(Ultra160 SCSI)搭載 HDベイ :3(ホットプラグ対応), オンボードLAN(1000BASE-T×2)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY L250 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL2BW1RK	済	●	-	×	-	×	-	×	446,000	PGL2BW1RK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :18.2GB(PG-HDH81J)×1(Ultra160 SCSI)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付)(※注 1) 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY L250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL2BWRVK	済	●	-	×	-	×	-	×	607,000	PGL2BWRVK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ(18.2GB(PG-HDH81J)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140BL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付)(※注 1) 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY L250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL2BWRWK	済	●	-	×	-	×	-	×	681,000	PGL2BWRWK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61J)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140BL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY L250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGL2BWRLK	済	●	-	×	-	×	-	×	1,016,000	PGL2BWRLK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71J)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140BL)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY L250 (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGL2BW1RG	済	×	×	×	×	×	R3	×	442,000	PGL2BW1RG は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :18.2GB(PG-HDH81J)×1(Ultra160 SCSI)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換
	PRIMERGY L250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-18GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGL2BWRVG	済	×	×	×	×	×	R3	×	607,000	PGL2BWRVG は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ(18.2GB(PG-HDH81J)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140BL)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換
	PRIMERGY L250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGL2BWRWG	済	×	×	×	×	×	R3	×	683,000	PGL2BWRWG は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61J)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-140BL)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :1U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY L250 仕様 を参照願います。 ※内蔵CD-ROMユニット(PG-CD316)はオプションになります。 ※基本CPU変換機構(PGBFU127)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く)。
注 1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ 媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注 2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備考 ※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
	PRIMERGY P250											
[A-4]	PRIMERGY P250 (クラスタセット) Xeon™ 1.8GHz	PGP2BW1RF	済	-	●	×	-	-	×	×	1,394,000	PGP2BW1RF は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) (※カスタムメイドによる増設不可) [クラスタ専用モデル] メモリ :1GB(ECC DDR SDRAM), HD :18.2GB(PG-HDH81B2)×2 (Ultra160 SCSI)搭載 HDベイ :4(ホットプラグベイ), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカードPG-141B)/ LANカードPG-1851)/ リモートサービスボードPG-RSB101)/ リモートサービスボード搭載キットF(PG-RSBOP6)/ ファイバーチャネルカードPG-FC103)/ 内蔵DDS4ユニット :PG-DT401)/ 内蔵電源ユニットPG-PU111) 搭載 Windows®2000 Advanced Server :25CAL付)バンドル 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※本装置を2台およびPRIMERGY S60 (クラスタセット用)を1台手配必須。 ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。
	PRIMERGY P250 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGP2BW1R	済	●	●	×	●	●	A2 R3 T7	×	380,000	PGP2BW1R は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :オプション HDベイ :4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×1ch)搭載, 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	PRIMERGY P250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGP2BWRVK	済	●	-	×	-	-	-	×	707,000	PGP2BWRVK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ(18.2GB(PG-HDH81B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-141B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) :注1, 2) 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY P250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGP2BWRWK	済	●	-	×	-	-	-	×	781,000	PGP2BWRWK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-141B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) :注1, 2) 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY P250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGP2BWRLK	済	●	-	×	-	-	-	×	1,116,000	PGP2BWRLK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :146.8GBアレイ(73.4GB(PG-HDH71B)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-141B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) :注1, 2) 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY P250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-18GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGP2BWRVG2	済	×	×	×	×	×	R3	×	709,000	PGP2BWRVG2 は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ(18.2GB(PG-HDH81B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-141B)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換
	PRIMERGY P250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGP2BWRWG2	済	×	×	×	×	×	R3	×	785,000	PGP2BWRWG2 は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-141B)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 2U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY P250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU11F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU117)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ 媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備　考
	※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。											
PRIMERGY R450												
[A-5]	PRIMERGY R450 (ディスクレスタイプ) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR4AE1R2 PGR4AD1R2	 済 済	●	●	×	●	●	A2 R3 T7	×	 2,030,000 1,430,000	PGR4AE1R2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGR4AD1R2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :オプション HDベイ :6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	PRIMERGY R450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR4AERVK2 PGR4ADRVK2	 済 済	●	-	×	-	-	-	×	 4,050,000 2,850,000	PGR4AERVK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRVK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (18.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY R450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR4AERWK2 PGR4ADRWK2	 済 済	●	-	×	-	-	-	×	 4,170,000 2,970,000	PGR4AERWK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRWK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY R450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	 PGR4AERLK2 PGR4ADRLK2	 済 済	●	-	×	-	-	-	×	 4,710,000 3,510,000	PGR4AERLK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRLK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC SDRAM), HD :146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載 Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY R450 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	 PGR4AERWG2 PGR4ADRWG2	 済 済	×	×	×	×	×	A2	×	 3,391,000 2,438,000	PGR4AERWG2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGR4ADRWG2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-142B)搭載 Red Hat Linux Advanced Server 2.1添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 「留意事項」を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/LI100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(LI100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品　名	型 名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備　考
												※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY C150(IDEタイプ)												
[A-6]	PRIMERGY C150 (オールインワンタイプ) 【Windows®2000 Server インストールモデル】 Pentium®4 1.8AGHz	PGC1BR1BK2	済	●	×	-	-	×	×	-	555,000	PGC1BR1BK2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×1(ATA100)搭載, HDベイ :2(ノンホットプラグベイ), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIカード (PG-129)/ SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401)搭載, NetpowerProtect 自立型UPS/500VA(PGSUP501)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ Power MANagement for Windows(電源制御エージェント)添付 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51K	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM-DIMM×1 (PC133)
	基本UPS変換機構-500VA	GP5BUPU103	済	-	-	-	-	-	×	×	10,000	オールインワンタイプ用の標準添付UPS交換オプション NetpowerProtect自立型UPS/500VA (PGSUP501) → APC社製Smart-UPS 500J (GP5SUP103)へ交換 UPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」添付
	PRIMERGY C150 (ディスクレスタイプ(IDE)) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1A2	済	●	×	●	●	×	R2 T7 O3	●	205,000	PGC1BR1A2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :オプション(IDE) HDベイ :2, CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1K2	済	●	×	-	-	×	-	-	380,000	PGC1BR1K2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×1(ATA100)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (WindowsNT® Server4.0 インストールタイプ) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1N2	済	-	×	-	●	×	-	-	400,000	PGC1BR1N2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×1(ATA100)搭載, WindowsNT®Server4.0 (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ-40GB×2) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1JK3	済	●	×	-	-	×	×	×	430,000	PGC1BR1JK3 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (WindowsNT® Server4.0 IDE-RAID1 アレイタイプ-40GB×2) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1JN3	済	-	×	-	●	×	×	×	450,000	PGC1BR1JN3 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, WindowsNT®Server4.0 (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Windows®2000 Server IDE-RAID1 アレイタイプ-80GB×2) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1JK4	済	●	×	-	-	×	×	×	450,000	PGC1BR1JK4 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :80GB (PG-HD8E7G)×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (WindowsNT® Server4.0 IDE-RAID1 アレイタイプ-80GB×2) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1BR1JN4	済	-	×	-	●	×	×	×	470,000	PGC1BR1JN4 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :80GB (PG-HD8E7G)×2(RAID1)(ATA100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, WindowsNT®Server4.0 (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Linuxサービスバンドルタイプ) (SupportDeskバンドル) Pentium®4 1.8AGHz	PGC1BR1G2	済	×	×	×	×	×	T7	×	290,000	PGC1BR1G2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :40GB (PG-HD4E5G)×1(ATA100)搭載, Turbolinux 7 Server添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL6	済	×	×	×	×	×	R2	×	3,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Turbolinux 7 Server → Red Hat Linux 7.2 Professionalへ交換
	PRIMERGY C150 (Linuxサービスバンドルタイプ /IDE-RAID1アレイ) (SupportDeskバンドル) Pentium®4 1.8AGHz	PGC1BR1JG3	済	×	×	×	×	×	R2	×	345,000	PGC1BR1G2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ :256MB(ECC SDRAM), HD :80GB (PG-HD8E7G)×2(RAID1)(ATA 100)搭載, IDEアレイコントローラカード搭載, Red Hat Linux 7.2 Professional添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は「留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注 1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
　また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ「媒体／マニュアル」は製品に添付されています。
注 2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備考
												※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

PRIMERGY C150(SCSIタイプ)

[A-6]	PRIMERGY C150 (オールインワンタイプ) 【Windows®2000 Server アレイモデル-18GB×3(RAID5)】 Pentium®4 1.8AGHz	PGC1CR1CK2	済	●	×	-	-	×	×	-	700,000	PGC1CR1CK2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD 36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 HDベイ :4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載, SCSIカード(PG-129)/SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401)搭載, NetpowerProtect 自立型UPS/500VA(PGSUP501)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ Power MANagement for Windows(電源制御エージェント)添付 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition Japanese添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51K	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM-DIMM×1 (PC133)
	基本UPS変換機構-500VA	GP5BUPU103	済	-	-	-	-	-	×	×	10,000	オールインワンタイプ用の標準添付UPS交換オプション NetpowerProtect自立型UPS/500VA (PGSUP501) → APC社製Smart-UPS 500J (GP5SUP103)へ交換 UPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」添付
	PRIMERGY C150 (ディスクレスタイプ(SCSI)) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1CR1A2	済	●	×	●	●	×	R2 T7 O3	●	225,000	PGC1CR1A2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :オプション(SCSI) HDベイ :4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※内蔵HD接続用にSCSIカード(PG-129)あるいはSCSIアレイコントローラカード(PG-141B)の手配が必須です。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1CR1VK2	済	●	×	-	-	×	-	-	640,000	PGC1CR1VK2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD 36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C150 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®4 1.8AGHz [カスタムメイド対象製品]	PGC1CR1WK2	済	●	×	-	-	×	-	-	740,000	PGC1CR1WK2 は、CPU :Pentium®4 1.8AGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD 72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付) インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C150 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU101)を適用することにより、CPUをPentium®4 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置を5インチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK8/PGBR1CK8)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備考
												※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY C200												
[A-7]	PRIMERGY C200 (オールインワンタイプ) 【Windows®2000 Server アレイモデル-18GB×3(RAID5)】 Pentium®III-S 1.26GHz	PGC2CP1CK2	済	●	×	-	-	×	×	×	859,000	PGC2CP1CK2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 HDベイ :4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載, SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット (PG-DT401)搭載, NetpowerProtect 自立型UPS/700VA(PGSUP701)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ Power MANagement for Windows(電源制御エージェント)添付 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition Japanese/ ServerProtect V5.3添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51HA	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 256MB SDRAM-DIMM×2 (PC133)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1HA	済	-	-	-	-	-	-	-	200,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 512MB SDRAM-DIMM×2 (PC133)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2HA	済	-	-	-	-	-	-	-	550,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→2GB) 1GB SDRAM-DIMM×2 (PC133)
	基本UPS変換機構-700VA	GP5BUPU101	済	-	-	-	-	-	×	×	25,300	オールインワンタイプ用の標準添付UPS交換オプション NetpowerProtect自立型UPS/700VA (PGSUP701) → APC社製Smart-UPS 700J (GP5SUP101)へ交換 UPS管理ソフトウェア PowerChute plus)添付
	PRIMERGY C200 (ディスクレスタイプ) Pentium®III-S 1.26GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC2CP1A2	済	●	×	●	●	×	A2 R2 T7 O3	×	300,000	PGC2CP1A2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :オプション HDベイ :4(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×1ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C200 (Windows®2000 Server インストールタイプ) Pentium®III-S 1.26GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC2CP1K2	済	●	×	-	-	×	-	×	520,000	PGC2CP1K2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :18.2GB (PG-HDH81B2)×1(Ultra160 SCSI)搭載, Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Pentium®III-S 1.26GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC2CP1VK2	済	●	×	-	-	×	-	×	730,000	PGC2CP1VK2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C200 (WindowsNT® Server4.0 アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Pentium®III-S 1.26GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC2CP1VN3	済	-	×	-	●	×	-	×	750,000	PGC2CP1VN3 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 WindowsNT®Server4.0 (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C200 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Pentium®III-S 1.26GHz [カスタムメイド対象製品]	PGC2CP1WK2	済	●	×	-	-	×	-	×	810,000	PGC2CP1WK2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	PRIMERGY C200 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-18GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Pentium®III-S 1.26GHz	PGC2CP1VG2	済	×	×	×	×	×	T7	×	556,000	PGC2CP1VG2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Turbolinux 7 Server添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL6	済	×	×	×	×	×	R2	×	3,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Turbolinux 7 Server → Red Hat Linux 7.2 Professionalへ交換
	PRIMERGY C200 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Pentium®III-S 1.26GHz	PGC2CP1WG2	済	×	×	×	×	×	R2	×	628,000	PGC2CP1WG2 は、CPU :Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Red Hat Linux 7.2 Professional添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY C200 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU12V)を適用することにより、CPUをPentium®III-S 1.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をスインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK7/PGBR1CK7)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :5U

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ (媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備考
												※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY F250												
[A-8]	PRIMERGY F250 (オールインワンタイプ) 【Windows®2000 Server アレイモデル-18GB×3(RAID5)】 Xeon™ 1.8GHz	PGF2BW1CK	済	●	-	-	-	-	×	×	990,000	PGF2BW1CK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, HDベイ :6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B), SCSIケーブル(PG-CBLS018)/ 内蔵DDS4ユニット(PG-DT401), 内蔵電源ユニット(PG-PU106)搭載 NetpowerProtect 自立型UPS/1400VA(PGSUP141)添付, Wakeup On LAN機能対応, ServerStart/ServerView/ PROBEPRO/ FM Advisor/ Power MANagement for Windows(電源制御エージェント)添付 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition Japanese/ ServerProtect V5.3添付 (注2) ※本製品はカスタムメイド非対象製品です。オプション製品は標準型名で手配願います。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本RAMモジュール変換機構-512MB	PGBRU51N	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 256MB DDR SDRAM-DIMM×2枚 (PC1600)
	基本RAMモジュール変換機構-1GB	PGBRU1N2	済	-	-	-	-	-	-	-	200,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 512MB DDR SDRAM-DIMM×2枚 (PC1600)
	基本RAMモジュール変換機構-2GB	PGBRU2N2	済	-	-	-	-	-	-	-	550,000	標準搭載メモリ交換用(256MB→2GB) 1GB DDR SDRAM-DIMM×2枚 (PC1600)
	基本UPS変換機構-1500VA	GP5BUPU105	済	-	-	-	-	-	×	×	8,900	オールインワンタイプ用の標準添付UPS交換オプション NetpowerProtect自立型UPS/1400VA (PGSUP141) → APC社製Smart-UPS 1500J (GP5SUP105)へ交換 UPS管理ソフトウェア PowerChute plus」添付
	PRIMERGY F250 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGF2BW1A	済	●	●	●	●	●	A2 R3 T7	×	440,000	PGF2BW1A は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1 (最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :オプション HDベイ :6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×1ch)搭載, 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	PRIMERGY F250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGF2BW1VK	済	●	-	-	-	-	-	×	860,000	PGF2BW1VK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY F250 (WindowsNT® Server4.0 アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGF2BW1VN2	済	-	-	-	●	-	-	×	880,000	PGF2BW1VN2 は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 WindowsNT®Server4.0 (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	PRIMERGY F250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGF2BW1WK	済	●	-	-	-	-	-	×	950,000	PGF2BW1WK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY F250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 1.8GHz [カスタムメイド対象製品]	PGF2BW1LK	済	●	-	-	-	-	-	×	1,390,000	PGF2BW1LK は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Windows®2000 Server (5CAL付)インストール (注1, 2) 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018/PGBCBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY F250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-18GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGF2BW1VG2	済	×	×	×	×	×	R3	×	668,000	PGF2BW1VG2 は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換
	PRIMERGY F250 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ 1.8GHz	PGF2BW1WG2	済	×	×	×	×	×	R3	×	739,000	PGF2BW1WG2 は、CPU :Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ 256MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3, RAID5) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード(PG-141B)搭載 Red Hat Linux 7.3添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア／ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY F250 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。 ※基本CPU変換機構(PGBFU10F)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.8GHzに変更することができます。 ※基本CPU変換機構(PGBFU107)を適用することにより、CPUをXeon™ 2.4GHzに変更することができます。 ※バックアップ装置をラインチベイに搭載する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS018)を手配する必要があります。 ※ラックマウント変換機構(PG-R1CK12/PGBR1CK12)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :4U
	基本Linux OS変換機構	GP5BSUL13	済	×	×	×	×	×	A2	×	81,000	Linuxサービスバンドルタイプ基本OS交換サービス Red Hat Linux 7.3 → Red Hat Linux Advanced Server 2.1へ交換

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ 媒体／マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● :適用可, × :適用不可, - :ディスクレスタイプ/HDタイプの適用OSに準ずる,
A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1, R3 :Red Hat Linux 7.3, R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional, T8 :Turbolinux 8 Server, T7 :Turbolinux 7 Server, O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項	品名	型名	提供時期	適用OS ※1 Win2000 ※2	Win2000AS ※3	SBS2000 ※4	NT4.0 ※5	NT4.0E.E ※6	Linux	NetWare5.1	標準価格 (税別, 円)	備考
												※2 :適用OS欄のWin2000は、Windows®2000 Serverを示す。 ※3 :適用OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advanced Serverを示す。 ※4 :適用OS欄のSBS2000は、Small Business Server2000を示す。 ※5 :適用OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0を示す。 ※6 :適用OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
PRIMERGY H250												
[A-9]	PRIMERGY H250 (ディスクレスタイプ) Xeon™ 2.2GHz [カスタムメイド対象製品]	PGH2BW1A	済	●	●	×	●	●	R3 T7	×	900,000	PGH2BW1A は、CPU :Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :オプション HDベイ :6(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H250 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK9)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.2GHz [カスタムメイド対象製品]	PGH2BW1VK	済	●	-	×	-	-	-	×	1,530,000	PGH2BW1VK は、CPU :Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H250 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK9)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H250 (Windows NT®Server 4.0 アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.2GHz [カスタムメイド対象製品]	PGH2BW1VN2	済	-	-	×	●	-	-	×	1,550,000	PGH2BW1VN2 は、CPU :Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows NT®Server 4.0インストール (5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H250 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK9)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.2GHz [カスタムメイド対象製品]	PGH2BW1WK	済	●	-	×	-	-	-	×	1,680,000	PGH2BW1WK は、CPU :Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H250 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK9)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H250 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ 2.2GHz [カスタムメイド対象製品]	PGH2BW1LK	済	●	-	×	-	-	-	×	2,220,000	PGH2BW1LK は、CPU :Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1(最大2) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H250 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK9)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
PRIMERGY H450												
[A-10]	PRIMERGY H450 (ディスクレスタイプ) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGH4AE1A2 PGH4AD1A2	済 済	●	●	×	●	●	A2 R3 T7	×	2,050,000 1,450,000	PGH4AE1A2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) PGH4AD1A2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :オプション HDベイ :12(ホットプラグ対応), CD-ROM/ オンボードLAN(100BASE-TX/10BASE-T×1)/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGH4AE2VK2 PGH4AD2VK2	済 済	●	-	×	-	-	-	×	4,070,000 2,870,000	PGH4AE2VK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2VK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY H450 (Windows NT®Server 4.0 アレイタイプ-18GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGH4AE2VN2 PGH4AD2VN2	済 済	-	-	×	●	-	-	×	4,090,000 2,890,000	PGH4AE2VN2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2VN2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :36.4GBアレイ (8.2GB (PG-HDH81B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows NT®Server 4.0インストール (5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	PRIMERGY H450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-36GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGH4AE2WK2 PGH4AD2WK2	済 済	●	-	×	-	-	-	×	4,190,000 2,990,000	PGH4AE2WK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2WK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ (36.4GB (PG-HDH61B2)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY H450 (Windows®2000 Server アレイタイプ-73GB×3(RAID5)) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGH4AE2LK2 PGH4AD2LK2	済 済	●	-	×	-	-	-	×	4,730,000 3,530,000	PGH4AE2LK2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2LK2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :146.8GBアレイ (73.4GB (PG-HDH71B)×3) (Ultra160 SCSI)搭載, SCSIアレイコントローラカード (PG-142B)搭載, Windows®2000 Serverインストール(5CAL付) (注1, 2) 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY H450 仕様 を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
	基本Windows OS変換機構 ※2003年3月末までキャンペーン価格で提供。	PGBSUW1	済	×	●	×	×	×	×	×	250,000	Windows®2000 Serverアレイタイプ基本OS交換サービス Windows®2000 Server インストール→ Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換 ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。
	PRIMERGY H450 (Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ-36GB×3(RAID5)) (SupportDeskバンドル) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB	PGH4AE2WG2 PGH4AD2WG2	済 済	×	×	×	×	×	A2	×	3,407,000 2,454,000	PGH4AE2WG2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) PGH4AD2WG2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大4) メモリ :512MB(ECC DDR SDRAM), HD :72.8GBアレイ(36.4GB(PG-HDH61B2)×3, RAID5)(Ultra160 SCSI)搭載 SCSIアレイコントローラカードPG-142B)搭載 Red Hat Linux Advanced Server 2.1添付, Linuxインストール代行サービスバンドル SupportDeskProduct/基本(1年分)バンドル 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY R450 仕様 を参照願います。 ※本製品は一部オプションに限りカスタムメイド対応いたします。詳細は 留意事項」を参照願います。 ※ラックマウント変換機構(PGBR1CK11)を適用することにより、ラックへの搭載が可能になります。占有ユニット数 :7U
PRIMERGY T850												
[A-11]	PRIMERGY T850 (ラックマウントタイプ) Xeon™ MP 2.0GHz/2MB Xeon™ MP 1.9GHz/1MB [カスタムメイド対象製品]	PGT8AE2R2 PGT8AD2R2	03.02/上 03.02/上	●	●	×	×	×	×	×	5,950,000 4,940,000	PGT8AE2R2 は、CPU :Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8) PGT8AD2R2 は、CPU :Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×2(最大8) メモリ :2GB(ECC SDRAM), HD :オプション HDベイ :2(ホットプラグ対応), DVD-ROM/ オンボードLAN(1000BASE-T×1)/ リモートサービスボード/ オンボードSCSI(Ultra160 SCSI×2ch)搭載, 占有ユニット数 :4U 尚、添付ハードウェア/ソフトウェア等詳細はシステム構成図のPRIMERGY T850 仕様 を参照願います。

※ サーバ本体には3.5インチFDD(BX300を除く)/オンボードLAN/ CD-ROM (BX300/L100E/L250を除く)標準搭載。マウス, キーボード標準添付(ラックマウントタイプ(L100Eを含む), BX300, SSLAcceleratorを除く。
注1)OSインストールタイプは、オペレーティングシステムがインストールされておりますが、サーバ導入時に環境設定等の作業は必要となります。
また、オペレーティングシステムのソフトウェアフルパッケージ 媒体/マニュアル)は製品に添付されています。
注2)添付ソフトのバージョンは変更される可能性があります。

(※1) ● 適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 T850	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	R300	適用OS ※2 Win2000/Windows2000S ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1	標準価格 (税別、円)	備考
B :ディスプレイ																								
B	1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9714W	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	42,000 ※5	17型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768，1280x1024， アナログRGB・フルカラー，AGピッチ0.25mm，節電機能，自動周波数追従機能， オンスクリーン表示機能，DDC2B機能装備，アパーチャグリル方式採用(ダイヤモンドトロン® NF [フルフラット]，平面ブラウン管，水平周波数30～85kHz， 電源高調波電流/低周波電磁界自主規制対応，【Plug&Play対応 】。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	2	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	×	済	×	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	34,000 ※5	17型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768，1280x1024， アナログRGB・フルカラー，ドットピッチ0.27mm，節電機能，自動周波数追従機能，sRGB対応， オンスクリーン表示機能，DDC1/2B機能装備，水平周波数30～70kHz，低周波電磁界自主規制対応， 【Plug&Play対応 】。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	3	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849W	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	23,000 ※5	15型カラータイプ，マルチスキャン，BL-ライトグレー色，640x400/480，800x600，1024x768， アナログRGB・フルカラー，ドットピッチ0.28mm，節電機能，自動周波数追従機能， オンスクリーン表示機能 DDC1/2B 機能装備，水平周波数30～70kHz，低周波電磁界自主規制対応， 【Plug&Play対応 】。 ※実際に使用できる機能は接続するサーバ本体との組合せにより異なる。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。
B	4	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-151VAW	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	×	●	75,800 ※5	15型TFTカラーLCD【7型CRT相当)、BL-ライトグレー色，アナログインターフェース， 640x400/480，800x600，1024x768、高輝度広視野角液晶パネル採用 輝度250cd/m2、 視野角 :上下/左右170°，コントラス1400対1、高速応答 25mS] sRGB規格対応、 アナログRGB :1677万色、ドットピッチ0.297×0.297mm，節電機能，自動周波数追従機能， 画質補正拡大表示，オンスクリーン表示機能，DDC1/2B機能装備，水平周波数31.6～60kHz， USBハブ内蔵 ダウンストリーム x1，ダウンストリーム x2)，スイーベル左右合計180度対応， 【Plug&Play対応 】 ※PRIMERGYでは、USBハブを使用不可。 PRIMERGY接続時、節電機能は使用不可。 ※19インチラックには搭載不可。
B	5	フラットディスプレイ	PG-R1DP2	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	350,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ【U) 15インチTFTカラーLCD，640x480，800x600，1024x768 タッチパッド/キーボード(日本語版)付 ※CRT/KB切替器 (4ch) (PG-SB103)を1台搭載可能。
C :キーボード / マウス																								
C	1	OADGキーボード(109キー)	FMV-KB323	×	済	×	P	P	P	P	P	×	×	×	P	×	-	-	-	-	-	-	12,600 ※5	OADG準拠日本語109キーボード ケーブル長:1.5m ※C150/C200/F250/H250/H450標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
C	2	マウス	FMV-MO105	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	10,000	ボール式マウス，2ボタン，サーバ機本体の専用インタフェースに接続，400cpi ※C150/C200/F250/H250/H450標準添付品と同一仕様(ペディスタルタイプ)
D :CPU																								
D	1	Xeon™ プロセッサ MP 2.0GHz/2MB	PG-FG20E	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,360,000	T850用CPU， CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は1.9GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG20E	●																				
D	2	Xeon™ プロセッサ MP 1.9GHz/1MB	PG-FG10D	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	760,000	T850用CPU， CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.0GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG10D	●																				
D	3	CPU/メモリ拡張ベースボード	PG-CMB101	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,200,000	T850用CPU/メモリスロット拡張用ベースボード 8CPU構成をする際に必須。 ※本製品を使用する際には、最低4枚のSDRAM DIMMを搭載する必要があります。
			PGBCMB101	●																				
D	11	Xeon™ プロセッサ MP 2.0GHz/2MB	PG-FG21E	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,360,000	H450/R450用CPU， CPU:Xeon™ MP 2.0GHz(2MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は1.9GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG21E	●																				
D	12	Xeon™ プロセッサ MP 1.9GHz/1MB	PG-FG11D	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	760,000	H450/R450用CPU， CPU:Xeon™ MP 1.9GHz(1MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は2.0GHzタイプ本体には搭載できません。
			PGBFG11D	●																				
D	21	Xeon™ プロセッサ 2.8GHz/512KB	PG-FG10F	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	300,000	F250/P250用CPU， CPU:Xeon™ 2.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG10F	●																				
D	22	Xeon™ プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG107	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	F250/P250用CPU， CPU:Xeon™ 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG107	●																				
D	23	Xeon™ プロセッサ 2.2GHz/512KB	PG-FG106	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	H250用CPU， CPU:Xeon™ 2.2GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG106	●																				
D	24	Xeon™ プロセッサ 1.8GHz/512KB	PG-FG10W	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	F250/P250用CPU， CPU:Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG10W	●																				
D	25	基本CPU変換機構	PGBFU10F	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	F250用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 1.8GHz →Xeon™ 2.8GHz) CPU:Xeon™ 2.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	26	基本CPU変換機構	PGBFU11F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	140,000	P250用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 1.8GHz →Xeon™ 2.8GHz) CPU:Xeon™ 2.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	27	基本CPU変換機構	PGBFU107	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	F250用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 1.8GHz →Xeon™ 2.4GHz) CPU:Xeon™ 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	28	基本CPU変換機構	PGBFU117	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	P250用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 1.8GHz →Xeon™ 2.4GHz) CPU:Xeon™ 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	31	Pentium®III 1.4GHz/512KB プロセッサ	PG-FG12V	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	C200用CPU， CPU:Pentium®III-S 1.4GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG12V	●																				
D	32	Pentium®III 1.26GHz/512KB プロセッサ	PG-FG12P	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	C200用CPU， CPU:Pentium®III-S 1.26GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG12P	●																				
D	33	基本CPU変換機構	PGBFU12V	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C200用，標準搭載CPU交換用 (Pentium®III-S 1.26GHz →Pentium®III-S 1.4GHz) CPU:Pentium®III-S 1.4GHz(32KB+512KBキャッシュ内蔵)×1個
D	41	基本CPU変換機構	PGBFU101	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	25,000	C150用，標準搭載CPU交換用 (Pentium®4 1.8AGHz →Pentium®4 2.4GHz) CPU:Pentium®4 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	51	Xeon™ プロセッサ 2.4GHz/512KB	PG-FG117	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	L250用CPU， CPU:Xeon™ 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG117	●																				
D	52	Xeon™ プロセッサ 1.8GHz/512KB	PG-FG11W	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	L250用CPU， CPU:Xeon™ 1.8GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる周波数のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。
			PGBFG11W	●																				
D	53	基本CPU変換機構	PGBFU127	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	L250用，標準搭載CPU交換用 (Xeon™ 1.8GHz →Xeon™ 2.4GHz) CPU:Xeon™ 2.4GHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
D	61	基本CPU変換機構	PGBFU111	●	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	19,000	L100E用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 1.7GHz →Pentium®4 2.4BGHz) CPU:Pentium®4 2.4BGHz(512KB 2次キャッシュ内蔵)×1個
E :メモリ																								
E	1	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2L	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	600,000	T850用，2GB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×4 枚 (PC133)
			PGBRM2L	●																				
E	2	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4L	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,700,000	T850用，4GB増設RAMモジュール 1GB SDRAM DIMM×4枚 (PC133)
			PGBRM4L	●																				
E	3	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4L	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,000,000	T850用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 1GB SDRAM DIMM×4枚 (PC133)

備考

※3 適用OS欄のWin2000 :Windows®2000 Server, Win2000 AS :Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。
※4 適用OS欄のNT4.0 :WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E :WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。
※5 2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品※5の価格体系につきましては、従来の 標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい 希望小売価格」に変更しております。

(※1) ● 適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× 適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× 適用不可，- 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格（税別、円）	備考
						T830	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Windows2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
E :メモリ																									
E	11	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51M2	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	H450/R450用，512MB増設RAMモジュール 128MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM51M2	●																				
E	12	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1M2	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	H450/R450用，1GB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM1M2	●																				
E	13	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2M2	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	600,000	H450/R450用，2GB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM2M2	●																				
E	14	拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4M2	×	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,700,000	H450/R450用，4GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
			PGBRM4M2	●																				
E	15	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1M2	●	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	H450/R450用，標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 256MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	16	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2M2	●	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	500,000	H450/R450用，標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	17	基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4M2	●	済	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,600,000	H450/R450用，標準搭載メモリ交換用(512MB→4GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×4枚 (PC1600)
E	21	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25N	×	済	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	H250/F250/P250用，256MB増設RAMモジュール 128MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
			PGBRM25N	●																				
E	22	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51N	×	済	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	H250/F250/P250用，512MB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
			PGBRM51N	●																				
E	23	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1N	×	済	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	H250/F250/P250用，1GB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
			PGBRM1N	●																				
E	24	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2N	×	済	×	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	600,000	H250/F250/P250用，2GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
			PGBRM2N	●																				
E	25	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1N	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	150,000	H250用，標準搭載メモリ交換用(512MB→1GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
E	26	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2N	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	500,000	H250用，標準搭載メモリ交換用(512MB→2GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
E	27	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51N	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	F250/P250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 256MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
E	28	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1N2	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	F250/P250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
E	29	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2N2	●	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	550,000	F250/P250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→2GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC1600)
E	31	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25HA	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C200用，256MB増設RAMモジュール 128MB SDRAM DIMM×2 (PC133)
			PGBRM25HA	●																				
E	32	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51HA	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	C200用，512MB増設RAMモジュール 256MB SDRAM DIMM×2 (PC133)
			PGBRM51HA	●																				
E	33	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1HA	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	C200用，1GB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×2 (PC133)
			PGBRM1HA	●																				
E	34	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2HA	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	600,000	C200用，2GB増設RAMモジュール 1GB SDRAM DIMM×2 (PC133)
			PGBRM2HA	●																				
E	35	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51HA	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C200用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 256MB SDRAM DIMM×2 (PC133)
E	36	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1HA	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	C200用，標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 512MB SDRAM DIMM×2 (PC133)
E	37	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2HA	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	550,000	C200用，標準搭載メモリ交換用(256MB→2GB) 1GB SDRAM DIMM×2 (PC133)
E	41	拡張RAMモジュール-128MB	PG-RM12K	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	25,000	C150用，128MB増設RAMモジュール 128MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM12K	●																				
E	42	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25K	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C150用，256MB増設RAMモジュール 256MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM25K	●																				
E	43	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51K	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	C150用，512MB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM51K	●																				
E	44	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51K	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C150用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
E	51	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	L250用，256MB増設RAMモジュール 128MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM25R	●																				
E	52	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	L250用，512MB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM51R	●																				
E	53	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	L250用，1GB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM1R	●																				
E	54	拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	600,000	L250用，2GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
			PGBRM2R	●																				
E	55	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	L250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 256MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	56	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	200,000	L250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 512MB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	57	基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	550,000	L250用，標準搭載メモリ交換用(256MB→2GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×2枚 (PC2100)
E	61	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25S	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	50,000	L100E用，256MB増設RAMモジュール 256MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
			PGBRM25S	●																				
E	62	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51S	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	100,000	L100E用，512MB増設RAMモジュール 512MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
			PGBRM51S	●																				
E	63	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1S	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	250,000	L100E用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
			PGBRM1S	●																				
E	64	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51S	●	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	50,000	L100E用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
E	65	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1S	●	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	200,000	L100E用，標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB DDR SDRAM DIMM×1 (PC2100)
E	71	拡張RAMモジュール-256MB	PG-RM25P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	39,000	BX300用，256MB増設RAMモジュール 256MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM25P	●																				
E	72	拡張RAMモジュール-512MB	PG-RM51P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	78,000	BX300用，512MB増設RAMモジュール 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM51P	●																				
E	73	拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	194,000	BX300用，1GB増設RAMモジュール 1GB SDRAM DIMM×1 (PC133)
			PGBRM1P	●																				
E	74	基本RAMモジュール 変換機構-512MB	PGBRU51P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	39,000	BX300用，標準搭載メモリ交換用(256MB→512MB) 512MB SDRAM DIMM×1 (PC133)
E	75	基本RAMモジュール 変換機構-1GB	PGBRU1P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	155,000	BX300用，標準搭載メモリ交換用(256MB→1GB) 1GB SDRAM DIMM×1 (PC133)

※3 適用OS欄のWin2000 :Windows®2000 Server, Win2000 AS :Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。
※4 適用OS欄のNT4.0 :WindowsNT®Server4.0, NT4.0EE :WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。
※5 2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品※5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格（税別、円）	備考
						T850	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
F ハードディスク関連																									
F	1	内蔵ハードディスクユニット -18GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH81B	×	済	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	80,000	PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH81B	●																					
F	2	内蔵ハードディスクユニット -18GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH81B2	×	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	80,000	T850/H450/H250/F250/C200/C150/R450/P250用, 内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH81B2	●																					
F	3	内蔵ハードディスクユニット -18GB (5000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH85B2	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	-	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	T850/H450/H250/F250/C200/R450/P250 もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH85B2	●																					
F	4	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61B	×	済	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH61B	●																					
F	5	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61B2	×	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	T850/H450/H250/F250/C200/C150/R450/P250用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH61B2	●																					
F	6	内蔵ハードディスクユニット -36GB (5000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH65B	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	-	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	T850/H450/H250/F250/C200/R450/P250 もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65B	●																					
F	7	内蔵ハードディスクユニット -73GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH71B	×	済	●	●	●	●	●	● *1	●	●	-	×	×	-	-	-	-	-	-	300,000	T850/H450/H250/F250/C200/C150/R450/P250 もしくは PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)用, 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト *1)SCSIタイプのみ搭載可能
			PGBHDH71B	●																					
F	8	基本ハードディスクユニット 変換機構-36GB	PGBHU61B2	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	C200用，標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 36.4GB(PG-HDH61B2)] 内蔵型36.4GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※アレイタイプは適用できません。
F	9	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU71B	●	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	220,000	C200用，標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 73.4GB(PG-HDH71B)] 内蔵型73.4GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※アレイタイプには適用できません。
F	11	内蔵ハードディスクユニット -18GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH81J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	80,000	L250用，内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH81J	●																					
F	12	内蔵ハードディスクユニット -18GB (5000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH85J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	L250用，内蔵型18.2GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH85J	●																					
F	13	内蔵ハードディスクユニット -36GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH61J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	120,000	L250用，内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH61J	●																					
F	14	内蔵ハードディスクユニット -36GB (5000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH65J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	250,000	L250用，内蔵型36.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH65J	●																					
F	15	内蔵ハードディスクユニット -73GB (10000rpm,ホットプラグ対応)	PG-HDH71J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	300,000	L250用，内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応), Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト
			PGBHDH71J	●																					
F	16	基本ハードディスクユニット 変換機構-36GB	PGBHU61J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	L250用，標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 36.4GB(PG-HDH61J)] 内蔵型36.4GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※アレイタイプは適用できません。
F	17	基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHU71J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	220,000	L250用，標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 73.4GB(PG-HDH71J)] 内蔵型73.4GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 10000rpm, 1インチハイト ※アレイタイプには適用できません。
F	18	基本ハードディスクユニット 変換機構-18GB	PGBHU81J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	L250(HDタイプ)用, 標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 18.2GB(PG-HDH85J)] 内蔵型18.2GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
F	19	基本ハードディスクユニット 変換機構-36GB	PGBHU62J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	170,000	L250(HDタイプ)用, 標準搭載ハードディスク交換用[18.2GB → 36.4GB(PG-HDH65J)] 内蔵型36.4GB HDD(ホットプラグ対応)，Ultra160 SCSI, 15000rpm, 1インチハイト
F	21	内蔵ハードディスクユニット-40GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD4E5G	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	40,000	C150用, 内蔵型40.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100)，7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
			PGBHD4E5G	●																					
F	22	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD8E7G	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C150用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100)，7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
			PGBHD8E7G	●																					
F	23	基本ハードディスクユニット 変換機構-80GB	PGBHU87G	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	C150用, 標準搭載ハードディスク交換用[EIDE40.0GB/7200rpm → EIDE80.0GB/7200rpm(PG-HD8E7G)] 内蔵型80.0GB HDD, EIDE(ATA100)，7200rpm, 1インチハイト *1)IDEタイプのみ搭載可能
F	31	内蔵ハードディスクユニット-80GB (EIDE/7200rpm)	PG-HD8E7F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	50,000	L100E用, 内蔵型80.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA100)，7200rpm, 1インチハイト
			PGBHD8E7F	●																					
F	41	内蔵ハードディスクユニット-20GB (EIDE/4200rpm)	PG-HD2E4H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	29,000	BX300用, 内蔵型20.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA5)，4200rpm
			PGBHD2E4H	●																					
F	42	内蔵ハードディスクユニット-40GB (EIDE/4200rpm)	PG-HD4E4H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	46,000	BX300用, 内蔵型40.0GBハードディスクユニット, EIDE(ATA5)，4200rpm
			PGBHD4E4H	●																					
F	43	基本ハードディスクユニット 変換機構-40GB	PGBHU44H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	17,000	BX300用, 標準搭載ハードディスク交換用[EIDE20.0GB/4200rpm → EIDE40.0GB/4200rpm(PG-HD4E4H)] 内蔵型40.0GB HDD, EIDE(ATA5)，4200rpm
F	51	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU108	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	×	-	80,000	H250用 標準搭載ドライブケージ交換用 （6ベイ（1ch）→ 12ベイ（2ch）］ 内蔵電源ユニット(PG-PU108) ※1を含む。
F	52	基本ドライブケージ変換機構 (ハードディスクベイ2チャネル)	PGBBU107	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	×	×	×	-	47,000	F250用 標準搭載ドライブケージ交換用 （6ベイ（1ch）→ 6ベイ（2ch）］ ※HDDがSCSI接続の場合、適用できません。 ※HDDがPG-141Bを使用したアレイ接続の場合、適用できません。 ※アレイタイプの場合は、基本SCSIアレイコントローラカード変換機構の手配必須。
F	61	PRIMERGY S30 (ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ)	PG-R1DC6	×	済	●	R	R	R	×	●	●	●	×	×	●	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	340,000	ハードディスクキャビネット（ラックマウントタイプ），ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大1027.6GBまで搭載可能。占有ユニット数 3U 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応 電源ユニット（オプション） 必須ハード ①SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C/142D/144B), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) 対応ハードディスク 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH81B/85B2/61B/65B/71B)
F	62	PRIMERGY S30 (ハードディスクキャビネット/ ペディスタルタイプ)	PG-DC106	×	済	×	P	P	P	×	×	×	×	×	×	×	●	●	A2 R3 R2	T7	O3	●	320,000	ハードディスクキャビネット（ペディスタルタイプ），ハードディスクベイ:14スロット, 2ch, 最大1027.6GBまで搭載可能。 電源ユニット標準1台, 最大2台搭載可能(PG-PU103, 冗長電源対応)。 ホットプラグ対応 電源ユニット（オプション） 必須ハード ①SCSIアレイコントローラカード(PG-142B/142C/144B), SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) 対応ハードディスク 内蔵ハードディスクユニット(ホットプラグ対応) (PG-HDH81B/85B2/61B/65B/71B)

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格 (税別、円)	備考
						T850	R450	R250	P250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Windows2003S ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
G :ディスクアレイ装置関連																									
G	1	PRIMERGY S60 (ディスクアレイ装置/ペディスタルタイプ)	PG-DA101	×	済	×	P	P	P	P	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	1,450,000	ディスクアレイ装置（ペディスタルタイプ） ディスクドライブ36GB(PG-HDH61E)×3標準搭載，最大473.2GBまで搭載可能，増設単位36.4GB， ファイバーチャネル対応，コントローラ(64MBキャッシュ，ホストポート×1)×1 電源、ファンは冗長化 ディスクドライブ(PG-HDH61E)を14台まで搭載可 ［必須ハード］ ファイバーチャネルカード(PG-FC103) ファイバーチャネルケーブル(PG-CBLF001/002) ※クラスタ構成での使用時には、増設コントローラ、増設ファイバーチャネルポート×2が必須 ※クラスタ導入のときは、現調、保守、C/Sサポートデスクが必須
G	2	PRIMERGY S60 (ディスクアレイ装置/ラックマウントタイプ)	PG-R1DA1	×	済	×	R	R	R	R	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	1,400,000	ディスクアレイ装置（ラックマウントタイプ） ディスクドライブ36GB(PG-HDH61E)×3標準搭載，最大473.2GBまで搭載可能，増設単位36.4GB， 占有ユニット数 3U ファイバーチャネル対応，コントローラ(64MBキャッシュ，ホストポート×1)×1 電源、ファンは冗長化 ディスクドライブ(PG-HDH61E)を14台まで搭載可 ［必須ハード］ ファイバーチャネルカード(PG-FC103) ファイバーチャネルケーブル(PG-CBLF001/002) ※クラスタ構成での使用時には、増設コントローラ、増設ファイバーチャネルポート×2が必須 ※クラスタ導入のときは、現調、保守、C/Sサポートデスクが必須
G	3	ディスクドライブ36GB	PG-HDH61E	×	済	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	×	●	×	×	×	×	×	120,000	PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)用ディスクドライブ。36.4GB/10000rpm×1 ファイバーチャネル接続
			PGBHDH61E	●																				
G	4	増設コントローラ	PG-DAC1	×	済	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	×	●	×	×	×	×	×	700,000	PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)用増設コントローラ。64MBキャッシュメモリを標準搭載。 PRIMERGY S60×1台に1台のみ搭載可能 ※クラスタ構成での使用時には必須
			PGBDAC1	●																				
G	5	増設ファイバーチャネルポート	PG-DAP1	×	済	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	×	●	×	×	×	×	×	30,000	PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)用増設ファイバーチャネルポート。 PRIMERGY S60×1台あるいは増設コントローラ(PG-DAC1)×1台に1台のみ増設可能 ［必須ハード］ ファイバーチャネルカード(PG-FC103) ファイバーチャネルケーブル(PG-CBLF001/002) ※クラスタ構成での使用時には×2必須
			PGBDAP1	●																				
G	6	マルチパス制御機構	PG-DAS1	×	済	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	140,000	PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)用マルチパス制御ソフト PRIMERGY S60とサーバ本体間を複数パスで接続するために必要 ［必須ハード］ PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1) ※PRIMERGY S60に接続するサーバ本体1台につき1つ必要
G	7	リモートサービスボード	PG-RSB101S	×	済	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	×	●	×	×	×	×	×	100,000	PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)用マネジメントシステム用カード PRIMERGY S60の電源制御、状態監視機能を行うためのカード ［必須ハード］ PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1) リモートサービスボード(PG-RSB101) ※リモートサービス機能搭載サーバはリモートサービスボードを手配する必要はありません。
			PGBRSB101S	●																				
G	8	ファイバーチャネルケーブル	PG-CBLF001 PG-CBLF002	×	済	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	×	●	×	×	×	×	×	20,000 40,000	3m 10m ファイバーチャネルカード(PG-FC103) ～ PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)間 接続用ファイバーチャネルケーブル (HSSDCコネクタ 両端))
G	9	PRIMERGY S60 (ディスクアレイ装置/ラックマウントタイプ/クラスタセット用)	PG-R1DA1F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	1,572,000	P250 クラスタセット用ディスクアレイ装置（ラックマウントタイプ） ディスクドライブ36GB(PG-HDH61E)×3標準搭載，最大473.2GBまで搭載可能，増設単位36.4GB， 占有ユニット数 3U ファイバーチャネル対応，コントローラ(64MBキャッシュ，ホストポート×1)×1 電源、ファンは冗長化 ディスクドライブ(PG-HDH61E)を14台まで搭載可（※カスタムメイドによる増設不可） Microsoft Cluster Server用に初期化済 増設コントローラ(PG-DAC1)/ リモートサービスボード(PG-RSB101S)搭載 ファイバーチャネルケーブル(PG-CBLF001)/ FastEthernet直結ケーブル(DCBL-FEA05)/ DDS4テープ5巻添付 ［必須ハード］ PRIMERGY P250 クラスタセット ※クラスタ導入のときは、現調、保守、C/Sサポートデスクが必須
H :内蔵バックアップ装置関連																									
H	1	PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット)	PG-R1BC4	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	- *1	- *1	- *1	-	140,000	バックアップキャビネット（ラックマウント），5ベイ4ベイ，最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 ただし、内蔵DLT8000ユニット，内蔵DDS4/3オートローダは2ベイを占有。占有ユニット数 3U 接続可能サーバ台数 1～4台 対応バックアップ装置： 内蔵DDS4/3ユニット(PG-DT401/301/301C, PGBDT401T/301T/301B), 内蔵DDS4/3オートローダ(PG-DTA102/101), 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD239/237), 内蔵LTOユニット(PG-LT101), 内蔵SLR100/60ユニット(PG-SL101/PG-SL601), 内蔵DLT8000ユニット(PG-DL401) ※本装置を接続する際、SCSIケーブル(PG-CBLS001/007またはPG-CBLS002/008 （搭載するバックアップ装置がすべてLVDインターフェースの場合))が必須です。 ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合は、SCSIケーブル(PG-CBLS022)を サーバ1台につき、1本手配必須。 *1)Linuxにおける対応バックアップ装置は、Linuxでのサポートが可能なもののみです。
H	11	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD317	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	A2	T8	×	×	25,000	L100E用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, 最大24倍速
			PGBCD317	●																				
H	12	内蔵CD-ROMユニット	PG-CD316	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	A2 R3	T8	×	×	25,000	L250用内蔵型CD-ROMユニット ATAPI, 最大24倍速
			PGBCD316	●																				
H	13	基本DVD-ROM変換機構	PGBDVU103	●	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	A2 R3 R2	T7	×	-	40,000	F250/C200/C150用標準搭載CD-ROM交換用内蔵型DVD-ROMユニット ATAPI, DVD-ROM 最大16倍速, CD-ROM 最大48倍速
H	14	内蔵光磁気ディスクユニット (ドライブケージ付)	PG-PD239D	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	A2 R3 *2	T7 *2	×	×	114,800	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1. 3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分減りますので ご注意願います。 *1)WindowsNT/2000でのバックアップコマンド(SBACKUP, NTBACKUP)は未サポート。 *2) Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
			PGBPD239D	●																				
H	15	内蔵光磁気ディスクユニット	PG-PD239	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	● *4	● *4	A2 R3	T8 T7	×	● *3 *4	94,800	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 1. 3GB/640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, 高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 *1)T850/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をラインチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018) の手配必須。 *3)NetWare, WindowsNT/2000でのバックアップコマンド(SBACKUP, NTBACKUP)は未サポート。 *4)NetWareにおける1.3GB/640MB媒体は未サポート。
			PGBPD239	●																				
H	16	内蔵光磁気ディスクユニット	PG-PD237	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	● *4	● *4	A2 R3	T8 T7	×	● *3 *4	78,000	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット, 640/540/230/128MBデータの消去/書込可, リムーバブルな大容量記憶媒体, オーバライトにより高速な書込みが可能。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 *1)T850/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置を5インチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018) の手配必須。 *3)NetWare, WindowsNT/2000でのバックアップコマンド(SBACKUP, NTBACKUP)は未サポート。 *4)NetWareにおける640MB媒体は未サポート。
			PGBPD237	●																				

(※1) ● 適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× 適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× 適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							標準価格 (税別、円)	備考
						T830	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Windows2000S ※3	NT4.0/NT4.0E/E ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
H 内蔵バックアップ装置関連																										
H	17	内蔵DDS4ユニット (6ライブケージ付)	PG-DT402D	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	A2 R3 *1	T7 *1	×	×	180,000	内蔵型DATユニット(DDS4対応)，最大20GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は内蔵ハードディスクベイに搭載するため、内蔵ハードディスクの搭載台数が2台分減りますのでご注意願います。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1) Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。
			PGBDT402D	●																						
H	18	内蔵DDS4ユニット (テープ5巻付)	PGBDT401T	●	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	●	220,000	内蔵型DATユニット(DDS4対応)，最大20GB(圧縮時は約2倍) テープ5巻付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
H	19	内蔵DDS4ユニット	PG-DT401	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	A2 R3 R2 *3	T8 T7 *3	O3 *3	●	180,000	内蔵型DATユニット(DDS4対応)，最大20GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3)Turbolinux 8 Server, Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
			PGBDT401	●																						
H	20	内蔵DDS3ユニット (テープ5巻付)	PGBDT301T	●	済	● *1	R *1	R *1	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	●	184,000	内蔵型DATユニット(DDS3対応)，最大12GB(圧縮時は約2倍) テープ5巻付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/H450/H250/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
H	21	バックアップソリューションセット (内蔵DDS3ユニット/テープ5巻付)	PGBDT301B	●	済	● *1	R *1	R *1	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	×	168,000	内蔵型DATユニット(DDS3対応)，最大12GB(圧縮時は約2倍) BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition Japanese, テープ5巻付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/H450/H250/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
H	22	内蔵DDS3ユニット	PG-DT301	×	済	● *1	R *1	R *1	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	A2 R3 R2 *3	T8 T7 *3	O3 *3	●	170,000	内蔵型DATユニット(DDS3対応)，最大12GB(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/H450/H250/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3)Turbolinux 8 Server, Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
			PGBDT301	●																						
H	23	バックアップソリューションセット (内蔵DDS3ユニット)	PG-DT301C	×	済	● *1	R *1	R *1	● *2	● *2	● *2	● *1	●	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	×	160,000	内蔵型DATユニット(DDS3対応)，最大12GB(圧縮時は約2倍) BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition Japanese付 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/H450/H250/R450/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
			PGBDT301C	●																						
H	24	内蔵DDS4オートローダ	PG-DTA102	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	×	420,000	内蔵型DATオートローダ(DDS4)，データカセット6巻搭載可能， 最大120GB，(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本装置は5"ベイを2ベイ使用。 *1)T850/R450/P250/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)手配必須。
			PGBDTA102	●																						
H	25	内蔵DDS3オートローダ	PG-DTA101	×	済	● *1	R *1	R *1	R *1	R *1	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	●	380,000	内蔵型DATオートローダ(DDS3)，データカセット6巻搭載可能， 最大72GB，(圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※本装置は5"ベイを2ベイ使用。 *1)T850/H450/H250/F250/C200/C150/R450/P250/L250/L100Eでは、 PRIMERGY SX10経由で接続可能。
			PGBDTA101	●																						
H	26	内蔵LTOユニット	PG-LT101	×	済	● *1	●	●	● *2	R *1	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	×	650,000	内蔵型LTO装置(Ultrium1)，テープ1巻あたり100GBのバックアップ (圧縮時は約2倍)が可能，また、高速バックアップを実現。 転送速度 7.5MB/s (圧縮時は約2倍) ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/C200/C150/R450/P250/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
			PGBLT101	●																						
H	27	内蔵DLT8000ユニット	PG-DL401	×	済	● *1	●	●	● *2	R *1	R *1	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	A2 R3 R2 *3	T8 T7 *3	O3 *3	×	650,000	内蔵型DLT装置(DLT8000)，テープ1巻あたり40GBのバックアップ (圧縮時は約2倍)が可能，また、高速バックアップを実現。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128)が必要。樹系図を参照下さい。 ※本装置は5"ベイを2ベイ使用。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/C200/C150/R450/P250/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3)Turbolinux 8 Server, Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
			PGBDL401	●																						
H	28	内蔵SLR100ユニット	PG-SL101	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	A2 R3 R2 *3	T8 T7 *3	O3 *3	×	550,000	内蔵型SLR装置(SLR100規格)テープ1巻あたり 50GBのバックアップが可能 圧縮時は約2倍)。ドライバ添付。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/R450/P250/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。 *3)Turbolinux 8 Server, Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional, Red Hat Linux 7.3, Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
			PGBSL101	●																						
H	29	内蔵SLR60ユニット	PG-SL601	×	済	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *1	● *1	● *1	R *1	×	●	●	×	×	×	×	250,000	内蔵型SLR装置(SLR60規格)テープ1巻あたり 30GBのバックアップが可能 圧縮時は約2倍)。ドライバ添付。 ※接続形態によっては、SCSIカード(PG-128/129)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)T850/R450/P250/L250/L100Eでは、PRIMERGY SX10経由で接続可能。 *2)F250/C200/C150において本装置をシャンチベイに搭載する場合は別途SCSIケーブル(PG-CBLS018)の手配必須。
			PGBSL601	●																						

(※1) ● 適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，× 適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× 適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2：Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3：Red Hat Linux 7.3，R2：Red Hat Linux 7.2 Professional，T8：Turbolinux 8 Server，T7：Turbolinux 7 Server，O3：OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2						標準価格（税別、円）	備考
						T830	H450	H250	E250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
Ⅰ 外付バックアップ装置関連																								
Ⅰ	1	3.5インチ 光磁気ディスクユニット	FMPD-244	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1	A2 R3	T8 T7	×	● *1 *2	46,000 ※5	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット，640/540/230/128MB.データ消去/書込み，リムーバブルな大容量記憶媒体，640MBのオーバライトにより高速な書込みが可能。 SCSIコネクタ:ハーフピッチ，SCSIケーブル別売。 ※SCSIケーブルは添付しておりません。ご使用の際はSCSIカードおよびSCSI機器のコネクタ形状を確認のうえSCSIケーブルを手配してください。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-844)必須。 ※デイジーチェーン接続は本装置を含め、2台まで接続可能（8台以上の接続は不可） *1）NetWare，WindowsNT/2000でのバックアップコマンドはSBACKUP，NTBACKUP)は未サポート。 *2）NetWareにおける640MB媒体は未サポート。
Ⅰ	2	3.5インチ 光磁気ディスクユニット （セキュリティ対応）	FMPD-252S	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	● *1	● *1	A2 R3	T8 T7	×	×	54,000 ※5	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット，1.3GB/640/540/230/128MBをサポート，リムーバブルな大容量記憶媒体，高速な書込みが可能。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。 SCSIコネクタ:ハーフピッチ，SCSIケーブル別売。 ※SCSIケーブルは添付しておりません。ご使用の際はSCSIカードおよびSCSI機器のコネクタ形状を確認のうえSCSIケーブルを手配してください。 ※デイジーチェーン接続は本装置を含め、2台まで接続可能（8台以上の接続は不可） *1）WindowsNT/2000でのバックアップコマンドはNTBACKUP)は未サポート。
Ⅰ	3	DATユニット （DDS4）	GP5SDT401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3 *1	●	200,000	外付け，SCSI，DATユニット(DDS4対応)， 最大20GB(データ圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ:終端抵抗/SCSIケーブル添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1)Turbolinux 8 Server，Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional，Red Hat Linux 7.3，Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
Ⅰ	4	DATユニット （DDS3）	GP5SDT301	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3 *1	●	190,000	外付け，SCSI，DATユニット(DDS3対応)， 最大12GB(データ圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:フルピッチ，SCSIケーブル/終端抵抗別売 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 *1)Turbolinux 8 Server，Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional，Red Hat Linux 7.3，Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
Ⅰ	5	バックアップソリューションセット （DATユニット（DDS3））	GP5SDT301C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	170,000	外付け，SCSI，DATユニット(DDS3対応)， BrightStor ARCserve2000 Workgroup Edition Japanese付 最大12GB(データ圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:フルピッチ，SCSIケーブル/終端抵抗別売 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。
Ⅰ	6	DATオートチェンジャ （DDS4）	GP5SDTA102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	● *1	×	×	×	×	500,000	外付け，SCSI，DATオートチェンジャ(DDS4)，データカセット6巻搭載， 最大120GB，(圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:Wideハーフピッチ:終端抵抗/SCSIケーブル添付 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-128)には2台まで接続可。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1）SBSでは使用できません
Ⅰ	7	DATオートチェンジャ （DDS3）	GP5SDTA101	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	●	400,000	外付け，SCSI，DATオートチェンジャ(DDS3)，データカセット6巻搭載， 最大72GB，(圧縮時は約2倍)，SCSIコネクタ:フルピッチ，SCSIケーブル/終端抵抗別売 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。
Ⅰ	8	外付DLT装置(40GB)	PGSDL401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3 *1	×	700,000	外付けDLT装置(DLT8000)，テープ1巻あたり40GBのバックアップ (圧縮時は約2倍)が可能，また、高速バックアップを実現。 SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ，終端抵抗，接続ケーブル添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 *1)Turbolinux 8 Server，Turbolinux 7 Serverでは、NetVault6.5 turbolinux Editionをご使用いただけます。 Red Hat Linux 7.2 Professional，Red Hat Linux 7.3，Red Hat Linux Advanced Server 2.1では、"tar"などのコマンドをご利用下さい。 OpenLinux Server 3.1.1では、NetVault6.5 Caldera Editionをご使用いただけます。
Ⅰ	9	外付LTO装置	PGSLT101	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	850,000	外付けLTO装置(Ultrium1)，テープ1巻あたり100GBのバックアップ (圧縮時は約2倍)が可能，また、高速バックアップを実現。 転送速度：15MB/s（圧縮時は約2倍） アクティブ・ターミネーション機能付き SCSIコネクタ:Wide ハーフピッチ，接続ケーブル添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。
Ⅰ	10	DLTライブラリ装置 （40GBx9）	PG-DLL401	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	1,560,000	テープ1巻あたり40GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で9巻搭載可能な DLTライブラリ装置(DLT8000) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。 ※SCSIカードとの1：1接続のみ可。
Ⅰ	11	DLTライブラリ装置 （40GBx20）	PG-DLL402	×	済	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	2,512,000	テープ1巻あたり40GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で20巻搭載可能な DLTライブラリ装置(DLT8000) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードとの1：1接続のみ可。
Ⅰ	12	増設ドライブ	PG-DLL004	×	済	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	900,000	DLTライブラリ装置（PG-DLL402）用増設DLT8000ドライブ。1台増設可能。 ※SCSIケーブル（※ドライブ間接続用）/終端抵抗添付。
Ⅰ	13	LTOライブラリ装置	PG-LTL101	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	1,700,000	テープ1巻あたり100GBのバックアップ(圧縮時は約2倍)で9巻搭載可能な LTOライブラリ装置(Ultrium1) SCSIケーブル/終端抵抗添付。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「SCSI装置関連事項」を参照。 ※SCSIカードはPG-130Lで接続する場合は、SCSIケーブル(GP5-846)必須。
Ⅰ	14	終端抵抗	FMV-692	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	4,800	外付SCSI装置用終端抵抗，フルピッチ50pin
Ⅰ	15	終端抵抗	FMV-695	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	4,000 ※5	外付SCSI装置用終端抵抗，ハーフピッチ50pin
Ⅰ	16	CD-R/RWドライブユニット(USB)	FMV-NRW52S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	A2 R2	×	×	×	41,800 ※5	BX300専用:ポータブルUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット ※CD-R/RWの機能は未サポートです。CD-ROMドライブ機能のみサポート。
Ⅰ	17	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	A2 R2	×	×	×	10,000 ※5	BX300専用USB接続外付3.5インチFDDユニット
Ⅰ	21	カートリッジテープ装置	F6479C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	2,370,000	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2. [必須]ハード：SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須]ソフト:F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
Ⅰ	22	カートリッジテープ装置	F6479CA	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	2,970,000	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2.5巻用マガジン ※10巻マガジンを使用する際にはF6479A41が必須 [必須]ハード：SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須]ソフト:F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
Ⅰ	23	カートリッジテープ装置	F6479CF	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	2,970,000	ANSI 1/2インチ 36トラック規格に基づいたフォーマットによりメインフレームとの媒体互換が可能。1巻 1.6GB，FAST SCSI2.7巻用マガジン [必須]ハード：SCSIカード(PG-128)/IPMボード(F6479A31)/ケーブル(F6479A55) [必須]ソフト:F6479Cカートリッジテープ装置サポートユーティリティ
Ⅰ	24	サポートベース	F6479A41	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	40,000	カートリッジテープ装置(F6479CA)で10巻カートリッジマガジンを使用する際必要
Ⅰ	25	IPMボード	F6479A31	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	30,000	カートリッジテープ装置に搭載するSCSIインタフェースボード。

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2							標準価格 (税別、円)	備考
						T850	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L200	BX300	Windows2000 Server/Advanced Server ※3	NT4.0/NT4.0EE/EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
J :オプションカード																									
J	1	SCSIカード	PG-128	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	48,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI ①H450/H250/F250/R450/P250の内蔵/外付バックアップ装置接続用 ②T850/C200/C150/L250の外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1 (F250で内蔵バックアップ装置接続時)
			PGB128	●																					
J	2	SCSIカード	PG-129	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	A2 R2	T7	O3	●	26,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI ①C200/C150の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS018)×1
			PGB129	●																					
J	3	SCSIカード (LowProfile)	PG-130L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	A2	T8	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra160/S.M.A.R.T.監視機能対応), LowProfile PCIバス, SCSIカードのデータ転送形式:Ultra160 SCSI ①PRIMERGY SX10接続用 ②外付バックアップ装置接続用 [必須ハード] SCSIケーブル(GP5-846)×1
			PGB130L	●																					
J	4	SCSIカード	PG-123	×	済	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	120,000	SCSIカード(Ultra Wide Differential 対応), PCIバス, デバイスドライバ添付。 DLTライブラリ装置 PG-DLL402)接続用
			PGB123	●																					
J	11	SCSIアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-140BL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×		●	●	A2 R3 *2	T8 *2	×	×	70,000	48MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, LowProfile PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 0ch, 動作クロック:100MHz ※本カードに搭載時は、オンボードSCSIにハードディスク以外のSCSI機器は接続できません。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1)ディスクレスタイプ, HDタイプのみカスタムメイド対応可能。 *2)OSの再インストールが必要となります。
			PGB140BL	●										● *1											
J	12	SCSIアレイ コントローラカード	PG-141B	×	済	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	●	●	A2 R3 R2 *2	T7 *2	O3 *2	●	100,000	32MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 1ch, 動作クロック:100MHz ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) *1)ディスクレスタイプのみカスタムメイド対応可能。 *2)OSの再インストールが必要となります。
			PGB141B	●					● *1	● *1	● *1		● *1												
J	13	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142B	×	済	×	●	●	●	●	×	●	●	● *1	×	×	●	●	A2 R3 R2 *2	T8 T7 *2	O3 *2	●	270,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006) *1)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6)接続用 *2)OSの再インストールが必要となります。
			PGB142B	●																					
J	14	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142C	×	済	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	275,000	64MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006)
			PGB142C	●																					
J	15	SCSIアレイ コントローラカード	PG-142D	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	260,000	32MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 2チャネル, 動作クロック:100MHz ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005/006)
			PGB142D	●																					
J	16	SCSIアレイ コントローラカード	PG-144B	×	済	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	420,000	128MBキャッシュタイプ, 内蔵/外付ディスクアレイ用, PCIバス データ転送形式:Ultra160 SCSI, 4チャネル, 動作クロック:233MHz, バッテリーバックアップ機能 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン:接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] (1)内蔵ディスクアレイ:内蔵ハードディスク(ホットプラグ対応) (2)外付ディスクアレイ:PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)、SCSIケーブル(PG-CBLS004/005)
			PGB144B	●																					
J	21	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42C1	●	済	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	5,000	H450/R450/H250アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-142B→PG-142C)
J	22	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42B2	●	済	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	170,000	F250/C200/P250アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-141B→PG-142B)
J	23	基本SCSIアレイ コントローラカード変換機構	PGB1U42C2	●	済	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	175,000	F250/C200/P250アレイタイプ用, 標準搭載SCSIアレイコントローラカード交換用(PG-141B→PG-142C)
J	24	SCSIケーブル接続機構	PGBCBLS012	●	済	●	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	● *1	×	×	×	-	-	-	-	-	-	1,000	C200/F250/H250/H450/T850/R450/P250 ディスクレスタイプ用, 上記サーバ本体にSCSIアレイコントローラカード(PGB142B/142C/142D/144B)を手配する際、 本オプションを同時に適用することにより, 内蔵SCSIケーブルの接続先をオンボードSCSIから SCSIアレイコントローラカードに変更する。 *1)ディスクレスタイプ(ラックマウントタイプ含む)のみ
J	31	ファイバーチャネルカード	PG-FC102	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	●	● *1	A2 *2	×	×	×	300,000	ファイバーチャネルカード, PCIバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 ETERNUS3000 モデル200, 400, ETERNUS GR710, GR720, GR730 ディスクアレイ接続用 [必須ハード] ETERNUS3000 モデル200, 400, ETERNUS GR710, GR720, GR730 ディスクアレイ *1) C200のみサポート *2) Linuxでは, ETERNUS GR710 ディスクアレイ接続用でのみサポート。(03.02/下よりサポート) 適用機種:F250/P250/H450/R450)
			PGBFC102	●				× *1		× *1															
J	32	ファイバーチャネルカード	PG-FC103	×	済	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	300,000	ファイバーチャネルカード, PCIバス, Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応, デバイスドライバ添付 PRIMERGY S60 (PG-DA101/PG-R1DA1)接続用 [必須ハード] PRIMERGY S60, ファイバーチャネルケーブル×1本
			PGBFC103	●				× *1		× *1															
J	41	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1881	×	済	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	×	×	160,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル	
			PGB1881	●																					
J	42	LANカード(1000BASE-SX)	PG-188	×	済	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	A2 R2	T7	O3	×	160,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル	
			PGB188	●																					
J	43	LANカード(1000BASE-T)	PG-1891	×	済	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3	T8 T7	×	×	50,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル	
			PGB1891	●																					
J	44	LANカード(1000BASE-T)	PG-189	×	済	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	A2 R2	T7	O3	×	50,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル	
			PGB189	●																					
J	45	LANカード(100BASE-TX)	PG-1851	×	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	●	14,800	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル	
			PGB1851	●																					
J	46	LANカード(100BASE-TX)	PG-185	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	A2 R2	T7	O3	●	14,800	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル	
			PGB185	●																					
J	47	LANカード(Dual Port/IPSec)	PG-1861	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	● *1	×	×	×	×	44,000	Dual Port LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用)×2, PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号:DES>) サポート 各種ドライバソフト添付, [必須ハード]ツイストペアケーブル *1)IPSecは未サポート。
			PGB1861	●																					
J	48	LANカード(IPSec)	PG-1871	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	● *1	×	×	×	×	19,800	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号:DES>) サポート 各種ドライバソフト添付, [必須ハード]ツイストペアケーブル *1)IPSecは未サポート。
			PGB1871	●																					
J	51	LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-1881L	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	A2	T8	×	×	160,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-SX, PCI-X対応, LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]光オフィスケーブル	
			PGB1881L	●																					
J	52	LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-1891L	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	A2	T8	×	×	50,000	LANインタフェースカード, 1000BASE-T, PCI-X対応, LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート 各種ドライバソフト添付。 [必須ハード]エンハンスドカテゴリー5ツイストペアケーブル	
			PGB1891L	●																					
J	53	LANカード(IPSec) (LowProfile)	PG-1871L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	● *1	A2 *1	T8 *1	×	×	19,800	LANインタフェースカード, 100BASE-TX/10BASE-T(排他利用, 1ポートのみ), LowProfile PCIバス, AFT/ALBサポート IPSec (Internet Protocol Security<暗号:DES>) サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル *1)IPSecは未サポート。
			PGB1871L	●																					

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格（税別、円）	備考
						T830	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE.E ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
J :オプションカード																									
J	61	ISDN接続G3/G4FAX通信ｶｰﾄﾞ	GP5-161	×	済	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	300,000	ISDN網に接続するG3/G4FAX通信用のカード，PCIバス。パソコンとはドライバを経由せずLANインタフェース経由で制御。PCIバスからは電源の供給のみ受け，IRQを使用せずに実装。WindowsNT4.0対応サーバ用ソフト，Win95/98/NT4.0対応クライアント用ドライバ/ソフト添付。既存ソフトからプリンタ印刷する操作感覚でFAX出力等可能。 ※本カードを使用する際は以下のものが必要です。 - 本カードを制御するサーバ又はパソコンにLANカード - HUBと本カードを接続するツイストペアケーブル
J	62	ISDNｶｰﾄﾞ	PG-1651	×	済	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	120,000	ISDN網接続用カード，通信速度:192kbps，PCIバス，8Pモジュラーケーブル添付，Windows NT，2000用ドライバ添付。
			PGB1651	●																					
J	63	ISDNｶｰﾄﾞ	GP5-165	×	済	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	120,000	ISDN網接続用カード，通信速度:192kbps，PCIバス，8Pモジュラーケーブル添付，Windows NT，2000用ドライバ添付。
			GP5B165	●																					
J	64	通信ｶｰﾄﾞV/X	PG-1631	×	済	●	●	×	●	×	×	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	100,000	V.24又は、X.21インタフェースをソフト指定により切替可能な通信カード，PCIバス。
			PGB1631	●																					
J	65	通信ｶｰﾄﾞV/X	GP5-163	×	済	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	100,000	V.24又は、X.21インタフェースをソフト指定により切替可能な通信カード，PCIバス。
			GP5B163	●																					
J	66	FAXﾓﾃﾞﾑｶｰﾄﾞ56000（全二重）	FMV-FX533	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	25,000 ※5	PCIバス，データ:56kbps（受信）/33.6kbps（送信），FAX:14.4Kbps，二線式全二重通信，ATコマンド対応，V.90/K56flex，V.42bis，MNP-5，FAX Class1，
J	71	ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ	PG-RSB101	×	済	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	A2 R3 R2	×	×	×	100,000	独立CPU型サーバマネジメントシステム用カード，PCIバス ※ServerView V02.51以降対応 ※本カードを搭載する場合にはリモートサービスボード搭載キットの手配必須
			PGBRSB101	●																					
J	72	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｶｰﾄﾞ	PG-RCC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	A2 R3	T7	×	×	8,000	ﾘﾓｰﾄ電源制御用カード，PCIバス ※本カードを搭載する場合にはリモートサービスボード搭載キットの手配必須
			PGBRCC101	●																					
J	73	ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄﾞ	PG-RSBOP6	×	済	×	×	×	●	●	●	×	● *1	×	×	×	●	●	A2 R3 R2	T7	×	×	8,000	F250/C200/C150/P250にリモートサービスボードを搭載するためのキット *1) リモートコントロールカードを手配する際は、本キットを手配する必要があります。
			PGBRSBOP6	●																					
J	74	ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽﾎﾞｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄH	PG-RSBOP8	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	A2 R3	×	×	×	8,000	L250/L100Eにリモートサービスボードを搭載するためのキット
			PGBRSBOP8	●																					
J	81	RS-232Cｶｰﾄﾞ	GP5-162	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	298,000	マルチRS-232Cインタフェースカード(8ポート)，PCIバス，同時に最大8クライアントとの通信が可能 Windows NT4.0/NetWare3.2用ドライバ添付，DB-25コネクタボックス添付， 必須ハードFMV-CBL605
			GP5B162	●																					
J	91	PRIMERGY BX300 ｼｬｰｼ	PG-R1SC1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	650,000	PRIMERGY BX300用 シャーシ サーバブレード20枚(別途手配)、スイッチブレード4枚(標準1枚)、マネジメントブレード2枚(標準1枚)、 内蔵電源ユニット2台(標準1台)搭載可能。占有ユニット3U ※本製品ではサーバブレードは搭載出荷されません。
J	92	PRIMERGY BX300 ｼｬｰｼ (ｻｰﾊﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ搭載出荷用)	PGBR1SC1B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	650,000	PRIMERGY BX300用 シャーシ サーバブレード20枚(別途手配)、スイッチブレード4枚 (標準1枚)、マネジメントブレード2枚 (標準1枚)、 内蔵電源ユニット2台 (標準1台) 搭載可能。占有ユニット3U ※サーバブレードを本製品に搭載して出荷する際には、サーバブレード&シャーシ搭載出荷用)を 同時手配願います。
J	101	PRIMERGY BX300 ｽｲｯﾁﾌﾞﾚｰﾄﾞ	PG-SW101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX300用 スイッチブレード PRIMERGY BX300 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ，VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応
			PGBSW101	●																					
J	102	PRIMERGY BX300 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾞﾚｰﾄﾞ	PG-MB101	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	50,000	PRIMERGY BX300用 マネジメントブレード PRIMERGY BX300 シャーシに標準搭載(1枚)を含め、最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX300内の電源状態、温度状態、OS動作状況の各種監視および制御が可能。
			PGBMB101	●																					
K :電源ユニット																									
K	1	内蔵電源ユニット	PG-PU108	×	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	H450/H250用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，電源容量:500W
			PGBPU108	●																					
K	2	内蔵電源ユニット	PG-PU106	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	70,000	F250用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，電源容量:400W
			PGBPU106	●																					
K	3	内蔵電源ユニット	PG-PU109	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	R450用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，電源容量:500W
			PGBPU109	●																					
K	4	内蔵電源ユニット	PG-PU111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	70,000	P250用電源ユニット， 電源の冗長運転を実現するオプション，電源容量:350W
			PGBPU111	●																					
K	5	内蔵電源ユニット	PG-PU110	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	57,000	PRIMERGY BX300 シャーシ(PG-R1SC1/PGBR1SC1B)の冗長電源。 PRIMERGY BX300 シャーシに1台搭載可能。ホットプラグ対応 電源容量:850W
			PGBPU110	●																					
K	6	電源ユニット	PG-PU103	×	済	-	-	-	-	-	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	100,000	PRIMERGY S30(PG-R1DC6/PG-DC106)の冗長電源。 ハードディスクキャビネットに1台搭載可能。ホットプラグ対応 電源容量:500W
			PGBPU103	●																					

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2							標準価格（税別、円）	備考
						T830	H450	H250	P250	C200	C150	R450	P250	L250	L100/E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE/E ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1			
L :UPS																									
L	1	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/3000VA)	PGSUP301	×	済	×	P	P	P	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	● *1	308,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :3000VA/2400W ・外観色 :黒 ・自立型 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能）
L	2	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/1400VA)	PGSUP141	×	済	×	P	P	P	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	● *1	140,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :1400VA/1120W ・外観色 :黒 ・自立型 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能）
L	3	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/700VA)	PGSUP701	×	済	×	×	×	×	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R2	T8 T7	O3	● *1	78,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :700VA/450W ・外観色 :黒 ・自立型 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能）
L	4	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect 自立型UPS/500VA)	PGSUP501	×	済	×	×	×	×	×	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R2	T8 T7	O3	● *1	60,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :500VA/320W ・外観色 :黒 ・自立型 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能）
L	5	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA)	PG-R1UP301	×	済	×	R	R	R	R	R	●	●	●	R	● *2	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	● *1	358,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :3000VA/2400W ・外観色 :黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数 :3U） ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能） *2）BX300では標準添付しているUPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」用RS-232Cケーブルおよび、専用RS-232Cケーブルは使用できません。
L	6	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/1400VA)	PG-R1UP141	×	済	×	R	R	R	R	R	●	●	●	R	×	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	● *1	160,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :1400VA/1120W ・外観色 :黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数 :2U） ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows NT/2000およびLinux用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用RS-232Cケーブル[PG-CBLUP01、またはPG-CBLUP03]が別途必要） *1）NetWare運用時には、標準添付しているUPS管理ソフトウェアは使用できません。 （電源供給のみ可能）
L	7	高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V)	PG-R1UP302	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	A2 R2	×	×	×	450,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧 :200V ・定格容量 :3000VA/2400W ・外観色 :黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数 :3U） ・ラックマウント用レールおよび落下防止ワイヤ標準添付 ・Windows 2000用UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」標準添付 （UPS管理ソフトウェア用RS-232Cケーブル付き） ・上記UPS管理ソフトウェアを使用することで、シャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・Windows 2000に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *1)BX300では内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU01)の手配必須。

(※1) ● 適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1											適用OS ※2						標準価格 (税別、円)	備考
						T830	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Windows2003S ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
L :UPS																								
L	11	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000J)	GP5SUP104	×	済	×	P	P	P	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	335,400	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :3000VA/2250W ・外観色 :白 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能)
L	12	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP105	×	済	×	P	P	P	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	133,200	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :1500VA/980W ・外観色 :白 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能)
L	13	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP101	×	済	×	×	×	×	P	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	83,600	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :700VA/450W ・外観色 :白 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能)
L	14	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 500J)	GP5SUP103	×	済	×	×	×	×	×	P	×	×	×	P	×	●	●	A2 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	64,800	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :500VA/320W ・外観色 :白 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能)
L	15	無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP3	×	済	×	R	R	R	R	R	●	●	●	R	● *2	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	388,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :3000VA/2250W ・外観色 :白 ・ラックマウント型 (占有ユニット数 :3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能) *2)BX300ではUPS管理ソフトウェアおよびUPS接続ケーブルは使用できません。 (電源供給のみ可能)
L	16	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1400RMJ-2U)	GP5-R1UP4	×	済	×	R	R	R	R	R	●	●	●	R	×	●	●	A2 R3 R2 *1	T8 T7 *1	O3	●	168,800	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量 :1400VA/950W ・外観色 :白 ・ラックマウント型 (占有ユニット数 :2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 別売りUPS管理ソフトウェアには、UPS接続ケーブル付き。 但し、PowerChute plus for Linuxをご使用になる場合は、別売りUPS接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要) ・Windows NT/2000、およびNetWareに標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) *1)RED HAT LINUXおよびTurbolinux 8 Server運用時には、「PowerChute plus」およびUPS接続ケーブルは使用できません。(電源供給のみ可能)
L	21	UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC01	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	●	23,700	UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付 本製品を適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ※Smart-UPS 3000J(GP5SUP104)、1500J(GP5SUP105)、700J(GP5SUP101)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP3)、1400RMJ-2U(GP5-R1UP4)に適応可能 ※Smart-UPS 500J(GP5SUP103)には適応不可 ※PowerChute plusと併用して使用のこと
L	22	Web/SNMPカード	PG-UPC02	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A2 R3 R2	T8 T7	O3	×	69,800	NetpowerProtect用Web/SNMPカード ・10BASE-T、100BASE-TXに対応。(排他利用) ・WebブラウザあるいはSNMPマネージャソフトウェアを使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・スケジュール運転機能が組み込まれているため、別途UPS管理ソフトウェア「NetpowerView F」を必要としません。 ・本カードを実装したNetpowerProtectから電力供給を受けているサーバを最大8台までLAN(TCP/IP)経由でシャットダウンすることが可能です。 ・SystemWalkerとの連携が可能です。(TCP/IPコマンドによるNetpowerProtectのON/OFF操作) ※NetpowerProtect 700VA/自立型UPS(PGSUP701)、1400VA/自立型UPS(PGSUP141)、 NetpowerProtect 3000VA/自立型UPS(PGSUP301)、 NetpowerProtect 1400VA/ラックマウント型UPS(PG-R1UP141)、 NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS(PG-R1UP301)、 NetpowerProtect 3000VA/ラックマウント型UPS-200V(PG-R1UP302)に適応可能 ※NetpowerProtect 500VA/自立型UPS(PGSUP501)には適応不可
L	23	UPS用SNMPボード	GP5-UPC03	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	49,800	Smart-UPS用SNMPボード ・10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本ボードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにPowerChute plusをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 3000J(GP5SUP104)、1500J(GP5SUP105)、700J(GP5SUP101)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP3)、1400RMJ-2U(GP5-R1UP4)に適応可能 ※Smart-UPS 500J(GP5SUP103)には適応不可
L	26	基本UPS変換機構	GP5BUPU103	●	済	×	×	×	×	×	P	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	10,000	C150オールインワンタイプ用の基本UPS変換機構。 ・C150オールインワンタイプに標準添付しているNetpowerProtect自立型UPS/500VA(PGSUP501)をAPC社製Smart-UPS 500J(GP5SUP103)に交換するオプション サーバ本体出荷時にのみ実装可能) ・変換後のSmart-UPS 500J(GP5SUP103)にはUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」が添付されます。
L	27	基本UPS変換機構	GP5BUPU101	●	済	×	×	×	×	P	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	25,300	C200オールインワンタイプ用の基本UPS変換機構。 ・C200オールインワンタイプに標準添付しているNetpowerProtect自立型UPS/700VA(PGSUP701)をAPC社製Smart-UPS 700J(GP5SUP101)に交換するオプション サーバ本体出荷時にのみ実装可能) ・変換後のSmart-UPS 700J(GP5SUP101)にはUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」が添付されます。
L	28	基本UPS変換機構	GP5BUPU105	●	済	×	×	×	P	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	8,900	F250オールインワンタイプ用の基本UPS変換機構。 ・F250オールインワンタイプに標準添付しているNetpowerProtect自立型UPS/1400VA(PGSUP141)をAPC社製Smart-UPS 1500J(GP5SUP105)に交換するオプション サーバ本体出荷時にのみ実装可能) ・変換後のSmart-UPS 1500J(GP5SUP105)にはUPS管理ソフトウェア「PowerChute plus」が添付されます。

※3 適用OS欄のWin2000 :Windows®2000 Server, Win2000 AS :Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。
※4 適用OS欄のNT4.0 :WindowsNT®Server4.0, NT4.0E.E :WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。
※5 2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品※5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格 (税別、円)	備考
						T830	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
M :ラック関連																									
M	1	19インチ(スタンダード/36U)ラック	PG-R3RC1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	340,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段) 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 140kg(搭載可能質量 :550kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色 :黒
M	2	増設(スタンダード/36U)ラック	PG-R3RC2	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	330,000	19インチ, 36Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×2段), PG-R3RC1用増設ラック 700 x 950 x 1800mm(W x D x H), 115kg(搭載可能質量 :550kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色 :黒
M	3	19インチ(スタンダード/24U)ラック	PG-R4RC1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	250,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段) 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量 :365kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色 :黒
M	4	増設(スタンダード/24U)ラック	PG-R4RC2	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	240,000	19インチ, 24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段), PG-R4RC1用増設ラック 700 x 950 x 1267mm(W x D x H), 100kg(搭載可能質量 :365kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色 :黒
M	5	耐震キット(スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	38,000	19インチ(スタンダード／36U/24U)ラック(PG-R3RC1/R3RC2/R4RC1/R4RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動 ･地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	11	19インチ (40U)ラック-4 (BLACK)	GP5-R1RC6	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	340,000	19インチ, 40Uラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 160kg(搭載可能質量 :600kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色 :黒
M	12	増設 (40U)ラック-4 (BLACK)	GP5-R1RC7	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	330,000	19インチ, 40Uラック, GP5-R1RC6用増設ラック 600 x 900 x 2000mm(W x D x H), 125kg(搭載可能質量 :600kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色 :黒
M	13	19インチ (24U)ラック-2 (BLACK)	GP5-R2RC3	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	250,000	19インチ, 24Uラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 120kg(搭載可能質量 :350kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色 :黒
M	14	増設 (24U)ラック-2 (BLACK)	GP5-R2RC4	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	240,000	19インチ, 24Uラック, GP5-R2RC3用増設ラック 600 x 900 x 1200mm(W x D x H), 70kg(搭載可能質量 :350kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、連結用金具添付 筐体色 :黒
M	15	耐震キット	PG-R1ST1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	38,000	19インチ(40U/24U)ラック(GP5-R1RC6/R1RC7/R2RC3/R2RC4)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動 ･地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
M	21	19インチ (16U)ラック	PG-R5RC1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	185,000	19インチ, 16Uラック 590 x 900 x 850mm(W x D x H), 69kg(搭載可能質量 :240kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色 :黒
M	22	耐震キット	PG-R5ST1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	15,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動 ･地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
M	31	ラックマウント変換機構	PGBR1CK11	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	H450用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※本オプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	32	ラックマウント変換機構	PGBR1CK9	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	H250用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※本オプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
M	33	ラックマウント変換機構	PG-R1CK12	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	F250用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK12	●																				
M	34	ラックマウント変換機構	PG-R1CK7	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C200用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK7	●																				
M	35	ラックマウント変換機構	PG-R1CK8	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	50,000	C150用, ペディスタルタイプ → ラックマウントタイプへの変換機構 ※カスタムメイドオプション適用時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。
			PGBR1CK8	●																				
M	36	ラックマウント変換機構	PG-R1CK13	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	CRT/KB切替器(4ch) (PG-SB103)用, CRT/KB切替器をラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックに15インチCRTを搭載する際にCRT横の空きスペースに1台搭載可能
M	37	ラックマウント変換機構	PG-R1CK5	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	DLTライブラリ装置(PG-DLL402)用, DLTライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 4U占有
M	41	ライブラリ装置搭載用テーブル	PG-R1TB8	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	DLTライブラリ装置(PG-DLL401)/LTOライブラリ装置(PG-LTL101)用, DLT/LTOライブラリ装置をラックに搭載するための専用ラックマウント金具, 6U占有 ※本テーブル1台でDLT/LTOライブラリ装置を2台まで搭載可能
M	42	CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。
M	43	汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
M	44	OADGキーボード (10キーなし)	GP5-R1KB1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	20,000	ラック搭載用OADGキーボード(92キー)。テンキーなし。
M	45	OAタップ	GP5-R1TP1	×	済	×	R	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	-	30,000	ラック搭載用電源テーブルタップ (8口, 100V/12A)
M	46	ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	ラックマウント用脚立 36U／40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

(※1) ● 適用可，P：ペディスタルタイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，× 適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● 適用可，× 適用不可，- 適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2							標準価格（税別、円）	備考
						T850	H450	H250	P250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		
N :ケーブル																										
N	1	SCSIケーブル	PG-CBLS018	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	8,000	内蔵バックアップ装置接続用ケーブル(SCSI)，68pin - 68pin，ケーブル長 :1m
			PGBCBLS018	●																				
N	2	SCSIケーブル	PG-CBLS022	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	-	8,000	PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)内における内蔵バックアップ装置接続用ケーブル ※PRIMERGY SX10にサーバを2台以上接続する場合、必須。
			PGBCBLS022	●																				
N	11	SCSIケーブル	PG-CBLS004 PG-CBLS005 PG-CBLS006	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	30,000 40,000 50,000	2m 5m 10m	SCSIアレイコントローラカード（PG-142B/C/D/144B）～ PRIMERGY S30（PG-DC106/PG-R1DC6）間接続ケーブル
N	12	SCSIケーブル	PG-CBLS001 PG-CBLS002	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	20,000 40,000	1.5m 5m	SCSIカード（PG-128）～ PRIMERGY SX10（PG-R1BC4）間接続ケーブル
N	13	SCSIケーブル	PG-CBLS007 PG-CBLS008	×	済	●	×	×	×	×	×	●	●	●	R	×	-	-	-	-	-	-	20,000 40,000	1.8m 5m	SCSIケーブル ①T850/R450/L250本体(オンボードSCSI)～ PRIMERGY SX10（PG-R1BC4）間 接続ケーブル ②SCSIカード(PG-130L)～ PRIMERGY SX10（PG-R1BC4）間接続ケーブル
N	14	外部SCSI装置接続用ケーブル	PG-CBLS020	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	30,000	R450 ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続用内蔵ケーブル ※本オプションはサーバ本体に搭載するハードディスクがアレイ接続の場合のみ適用可能です。 ※PRIMERGY SX10と接続する際は、SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)が必要となります。 ※PG-CBLS020を手配する場合は、弊社委託現地調整サービスの手配が必要となります。
			PGBCBLS020	●																				
N	15	外部SCSI装置接続用ケーブル	PG-CBLS021	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	30,000	L250 ～ PRIMERGY SX10(PG-R1BC4)間接続用内蔵ケーブル ※本オプションはサーバ本体搭載するハードディスクがSCSI接続の場合のみ適用可能です。 ※PRIMERGY SX10と接続する際は、SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)が必要となります。
			PGBCBLS021	●																				
N	21	SCSIケーブル	GP5-846	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	16,000	SCSIケーブル SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置 (PGSLT101/PG-LTL101/PGSDL401/PG-DLL401/ GP5SDT401/GP5SDTA102)接続用 ケーブル長 :2m
N	22	SCSIケーブル	GP5-844	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル SCSIカード(PG-130L)～外付バックアップ装置(FMPD-244/252S)接続用 ケーブル長 2m
N	23	SCSIケーブル	GP5-832	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル，【m，ハーフ68pin－フル50pin】
N	24	SCSIケーブル	GP5-833	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル，【m，ハーフ68pin－ハーフ50pin 】
N	25	SCSIケーブル	FMS-834	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル，【m，ハーフ50pin－フル50pin】
N	26	SCSIケーブル	FMV-CBL831	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル，【m，ハーフ50pin－フル50pin】
N	27	SCSIケーブル	FMV-CBL832	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	8,000	SCSIケーブル，【m，ハーフ50pin－ハーフ50pin】
N	28	SCSIケーブル	F6479A55	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	8,000	68pinハーフ-68pinハーフ，1.5m，Ultra Wide SCSI用、カートリッジテープ装置用
N	31	RS-232Cケーブル	PG-CBLUP01	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	7,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(PGSUP501/701/141/301、PG-R1UP141/301)間接続ケーブル。 ・Windows NT/2000に標準搭載されているUPSサービス機能（UPS監視機能）を使用する場合必須 ・必須ソフト:Windows NT、Windows 2000
N	32	RS-232Cケーブル	PG-CBLUP03	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	7,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(PGSUP501/701/141/301、PG-R1UP141/301)間接続ケーブル。 ・NetWareに標準搭載されているUPSサービス機能（UPS監視機能）を使用する場合必須 ・必須ソフト:NetWare
N	33	RS-232Cケーブル	FMV-CBL605	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	6,500	RS-232Cカード用，RS-232Cケーブル，シリアルインタフェース(25Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続
N	34	RS-232C変換ケーブル	FMCBL601	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	6,500	RS-232Cケーブル，シリアルインタフェース(25Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続用，1.5m ※サーバ本体に直接接続することはできません。
N	35	RS-232Cケーブル15	FMCBL603	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	30,000	RS-232Cケーブル，シリアルインタフェース(25Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続用，15m ※サーバ本体に直接接続することはできません。
N	36	RS-232Cケーブル	FMV-CBL606	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	6,500	RS-232C機器接続用，RS-232Cケーブル，シリアルインタフェース(9Pin)～RS-232C機器(25Pin)間接続
N	37	RS-232C変換ケーブル (9ピン)	FMS-802	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	5,000	RS-232C機器接続用，RS-232Cケーブル，シリアルインタフェース(9Pin)～RS-232Cケーブル(25Pin)間接続
N	38	UPS 接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	7,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP104/105/101/103、GP5-R1UP3/R1UP4)間接続ケーブル。 ・Windows NT/2000、およびNetWare5に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を使用する 場合必須 ・必須ソフト:Windows NT、Windows 2000、NetWare5
N	39	UPS 接続用ケーブル	GP5S-613	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	7,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP104/105/101/103、GP5-R1UP3/R1UP4)間接続ケーブル。 ・PowerChute plus for Linuxを使用する場合必須. ※Turbolinux 7 Serverには PowerChute plus for Linux」が同梱されています。
N	40	UPS接続用ケーブル	FMCBL613	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	10,000	電源制御ボックス(FMRP-201)－Smart UPS(GP5SUP104/105/101/103、GP5-R1UP3/R1UP4) 間接続ケーブル，電源制御ボックスのUPS連携機能を使用する際必須 Smart UPSを電源制御ボックスに接続した場合Power Chute plusは使用不可
N	41	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604 FMV-CBL607	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	-	-	-	-	-	-	5,400 16,800 ※5	1.5m 15m	通信カード/X用、RS-232Cケーブル
N	42	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841 FMV-CBL842	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	-	-	-	-	-	-	5,400 16,800 ※5	1.5m 15m	通信カード/X用、X.21規格周辺機器接続用ケーブル
N	51	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5） 両端8ピンモジュラー付
N	52	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e) 両端8ピンモジュラー付
N	53	光オフィスケーブル	GP5-311 GP5-312 GP5-313	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	25,000 30,000 40,000	2m 5m 15m	1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル (Duplex SCコネクタ 両端))
N	54	ACケーブル	GP5-711	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	-	3,000	L250本体～OAタップ接続用ケーブル(0.4m) ※本体標準添付のACケーブル(2m)を使用しない場合
N	55	電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU01	×	03.02/中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	-	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)，PRIMERGY BX300 電源ユニット(PG-PU110)～ ACコンセントあるいはNetpowerProtect ラックマウント型UPS/3000VA-200V(PG-R1UP302)接続用 ※PRIMERGY BX300をAC200Vで使用される場合は、PRIMERGY BX300 電源ユニット1台につき、 1本必ず手配願います。
N	56	FastEthernet直結ケーブル	DCBL-FEA05	×	済	●	●	●	●	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	●	A2	×	×	×	6,000	クラスタシステム構築時にノード間を接続するケーブル。 ケーブル長 5m ※各機種でサポートするクラスタシステムについては、クラスタ編を参照下さい。 ※クラスタシステム導入時は、現調・保守・システムスタートアップサービス システムサポートデスク必須
N	57	ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	A2 R2	×	×	×	7,800	PRIMERGY BX300 サーバブレード用 サーバブレードのフロント部とディスプレイ、CD-R/RWドライブユニット(USB)、FDDユニット(USB)間を接続 するケーブル。 ケーブル長 2m

(※1) ● :適用可，P :ペディスタルタイプのみ適用可，R :ラックマウントタイプのみ適用可，× :適用不可，－ :本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● :適用可，× :適用不可，- :適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，A2 :Red Hat Linux Advanced Server 2.1，R3 :Red Hat Linux 7.3，R2 :Red Hat Linux 7.2 Professional，T8 :Turbolinux 8 Server，T7 :Turbolinux 7 Server，O3 :OpenLinux Server 3.1.1

項		品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2						標準価格 (税別、円)	備考
						TS50	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300	Win2000/Win2000AS ※3	NT4.0/NT4.0EE ※4	Red Hat Linux	Turbolinux	OpenLinux	NetWare5.1		※3 適用OS欄のWin2000 :Windows®2000 Server, Win2000 AS :Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server2000を示す。 ※4 適用OS欄のNT4.0 :WindowsNT®Server4.0, NT4.0E E :WindowsNT®Server Enterprise Edition V4.0を示す。 ※5 2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品※5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。
P/Q :拡張機器																									
P	1	FAXモデム-56000	FMFX-511	×	済	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	● *2	×	●	●	×	×	×	●	29,200 ※5	56000bps（データ受信）/33600bps（データ送信），14400bps（FAX），FAX Class1/2， 二線式全二重通信，ATコマンド対応，ACアダプタ/RS-232Cケーブル添付 ※56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 *1) TS50では標準搭載のリモートサービスポート接続用として使用可能 *2) L100Eでは標準シリアルポートが1つのため、本装置とUPSを同時接続はできません。
P	2	電源制御ボックス	FMRP-202	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	183,100 ※5	サーバ本体の電源制御をネットワーク経由で行うための装置，クライアント端末からLAN経由でサーバ本体の電源投入/切断等の電源制御が可能。 必須ハード：コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)，ツイストペアケーブル， UPS接続ケーブル(FMCBL613)[APC社製Smart UPS接続時のみ] 必須ソフト：PowerMANagement for Windows V1.1
P	3	コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	5,400 ※5	本体～電源制御ボックス接続用ケーブル
P	4	CRT/KB切替器 (4ch)	PG-SB103	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	125,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき，最大4台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※フラットディスプレイ(PG-R1DP2)に切替器を1台搭載可能。 ※ラックマウント変換機構を適用することにより、ラックに15インチCRT搭載時、15インチCRT横に1台搭載可。フラットディスプレイ横には搭載不可。
P	5	CRT/KBケーブル	GP5-411	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	10,000	CRT/KB切替器(PG-SB103)～サーバ本体間用ケーブル（CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要） CRT/KB切替器（PG-SB103）間のカスケード接続用ケーブル CRTケーブルとKB/マウスケーブル各1本をセット。ケーブル長：各3m
P	6	CRT/KB切替器 (8ch)	GP5-SB102	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	165,000	CRT／KB／マウス切替器。切替器1台につき，最大8台のサーバを接続可能。 カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 占有ユニット数：1U ※CRT/KB切替器を2台以上カスケード接続する場合、1台目の切替器に電源アダプタが必須
P	7	電源アダプタ	GP5-SBPU1	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	24,000	CRT／KB切替器(GP5-SB102)用電源アダプタ。 ※CRT/KB切替器(GP5-SB102)をカスケード接続する場合、マスタの切替器に接続する。
P	8	CRT/KBケーブル(切替器接続用)	GP5-418	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	21,000	CRT/KB切替器(GP5-SB102)～サーバ本体間用ケーブル（CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要） CRTケーブルとKB/マウスケーブル各1本をセット。ケーブル長：各5m
P	9	CRT/KB切替器接続ケーブル	GP5-414	×	済	●	R	R	R	R	R	●	●	●	R	●	-	-	-	-	-	-	8,000	CRT/KB切替器（GP5-SB102）～サーバ本体間(CRT/KB切替器に接続するサーバ台数分必要)， CRT/KB切替器（GP5-SB102）間のカスケード接続用ケーブル ケーブル長：1.8m（CRTケーブルおよびKB/マウスケーブル各1本をセット）
Q	1	プリンタLANアダプタ	FM-LNA100	×	済	LAN上に直接接続											-	-	-	-	-	-	68,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。 100BASE-TX，10BASE-T対応，パラレル×1，プリンタのパラレルコネクタに直接接続。 WindowsNT/IntranetWare/NetWare対応，NetWare5はNDPS未サポート。
Q	2	プリンタケーブル	FMV-CBL712	×	済	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	-	3,000	本体(D-Sub25ピン)～プリンタ(アンフェノール36ピンコネクタ)間接続ケーブル、 ESC/P シーケンス用，線長:1.5m

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適応OS欄):適応機種のサポートOSに準ずる, ■:NetWare5については、NDPS未サポート

項		品名	型名	提供時期	適応OS Win2000 *1	Win2000AS *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E *4	Linux	NetWare5.1	標準価格(税別, 円)	備考
												*1:適応OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2:適応OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3:適応OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0, BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4:適応OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。 *5:2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品*5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。

S/T:XLシリーズ(電子写真方式)/FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

S	1	プリンタケーブル	FMS-CBL711	済	-	-	-	-	-	-	10,000	本体側(D-Sub25ピン)～プリンタ側(アンフェノール36ピン)間接続ケーブル、線長:3m
S	2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	●	●	●	×	×	●	57,000 *5	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。 入力側:100BASE-TX/10BASE-T対応、プリンタ側:パラレル×1 プリンタのパラレルインタフェースに直接接続して使用。
S	3	カラーページプリンタ	XL-C7300	済	●	●	●	×	×	×	334,000 *5	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー22枚/分(A4)、モノクロ22枚/分(A4) 解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 用紙サイズ:A3?ハガキ、給紙容量:標準660枚?最大3520枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインタフェース標準装備 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。
S	4	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	—	—	—	—	—	—	75,000 *5	XL-C7300用オプション、A3?A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)、キャスター付 注)XL-EF280R1との同時搭載は不可。
S	5	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	—	—	—	—	—	—	168,000 *5	XL-C7300用オプション、A3?A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚+1000枚+1300枚) 注)XL-EF50R1との同時搭載は不可。キャスター付
S	6	両面ユニット	XL-DUPR1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-C7300用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
S	7	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-C7300用オプション、増設メモリ(メモリ容量:128MB)、両面ユニット利用時必須
S	8	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	×	×	×	216,000 *5	A3フルカラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時):カラー8枚/分(A4)、モノクロ35枚/分(A4) 解像度:19,200dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpi 用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm)、A3?ハガキ、給紙容量:標準250枚?最大1250枚 両面印刷対応(オプション)、Windowsプリンタドライバ標準添付 USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備、LANインタフェース(オプション:XL-LN100V) 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)、 プリンタLANカード(オプション)+ツイストペアケーブルのいづれかが必要。
S	9	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	—	—	—	—	—	—	16,800 *5	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
S	10	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	—	—	—	—	—	—	50,000 *5	XL-C3200用オプション、A3?B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×1段)、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	11	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	—	—	—	—	—	—	84,000 *5	XL-C3200用オプション、A3?B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×2段)、キャスター付 注)XL-EF50V1,XL-CA2との同時搭載は不可。
S	12	両面ユニット	XL-DUPV1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-C3200用オプション、両面印刷機構
S	13	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-C3200用オプション、専用置き台、キャスター付 注)XL-EF100V1,XL-EF50V1との同時搭載は不可。
S	14	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:128MB)
S	15	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	—	—	—	—	—	—	21,000 *5	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量:64MB)
S	16	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	×	×	● *	418,000 *5	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:40枚/分、B4:25枚/分、A3:20枚/分 解像度:600dpi(スムージング1200dpi相当)/480dpi 対応シーケンス:ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス(LAN直結時のみサポート) LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応(オプション)、拡張スタッカユニット(XL-ES100L1)により仕分け/丁合い印刷対応 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare(IPX/SPX),NetWare5.1のTCP/IP(NDPS)モードに対応。
S	17	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	—	—	—	—	—	—	168,000 *5	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3?B5サイズ500枚とA4?B5サイズ1000枚×2を増設
S	18	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	—	—	—	—	—	—	100,800 *5	XL-6700用オプション1000枚×10段の排紙に対応(拡張給紙ユニットXL-EF250L1が必須)
S	19	両面ユニット	XL-DUPL1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
S	20	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	—	—	—	—	—	—	25,000 *5	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(64MB)
S	21	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	—	—	—	—	—	—	12,000 *5	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(32MB)
S	22	ページプリンタ	XL-6200	済	●	●	●	×	×	● *	157,000 *5	A3ページプリンタ 印刷速度:A4:36枚/分、B4:23枚/分、A3:19枚/分 解像度:600dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi(1200dpi時は速度半減:オプションメモリ要) 対応シーケンス:ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	23	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	54,000 *5	XL-6200用オプションA3?A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
S	24	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-6200用オプション両面印刷用ユニット
S	25	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	21,000 *5	XL-6200/5750/5350/5340用64MBメモリオプション。部単位印刷時または両面印刷でのA4サイズを越える用紙サイズ使用時、XL-6200/5350の1200dpi×1200dpi印刷時に必要。

●：適用可，×：適用不可，▲：アプリケーションにより対応，ー（適応OS欄）：適応機種のサポートOSに準ずる，■：NetWare5については、NDPS未サポート

項		品名	型名	提供時期	適応OS Win2000 *1	Win2000AS *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E *4	Linux	NetWare5.1	標準価格（税別，円）	備考
												*1：適応OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2：適応OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3：適応OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0, BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4：適応OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。 *5：2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品*5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。

S/T（XLシリーズ（電子写真方式）／ FMPRシリーズ（ワイヤドットマトリクス方式）

S	26	ページプリンタ	XL-5750	済	●	●	●	×	×	● *	124,000 *5	A3ページプリンタ 印刷速度：A4：26.4枚／分、B4：16.8枚／分、A3：14.5枚／分 解像度：600dpi×600dpi 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	27	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	×	×	● *	90,000 *5	A3ページプリンタ 印刷速度：A4：21.6枚／分、B4：13.5枚／分、A3：11.6枚／分 解像度：600dpi×600dpi／1200dpi×1200dpi（オプションメモリ要） 対応シーケンス：ESC/Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	28	ページプリンタ	XL-5250	済	●	●	●	×	×	● *	83,000 *5	A3ページプリンタ 印刷速度：A4：17.3枚／分、B4：10.8枚／分、A3：9.5枚／分 解像度：600dpi×600dpi 対応シーケンス：Windowsプリンタドライバ添付 LANインタフェース(10/100BASE-TX共用)、USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 両面印刷対応（オプション） 双方向プリンティングシステム「Printianavi」搭載/Printianaviマネージャ搭載 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、TCP/IP(NDPS)モードに対応。IPX/SPXは、オプションFM-LNA110が必要。
S	29	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-5750/5350/5250用オプション、A3？A5サイズ対応カセット給紙ユニット（250枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	30	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	—	—	—	—	—	—	54,000 *5	XL-5750/5350/5250用オプション、A4サイズ専用カセット給紙ユニット（500枚）、2/3段目増設用 給紙カセット1個添付
S	31	両面ユニット	XL-DUPM1	済	—	—	—	—	—	—	42,000 *5	XL-5750/5350/5250用オプション/両面印刷用ユニット
S	32	ページプリンタ	XL-2110	済	●	●	●	×	×	● *	58,000 *5	A4ページプリンタ（LEDアレイ） 印刷速度：A4：12枚／分 解像度：600dpi×600dpi（200dpi相当の印刷可能） 対応シーケンス：ESC／Pシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付 外形寸法：330（W）×395（D）×200（H）（mm）、質量：9.5kg（※本体のみ） 普通紙250枚セット可能な給紙カセット方式採用。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ（FM-LNA110）＋ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110（オプションLANアダプタ）が必要。
S	33	拡張給紙ユニット	XL-EF50J1	済	—	—	—	—	—	—	29,000 *5	XL-2110用オプション、2段目増設用給紙ユニット（A4？A5、500枚） 給紙カセット1個添付
S	34	給紙トレイ	FMLBP102FT	済	—	—	—	—	—	—	16,800 *5	XL-2110用オプション、A4？ハガキサイズ対応自動給紙ユニット（100枚）：トレイタイプ
S	35	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	×	×	×	35,900 *5	A4ページプリンタ（LEDアレイ） 印刷速度：A4：約8枚／分 解像度：600dpi×600dpi（200dpi相当の印刷可能） 対応シーケンス：Windowsプリンタドライバ添付 USB(V1.1)インタフェース、パラレルインタフェース標準装備 外形寸法：324（W）×201（D）×171（H）（mm）、質量：4.2kg（※本体のみ） 普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード：プリンタケーブル（FMS-CBL711)、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU1）いずれかが必要。 注）ネットワーク接続は未サポート
S	36	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU1	済	●	●	×	×	×	×	1,200 *5	プリンタを本体のUSBインタフェースに接続するためのケーブル（1.5m） （USBインタフェースAタイプ？USBインタフェースBタイプ）

●:適用可, ×:適用不可, ▲:アプリケーションにより対応, ー(適応OS欄):適応機種のサポートOSに準ずる, ■:NetWare5については、NDPS未サポート

項		品名	型名	提供時期	適応OS Win2000 *1	Win2000AS *2	NT4.0 *3	NT4.0 E.E *4	Linux	NetWare5.1	標準価格(税別, 円)	備考
												*1:適応OS欄のWin2000は、Windows®2000 を示す。 *2:適応OS欄のWin2000 A.Sは、Windows®2000 Advaced Serverを示す。 *3:適応OS欄のNT 4.0は、Windows NT®Server4.0, BackOffice Small Business Server 4.5を示す。 *4:適応OS欄のNT 4.0 E.Eは、Windows NT®Server, Enterprise Edition V4.0を示す。 *5:2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品*5の価格体系につきましては、従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。
S/T:XLシリーズ(電子写真方式)／FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)												
T	1	水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	済	●	●	●	×	×	×	991,200 *5	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字230文字／秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード(=リア連帳時のみ)時:オリジナル+6枚) 用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能 プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 対応シーケンス:ESC/P、FMシーケンス、Kシリーズ端末エミュレータ Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能を使用可能。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL713)
T	2	カットシートフィーダ	FMPR662CF1	済	—	—	—	—	—	—	79,800 *5	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
T	3	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	—		—				2,500	本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m
T	4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	×	×	● *	655,000 *5	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字100文字／秒 複写枚数:オリジナル+4枚 対応シーケンス:ESC/P、APCS、FMシーケンス、K端末エミュレータ対応 多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付(バーコード、IDマークの印刷／読取等が可能) 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	84,000 *5	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
T	6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済	●	●	●	×	×	● *	502,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字180文字／秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要
T	7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済	●	●	●	×	×	● *	376,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字130文字／秒 複写枚数:オリジナル+7枚(高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済	●	●	●	×	×	● *	208,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字80文字／秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	×	×	● *	166,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字67文字／秒 複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	10	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	37,800 *5	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ?A3対応、最大120枚注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
T	11	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	12,000 *5	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(増設分) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸入が可能となる。
T	12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	×	×	● *	334,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	●	●	×	×	● *	292,000 *5	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字125文字／秒 複写枚数:オリジナル+5枚(高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応(注:FMシーケンス未対応) 自動紙厚調整機能、連単自動切替機能、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。
T	14	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	58,800 *5	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ?B4対応、最大200枚
T	15	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	12,000 *5	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用
T	16	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	×	×	● *	107,000 *5	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度:漢字75文字／秒 複写枚数:オリジナル+4枚 ESC/P・FMシーケンス対応、Windowsプリンタドライバ添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMS-CBL711)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)+ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *NetWare5.1は、FM-LNA110(オプションLANアダプタ)が必要。 注)WindowsNT 4.0のOSに添付しているドライバを使用される場合はFMモードにしてください。 プリンタ添付のドライバを使用される場合は、ESC/Pモードにしてください。
T	17	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	—	—	—	—	—	—	25,000 *5	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦?B4横(千差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) 注)複写紙は使用不可
T	18	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	—	—	—	—	—	—	16,800 *5	FMPR-373A用オプション、B5縦?B4横まで、160枚、(2ビン目) 注)複写紙は使用不可
T	19	カラーユニット	FMPR-CL2	済	—	—	—	—	—	—	10,000 *5	FMPR-373A用オプション、7色(R,G,B,Y,M,C,K)印刷対応

● :適用可　× :適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適応OS*1 Win2000 *2	Win2000AS *2	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E *5	Linux	NetWare5	標準価格（税別、円）	備　考
												*1 :適応OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2 :適応OS欄のWin2000 :Windows®2000 Serverを示す。 *3 :適応OS欄のWin2000AS :Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4 :適応OS欄のNT4.0 :Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5 :適応OS欄のNT4.0 E.E :Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

U :VSシリーズ

U	1	ラインプリンタ装置	VS-340S	済	●	●	●	●	×	×	2,400,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度 :400行/分(複写印刷時は360行/分), 使用用紙 :連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写 :通常モード時6枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む), 管理ソフト PrintWalker/PM」により クライアント/ サーバ環境で完全リカバリが可能。ESC/Pエミュレーション. PrintWalker/PM」標準添付 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	2	シリアルプリンタ装置	VS-30S	済	●	●	●	●	×	×	248,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度 :30字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写 :通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む) 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, PrintWalker/PM」標準添付.Windows2000/NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	3	カットシートフィーダ	VS-CF1	済	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	4	セカンドトラクタ	VS-TR1	済	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	5	シリアルプリンタ装置	VS-80S	済	●	●	●	●	×	×	348,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度 :130字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙 複写 :通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む) 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, PrintWalkerPM標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 LAN接続インタフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	6	シリアルプリンタ装置	VS-10S	済	●	●	●	●	×	×	148,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。 最大印刷速度 :75字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :最大5枚(ノーカーボン紙 オリジナル含む), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリ可能, PrintWalker/PM」標準添付.Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 LAN接続インタフェース標準装備(10BASE-T) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	7	カットシートフィーダ	VS10PT	済	－	－	－	－	－	－	30,000	カット紙の自動給紙装置、複写用紙不可
U	8	LANアダプタ	VS320LN	済	－	－	－	－	－	－	70,000	LAN(TCP/IP)へ接続するためのLANアダプタ(接続インタフェース :10Base-T)
U	9	シリアルプリンタ装置	VS-20	済	●	●	●	●	×	×	198,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。最大印刷速度 :67字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む), 管理ソフト PrintWalker/PM」 によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. [必須ハード]　セントロニクス接続時 :プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時 :LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	10	カットシートフィーダ	VS50PT	済	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	11	セカンドトラクタ	VS50TR	済	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	12	シリアルプリンタ装置	VS-70	済	●	●	●	●	×	×	328,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なシリアルプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアント からの印刷出力が可能。最大印刷速度 :125字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :最大8枚(ノーカーボン紙オリジナル含む), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. [必須ハード]　セントロニクス接続時 :プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時 :LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	13	フロントシートフィーダ	VS70FPT	済	－	－	－	－	－	－	100,000	前面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(200枚)と、その紙を受けるスタッカ装置(180枚)
U	14	リアシートフィーダ1	VS70RPT1	済	－	－	－	－	－	－	70,000	後面に取り付けてカット紙を自動給紙する装置(180枚)、複写用紙不可
U	15	リアシートフィーダ2	VS70RPT2	済	－	－	－	－	－	－	30,000	リアシートフィーダ1の後面に取り付けて2種類目のカット紙を自動給紙する装置(180枚) VS70RPT1必須、複写用紙不可
U	16	多目的プリンタ装置	VS-280	済	●	●	●	●	×	×	428,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能な多目的プリンタ, Windows2000/NTサーバおよび FMVクライアントから印刷出力が可能。最大印刷速度 :120字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～15インチ)/カット紙, 複写 :最大5枚(ノーカーボン紙オリジナル含む), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全 リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付. [必須ハード]　セントロニクス接続時 :プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時 :LANアダプタ(VS320LN) Kシリーズ端末エミュレータ対応プリンタ。(セントロニクス接続時のみ) [対応ソフト]Kシリーズ端末エミュレータV4.1 L35～ <Windows98/95使用時> Kシリーズ端末エミュレータV5.1 L20～ <WindowsNT4.0使用時> WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	17	カットシートフィーダ	VS280PT	済	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
U	18	セカンドトラクタ	VS280TR	済	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
U	19	用紙反転ユニット	VS280FD	済	－	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ

● :適用可　× :適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適応OS*1 Win2000 *2	Win2000AS *2	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E *5	Linux	NetWare5	標準価格（税別、円）	備　考
												*1 :適応OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2 :適応OS欄のWin2000 :Windows®2000 Serverを示す。 *3 :適応OS欄のWin2000AS :Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4 :適応OS欄のNT4.0 :Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5 :適応OS欄のNT4.0 E.E :Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。
U :VSシリーズ												
U	20	ラインプリンタ装置	VS-320	済	●	●	●	●	×	×	1,100,000	セントロニクス接続/LAN接続(オプション)可能なラインプリンタ, Windows2000/NTサーバおよびFMVクライアントからの印刷出力が可能。最大印刷速度 :200行/分, 使用用紙 :連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写 :通常モード時5枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。「PrintWalker/PM」標準添付 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 [必須ハード]　セントロニクス接続時 :プリンタケーブル(FMS-CBL711) LAN接続時 :LANアダプタ(VS320LN) WSMGR対応プリンタ [対応ソフト]WSMGR V4.1 L40～ HOST PRINT 対応プリンタ [対応ソフト]HOST PRINT V5.1 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～, FNA Server for WindowsNT V2.1 L15～
U	21	専用台	VS320TB	済	－	－	－	－	－	－	50,000	VS-320専用置き台(キャスタ付き)
V :VSPシリーズ												
V	1	連続紙プリンタ装置	VSP4980	2003.2末	●	●	●	●	×	×	64,000,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :20, 400行/分(6行/インチ時), 使用用紙 :連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能,「PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NT®サーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	2	連続紙プリンタ装置	VSP4971	済	●	●	●	●	×	×	26,000,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :8, 250行/分(6行/インチ時), 使用用紙 :連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能,管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能,「PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NT®サーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	3	連続紙プリンタ装置	VSP4960	済	●	●	●	●	×	×	18,000,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :5, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙 :連帳紙(幅6.5～16インチ), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能,「PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 管理ソフト「PrintWalker/LX」によりLinux環境での印刷が可能, 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NT®サーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	4	連続紙プリンタ装置	VSP4951	済	●	●	●	●	×	×	12,000,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :3, 000行/分(6行/インチ時), 使用用紙 :連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。「PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NT®サーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	5	PrintWalker/OVL	VSPPWVL	済	●	●	●	●	－	－	70,000	PCサーバ上において「PrintWalker/PM」と連携し、COBOL, MeFtからのオーバレイ定義に従ったFMオーバレイ印刷を可能とする。Windows98, Windows95, WindowsMe, WindowsNT Workstation4.0, WindowsNT Server4.0に対応。 VSP4951/VSP4750は、V27L10より対応。 Windows2000はV28L10より対応, WindowsMeはV29L10より対応。
V	6	連続紙プリンタ装置	VSP4902	済	●	●	●	●	×	×	5,950,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :1,250/分(6行/インチ時), 使用用紙 :連帳紙(幅6.5～18インチ), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ互換印刷機能, FM/FNPシーケンス(240dpi,400dp)エミュレーション機能, 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。「PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NT®サーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	7	ページプリンタ装置	VSP4750	済	●	●	●	●	×	×	2,580,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCE, PRIMERGY6000ホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による 印刷が可能, 最大印刷速度 :50枚/分(A4片面), 使用用紙 :単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インタフェース標準装備 (接続インタフェース :100Base-TX, 10Base-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi, 400dpi, 600dpi) エミュレーション, 管理ソフト「PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能. 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能(最大3セッションまで標準で可)。「PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/ WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 管理ソフト「PrintWalker/LX」によりLinux環境での印刷が可能, 【必須ハード(垂直連携時)】システムサーバ連携機構(VSP4750SS) :GS/PRIMEFORCE, PRIMERGY6000ホスト接続時の必須オプション 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NTサーバ接続時 :FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	8	システムサーバ連携機構	VSP4750SS	済	－	－	－	－	－	－	600,000	GS/PRIMEFORCEやPRIMERGY6000からの垂直連携時, OPR互換印刷(F66xx),F69xx時の必須オプション システムサーバ連携機構は、拡張出力機構を含む PrintWalker/OVL(VSPPWVL)使用可能
V	9	拡張出力機構	VSP4750EX	済	－	－	－	－	－	－	100,000	FMシーケンス使用時の機能拡張用オプション。A3用紙, 両面, 400dpi/600dpi等の印刷機能の拡張が可能。 PrintWalker/OVL(VSPPWVL)使用時は必須. システムサーバ連携機構は、拡張出力機構を含む。

● :適用可　× :適用不可

項		品　名	型　名	提供時期	適応OS*1 Win2000 *2	Win2000AS *2	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E *5	Linux	NetWare5	標準価格（税別、円）	備　考
												*1 :適応OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2 :適応OS欄のWin2000 :Windows®2000 Serverを示す。 *3 :適応OS欄のWin2000AS :Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4 :適応OS欄のNT4.0 :Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5 :適応OS欄のNT4.0 E.E :Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

V :VSPシリーズ

V	10	ページプリンタ装置	VSP4710	済	●	●	●	●	×	×	1,880,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が 可能, 最大印刷速度 :40枚/分(A4片面), 使用用紙 :単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インタフェース標準装備 (接続インタフェース :100BASE-TX, 10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能. PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ハード(垂直連携時) 】GS/PRIMEFORCE連携機構(VSP4710GS) 【必須ソフト(垂直連携時) 】 Windows NTサーバ接続時 : FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～ ※Solaris連携時は, PostScriptとSimpleテキストの印刷が可能。ただし, PostScript印刷はSCP7200経由で印刷が可能。 Simpleテキスト印刷は, 完全リカバリ機能には対応していません。
V	11	GS／M連携機構	VSP4710GS	済	－	－	－	－	－	－	600,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	12	拡張出力機構	VSP4710EX	済	－	－	－	－	－	－	100,000	マルチセッションのためのセッション資源やFMエミュレーション印刷時での速度改善が可能 (注:印刷データによっては、改善効果が見られないことがあります.)
V	13	大容量ホッパ	VSP4700H30	済	－	－	－	－	－	－	300,000	A4用紙を最大3000枚給紙可能なオプション
V	14	大容量スタッカ	VSP4700S20	済	－	－	－	－	－	－	350,000	最大2000枚収容可能なスタッカ装置, 本オプションの接続により, 最大4つの論理プリンタを設定可能. さらに拡張出力機構を追加した場合最大8つの論理プリンタを設定可能. VSP4700SMと排他
V	15	マルチビンスタッカ	VSP4700SM	済	－	－	－	－	－	－	550,000	75枚×12段の排出紙を格納できるスタッカ装置, 本オプションの接続により, 最大4つの論理プリンタを設定可能. さらに拡張出力機構を追加した場合最大8つの論理プリンタを設定可能, VSP4700S20と排他.
V	16	ページプリンタ装置	VSP4620	済	●	●	●	●	×	×	398,000	ネットワーク直結型レーザプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :26枚/分(A4片面), 使用用紙 :単票紙(A3～A5, レター), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T), OPRデータ完全互換印刷機能, FMシーケンス(240dpi,400dpi),FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)エミュレーション機能, 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, 複数のシステムのデータを同時処理可能なマルチセッション機能, PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ハード(垂直連携時)】GS/PRIMEFORCE連携機構(VSP4620GS),拡張出力機構(VSP4620EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 Windows NTサーバ接続時 : FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～ ※Solaris連携時は, PostScriptとSimpleテキストの印刷が可能。ただし, PostScript印刷はSCP7200経由で印刷が可能。 Simpleテキスト印刷は, 完全リカバリ機能には対応していません。
V	17	拡張出力機構	VSP4620EX	済	－	－	－	－	－	－	100,000	A3用紙対応, 両面印刷機能拡張用メモリオプション, マルチセッションのためのセッション資源や FNPシーケンス(1200dpi)等のプリンタエミュレーション機能の拡張が可能,
V	18	給紙ユニット50	VSP4620H5	済	－	－	－	－	－	－	50,000	最大500枚給紙可能なオプション
V	19	GS／M連携機構	VSP4620GS	済	－	－	－	－	－	－	300,000	グローバルサーバ連携オプション, OPR互換印刷(F66xxエミュレーション)時の必須オプション
V	20	多目的プリンタ装置	VSP2910G	済	●	●	●	●	×	×	700,000	ネットワーク直結型高機能多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :140字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅3.5インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :通常モード時最大5枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), 単票の自動給紙(500枚ホッパ)標準装備, 最大坪量 :単票208g/㎡, 連帳128g/㎡までの厚紙に対応, 引張りと押込みトラクタ方式の選択が可能で, 多種多様な用紙への印刷に対応. LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース :100BASE-TX/10BASE-T) 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付.Windows2000/Windows NT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	21	拡張出力機構	VSPEX2	済	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 ・印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時及びPRIMERGY6000からの印刷時に必須。 VSP3601/VSP2910G/VSP2851/VSP2740共通オプション。
V	22	フェースダウンスタッカ	VSP2900HA	済	－	－	－	－	－	－	100,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	23	多目的プリンタ装置	VSP2851	済	●	●	●	●	×	×	498,000	ネットワーク直結型多目的プリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :130字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :最大5枚 (ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】FNA Server for Windows NT V3.1 L10～ HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	24	カットシートフィーダ	VSP2800CF	済	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	25	セカンドトラクタ	VSP2800TR	済	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	26	用紙反転ユニット	VSP2800HA	済	－	－	－	－	－	－	50,000	手前排出用フェースダウンスタッカ
V	27	シリアルプリンタ装置	VSP2740	済	●	●	●	●	×	×	298,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携、及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, 最大印刷速度 :89字/秒, 使用用紙 :連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :通常モード時5枚/ 高複写モード時8枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能。PrintWalker/PM」標準添付 Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連 携時) 】FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	28	カットシートフィーダ	VSP2700CF	済	－	－	－	－	－	－	70,000	カット紙の自動給紙装置
V	29	セカンドトラクタ	VSP2740TR	済	－	－	－	－	－	－	20,000	2種類目の連帳紙送りトラクタ
V	30	シリアルプリンタ装置	VSP2500	済	●	●	●	●	×	×	750,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能, フロントインサータによるカット紙の印刷が可能, 最大印刷速度 :110字/秒, 使用用紙 :連帳紙 (幅4インチ～16インチ)/カット紙, 複写 :最大5枚(ノーカーボン紙,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備 (接続インタフェース:10BASE-T),管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/ Windows95用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(垂直連携時)'FNA Server for Windows NT V2.1 L15～, HOST PRINT V3.5 L20～, 通信制御サービス V1.1 L40～
V	31	拡張出力機構	VSP2500EX	済	－	－	－	－	－	－	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 ・印刷速度の向上および印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/図形/イメージ印刷機能使用時に必須。

● :適用可　× :適用不可

項		品　　名	型　名	提供時期	適応OS*1 Win2000 *2	Win2000AS *2	NT 4.0 *4	NT 4.0 E.E *5	Linux	NetWare5	標準価格（税別、円）	備　　考
												*1 :適応OS欄の●の下の数字/アルファベットはそれぞれバージョンのみの適応を示す。 *2 :適応OS欄のWin2000 :Windows®2000 Serverを示す。 *3 :適応OS欄のWin2000AS :Windows®2000 Advanced Serverを示す。 *4 :適応OS欄のNT4.0 :Windows®NT Server4.0, BackOffice Small Business Server4.5を示す。 *5 :適応OS欄のNT4.0 E.E :Windows®NT Server, Enterprise Edition V4.0を示す。

V :VSPシリーズ

V	32	ラインプリンタ装置	VSP3601	済	●	●	●	●	×	×	1,350,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度 :200行/分, 使用用紙 :連帳紙(幅3.5インチ～16インチ), 複写 :通常モード時5枚/高複写モード時8枚 (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	33	ラインプリンタ装置	VSP3710	済	●	●	●	●	×	×	2,600,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度 :400行/分, 使用用紙 :連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写 :通常モード時6枚/高複写モード時8枚, (ノーカーボン紙 ,オリジナル含む), LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】FNA Server for Windows NTV3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	34	拡張出力機構	VSPEX1	済	－	－	－	－	－	－	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨。 ・印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。 GS/PRIMEFORCEからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能使用時及びPRIMERGY6000からの印刷時に必須。 VSP3802/VSP3710共通オプション。
V	35	ラインプリンタ装置	VSP3802	済	●	●	●	●	×	×	4,000,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ, GS/PRIMEFORCEホストからの垂直連携及びFMVクライアントからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度 :600行/分, 使用用紙 :連帳紙(幅3インチ～16インチ), 複写 :通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚 (ノーカーボン紙オリジナル含む), , LAN接続インタフェース標準装備(接続インタフェース:100BASE-TX,10BASE-T), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能, PrintWalker/PM」標準添付, Windows2000/WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能. 【必須ソフト(垂直連携時)】FNA Server for Windows NT V3.1 L10～, HOST PRINT V3.5 L30～, 通信制御サービス V1.1 L50～
V	36	ページプリンタ装置	VSP7150	済	●	●	●	●	×	×	278,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, UNIXサーバ,FMVクライアントからの水平連携による 印刷が可能, 最大印刷速度 :27枚/分(A4片面), 使用用紙 :単票紙(A3～A5, レター,不定形サイズ), LAN接続インタフェース標準装備 (接続インタフェース :100Base-TX, 10Base-T), FNPシーケンス(600dpi,1200dpi), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能. PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/ WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能.
V	37	ページプリンタ装置	VSP7100	済	●	●	●	●	×	×	248,000	ネットワーク直結レーザプリンタ, UNIXサーバ,FMVクライアントからの水平連携による 印刷が可能, 最大印刷速度 :22枚/分(A4片面), 使用用紙 :単票紙(A3～A5, レター,不定形サイズ), LAN接続インタフェース標準装備 (接続インタフェース :100Base-TX, 10Base-T), FNPシーケンス(600dpi,1200dpi), 管理ソフト PrintWalker/PM」によりクライアント/サーバ環境で完全リカバリが可能. PrintWalker/PM」標準添付. Windows2000/ WindowsNT4.0/WindowsXP/WindowsMe/Windows98/Windows95用プリンタドライバ添付 NetworkPrintStation SCP7200と連携可能.

● 適用可　× 適用不可

項		品　名	マニュアルコード	適用機種											標準価格（税別、円）	備　考
				T850	H450	H250	F250	C200	C150	R450	P250	L250	L100E	BX300		
W：マニュアル																
W	1	C200 取扱説明書	B7FH-1061-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5,000	C200用取扱説明書
W	2	H250 取扱説明書	B7FH-1411-01	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	H250用取扱説明書
W	3	BX300 ハードウェアガイドシャーシ編	B7FH-1071-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 シャーシ用ハードウェアガイド
W	4	BX300 ハードウェアガイドサーバブレード編	B7FH-1171-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 サーバブレード用ハードウェアガイド
W	5	BX300 ハードウェアガイドマネジメントブレード編	B7FH-1181-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 マネジメントブレード用ハードウェアガイド
W	6	BX300 ハードウェアガイドスイッチブレード編	B7FH-1191-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	5,000	BX300 スイッチブレード用ハードウェアガイド
W	7	L100E ハードウェアガイド	B7FH-1151-01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	5,000	L100E用ハードウェアガイド
W	8	L250 ハードウェアガイド	B7FH-1121-01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5,000	L250用ハードウェアガイド
W	9	P250 ハードウェアガイド	B7FH-1111-01	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5,000	P250用ハードウェアガイド
W	10	R450 ハードウェアガイド	B7FH-1131-01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	5,000	R450用ハードウェアガイド
W	11	C150 ハードウェアガイド	B7FH-1081-01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5,000	C150用ハードウェアガイド
W	12	F250 ハードウェアガイド	B7FH-1101-01	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	5,000	F250用ハードウェアガイド
W	13	H450 ハードウェアガイド	B7FH-1141-01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	H450用ハードウェアガイド
W	14	T850 ハードウェアガイド	B7FH-1501-01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	T850用ハードウェアガイド
W	15	ソフトウェアガイド	B7FH-1341-02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	5,000	BX300/T850/L100E用ソフトウェアガイド(ServerStart V5.212)
W	16	ソフトウェアガイド	B7FH-1331-01	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	×	5,000	L250/R450/H450用ソフトウェアガイド(ServerStart V5.211)
W	17	ソフトウェアガイド	B7FH-1321-01	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	5,000	L100/C150用ソフトウェアガイド(ServerStart V4.28)
W	18	ソフトウェアガイド	B7FH-1311-01	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5,000	P250/F250用ソフトウェアガイド(ServerStart V4.26)
W	19	ソフトウェアガイド	B7FH-1351-01	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5,000	C200用ソフトウェアガイド(ServerStart V4.12)
W	20	ソフトウェアガイド	B7FH-1431-01	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000	H250用ソフトウェアガイド(ServerStart V4.24)

※ マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。