

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【GX2570 M5】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	4本
・CPU	最低各2個
・メモリ	
・GPUコンピューティングカード	8枚

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体搭載/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL	Linux

ハードウェア

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適用OS ※1	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				平 均 注1		

PRIMERGY GX2570 M5

[A-2]	PRIMERGY GX2570 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4) [カスタムメイド対象製品]	PYG2575R2Q	20.1/中	7R	2,200,000	ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準, 2200W電源 × 4標準(80PLUS® Platinum認定取得), 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・CPU ・メモリ ・電源ケーブル ・GPUコンピューティングカード 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY GX2570 M5仕様参照
-------	---	------------	--------	----	-----------	---

ハードウェア一覧

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない										
項		品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種		適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						Q2570 M5	RHEL			
								注2	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております) 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。
B: ディスプレイ										
B	3	カラー液晶ディスプレイ(17)	VL-17ESE	×	済	●		7R	40,200	17 型TFTカラーLCD、狭縦線デザイン、アナログインターフェース 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2、視野角：上下160°、左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]。 4RGB対応。表示色最大1677万色。画面ピッチ0.264×0.264mm。 節電機能、エコ機能。水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz。 VESA壁掛け対応。DDC/CI(Plug&Play機能)対応。 スリーベル左右合計180度対応
B	4	17インチ ラックコンソール(RC25)	PY-R1DP1	×	済	●		7R	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB接続。 17インチTFTカラーLCD 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]。 表示色最大1677万色。水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz。 タッチパッド(スクロール機能付き)/キーボード(日本語版)付 電源ケーブル・オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル・オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162)を1台搭載可能 (搭載する際には、ラックコンソール格納キット(PY-RC08/PY-R0K1)の手配必須。 ラックコンソール格納キット(PY-RC08/PY-R0K1)を手配しない場合は、ディスプレイ&USBケーブル(3m)(PY-CB0002)の手配が必要) [必須ハード] (サーバ機器と直接接続する場合) ・電源ケーブル ・ディスプレイ&USBケーブル(3m) (背面にKVMスイッチを接続する場合) ・電源ケーブル ・ラックコンソール格納キット ・アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162) ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202
C: キーボード / マウス										
C	5	小型OADGキーボード(106キー-/USB)	PY-KBUR1R	×	済	●		－	15,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 ケーブル長：1.8m
C	1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	×	済	●		－	3,200	光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続。 2ボタン1ホイール、ケーブル長：1.8m、マザーブルー色
D: CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。										
D	200	Xeon Gold 6244 プロセッサ (3.60GHz、8コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XK	●	済	●		－	850,000	スレッド数：16、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サブポートCPU構成：2CPU
D	202	Xeon Gold 6242 プロセッサ (2.80GHz、16コア、22.0MB) × 1	PYBCP55XJ	●	済	●		－	760,000	スレッド数：32、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サブポートCPU構成：2CPU
D	203	Xeon Gold 6240 プロセッサ (2.60GHz、18コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XH	●	済	●		－	730,000	スレッド数：36、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サブポートCPU構成：2CPU
D	204	Xeon Gold 6254 プロセッサ (3.10GHz、18コア、24.8MB) × 1	PYBCP55XN	●	済	●		－	1,100,000	スレッド数：36、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：200W サブポートCPU構成：2CPU
D	205	Xeon Gold 6230 プロセッサ (2.10GHz、20コア、27.5MB) × 1	PYBCP55XE	●	済	●		－	504,000	スレッド数：40、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：125W サブポートCPU構成：2CPU
D	206	Xeon Gold 6248 プロセッサ (2.50GHz、20コア、27.5MB) × 1	PYBCP55XL	●	済	●		－	917,000	スレッド数：40、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サブポートCPU構成：2CPU
D	208	Xeon Gold 6252 プロセッサ (2.10GHz、24コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XM	●	済	●		－	1,050,000	スレッド数：48、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：150W サブポートCPU構成：2CPU
D	214	Xeon Platinum 8288 プロセッサ (2.90GHz、24コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XU	●	済	●		－	1,849,000	スレッド数：48、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サブポートCPU構成：2CPU
D	215	Xeon Platinum 8270 プロセッサ (2.70GHz、26コア、35.8MB) × 1	PYBCP55XV	●	済	●		－	2,323,000	スレッド数：52、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サブポートCPU構成：2CPU
D	217	Xeon Platinum 8280 プロセッサ (2.70GHz、28コア、38.5MB) × 1	PYBCP55XX	●	済	●		－	3,143,000	スレッド数：56、メモリバス：2933MHz(最大)、UPI：10.4GT/s、最大TDP：205W サブポートCPU構成：2CPU
E: メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。										
E	127	メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME08SF4	×	済	●		－	155,000	2933 Registered DIMM Rank：Single × 8
E	128	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF3	×	済	●		－	330,000	2933 Registered DIMM Rank：Dual × 8
E	129	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME16SF4	×	済	●		－	330,000	2933 Registered DIMM Rank：Single × 4
E	130	メモリ-32GB (32GB 2933 RDIMM × 1)	PY-ME32SF3	×	済	●		－	672,000	2933 Registered DIMM Rank：Dual × 4
F: 内蔵ストレージ										
F	40	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH177FA	×	済	●		－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH177FA	●						
F	41	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH217FA	×	済	●		－	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512e ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH217FA	●						
F	42	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH177DA	×	済	●		－	55,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH177DA	●						
F	45	内蔵2.5インチB0-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH217DA	×	済	●		－	110,000	データ転送速度：SATA 6Gbps セクターサイズ：512n ホットプラグ：○ 用途：システム領域/データ領域
			PYBBH217DA	●						
F	97	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NM8	×	済	●		－	116,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.4DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS24NM8	●						
F	98	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM8	×	済	●		－	232,000	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：○ 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要
			PYBSS48NM8	●						

										[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。	
項	品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種		適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考		
					Q2570 M5	RHEL					
F:内蔵ストレージ											
F	99	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM8	×	済	●	－	438,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS96NM8	●							
F	107	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NM8	×	済	●	－	876,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS19NM8	●							
F	108	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NM8	×	済	●	－	1,752,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS38NM8	●							
F	109	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NM8	×	済	●	－	3,504,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS76NM8	●							
F	110	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5	×	済	●	7R	710,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 4.1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS16PD5	●							
F	111	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5	×	済	●	7R	1,310,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.7DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS32PD5	●							
F	112	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5	×	済	●	7R	2,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS64PD5	●							
F	113	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS11PE5	×	済	●	7R	261,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS11PE5	●							
F	114	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS21PE5	×	済	●	7R	488,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.7DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS21PE5	●							
F	115	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-BS41PE5	×	済	●	7R	970,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホットプラグ: (※) ※:ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/)の サーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.8DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要		
			PYBS41PE5	●							
H:外付バックアップ装置関連											
H	4	スーパーマラチドドライブユニット	FMV-NSM55	×	済	●	7R	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)		
I:オプションカード関連											
I	111	Dual port LANカード (10GBASE-T)	PY-LA362	×	済	●	7R ※1	168,000	インターフェース: 10GBASE-T x2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ(PY-LA362): Full Height/Low Profile ブラケットサイズ(PYBLA362L): Low Profile 機能: AFT/ALB 接続品: Marvell QLA1112 接続ケーブル: カテゴリ6a以上 ※1) RHEL7.4-7.6サポート		
			PYBLA362L	●							

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					適用OS ※1※2	OS ※1※2		
								〔適用機種欄〕●：適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない 〔適用OS欄〕●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる ※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に掲載されており、※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認いただきますようお願いいたします。

I: オプションカード関連

1	112	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA372	×	済	●	7R *1	168,000	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express 3.0 ブラケットサイズ [PY-LA372]: Full Height / Low Profile ブラケットサイズ [PYBLA372L]: Low Profile 機能: AFT / ALB 相当品: Marvell QLA1132 *1) RHEL 7.4-7.8 サポート ※10GBASE-SR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS08 / PYBSFPS08 / PY-SFPS22 / PYBSFPS22]、 または10GBASE-SR / 10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14 / PYBSFPS14] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 10GBASE-SR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて
			PYBLA372L	●					
1	58	10GBASE-SR SFP+ ※2020年3月31日販売終了予定	PY-SFPS08	×	済	●	—	153,000	Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372 / PYBLA372L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U / PYBLA3E23U] 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02 / CBL-MLLB05 / CBL-MLLB15 / CBL-MLLC05 / CBL-MLLC10 / CBL-MLLC20 / CBL-MLLC30 / CBL-MLLC40 / CBL-MLLC50 / CBL-MLE70 / CBL-MLLD1A / CBL-MLLF1A / CBL-MLLF1L / CBL-MLLF1K] が使用可能
			PYBSFPS08	●					
1	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	×	202 / 上	●	—	153,000	Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372 / PYBLA372L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U / PYBLA3E23U] 接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02 / CBL-MLLB05 / CBL-MLLB15 / CBL-MLLC05 / CBL-MLLC10 / CBL-MLLC20 / CBL-MLLC30 / CBL-MLLC40 / CBL-MLLC50 / CBL-MLE70 / CBL-MLLD1A / CBL-MLLF1A / CBL-MLLF1L / CBL-MLLF1K] が使用可能
			PYBSFPS22	●					
1	71	10GBASE-SR / 10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	×	済	●	—	230,000	Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372 / PYBLA372L] ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U / PYBLA3E23U] 接続用 10GBASE-SR / 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLLB02 / CBL-MLLB05 / CBL-MLLB15 / CBL-MLLC05 / CBL-MLLC10 / CBL-MLLC20 / CBL-MLLC30 / CBL-MLLC40 / CBL-MLLC50 / CBL-MLE70 / CBL-MLLD1A / CBL-MLLF1A / CBL-MLLF1L / CBL-MLLF1K] が使用可能
			PYBSFPS14	●					
1	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20	×	済	●	—	190,000	ポート拡張オプション(25GBASE × 2) [PY-LA3E23U / PYBLA3E23U] 接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル [CBL-MLE70 / CBL-MLLF1A] が使用可能
			PYBSFPS20	●					
1	37	Twinnaxケーブル 2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	●	—	32,000 47,000 63,000	Dual port LANカード(10GBASE) [PY-LA372 / PYBLA372L] 接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて
1	199	ポート拡張オプション (25GBASE × 2)	PY-LA3E23U	×	済	●	7R *1	223,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT / ALB 相当品: Intel XXV710-DA2 ODP *1) RHEL 7.4以降サポート ※10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS08 / PY-SFPS22]、10GBASE-SR / 10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14]、25GBASE-SR SFP28 [PY-SFPS20 / PYBSFPS20] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri.card.html) 10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて
			PYBLA3E23U	●					
1	218	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC331	×	済	●	7R *1	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) 相当品: MCX555A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile / Full Height *1) RHEL 7.6のみサポート
			PYBHC331	●					
1	230	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC341	×	済	●	7R *1	280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) 相当品: MCX653105A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile / Full Height *1) RHEL 7.6のみサポート
			PYBHC341	●					
1	219	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC332	×	済	●	7R *1	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) 相当品: MCX556A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile / Full Height *1) RHEL 7.6のみサポート
			PYBHC332	●					
1	232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342	×	済	●	7R *1	470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express 3.0(x16) 相当品: MCX653106A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile / Full Height *1) RHEL 7.6のみサポート
			PYBHC342	●					
1	214	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2)	PYBGP033	●	済	●	7R *1	4,223,000	GPUカード HBM2メモリ容量: 32GB GPU数: 5120000A3コア ホストバス: PCI Express 3.0(x16) *1) RHEL 7.6以降サポート

L: UPS

L	1	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K3	×	済	● *1	— *2	662,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 * 定格電圧: 200V * 定格容量: 5200VA / 4600W * コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V) * 形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) / 自立型 * ネットワーク管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スラップ・運転機能、リトルタイムモニタリング機能等が使用可能 * 別売り拡張/レギュレーション [PY-BRUE3] を使用することでバックアップ・保持時間の拡張が可能 * 1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格供給電力[W] × 定格有効電力[W]以下) になるようUPSの手配が必要 *1) 接続時は、別途コンセントボックス [PY-CTX03] を手配し、電源ケーブル(AC200V対応) <NEMA L6-20P> を、使用する電源ユニット数分手配必須 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
---	---	-----------------------------------	------------	---	---	---------	---------	---------	--

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準じます。									
項	品 名	型 名	カテゴリ別名	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					G2570 M5	※2			
								※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており※印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認くださいませようお願いいたします。	
L: UPS									
L	36	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	×	済	● ※1	－ ※2	1,586,000	断断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-30R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・電源ケーブル・無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売り拡張バッテリー(PY-BBUE2)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺機器)の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力VA)かつ定格有効電力[W]以下になるようUPSの手配が必要 ※入力は、ハードワイヤ接続による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm ² 、配線距離制限長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm) ※1) 接続時は 別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)＜NEMA L6-20P＞を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R × 4/1U)	PY-CTX02	×	済	●	－	95,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大54A ※ ※1)コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※マージンコントロールの設定でPower Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)を disableに設定が必要 ※本製品とSmart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	×	済	－	－	200,000	Smart-UPS RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	2	拡張バッテリー	PY-BBUE3	×	済	－	－	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)
M: ラック関連									
M	44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	×	済	●	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(PY-RS82)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット(PY-RT82)を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	×	済	●	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(PY-RS82)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット(PY-RT83)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	×	済	●	－	940,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、159kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(PY-RS82)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面および側面耐震キット(PY-RT82)を用いた 固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要
M	9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	×	済	●	－	700,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック 800 × 1200 × 2000mm(W × D × H)[800 × 1245 × 2008(突起部含む)]、129kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(PY-RS82)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前後面耐震キット(PY-RT83)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	×	済	－	－	100,000	ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具 × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	×	済	－	－	100,000	ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具 × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	済	－	－	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2742に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	済	－	－	5,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2742に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	済	－	－	25,000	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置: ラック両側左右開口部 ※ラック筐体前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイドラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付けブラケット(PY-RM811)が必要
M	91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RM811	×	済	－	－	8,000	19インチラック(ワイド42U) サイドケーブルダクト取付ブラケット
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面ODU接続時)	PY-RS82	×	済	－	－	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー一起込)※ M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし
			19RB26SC1	●					

7

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続したOSに準ずる																	
項		品 名	型 名	カテゴリ	提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考								
						Q2510 M5	RELE										
							注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されており、※印の商品につきましては、標準価格で提供しております （※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております）。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認くださいませようお願いいたします。								
N: ケーブル																	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	済	●	－	25,000 35,000 40,000 ★ 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル横置き無し								
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	5m 10m 20m 30m 40m 50m	CBL-MLLC05 CBL-MLLC10 CBL-MLLC20 CBL-MLLC30 CBL-MLLC40 CBL-MLLC50	×	済	●	－	45,000 55,000 75,000 95,000 115,000 135,000 ★ 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル横置き有り								
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	70m 100m	CBL-MLLE70 CBL-MLLD1A	×	済	●	－	175,000 235,000 ★ 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル横置き有り								
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	100m 125m 150m 175m	CBL-MLLF1A CBL-MLLF1L CBL-MLLF1K	×	済	●	－	350,000 425,000 620,000 ★ 1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)。 LCコネクタ ～ LCコネクタ ケーブル横置き有り								
N	43	USB延長ケーブル	2m	PG-CBLU002	×	済	●	－	3,200 ★ スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル								
O: 拡張機器																	
O	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)		PY-KVFA04	×	済	●	－	31,000 ★ ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチラック/コンソール(RC25)(PY-R1DP)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205								
O	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVFA08	×	済	●	－	85,000 ★ ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: PS/2接続、USB接続、キーボード: PS/2接続、USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット(PY-RC08)を適用することにより、 17インチラック/コンソール(RC25)(PY-R1DP)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205								
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAA082	×	済	●	－	91,000 ★ ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット(PY-RCX1)を適用することにより、 17インチラック/コンソール(RC25)(PY-R1DP)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205								
O	47	アナログKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAA162	×	済	●	－	133,000 ★ ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラック/コンソール格納キット(PY-RCX1)を適用することにより、 17インチラック/コンソール(RC25)(PY-R1DP)に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205								
O	48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD162	×	済	●	－	417,000 ★ ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション ＜接続形式＞ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082/PY-KVAA162)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※17インチラック/コンソール(RC25)(PY-R1DP)には本装置を1台搭載不可 (19インチラックの通常設置領域(U)への搭載可能、縦設置領域接続不可) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205								
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)		PY-CBCKCP01	×	済	－	－	4,200 ★ アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04、PY-KVFA08)カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要								
O	37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m	PY-CBCKU01 PY-CBCKU02 PY-CBCKU03	×	済	●	－	4,200 6,300 13,000 ★ アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04、PY-KVFA08)～サーバ(本体(USBインターフェース)間用ケーブル (KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/								
O	49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)		PY-CBCKCC1	×	済	－	－	15,000 ★ アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082、PY-KVAA162)カスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブル1本が必要								
O	50	KVMアダプターケーブル(USB)		PY-CBKAU11	×	済	●	－	7,600 ★ アナログKVMスイッチ(PY-KVAA082、PY-KVAA162)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)～ サーバ(本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD162)とアナログKVMスイッチ(PY-KVAA082、PY-KVAA162)間のカスケード接続用ケーブルも兼用 ※30m以下のカテゴリ5e/6のLANケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/								

ハードウェア

[適用機種欄] ●：適用可。×：適用不可。－：本体に直接搭載または接続しない [適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。－：適用機種のサポートOSに準ずる。									
項	品 名	型 名	カスタマイズ 提供 時期	適用機種	適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
					OS ※1	OS ※2			
							注2	注1	※1：OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2：各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に搭載されており、★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHELの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)を ご確認くださいませようお願いします。
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。									
Q 113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 20CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5DE2	●	済	●	7R	792,000	★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS/Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 20CPU/1ゲスト]	5年	PYBSPR5AE2	●	済	●	7R	1,188,000	★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS/Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 20CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5DE2	●	済	●	7R	1,188,000	★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS/Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 20CPU/4ゲスト]	5年	PYBSPK5AE2	●	済	●	7R	1,782,000	★ サービス内容: 専門技術者によるホストOS/Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザー: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 20CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPQ5DE3	●	済	●	7R	2,376,000	★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS/無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 20CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年	PYBSPQ5AE3	●	済	●	7R	3,584,000	★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS/無制限)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5DE2	●	済	●	7R	792,000	★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照
Q 122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	PYBSPN5AE2	●	済	●	7R	1,188,000	★ サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(2ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクHDIEUSサービスを含む)の入手手続き代行 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 5年(製品保証期間を含む) サポート対象範囲: ゲストOS サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザー: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザーのサポートは対象外) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」参照

ハートウェア-展

[illegible]