

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【CX400 M4水冷システム】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表のとおりです。

必須選択オプション[PRIMERGY CX400 M4 シャーシ]	必須手配数
・電源ユニットおよび電源スロットブラנקキット	合計2台
・電源ケーブル	最低1本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ	1個
・サーバノード(水冷)およびダミーノード	合計4台

必須選択オプション[CX2550 M5 サーバノード(水冷)/CX2570 M5 サーバノード(水冷)]	必須手配数
・シャーシ搭載オプションまたは梱包オプション	1枚
・CPU	2個
・パフォーマンスモード設定サービス	2個
・メモリ	12枚
・ベイ追加オプションまたはブラנקパネル/内蔵2.5インチストレージダミートレイ ※梱包オプション選択時は手配不可	1台
・PCIe(×16) ライザーカード	1個
・GPUコンピューティングカード<CX2570 M5 サーバノード(水冷)の場合>	4個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel64)	8R	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 for AMD64 & Intel64	15S	SLES	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S		

SP:記載のSP以降のみ適用可、×:適用不可

項	品 名	型 名	提供 時期	適用OS ※1		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				Red Hat 注1	SLES 注1		

PRIMERGY CX2550 M5

[A-16]	PRIMERGY CX2550 M5 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC2555RLN	済	8R 7R	15S 12S	300,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、1U) CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:16スロット) OS:なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×2ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーン搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・パフォーマンスモード設定サービス ・メモリ ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) ・PCIe(×16) ライザーカード *1: 梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2550 M5 (水冷)仕様参照 ※PRIMERGY CX2550 M5 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーンが必要
--------	---	------------	---	----------	------------	---------	--

PRIMERGY CX2570 M5

[A-17]	PRIMERGY CX2570 M5 ベースユニット (水冷) [カスタムメイド対象製品]	PYC2575RLN	済	8R 7R	×	565,000	ノードサーバベースユニット (ハーフワイド、2U) CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:16スロット) OS:なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準。 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ×6ベイ)、 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 【必須選択オプション】 ・シャーン搭載オプションまたは梱包オプション ・CPU ・パフォーマンスモード設定サービス ・メモリ ・ベイ追加オプションまたは内蔵2.5インチストレージダミートレイ (*1) ・PCIe(×16) ライザーカード ・GPUコンピューティングカード *1: 梱包オプション選択時、ベイ追加オプションおよび内蔵2.5インチストレージダミートレイ手配不可 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、システム構成図のPRIMERGY CX2570 M5 (水冷)仕様参照 ※PRIMERGY CX2570 M5 ベースユニット (水冷)を使用するためには、PRIMERGY CX400 M4 シャーンが必要
--------	---	------------	---	----------	---	---------	--

3

[適用OS欄] ●：適用可(サポート可能なSPIは掲載する本体のサポート可能なSPIに準じます) ※：適用不可、―：適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品名	型名	カスタム対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備考
					CX250 M45 (水木)	CX250 M45 (水木)	RHEL	SLES		※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本システムプラットフォームのOSサポート版数が増える場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい)希望小売価格となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。
D:CPU ※異なる種類のCPUは混在不可。										
D 244	Xeon Gold 5215 プロセッサ (2.50GHz, 10コア, 13.8MB) × 1	PYBOP55X62	●	済	●	●	―	―	330,000	スロット数: 20、メモリアス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 245	Xeon Gold 5218 プロセッサ (2.30GHz, 16コア, 22.0MB) × 1	PYBOP55X82	●	済	●	●	―	―	379,000	スロット数: 32、メモリアス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 246	Xeon Gold 5220 プロセッサ (2.20GHz, 18コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55X92	●	済	●	●	―	―	463,000	スロット数: 36、メモリアス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 362	Xeon Gold 5220S プロセッサ (2.70GHz, 18コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55XA2	●	済	●	●	―	―	530,000	スロット数: 36、メモリアス: 2667MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 363	Xeon Gold 6234 プロセッサ (3.30GHz, 8コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55XF2	●	済	●	●	―	―	589,000	スロット数: 16、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 130W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 247	Xeon Gold 6244 プロセッサ (3.60GHz, 8コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55XK2	●	済	●	●	―	―	850,000	スロット数: 16、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 364	Xeon Gold 6226 プロセッサ (2.70GHz, 12コア, 19.25MB) × 1	PYBOP55XD2	●	済	●	●	―	―	472,000	スロット数: 24、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 365	Xeon Gold 6246 プロセッサ (3.30GHz, 12コア, 24.8MB) × 1	PYBOP56XK2	●	済	●	●	―	―	1,000,000	スロット数: 24、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 248	Xeon Gold 6242 プロセッサ (2.80GHz, 16コア, 22.0MB) × 1	PYBOP55XJ2	●	済	●	●	―	―	760,000	スロット数: 32、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 249	Xeon Gold 6240 プロセッサ (2.60GHz, 18コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55XH2	●	済	●	●	―	―	730,000	スロット数: 36、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 250	Xeon Gold 6254 プロセッサ (3.10GHz, 18コア, 24.8MB) × 1	PYBOP55XN2	●	済	●	●	―	―	1,100,000	スロット数: 36、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 200W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 251	Xeon Gold 6230 プロセッサ (2.10GHz, 20コア, 27.5MB) × 1	PYBOP55XE2	●	済	●	●	―	―	504,000	スロット数: 40、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 252	Xeon Gold 6248 プロセッサ (2.50GHz, 20コア, 27.5MB) × 1	PYBOP55XL2	●	済	●	●	―	―	917,000	スロット数: 40、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 366	Xeon Gold 6238 プロセッサ (2.10GHz, 22コア, 30.3MB) × 1	PYBOP55XQ2	●	済	●	●	―	―	770,000	スロット数: 44、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 253	Xeon Gold 6252 プロセッサ (2.10GHz, 24コア, 35.8MB) × 1	PYBOP55XM2	●	済	●	●	―	―	1,050,000	スロット数: 48、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 367	Xeon Gold 6222V プロセッサ (1.80GHz, 20コア, 27.5MB) × 1	PYBOP55XP2	●	済	●	●	―	―	468,000	スロット数: 40、メモリアス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 115W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 368	Xeon Gold 6262V プロセッサ (1.90GHz, 24コア, 33.0MB) × 1	PYBOP55XQ2	●	済	●	●	―	―	840,000	スロット数: 48、メモリアス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 135W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 254	Xeon Platinum 8260 プロセッサ (2.40GHz, 24コア, 35.8MB) × 1	PYBOP55XT2	●	済	●	●	―	―	1,474,000	スロット数: 48、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 255	Xeon Platinum 8268 プロセッサ (2.90GHz, 24コア, 35.8MB) × 1	PYBOP55XU2	●	済	●	●	―	―	1,849,000	スロット数: 48、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 256	Xeon Platinum 8270 プロセッサ (2.70GHz, 26コア, 35.8MB) × 1	PYBOP55XV2	●	済	●	●	―	―	2,323,000	スロット数: 52、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 257	Xeon Platinum 8276 プロセッサ (2.20GHz, 28コア, 38.5MB) × 1	PYBOP55XW2	●	済	●	●	―	―	2,736,000	スロット数: 56、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 258	Xeon Platinum 8280 プロセッサ (2.70GHz, 28コア, 38.5MB) × 1	PYBOP55XX2	●	済	●	●	―	―	3,143,000	スロット数: 56、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 263	Xeon Silver 4214Y プロセッサ (2.20GHz, 8/10/12コア, 16.5MB) × 1	PYBOP56XC2	●	済	×	●	―	―	270,000	スロット数: 16/20/24、メモリアス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.8GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 264	Xeon Gold 6240Y プロセッサ (2.60GHz, 8/14/18コア, 24.8MB) × 1	PYBOP56XD2	●	済	●	●	―	―	800,000	スロット数: 16/28/36、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 2CPU
D 265	Xeon Platinum 8260Y プロセッサ (2.40GHz, 16/20/24コア, 35.8MB) × 1	PYBOP56XE2	●	済	●	●	―	―	1,630,000	スロット数: 32/40/48、メモリアス: 2933MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 2CPU
E:メモリ ※異なる種類のメモリは混在不可。										
E 136	メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME08SF8	●	済	●	●	―	―	155,000	2933 Registered DIMM Rank: Single × 8 ※メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME16SF8]/メモリ-32GB(32GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME32SF7]との混在不可
E 137	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME16SF7	●	済	●	●	―	―	330,000	2933 Registered DIMM Rank: Dual × 8 ※メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME16SF8]/メモリ-32GB(32GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME32SF7]との混在不可
E 138	メモリ-16GB (16GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME16SF8	●	済	●	●	―	―	330,000	2933 Registered DIMM Rank: Single × 4 ※メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME08SF8]/メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME16SF7]との混在不可
E 139	メモリ-32GB (32GB 2933 RDIMM × 1)	PYBME32SF7	●	済	●	●	―	―	672,000	2933 Registered DIMM Rank: Dual × 4 ※メモリ-8GB(8GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME08SF8]/メモリ-16GB(16GB 2933 RDIMM × 1)[PYBME16SF7]との混在不可
E 140	メモリ-44GB (64GB 2933 LRDIMM × 1)	PYBME44EE7	●	済	●	●	―	―	1,800,000	2933 Load Reduced DIMM Rank: Quad × 4
E 141	メモリ-128GB (128GB 2933 LRDIMM × 1) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PYBME12EE7	●	済	●	●	―	―	3,600,000	2933 Load Reduced DIMM 3DS Rank: Octa × 4
F:内蔵ストレージ										
F 304	内蔵2.5インチBC-SATA HDD (7TB(7.20rpm))	PY-BH17T7F	×	済	●	●	―	―	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能
		PYBBH17T7F	●							

[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは掲載する本体のサポート可能なSPに準じます)。 ×:適用不可。 —:適用機種のサポートOSに準ずる										
項	品 名	型 名	カタカナモデル名	提供時期	適用機種		適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX250 M3(永年)	CX270 M3(永年)	RHEL	SLES		
									注1	※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成別に掲載されており※印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」を ご確認いただきますようお願いいたします。
F:内蔵ストレージ										
F 312	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2rpm)	PY-BH2T7F7 PYBBH2T7F7	×	済	●	●	—	—	110,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512e ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能
F 772	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2rpm)	PY-BH1T7D9 PYBBH1T7D9	×	済	●	●	—	—	55,000	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n ホットプラグ: ○ 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能
F 59	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK7 PYBSS24NK7	×	済	●	●	—	—	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 803	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NKC PYBSS24NKC	×	済	●	●	—	—	130,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 71	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK7 PYBSS48NK7	×	済	●	●	—	—	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 804	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NKC PYBSS48NKC	×	済	●	●	—	—	260,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 349	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2 PYBSS96NK2	×	済	●	●	—	—	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 805	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NKC PYBSS96NKC	×	済	●	●	—	—	468,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 351	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2 PYBSS19NK2	×	済	●	●	—	—	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 806	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NKC PYBSS19NKC	×	済	●	●	—	—	936,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 296	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NK7 PYBSS38NK7	×	済	●	●	—	—	1,600,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.6DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 267	内蔵2.5インチSSD-240GB ※2020年7月31日販売終息予定	PY-SS24NM6 PYBSS24NM6	×	済	●	●	—	—	116,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.4DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 268	内蔵2.5インチSSD-480GB ※2020年7月31日販売終息予定	PY-SS48NM6 PYBSS48NM6	×	済	●	●	—	—	232,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F 269	内蔵2.5インチSSD-960GB ※2020年7月31日販売終息予定	PY-SS96NM6 PYBSS96NM6	×	済	●	●	—	—	438,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照

項		品名	型名	コメント対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1※2		希望小売価格 (税別、円)	備考
						CX450 M5 (本機)	CX470 M5 (本機)	RHEL	SLES		
								注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ※システム領域(型)に搭載されており※R0の製品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」をご確認いただきますようお願いいたします。
F: 内蔵ストレージ											
F	270	内蔵2.5インチSSD-1.92TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS19NM6	×	済	●	●	—	—	876,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホストプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.9DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	271	内蔵2.5インチSSD-3.84TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS38NM6	×	済	●	●	—	—	1,752,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホストプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	272	内蔵2.5インチSSD-7.68TB ※2020年7月31日販売終了予定	PY-SS76NM6	×	済	●	●	—	—	3,504,000	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホストプラグ: ○ 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.5DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	759	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-B516PD3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	710,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 4.1DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	800	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-B532PD3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	1,310,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.7DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	801	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-B564PD3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	2,500,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)(書き込み保証値 3.1DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	811	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-B51TP3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	261,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	812	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-B52TP3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	488,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.7DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	813	内蔵2.5インチPCIe SSD-4TB	PY-B54TP3	×	済	×	●	R *1	S 15S 12S *2	970,000	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC ホストプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.8DWPD) 用途: システム領域/データ領域 ホストバス: PCI Express3.0 *1) RHEL7.3以降サポート *2) SLES 12SP2以降、SLES 15GAのみサポート ※PRIMERGY CX400 M4 シャーシへの適用可能 ※システム領域として使用する場合は、UEFIモードのみのサポートです。Legacyモードではシステム領域として使用できません。 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	23	M.2 Flash モジュール-128GB	PY-MF12YN2	×	済	●	●	—	—	123,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホストプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照
F	24	M.2 Flash モジュール-256GB	PY-MF25YN2	×	済	●	●	—	—	130,000	システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュール データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホストプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 0.13DWPD) 用途: システム領域 ※本製品は「有寿命部品」のため、寿命時には製品の再購入が必要 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照

項	品 名	型 名	オプション 対応	提供時期	適用 機種		適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX550 M5 (永年)	CX570 M5 (永年)	RHEL	SLES		
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/) を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) システム構成図に搭載されており※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認くださいませようお願いします。
F: 内蔵ストレージ										
F	30	ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×2)	●	●	●	●	●	●	6,000	2.5インチストレージ×2 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD
		●	●	●	●	●	●	●		
F	37	ベイ追加オプション (2.5インチHDD/SSD×6)	●	●	●	●	●	●	11,000	2.5インチストレージ×6 搭載可能ストレージ: BC-SATA HDD/SATA SSD/PCIe SSD
		●	●	●	●	●	●	●		
F	781	内蔵2.5インチストレージダミートレイ	●	●	●	●	●	●	2,100	2.5インチストレージベイを使用しない場合のダミートレイ
		●	●	●	●	●	●	●		
H: 外付バックアップ装置関連										
H	4	スーパーマールチドライブユニット	●	●	●	●	BR 7R	15S 12S	29,800	インターフェース: USB2.0 Read: 最大3倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)
I: オプションカード関連										
I	124	Quad port LANカード (10GBASE-T)	●	●	●	●	BR 7R	15S 12S	61,000	インターフェース: 10GBASE-T×4 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T4 ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
		●	●	●	●	●	●	●		
I	125	Dual port LANカード (10GBASE-T)	●	●	●	●	BR 7R	15S 12S	40,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express2.1 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
		●	●	●	●	●	●	●		
I	11	Quad port LANカード (10GBASE-T)	●	●	●	●	BR 7R *1	15S 12S	295,000	インターフェース: 10GBASE-T×4 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-T4 接続ケーブル: カテゴリ8a以上 *1) RHEL7.4以降サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
		●	●	●	●	●	●	●		
I	18	Dual port LANカード (10GBASE-T)	●	●	●	●	BR 7R *1	15S 12S	158,000	インターフェース: 10GBASE-T×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ8a以上 *1) RHEL7.2以降サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
		●	●	●	●	●	●	●		
I	22	Quad port LANカード(10GBASE)	●	●	●	●	BR 7R *1	15S 12S	269,000	インターフェース: 10GBASE×4 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-D41 *1) RHEL7.2以降サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22/PYBSFP22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14/PYBSFPS14] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		
I	19	Dual port LANカード(10GBASE)	●	●	●	●	BR 7R	15S 12S	168,000	インターフェース: 10GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-D42 ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22/PYBSFP22]、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14/PYBSFPS14] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		
I	107	Dual port LANカード(25GBASE)	●	●	●	●	BR 7R *1 *2	15S 12S	180,000	インターフェース: 25GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: RDMA 相当品: Marvell QLA4121 *1) RHEL7.3-7.7サポート *2) RHEL8.0-8.1サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22/PYBSFP22]、または25GBASE-SR SFP28 [PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		
I	201	Dual port LANカード(25GBASE)	●	●	●	●	BR 7R *1	15S 12S	230,000	インターフェース: 25GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2 *1) RHEL7.3以降サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22]、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28 [PY-SFPS15/PYBSFPS15/PY-SFPS20/PYBSFPS20] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		
I	200	Dual port LANカード(25GBASE)	●	●	●	●	BR 7R *1	15S 12S	280,000	インターフェース: 25GBASE×2 ホストバス: PCI Express3.0 ブラケットサイズ: Low Profile 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT *1) RHEL7.3-7.6サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+ [PY-SFP22]、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PY-SFPS14]、または25GBASE-SR SFP28 [PY-SFPS15/PYBSFPS15] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		
I	108	LANカード(100GBASE)	●	●	●	●	BR 7R *1 *2	15S 12S	428,000	インターフェース: 100GBASE×1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Low Profile 機能: RDMA 相当品: Marvell QLA5611 *1) RHEL7.3-7.7サポート *2) RHEL8.0-8.1サポート ※PCIe(×16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。 ※100GBASE-SRM QSFP28 [PY-SFPS18/PYBSFPS18] 手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「100GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		●	●	●	●	●	●	●		

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	カテゴリ	提供時期	適用機種 CX550 M5 (永年)	適用機種 CX570 M5 (永年)	適用OS ※1 ※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
										※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/) を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認いただきますようお願いいたします。
1: オプションカード関連										
1	61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFP522	×	済	●	●	—	153,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Quad port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C4/PYBLA3C4L)Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C2/PYBLA3C2L)。 Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L)。 ポート拡張オプション(10GBASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(10GBASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)。 ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U/PY-LA3E23U/PYBLA3E23U)接続用 10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
		PYBSFP522	●							
1	71	10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+	PY-SFP514	×	済	●	●	—	230,000	Quad port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C4/PYBLA3C4L)Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C2/PYBLA3C2L)。 Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L)。 ポート拡張オプション(10GBASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(10GBASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)。 ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U/PY-LA3E23U/PYBLA3E23U)接続用 10GBASE-SR/10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/ CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K)が使用可能
		PYBSFP514	●							
1	205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFP515	×	済	●	●	—	190,000	Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L)。 Dual port LANカード(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U/PY-LA3E23U/PYBLA3E23U)接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLE70/CBL-MLLF1A)が使用可能 PYBSFP515は非実装(返品扱い)
		PYBSFP515	●							
1	204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFP520	×	済	●	●	—	190,000	Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L)。 ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E23U/PYBLA3E23U)接続用 25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル(CBL-MLE70/CBL-MLLF1A)が使用可能
		PYBSFP520	●							
1	208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFP518	×	済	●	●	—	530,000	LANカード(100GBASE)(PY-LA3L14/PYBLA3L14L)接続用 100GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル(CBL-MQGC05/CBL-MQGC10/CBL-MQGC20/CBL-MQGC30/CBL-MQGC40/CBL-MQGC50)が使用可能 PYBSFP518は非実装(返品扱い)
		PYBSFP518	●							
1	70	1000BASE-T SFP	PY-SFP002	×	済	—	—	—	61,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)、ツイストペアケーブル
1	52	1000BASE-SX SFP	PY-SFP503	×	済	—	—	—	77,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード]イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)、マルチモードファイバチャネルケーブル
1	144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFP511	×	済	—	—	—	630,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用 40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール ※本製品はイーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続専用オプション ※イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)に搭載する際は、ファームウェア版数V2.11N0033以降の適用必須
1	57	40G Twinaxケーブル	2m 5m PY-CBW002 PY-CBW005	×	済	—	—	—	58,000 95,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)接続用ケーブル 40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 5m(PY-CBW005)を使用する際にはイーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)にファームウェア版数V02.00N0000以降の適用必須 最新のサポート状況については、上記「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび 100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」参照
1	37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	×	済	●	●	—	32,000 47,000 63,000	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+6)(10GBASE 48+6)。 Quad port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C4/PYBLA3C4L)Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C2/PYBLA3C2L)。 Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3E23/PYBLA3E23L/PY-LA3E24/PYBLA3E24L)。 ポート拡張オプション(10GBASE × 4)(PY-LA3C4U2/PYBLA3C4U2)ポート拡張オプション(10GBASE × 2)(PY-LA3C2U2/PYBLA3C2U2)。 ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)接続用ケーブル 10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」 ※10m(PY-CBN010)はQuad port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C4/PYBLA3C4L)Dual port LANカード(10GBASE)(PY-LA3C2/PYBLA3C2L)。 Dual port LANカード(25GBASE)(PY-LA3E22/PYBLA3E22L)ポート拡張オプション(25GBASE × 2)(PY-LA3E22U/PYBLA3E22U)でサポート不可
1	194	ポート拡張オプション (100BASE-T × 4)	PY-LA314U2 PYBLA314U2	×	済	×	●	—	59,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 100BASE-T × 4 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB
1	195	ポート拡張オプション (10GBASE-T × 2)	PY-LA3D2U2 PYBLA3D2U2	×	済	×	●	—	153,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 10GBASE-T × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 接続ケーブル: カテゴリ6e 以上
1	196	ポート拡張オプション (10GBASE × 4)	PY-LA3C4U2 PYBLA3C4U2	×	済	×	●	—	163,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 10GBASE × 4 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP522/PYBSFP522)、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514/PYBSFP514)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
1	197	ポート拡張オプション (10GBASE × 2)	PY-LA3C2U2 PYBLA3C2U2	×	済	×	●	—	62,000	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 10GBASE × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP522/PYBSFP522)、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514/PYBSFP514)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
1	199	ポート拡張オプション (25GBASE × 2)	PY-LA3E23U PYBLA3E23U	×	済	●	●	8R 7R *1	155 125	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2 OCP *1) RHEL7.4以降サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP522/PYBSFP522)、または10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514/PYBSFP514)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
1	198	ポート拡張オプション (25GBASE × 2)	PY-LA3E22U PYBLA3E22U	×	済	●	●	7R *1	155 125	オンボードポート拡張オプション インターフェース: 25GBASE × 2 搭載位置: ポート拡張オプションスロット 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4421A-AQON *1) RHEL7.3-7.6サポート ※10GBASE-CR SFP+ケーブル、10GBASE-SR SFP+(PY-SFP522/PYBSFP522)、10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+(PY-SFP514/PYBSFP514)手配必須 ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
1	218	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC331 PYBHC331	×	済	●	●	8R 7R *1	125	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX555A-ECAT プラケットサイズ: Low Profile/Full Height *1) RHEL7.6/7.7サポート ※PCIe(x16) ライダーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの根拠図を参照ください。

項	品 名	型 名	オプション 対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX2550 M5 (本機)	CX2570 M5 (本機)	RHEL ※1 ※2	SLES ※1 ※2		
							注2	注2	注1	※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/) を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 ※3: システム構成図に記載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては標準価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認いただきますようお願いいたします。

I: オプションカード関連

1	230	IB HCAカード(100Gbps)							280,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX653105A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height ※1) RHEL7.6/7.7サポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
1	219	Dual port IB HCAカード(100Gbps)							470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX556A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height ※1) RHEL7.6/7.7サポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
1	232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)							470,000	InfiniBandカード インターフェース: 100Gbps(HDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16) 相当品: MCX653106A-ECAT ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height ※1) RHEL7.6/7.7サポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
1	161	OP HFIカード(100Gbps)							280,000	Intel Omni Path HFI PCIe3.0 card インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16) ブラケットサイズ: Low Profile/Full Height ※1) RHEL7.5/7.6サポート ※2) SLES 12SP4, SLES 15QAのみサポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
1	214	GPUコンピューティングカード (NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2)							4,223,000	GPGPUカード HBM2メモリ容量: 32GB GPU数: 5120CUDAコア ホストバス: PCI Express3.0(x16) ※1) RHEL7.6以降サポート
1	221	PCIe(x16) ライザーカード							11,000	PCIeスロット1が使用可能 CPU1に接続
1	223	PCIe(x16) ライザーカード							11,000	PCIeスロット1が使用可能 CPU2に接続
1	80	リモートマネジメント コントローラアップグレード							50,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション アクティベーションキー: iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に 記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 ※1) RHEL7.5/7.6サポート ※2) SLES 12SP4, SLES 15QAのみサポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。
1	20	ライクサイクルマネジメント ライセンス&モジュール							20,000	フォブジェクト機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 ※1) RHEL7.5/7.6サポート ※2) SLES 12SP4, SLES 15QAのみサポート ※PCIe(x16) ライザーカードの同時手配必須。詳細は各サーバの樹系図を参照ください。

S: マルチノードサーバオプション関連 (PRIMERGY CX400 M4 シーシオン関連)

S	19	PRIMERGY CX400 M4 シャーシ							69,000	CX2550 M5/CX2570 M5用 サーバードスロット: 4 電源ユニットスロット: 2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(6ベイ/ノード)(最大) 占有ユニット数: 2U 3年保証(※)※要費目以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・電源ユニットおよび電源スロットブラケット×合計2 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション×1 ・水冷フェーズ×1 ・サーバードおよびダミーノード×合計4 ※ラック搭載時、他製品の上には搭載する場合は、他製品との間に1Uのスペースを空けてください。
S	20	ダミーノード(ハーフ幅×1U)							11,000	ダミーサーバード(ハーフサイズ、1U)、ブラケット×1添付
S	12	ディスプレイ/USB拡張ケーブル							8,400	ディスプレイおよびUSB機器(キーボード/マウス/ODDなど)接続ケーブル、ディスプレイ(アナログRGB)×1、USB3.0×2 キーボード/マウス等を使用するには、ディスプレイ/USB拡張ケーブルが必要です。 ※ケーブルはシャーシ設置場所に最低1本必要です。 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用や、長期間の接続は推奨しません。 ※1) PRIMERGY CX400 M4 シーシオンに適用可能
S	15	ブリッジボード(HDD/SSD用)							26,000	サーバードと内蔵2.5インチベイ間のSATA/PCIe信号を接続するオプション ※PRIMERGY CX400 M4 シーシオンに適用可能
S	3	シャーシ搭載オプション (2.5インチ)							1,000	サーバード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバードを同時手配することにより、シャーシに搭載して出荷 (対象製品) サーバード: CX2550 M5/CX2570 M5 (手配単位) 1型名/1台(サーバード)
S	13	梱包オプション (2.5インチ)							1,000	サーバード梱包オプション サーバードを梱包して出荷 (対象製品) サーバード: CX2550 M5/CX2570 M5 (手配単位) 1型名/1台(サーバード)

K: 電源/FANユニット関連

K	22	電源ユニット(1600W)							78,000	電源容量(100V/200V): 1600W ホットプラグ/O 80PLUS Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※PRIMERGY CX400 M4 シーシオンに適用可能 ※1) CX2570 M5(水冷)はAC100V環境での使用は非サポート
K	23	電源ユニット(2400W)							120,000	電源容量(200V): 2400W ホットプラグ/O 80PLUS Platinum ※電源ユニットを複数搭載する場合、同一仕様のみ搭載可能 ※PRIMERGY CX400 M4 シーシオンに適用可能
K	3	電源スロットブラケット							30,000	電源ユニット(2400W(PY-PU242/PY-BPU241))を1台のみ搭載時、PSUスロットに搭載する電源スロットブラケット ※PRIMERGY CX400 M4 シーシオンに適用可能

項		品 名	型 名	カテゴリ/モデル対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1 ※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						CX3500 M4 (本機)	CX400 M4 (本機)	RHEL	SLES		
								注2	注2	注1	
L: UPS											
L	34	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	x	済	●	x	—	—	282,000	【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。—：本体に直接接続または接続しない 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。—：適用機種のサポートOSに準じます。 ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※4印の製品につきましては、標準価格で提供しております ※(※4以外)につきましては掲載価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」をご確認いただきますようお願いいたします。 【適用機種欄】●：適用可。×：適用不可。—：本体に直接接続または接続しない 【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。—：適用機種のサポートOSに準じます。 ※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております※4印の製品につきましては、標準価格で提供しております ※(※4以外)につきましては掲載価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html」をご確認いただきますようお願いいたします。 ■ 電源/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 2400VA/2400W ・コンセント: 7 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 2U/自立型) ・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA L5-30P事案)/2.4m ・接続インターフェース: USB/COM/LAN(ネットワークマネジメントカードの手配必須) 3年保証(3年間定額修理)以降は別途修理料 ・別売拡張バッテリー(PY-BBUE1)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 ※別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v8.0.1以降」 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続 PRIMERGY CX400 M4 シヤーンと接続する場合は、100V対応の電源ユニットおよび電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)<NEMA 5-15P>の手配必須 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	16	ネットワークマネジメントカード	PY-UPC01	x	済	●	●	—	—	45,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/100BASE-T1に対応 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアのインストールが必要 ※Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500Jに搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS SMT 750J, SMT 1500J, SMT 1200RMJ, SMT 1500RMJ, SMX 3000RMJ, C500J ツイストペアケーブル ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	28	拡張バッテリー	PY-BBUE1	x	済	—	—	—	—	188,000	Smart-UPS SMX 3000RMJ用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS SMX 3000RMJのバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U/自立型) [必須ハード] Smart-UPS SMX 3000RMJ
L	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K3	x	済	●	●	—	—	662,000	■ 電源/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 5000VA/3500W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-30R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U/自立型) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール: 自立用オプション標準添付 ・電源ケーブル: AC200V対応(プラグ: NEMA L6-30P事案)/2.9m ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売拡張バッテリー(PY-BBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 1台のUPSから最大2箇のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) 電源ユニット(1600W)(PYBPUI62)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続する場合は、 別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) 電源ユニット(2400W)(PY-PUZ42/PYBPUI241)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続する場合は、 別途コンセントボックス(PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	36	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K2	x	済	●	●	—	—	1,586,000	■ 電源/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 200V ・定格容量: 10000VA/8000W ・コンセント: 2 (NEMA L6-20R, 200V), 2 (NEMA L6-20R, 200V) ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 6U) ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール: 標準添付 ・電源ケーブル: 無し(ハードワイヤ接続) ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能 ・別売UPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、 スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能 ・別売拡張バッテリー(PY-BBUE3)を使用することでバッテリー保持時間の拡張が可能 1台のUPSから最大2箇のコンセントボックスへ接続可能 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※1) ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要 (接続可能配線サイズ: AWG#6/16mm²、配線被覆剥き長さ: 12mm、締め付けトルク2.5Nm) ※1) 電源ユニット(1600W)(PYBPUI62)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス (PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※2) 電源ユニット(2400W)(PY-PUZ42/PYBPUI241)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続する場合は、別途コンセントボックス (PY-CTX02)を手配し、電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-20P>を、使用する電源ユニット数分手配必須 ※3) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要
L	20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R x 8/1U)	PY-CTX03	x	済	●	●	—	—	74,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY ~ Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大24A * ※1) コンセントグループ毎に最大12Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※電源ユニット(1600W)(PYBPUI62)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
L	22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R x 4/1U)	PY-CTX02	x	済	●	●	—	—	85,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY CX400 M4 シヤーン~Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V) ・ラック占有数: 1U ・供給容量: 最大64A * ※1) コンセントグループ毎に最大16Aまで供給可能 ※本製品はラック背面に搭載可能 ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可 ※電源ユニット(2400W) Smart-UPS RT 10000との接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要 ※電源ユニット(2400W)(PY-PUZ42/PYBPUI241)搭載のPRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
L	37	拡張バッテリー	PY-BBUE2	x	済	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 10000用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 10000のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
L	2	拡張バッテリー	PY-BBUE3	x	済	—	—	—	—	200,000	Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)用拡張バッテリーモジュール ・Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)のバッテリー保持時間の延長が可能 ・形状: ラックマウント型(占有ユニット数: 3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 5000(PY-UPAC5K3)
L	38	ステップダウン トランスフォーマ	PY-STAD1	x	済	—	x	—	—	147,000	Smart-UPS RT 用出力変換装置(AC200V → AC100V) ・占有ユニット数: 2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 (NEMA 5-15R) ※Smart-UPS RT 5000/RT 10000への接続が必要 ※UPSに接続するサーバ/本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力(VA)かつ定格有効電力(W)以下)になるようUPSの手配が必要 ※パワーレギュレーションは接続不可 [必須ハード] Smart-UPS RT 5000/RT 10000
M: ラック関連											
M	7	PRIMERGY用18インチラック (ワイド/42U/基本CX400 M4搭載可)	PY-RBRC43	x	済	—	—	—	—	940,000	18インチ、42Uラック、寒冷却仕様・水冷対応 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H)[800 x 1245 x 2000(突起部含む)]、155kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用18インチラック 前面スタビライザ(PY-RS82)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用18インチラック前面および側面前面キット(PY-RT81) ※水冷RackCDU(パイプ)との組み合わせ時、PRIMERGY用18インチラック前面および側面前面キット(PY-RT82) ※水冷RackCDU(パイプ)とラックマウント(4U)の組み合わせ時を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackCDU(PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84/PY-RL31/PY-RL48)のいずれか1つの同時手配が必要 ※水冷RackCDU(PY-RL31)を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用18インチラックの最上層(40U~42U)に搭載され、 その下の1U38UはRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有 ※水冷RackCDU(PY-RL48)を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用18インチラックの最上層(38U~42U)に搭載され、 その下の1U38UはRackCDU配管のスペースとなるため、合計5Uを占有 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続

【適用OS欄】●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)。×：適用不可。―：本体に直接搭載または接続しない

項	品 名	型 名	カテゴリ	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					CX4500 M5 (水冷)	CX4500 M5 (水冷)		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ「 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/ 」を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) ※システム構成図にも掲載しております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (※以外につきましては掲載価格に引き、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ「 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html 」をご確認ください。
M: ラック関連								
M	6	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設/CX400 M4搭載可)					700,000	19インチ、42Uラック。高冷却仕様・水冷対応。PY-RBRCB3増設ラック 800 x 1200 x 2000mm(W x D x H) [800 x 1245 x 2008(突起部含む)]、125kg(搭載可能質量: 840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 連続用金具添付 配線色 黒 ※固定設置を行わない場合は、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー〔PY-RS82〕が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいはPRIMERGY用19インチラック前面スタビライザー〔PY-RS82〕 ※水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせ時) PRIMERGY用19インチラック前後側面耐震キット〔PY-RT83〕 ※水冷RackCDU(3Uラックマウント/4Uラックマウント)との組み合わせ時) ※固定設置工事を行い、転倒防止措置の実施が必要 ※水冷RackCDU〔PY-RL81/PY-RL82/PY-RL83/PY-RL84/PY-RL51/PY-RL43〕のいずれか1つの同時手配が必要 ※水冷RackCDU〔PY-RL31〕を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用19インチラックの最上部(40U~42U)に搭載され、 その下の1U38UはRackCDU配置のスペースとなるため、合計4Uを占有 ※水冷RackCDU〔PY-RL43〕を搭載する場合、RackCDUはPRIMERGY用19インチラックの最上部39U~42Uに搭載され、 その下の1U38UはRackCDU配置のスペースとなるため、合計5Uを占有 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	60	水冷RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ)					2,000,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCB3の手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	63	水冷RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ)					2,000,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCB3の手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	64	水冷RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ)					2,000,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCB3の手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	65	水冷RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ)					2,000,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ) 外形寸法800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります] PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCB3の手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず手配してください。 カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	102	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX400用) ※2020年12月25日販売終了予定					1,650,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU(3Uラックマウント) カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDU: PY-RL31M、PY-RL03の同時手配必須 ※PY-LPT06/PY-LPT04のいずれか1つの同時手配必須 ※RackCDUは、PRIMERGY用19インチラックの最上部(40U~42U)に搭載され、その下の1U38UはRackCDU配置のスペースとなるため、合計4Uを占有 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	106	水冷RackCDU (4Uラックマウント/80kw/CX400用)					2,132,000	PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU(4Uラックマウント) カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。 本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。 ※水冷CDU: PY-RL41M、PY-RL04の同時手配必須 ※PY-LPT41/PY-LPT42のいずれか1つの同時手配必須 ※RackCDUは、PRIMERGY用19インチラックの最上部(39U~42U)に搭載され、その下の1U38UはRackCDU配置のスペースとなるため、合計5Uを占有 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	103	水冷CDM(CX400用) ※2020年12月25日販売終了予定					767,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)からの冷却水を、各CX3550 M5(水冷)/CX2570 M5(水冷)へ分配するための縦長ユニット PRIMERGY用19インチラック内の後側の向かって右側に設置
M	108	水冷CDM(CX400用)					767,000	水冷RackCDU(4Uラックマウント)からの冷却水を、各CX3550 M5(水冷)/CX2570 M5(水冷)へ分配するための縦長ユニット PRIMERGY用19インチラック内の後側の向かって右側に設置
M	104	水冷CDM用取付金具 ※2020年12月25日販売終了予定					10,000	水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具
M	113	水冷CDM用取付金具					40,000	水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具
M	100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備側(上配管/mmピッチ) ※2020年12月25日販売終了予定					140,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備側(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック上部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)・ 1次冷却水設備側(下配管/mmピッチ) ※2020年12月25日販売終了予定					140,000	水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備側(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック下部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	109	水冷チューブ RackCDU(4Uラックマウント)・ 1次冷却水設備側 (1.25インチ口径/1.5m長)					200,000	水冷RackCDU(4Uラックマウント)と1次冷却水設備側(1.25インチ口径/1.5m長)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック上部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	110	水冷チューブ RackCDU(4Uラックマウント)・ 1次冷却水設備側 (1.25インチ口径/3.5m長)					200,000	水冷RackCDU(4Uラックマウント)と1次冷却水設備側(1.25インチ口径/3.5m長)を接続する水冷チューブ PRIMERGY用19インチラック下部で、1次冷却水と接続するタイプ
M	51	PRIMERGY用19インチラック 前面および側面耐震キット (ワイド/基本/後面CDU接続時)					100,000	PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCB3用耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(ワイド/L字型) × 3 ・取付け用ボルト × 12
M	93	PRIMERGY用19インチラック 前後および側面耐震キット (ワイド/基本)					100,000	PRIMERGY用19インチラックワイド/基本耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)/水冷RackCDU(4Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後左右設置用金具 × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	94	PRIMERGY用19インチラック 前後耐震キット (ワイド/増設)					100,000	PRIMERGY用19インチラックワイド/増設耐震キット ※増設ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)/水冷RackCDU(4Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後設置用金具 × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後面CDU接続時)					30,000	PRIMERGY用19インチラックスタビライザー、兼PY-RBRCB3用耐震キット ※増設ラックの耐震キットとして使用する場合は、水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)					5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2731に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大4個まで(カスタムメイド手配集合梱包可能)
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)					5,000	19インチラック(ワイド/42U、スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2731に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合は手配が必要 ※最大4個まで(カスタムメイド手配集合梱包可能)

適用OS欄 ● 適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます) × 適用不可 ー 本体に直接搭載または接続しない										
項	品 名	型 名	カスタマイズ対応	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2	希望 小売価格 (税別、円)	備 考		
					CX250 M5 (本機)	CX250 M5 (本機)	RHEL SLES	注2	注2	注1
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数が異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1) 本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。										
M: ラック関連										
M	72	ネジキット(M6)			19R-26SC1	×	済	ー	ー	2,000
					19RB26SC1	●				本ジワッシャー 総込束 M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタマイズ手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはネジキットは標準添付なし
M	75	汎用テーブル(固定式)			19R-26TR1	×	済	ー	ー	20,000
										19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	76	汎用テーブル(スライド式)			19R-26TR2	×	済	ー	ー	20,000
										19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W×D): 430mm×700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト2本添付(ベルト長: 2m/本)
M	77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)			19R-26TR3	×	済	ー	ー	45,000
										19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 3kg ・搭載可能ノートPC ー ノートPC外形寸法(W×D×H)(最大): 390mm×340mm×40mm (突起部含む) ー 電源アダプター等格納(W×D×H)(最大): 390mm×100mm×40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 機器固定用ベルト1本添付(ベルト長: 1m/本)
M	80	ブラックパネル(1U)			19R-26BP1	×	済	ー	ー	1,000
					19RB26BP1	●				19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。1U占有 ※最大10枚までカスタマイズ手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	81	ブラックパネル(2U)			19R-26BP2	×	済	ー	ー	2,000
					19RB26BP2	●				19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。2U占有 ※最大15枚までカスタマイズ手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	82	ブラックパネル(3U)			19R-26BP3	×	済	ー	ー	3,000
					19RB26BP3	●				19インチラック用ブラックパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル。3U占有 ※最大10枚までカスタマイズ手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラックにはブラックパネルは標準添付なし 空きスペースに応じてブラックパネルが必要(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)
M	83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)			19R-26P11	×	済	ー	×	98,000
										過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(準拠)×1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	84	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R×8/1U)			19R-26P21	×	済	ー	ー	98,000
										過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/NEMA L6-15R(準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
M	86	コンセントボックス (200V/IEC320 C19×3/1U)			19R-26P41	×	済	ー	ー	170,000
										過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L6-30P(準拠)×1 ・出力: AC200V/IEC60320 C19)×3 ・供給容量: 最大24A※ ・質量: 3.7kg ・ラック占有数: 1U ※コンセントあたり最大16Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要 ※PRIMERGY CX400 M4 シヤーン経由で接続
N: ケーブル										
N	7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)			PY-CBP106	×	済	ー	×	5,300
					PYBCBP106	●				プラグ/NEMA 5-15P PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット→AC100V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)			PY-CBP206	×	済	ー	ー	5,300
					PYBCBP206	●				プラグ/NEMA L6-20P PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット(2400W)(PY-PU242/PYBPU241)→AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)			PY-CBP217	×	済	ー	ー	3,200
					PYBCBP217	●				プラグ/IEC60320 C20 PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット→AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)			PY-CBP210	×	済	ー	ー	3,200
					PYBCBP210	●				プラグ/IEC60320 C20 PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット→AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)			PY-CBP216	×	済	ー	ー	3,200
					PYBCBP216	●				プラグ/IEC60320 C14相当 PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット→AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)			PY-CBP209	×	済	ー	ー	5,300
					PYBCBP209	●				プラグ/NEMA L6-15P PRIMERGY CX400 M4 シヤーン用電源ユニット(1600W)(PYBPU162)→AC200V環境 ※シヤーン搭載の電源ユニット1台につき1本必要
N	1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)			PY-CBP103	×	済	ー	×	2,100
					PYBCBP103	●				プラグ/NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)			PY-CBP104	×	済	ー	×	2,100
					PYBCBP104	●				プラグ/NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)			PY-CBP105	×	済	ー	×	2,100
					PYBCBP105	●				プラグ/NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)			PY-CBP102	×	済	ー	×	3,200
					PYBCBP102	●				プラグ/NEMA 5-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)			PY-CBP201	×	済	ー	ー	5,300
					PYBCBP201	●				プラグ/NEMA L6-15P準拠 ※RackCDU経由で接続
N	11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)			PY-CBP203	×	済	ー	ー	2,100
					PYBCBP203	●				プラグ/IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)			PY-CBP204	×	済	ー	ー	2,100
					PYBCBP204	●				プラグ/IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)			PY-CBP205	×	済	ー	ー	2,100
					PYBCBP205	●				プラグ/IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続
N	14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)			PY-CBP202	×	済	ー	ー	3,200
					PYBCBP202	●				プラグ/IEC60320 C14準拠 ※RackCDU経由で接続

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	オプション 対応	提供時期	適用 機種		適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考
						CX2550 M5 (水冷)	CX2570 M5 (水冷)	RHEL	SLES		
								注2	注2	注1	
※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primery/software/ を参照ください。 ※2: 各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数異なる場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 ※3: 本システム構成図に掲載されております※印の商品につきましては、標準価格で提供しております (※以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2) RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/software/linux/technical/support/kernel.html を ご確認くださいませようお願いいたします。											
N: ケーブル											
N	104	水冷チューブ RackCDU(ワイド)-CX2550 M4間	PY-LPT08	×	済	—	×	—	—	50,000	RackCDU(ワイド)とCX2550 M5/水冷を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
			PYBLPT08	●							
N	106	水冷チューブ RackCDU(ワイド)-CX2570 M4間	PY-LPT09	×	済	×	—	—	—	75,000	RackCDU(ワイド)とCX2570 M5/水冷を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 12本セット(2ノード分)
			PYBLPT09	●							
N	110	水冷チューブ GDM-CX2550 M4間	PY-LPT11	×	済	—	×	—	—	50,000	RackCDU/3Uラックマウント/RackCDU/4Uラックマウントを選択した構成で、水冷GDMとCX2550 M5/水冷を接続する水冷チューブ、 水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
			PYBLPT11	●							
N	112	水冷チューブ GDM-CX2570 M4間	PY-LPT12	×	済	×	—	—	—	75,000	RackCDU/3Uラックマウント/RackCDU/4Uラックマウントを選択した構成で、水冷GDMとCX2570 M5/水冷を接続する水冷チューブ、 水冷チューブ 12本セット(2ノード分)
			PYBLPT12	●							
N	25	SATAケーブル	PY-CBT004	×	済	●	●	—	—	5,000	内蔵ストレージ接続用ケーブル
			PYBCBT004	●							
N	31	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	—	—	2,650 3,000 3,800 5,500 7,800 13,800	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)、 RJ45 Spin ~ RJ45 Spin
										★	
N	32	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPALB015C 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	—	—	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)、ケーブル色 薄青 RJ45 Spin ~ RJ45 Spin RoHS対応
										★	
N	53	ツイストペアケーブル (カテゴリ6)	TPBLB015C 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	×	済	●	●	—	—	600 800 800 900 1,300 2,400 3,800 5,100 6,300 7,100 8,500 13,000 18,900 32,400	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6)、ケーブル色 薄青 RJ45 Spin ~ RJ45 Spin RoHS対応
										★	
N	87	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a)	TPBEL005M 10m 15m	×	済	●	●	—	—	7,000 7,800 9,400	10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ6a)、ケーブル色 青 RJ45 Spin ~ RJ45 Spin RoHS対応
										★	
N	34	マルチモードファイバチャネル ケーブル	GBL-MLLB02 GBL-MLLB05 GBL-MLLB15	×	済	●	●	—	—	25,000 35,000 40,000	1000BASE-SX、100BASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆無し
										★	
N	49	マルチモードファイバチャネル ケーブル	GBL-MMLC05 10m 30m GBL-MMLC20 30m 40m 50m GBL-MMLC30 40m 50m	×	済	●	●	—	—	45,000 55,000 75,000 85,000 115,000 135,000	1000BASE-SX、100BASE-SR接続時、光ケーブル(OM2)、 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
										★	
N	21	マルチモードファイバチャネル ケーブル	GBL-MMLE70 100m GBL-MMLD1A	×	済	●	●	—	—	175,000 235,000	1000BASE-SX、100BASE-SR接続時、光ケーブル(OM3)、 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
										★	
N	22	マルチモードファイバチャネル ケーブル	GBL-MMLF7A 125m 150m GBL-MMLF7K	×	済	●	●	—	—	350,000 425,000 620,000	1000BASE-SX、100BASE-SR接続時、光ケーブル(OM4)、 LCコネクタ ~ LCコネクタ ケーブル被覆有り
										★	
N	55	マルチモード光ケーブル	GBL-MQGC05 10m 30m GBL-MQGC20 30m 40m 50m 100m GBL-MQGC30 40m 50m GBL-MQGC40 50m 100m GBL-MQGC50 50m 100m GBL-MQGC1A	×	済	—	—	—	—	135,000 185,000 280,000 375,000 470,000 565,000 1,040,000	40GBASE-SR4準拠のQSFP+との接続に対応、光ケーブル(OM3) MPOコネクタ ~ MPOコネクタ ケーブル被覆有り
										★	
N	43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	—	—	3,200	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)、FDDユニット/USB接続用USB延長ケーブル
										★	
O: 拡張機器											
O	9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)	PY-SWX48T	×	済	●	●	—	—	1,200,000 (*)	10/40Gbpsポックス型スイッチ (1U) RJ45タイプ/10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブルオプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202] ※本価格は2020年9月30日までの期間限定の特別価格となります。
O	10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	PY-SWX48P	×	済	●	●	—	—	2,680,000	10/40Gbpsポックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応、ホットプラグ対応) 電源ケーブルオプション [必須ハード] 電源ケーブル×2 [PY-CBP103/PYBCBP103/PY-CBP104/PYBCBP104/PY-CBP105/PYBCBP105/ PY-CBP102/PYBCBP102/PY-CBP201/PYBCBP201/PY-CBP203/PYBCBP203/PY-CBP204/ PYBCBP204/PY-CBP205/PYBCBP205/PY-CBP202/PYBCBP202]
O	46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	×	済	●	●	—	—	81,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブルオプション KVMケーブルオプション <接続形式> ディスプレイ: アナログRGB、マウス: USB接続、キーボード: USB接続 ※PS/2は未サポート アナログローカルユーザ数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※ステアード接続により、切替器32台で最大256台のサーバを接続可能 ※ラックコンソール接続キット(PY-RCK1)を適用することにより、 17インチ ラックコンソール/RC25 [PY-RDPI]に本装置を1台搭載可能 (19インチラックの通条設置領域(1U)への搭載が可能) ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種/使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ https://jp.fujitsu.com/platform/server/primery/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205

14

[適用機種欄] ●:適用可、×:適用不可、―:本体に直接搭載または接続しない												
[適用OS欄] ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、―:適用機種のサポートOSに準ずる												
項	品 名		型 名	オプション対応	提供時期	適用機種		適用OS ※1※2		希望 小売価格 (税別、円)	備 考	
						CX2550 MG(本機)	CX2570 MG(本機)	RHEL	SLES			
								注2	注2	注1		
※1:OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/)を参照ください。 ※2:各製品の適用可能なOSかつその製品がサポートされる本体の適用OSに準じた記載です。 なお、本体とオプションのOSサポート版数がある場合、どちらか新しい版数以降のサポートになります。 注1)本システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。 (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。 注2)RHEL/SLESの対応状況については、 当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html)をご確認いただきますようお願いいたします。												
P	12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT133	×	済	●	●	BR 7R	15S 12S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V13.19.00以降 Windows対応版数: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 RHEL対応版数: 6.10, 7.5/7.6/7.7, 8.0/8.1 SLES対応版数: 12SP4/SP5, 15SP1 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 2枚(ソフトウェア/ドライバ) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ 次の製品のみSLESをサポートします。 ServerView Installation Manager ServerView Agents ServerView Agentless Service ServerView RAID Manager	
P	210	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM132	×	済	●	●	BR 7R	15S 12S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V13.19.07 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite: ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html	
P	13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM133	×	済	●	●	BR 7R	15S 12S	4,000	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V13.19.00以降 24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェア 【提供形態】 ServerView Suite DVD ・DVD-ROM: 1枚(マニュアル式) 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/ ・ServerView Suite: ServerBooks DVD(Manual) には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。 当社ホームページ: https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html	
Q: サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。												
Q	282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS02		済	●	●	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 1台 ※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照	
Q	283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS12		済	●	●	—	—	1,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 2台 ※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照	
Q	284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2		済	×	●	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 3台 ※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照	
Q	289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102		済	×	●	—	—	2,000	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 4~16台(偶数台) ※構成/パターン・設定時の注意については各機種の「RAID設定サービスについて」を参照	
Q	75	パフォーマンスモード 設定サービス	PYBMMP1		済	●	●	—	—	10,000	カスタムメモリ搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス ※構成/パターン・設定時の注意については、留意事項欄「メモリの動作モードについて」を参照	

ハードウェア一覧(CX400 M4水冷システム) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
16版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
15版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
14版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
13版	2019/12/20	I: オプションカード関連 58	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加
12版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
11版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
10版	2019/4/16	D: CPU 243	Xeon Gold 5217 プロセッサの最大TDP値を修正
9版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
8版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
7版	2018/11/20	E: メモリ 35/36/37/38/39	備考欄の混在について注記追加
6版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
5版	2018/9/20	F: 内蔵ストレージ	内蔵2.5インチSSD[PY*SS24NM6/PY*SS48NM6/PY*SS96NM6/PY*SS19NM6/ PY*SS38NM6/PY*SS76NM6]削除
4版	2018/9/11	F: 内蔵ストレージ	内蔵2.5インチSSD[PY*SS24NKA/PY*SS48NKA/PY*SS96NKA/PY*SS19NKA]削除
3版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
2版	2018/6/12	I: オプションカード関連 21/33	GPUメモリ種の変更
初版	2018/4/3		新規作成