

# PC サーバ PRIMERGY

## LAN カード(1000BASE-T)

IEEE802.3ab の 1000BASE-T LAN インタフェースを 1 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

### 1. 型名

PY-LA201	LANカード(1000BASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA201	LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height) ]
PYBLA201L	LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile) ]

### 2. 特長

- ① 1000BASE-T をサポートしている 1 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation 2.1 対応

### 3. 仕様

品名	LAN カード(1000BASE-T)		
型名	PY-LA201	PYBLA201	PYBLA201L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	I210		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (x1 lane interface)		
コネクタタイプ	RJ-45		
ネットワーク種類	Copper		
転送速度	1Gbps/100Mbps/10Mbps		
ポート数	1		
カードサイズ	カード長: 67mm, カード高: 55mm		
消費電力	最大 0.81W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
VMDQ	未サポート		
SR-IOV	未サポート		
WOL	サポート *1		
PXE	サポート *2		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA201 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

\*1: WOL のスタンバイ時は 10Mbps または 100Mbps のリンクになります。

\*2: 本カードから PXE ブートを行う場合は、「PRIMERGY LAN カード PXE ブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

#### 4. 外観



#### 5. 留意事項

本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。