

## ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)

PY-LA274U2 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)

PYBLA274U2 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)

[カスタムメイド対応]

### 1. 概要

Open Compute Project (OCP) NIC 3.0に対応したポート拡張オプション用スロットを使用し、1000BASE-TのLANインタフェースを4ポート持つLANカードです。

### 2. 特長

- ① 1000BASE-Tをサポートしている4ポートLANカード
- ② PCI-Express Generation2.1対応
- ③ Open Compute Project (OCP) NIC 3.0仕様

### 3. 仕様

品名	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)
型名	PY-LA274U2 / PYBLA274U2
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller I350
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (5GT/s) (x4 lane interface)
ネットワーク	IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
ポート当たりデータレート	1Gbps/100Mbps/10Mbps
ポート数	4ポート(RJ45)
ケーブル	ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリ5)
カードサイズ	115mm×76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)
Teaming	使用可能
Jumbo フレーム	使用可能
WoL	使用可能(Port 1のみ)
VMDq	使用可能
SR-IOV	使用可能
Energy Efficient Ethernet	使用可能 <sup>※1</sup>
PXE	使用可能
iSCSI Boot	未サポート

適用機種、サポート OS

便覧またはシステム構成図参照

※1 本カードを、一部のスイッチと省電カイーサネット機能を有効にして接続した場合、ネットワーク通信が不安定になりPINGのタイムアウトなどが発生することがあります。その場合は、省電カイーサネット機能を無効にしてください。

注)本カードの省電カイーサネット機能の、初期設定値は有効です。

#### 4. 外観



#### 5. 留意事項

(1)本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。