

周辺機器(オプション)の定期交換部品(その3)

ブレードサーバのシャーシ

対象部品: システム冷却ファン、電源ユニット

※本寿命は温度環境が25°Cの場合であり、温度環境によって寿命は変動いたします。

※RAS支援サービスや交換予告通知設定による事前予告が通知された場合、速やかに弊社保守員に連絡をお願いいたします。

対象部品	システム冷却ファン		電源ユニット(増設も含む)	
	寿命(24時間運転時)	使用個数	寿命(24時間運転時)	使用個数
PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (200V電源搭載シャーシ)(※1)	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:2 最大:4
PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(※1)	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:2 最大:4
PRIMERGY BX600 シャーシ(※2)	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:2 最大:4
PRIMERGY BX300 シャーシ 2004年3月出荷モデル以降	定期交換部品ではありません		約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:1 最大:2
PRIMERGY BX300 シャーシ 2002年10月出荷モデル	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:2 最大:2	約4年 10時間以内/日運転では保守期間内に 交換時期になりません	基本:1 最大:2

※1: 標準搭載されるダミー電源ユニットも定期交換部品です(寿命は電源ユニットと同じ)。

※2: マネジメントブレードファームウェアがV1.65より古い版数の場合、3年経過時に寿命交換を促すアラームが発生いたしますが、交換する必要はありません。

ブレードサーバのシャーシ(7年保守サポート対応)

対象シャーシ	定期交換部品
PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	電源ユニット(6台) システムファン マネジメントブレード ミッドプレーン LCDパネル
PRIMERGY BX900 S2 シャーシ (7年保守サポート対応)	電源ユニット(6台) システムファン マネジメントブレード ミッドプレーン LCDパネル
PRIMERGY BX600 S2/BX600 S3 シャーシ (7年保守サポート対応)	電源ユニット(4台) システムファン システムファンケージ マネジメントブレード ミッドプレーン

7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。

7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。

(SupportDeskを未契約の場合、保守対応期間は通常の5年間となります。)

装置を安定して7年間ご使用いただくためには、ご購入から3年半から4年の期間に

上記定期交換部品の一括交換が必要となります。また、SupportDesk契約をご購入

の場合は、当社より定期交換のご案内をさせていただきます。

本装置ではSupportDesk契約が必須となるため、交換時期通知機能は未サポートとなります。当社からのご案内により交換をお願いいたします。